

Práctica · Actual Quincenal Quincenal

La revista de informática

Líder de Ventas en España

Hardware

Test 11 Grabadoras de CD 48x y 52x

Desde 65 a 104 Euros



Software

Test 7 Programas de navegación

anónima

No dejes pistas por la Red



Computer Básico :



Curso
Primeros pasos
con Word

Conocimientos

¿Qué es Internet?

Dán 70

Trucos

iTrucos prácticos!

- Solucionar problemas en Win XP
- Iconos sin texto en Windows
- Comparar listas en Excel
- Crear letras de oro vieio
- Envejecer imágenes

Pág. 64

















manera muy sencilla y con éxito.



Hablaremos de las variables y los bucles.

Computer EDITORIAL



Director

Novedades

Hemos recibido un montón

de cartas de agradecimiento por los cambios y mejoras que hemos llevado a cabo en Computer Hoy. Como es lógico, también hay lectores que hubieran preferi-

Cine en casa para todos

do otros, como por ejemplo más páginas de conceptos básicos o que regaláramos programas comerciales completos. A todos los que nos habéis escrito, os damos las gracias. Con vuestra ayuda conseguimos que Computer Hoy evolucione y sea cada vez más vuestra revista. Os aseguro que analizamos cada una de las sugerencias que nos habéis enviado.

La portada de este número la hemos dedicado, por una vez, a un tema que no es meramente informático, pero por el que muchos de vosotros habéis demostrado gran interés. El cine en casa. Hemos sometido a duras pruebas varios de los componentes necesarios para poner en marcha una instalación típica, y aprovechamos la oportunidad para explicar todo aquello que hay que saber, así como los elementos que necesitas para tener tu propio cine en casa. Fácil, rápido y al alcance de todos, como siempre, en Computer Hoy.

| Acer n20, Packard BenQ FP591, Rain Profesional/Telec Imagen/Sonido . Software/Juegos Pyro Studios Praet Channel | eX, CanoScan 3 Bell i-Go 3205, bow Sonido 5.1 com EFinson Interne orians, Zeta Mu | Box 140, 8000, Samsung SM- hp pavilion ze4220, Eclipse 2000 t Wall, Micronet Pau Itimedia Discovery Ganador y Perdedor | , 6 10 14 |
|---|---|--|----------------------|
| | | uanaus. y . orasus. | |
| Especial ci | ne en casa | | 18 |
| Test: 7 reproduct Test: 7 amplifica Test: 7 TV panorá Test: 3 retroproyo Test: 4 proyector | ores DVD dores micos ectores | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 19 22 26 30 |
| Hardware | | | <i>36</i> |
| Así hacemos los te Los puntos de la ta Resultados del tes | est abla t | | 37 38 |

| Magazine Magazine | <i>50</i> |
|--|--------------------------|
| Auge y caída de una puntocom | |
| Software | 54 |
| Test: Navegación anónima | 54 |
| ¿Cómo funciona un proxy? | |
| Tablas de resultados | |
| Detalles de los productos | |
| Truco del ganador | |
| Trucos | |
| Windows XP | |
| Windows 95/98/Me/XP | |
| Excel 97/2000/2002 | |
| Corel Photo-Paint 11 | |
| Paint Shop Pro 7 | |
| Computer Básico | 70 |
| Curso básico de informática, 3ª parte | _ |
| WordPad | |
| Programa de dibujo Paint | |
| Cartas con Microsoft Word | |
| Word de la A a la Z | |
| Conocimientos: Internet | 76 |
| Internet | 80 |
| Test: 12 páginas web | 80 |
| Webs de apuestas y loterías | 81 |
| Webs de asesoramiento jurídico | |
| Webs de compras | |
| Webs de comunidades virtuales | |
| Webs de música | |
| Las 100 mejores direcciones | |
| Trucos/Programas útiles | |
| Guía de accesos | |
| Guía de direcciones | 93 |
| Programación/Redes | 94 |
| Curso: Visual Basic, 2ª parte | 94 |
| Creación de un programa | |
| Bucles y condiciones | |
| Curso: Problemas en la red, 2ª parte | |
| Comprobar la conexión | |
| Nombres incorrectos | |
| Modificar la dirección IP | |
| | |
| | 102 |
| Test: Need for Speed Hot Pursuit 2 | |
| Imagen | 104 |
| Curso básico de Photoshop, 2ª parte | |
| Herramientas de selección | |
| Capas y tipos de capas | |
| | |
| Consumo | 108 |
| Guía de productos probados | 400 |
| | |
| Precios de mercado | 114 |
| Precios de mercado | 114 116 |
| Precios de mercado | 114 116 118 |
| Precios de mercado | 114 116 118 119 |
| Precios de mercado Preguntas a expertos Cartas de los lectores Glosario, anunciantes y premiados | 114 116 118 119 |

Ventanilla virtual

La Administración española proporcionará a todos los ciudadanos una dirección de correo electrónico en la que recibir todo tipo de notificaciones oficiales. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que regulará los registros y notificaciones telemáticas, con el fin de que se puedan presentar solicitudes a la Administración todos los días del año las 24 horas. A pesar de que los detalles concretos del Real Decreto aún deben ser desarrollados, resulta clara la intención de agilizar los trámites burocráticos.

Cómo agradar a todos...

La Unión de Consumidores de España (UCE) considera que la compensación de la compañía Vodafone a los más de 8.000 clientes que presentaron una reclamación formal por la caída de su red de telefonía móvil el pasado 20 de febrero supone una "discriminación" para el resto de sus abonados, ya que sólo los clientes que reclamaron serán beneficiados con descuentos especiales. El servicio de atención al cliente de Vodafone aplicará a aquellos abonados que realizaron una reclamación formal por la interrupción del servicio de la operadora durante varias horas, un descuento del 10% sobre el consumo total que realicen, y que se verá reflejado en las facturas de marzo, abril y mayo de este año.

Jump Vega y Sprint

Velocidad puntera

Comprar hoy un ordenador significa que dentro de un mes quede ya anticuado si no adquieres lo último. Por suerte, el panorama de las próximas semanas está protagonizado por los 3,6 GHz del procesador de Intel y los 2400+ de AMD. Jump aprovecha el tirón de los

más novedosos y lanza dos nuevas líneas, Vega y Sprint. Su configuración es simi-

lar en ambos casos, salvando, lógicamente, la diferencia de los 687 euros que cuesta el procesador de AMD (de la gama Vega) y los 1.401 euros de Intel (que incluye la línea Sprint).

Force MX440, 256 Mb de memoria DDR-333, sistema de sonido integrado en la placa, disco duro de 80 Gb, unidad de DVD 16X y puerto USB 2.0.

A esto hay que añadir un monitor VGA de 17 pulgadas con resolución de 1.280 x 1.024 píxeles, teclado, ratón, sistema de altavoces y Windows XP Home edition preinstalado en la máquina.

En total, el primer equipo cuesta 1.015 euros y 1.729 el segundo.

Si quieres obtener más información sobre otras posibles configuraciones, puedes visitar www.jump.es

> La apariencia de las dos líneas de PCs es similar. Sus procesadores son los que marcan la diferencia de precio.

Mb v chipset nVidia Ge-

Iwill EBox 140 Te quitarás un neso de encima

Iwill

¿Tu máquina está a punto de estallar por falta de espacio para tus datos? Puedes considerar la posibilidad de comprar un dico duro externo. Ahora EK Computer está comercializando uno de 40 Gb de capacidad de la marca Iwill por 189 euros.

Se trata de un dispositivo de reducidas dimensiones (134 mm de largo, por 83 mm de ancho y 18,5 mm de grosor) que se puede conectar fácilmente a cualquier ordenador mediante conexión USB 2.0. Para más datos, visita www.ekcomputer.com



Audigy 2 Platinum eX

Las segundas partes meioran

Creative ha diseñado Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX, una tarjeta de sonido con certificado THX 01 que ofrece una calidad de grabación DVD-Audio de 6 canales v 24-bit/96kHz. Se trata de una tarieta de sonido interna PCI, del módulo externo Audigy 2 External y de un mando a distancia. Dispone de tres entradas analógicas, entrada y salida óptica y coaxial, entrada y salida MIDI 02 y dos puertos Firewire. 269,9 euros. http://es.europe.creative.com

CanoScan 3000

Si tu afición es la imagen...

Canon ha diseñado dos nuevos escáneres planos de CCD que están dirigidos a usuarios domésticos.

CanoScan 3000 y CanoScan 3000F funcionan a alta velocidad v ofrecen

Gracias a su sistema especial de apertura se pueden escanear libros.

una resolución de escaneado con calidad superior a 1.200 x 2.400 ppp. El Hyper CCD de 6 líneas y la resolución que

ofrecen estos modelos garantizan una buena reproducción del color con una profundidad de color interna de 48 bits, lo que permite capturas de alta calidad de documentos y fotografías.

Tienen funciones como el balance automático de co-

lor y su precio aún no ha sido facilitado por la compañía. Si deseas obtener más información, pue-

des visitar la página de Internet www.canon.es

Samsung SM-352

El primero de una larga lista

Samsung ha fabricado un combo grabador/reproductor a 52X. Con cuatro funciones de disco, 16x DVD-ROM, 52x CD-R, 24x CD-RW y 52x CD-ROM,SM-352 reproduce todos los medios ópticos que existen. La función 52x CD-R puede grabar un CD de 650 Mb en sólo tres minutos. También facilita a los

torno digital de máxima velocidad para reproducir y editar archivos MP3, de vídeo y juegos. La unidad es completamente compatible con los formatos de vídeo DVD y varios estándares de CD. El formato del CD-RW que requería

La unidad puede instalarse tanto en vertical como horizontalmente.

de 7 a 12 minutos para ser formateado puede ahora hacerse como máximo en uno o dos minutos. Está disponible en negro o marfil v se encuentra a la venta por cerca de 250 euros.Para más información, visita la web www.samsung.es





consumidores un en-


Acer n20

El futuro lo llevas en el bolsillo

En la actualidad, no pasa un día sin que alguna empresa diseñe su propio PDA o portátil con procesador Xscale y lo saque al mercado como la última novedad. Siguiendo con la tendencia, Acer ha presentado su propuesta de handheld Xscale. Se llama n20 e incluye PXA250, que puede alcanzar una velocidad de hasta 400 MHz. Incorpora 32 Mb de Flash ROM, 64 Mb de RAM de memoria y 32 Mb de flash ROM. Se completa con una pantalla a color TFT de 3,8 pulgadas y 65.000 colores, además de tarjeta de expansión y conexión mediante puerto USB 1.1.

Entre las características que hacen especial a este modelo de Acer están seis botones de acceso a aplicaciones de software, rueda de desplazamiento y baterías intercambiables de Ion Litio con autonomía para ocho horas v de 12,9 milímetros de ancho.

En el cuerpo de la unidad hay un micrófono y una entrada para auriculares. Respecto al software, además del sistema operativo Pocket PC 2002 con la suite Pocket Office en castellano. incluye toda una serie de aplicaciones como Windows Media Player, Voice Recorder (una utilidad para recuperar datos) y varios juegos. Se vende por 499 euros y con tarjeta inalámbrica (WiFi y Bluetooth). 699 euros. www.acer.es



Packard Bell i-Go 3205

Movilidad sin renunciar a nada

Lleva de todo en el mínimo espacio. Packard Bell incorpora las últimas tecnologías en su máquina iGo 3205. Con un micro

AMD Athlon XP 2000+, 256 Mb de memoria SDRAM y 30 Gb de disco duro. También incluye una unidad DVD-CDRW, tarjeta gráfica

ATI IGP 320 de 64 Mb v pantalla TFT de 15 pulgadas. Sus sistemas de conexión son un puerto Firewire IEEE 1394 y tres puertos USB 1.1.A esto hav que añadir un amplio catálogo de software donde destaca Star Office y Norton Antivirus 2002. Cuesta 1.499 euros. www.packardbell.es

Ben0 FP591

iRíndete ante los TFTs!

BenQ ha diseñado un nuevo monitor LCD de 17 pulgadas, modelo FP591, que ofrece una resolución de 1.024 x 768 píxeles, logra un nivel de contraste de 450:1 y tiene un tiempo de respuesta de señal de 16 ms. Lo más interesante es que opcionalmente puede estar equipado con una sin-

tonizadora de alta calidad y con soporte NTSC y PAL. Soporta señales S-Video y TV y dispone de un marco de fotos digital en la parte superior para ver imágenes de una cámara digital sin tener que conectarla a un PC o lector de tarjetas de memoria. Con Digital Photo Frame



¿Qué es...?

01 THX

El sistema de sonido THX fue diseñado en 1.982 por Lucasfilms durante la producción de El Retorno del Jedi. Esta certificación indica que la reproducción del sonido es exacta a como fue grabado. Para aspirar a la certificación THX. los altavoces deben reproducir el rango dinámico completo sin ninguna distorsión, proporcionar sonido envolvente, ofrecer un grado de inteligibilidad de diálogo excelente y respuesta de frecuencia homogénea.

02 MIDI

"Musical Instrument Digital Interface" (Interfaz Digital para Instrumentos Musicales). Protocolo empleado para la conexión de instrumentos musicales digitales que permite grabar y reproducir música en sintetizadores. El instrumento más habitual para esta conexión es el "teclado Midi", un órgano electrónico que se puede conectar al ordenador. Además, se emplea un formato de grabación específico que ofrece la ventaja de ocupar muy poco espacio.

03 PMP0

Pico máximo de potencia que alcanza un altavoz

en una fracción de tiempo determinado. Medida usada por las marcas para aumentar los niveles de potencia real del equipo, que en realidad se deben medir en RMS o "Root Mean Square". Es decir, es la potencia real que alcanza cada altavoz.



hp pavilion ze4224

Nueva hornada de Pavilions

hp ha renovado su parque de portátiles con nuevo nombre y configuraciones. Con un "apellido" ligado a los sobremesa, hp Pavilion ze4224 integra procesador Intel Celeron a 1,7 GHz, 256 Mb de memoria DDR SDRAM, 30 Gb de disco duro, pantalla TFT de 15 pulgadas, unidad combo

DVD+CD-RW (con velocidad de lectura de 24x y de grabación a 8X), tarjeta gráfica ATI Mobility Radeon AGP 4X y tarjeta de sonido Sound Blaster. Como sistema operativo lleva Windows XP. Cuesta 1.269 euros. Pesa 2.5 Kilogramos.

www.hp.es

Rainbow Sonido 5.1 Eclipse 2000

Sonido y precio muy tentadores

Eclipse 2000 es un sistema de sonido 5.1 compatible con DVD (siempre que se disponga de un decodificador) que ofrece una potencia máxima de salida de 2.000 vatios PMPO 3. El subwoofer ofrece 12 vatios RMS de potencia, tres vatios el altavoz central y tres vatios cada uno de los cuatro alta-

> Está magnéticamente protegido e incluye controles en el panel frontal e indicador led.

voces periféricos. Su respuesta de frecuencia es de 35 Hz-140 Hz para el subwoofer y de 150 Hz-20 KHz para el altavoz central y los satélites. Cuesta 89,95 euros. Visita la página de Internet www.rainbowonline.net

Un paso hacia el GPRS

Toshiba y Vodafone han Ilegado a un acuerdo en España para que los portátiles de este fabricante puedan comunicarse por GPRS a través del operador. Superando las posibilidades de las PAN (Personal Area Networks) activas en un área de 10 metros, y de las conexiones Wi-fi operativas en 100 metros, el objetivo es ofrecer conexión sin hilos y sin la necesidad de estar limitado a un radio de acción concreto.



LinEX se expande más

La compañía Oki Systems Ibérica ha diseñado el primer driver de impresoras para LinEX, el sistema operativo creado por la Junta de Extremadura a partir del software libre Linux, y con el cual tanto los profesionales como las administraciones de Extremadura podrán imprimir los trabajos que hagan en LinEX con toda la gama de impresoras Oki.

Pingüinos en el móvil

A760 es un terminal de la compañía Motorola con tecnología Java y Linux que compagina las funciones de un teléfono móvil con las de una PDA. Tardará en comercializarse en España, pero puedes visitar la web www.motorola.com



Sonv Ericsson Z1010

n pulso muy igualado

Los nuevos móviles amenazan la hegemonía de las cámaras digitales. Z1010 dispone de dos



Sony Ericsson ha diseñado su primer móvil de tercera generación y lo ha llamado Z1010. Dispone de dos cámaras digitales integradas, dos pantallas, soporte para vídeo y vídeo conferencia.

La pantalla externa sirve para visualizar el estado del teléfono y la pantalla interna es a color (65.000 colores con una resolución de 176 x 220 píxeles). La cámara externa captura, guarda, permite enviar imágenes de 640 x 480 píxeles y graba breves secuencias de vídeo mientras que la cámara interna sirve transmite imágenes por videoconferencia.

Este terminal incluve melodías polifónicas de 24 tonos, así como el soporte de Java para la descarga de juegos y aplicaciones. Dispone de tecnología Bluetooth y tiene ranura para introducir una Memoria Stick Duo Sony. Visto su contenido tecnológico, se espera que su precio no sea muy asequible, pero habrá que esperar a la segunda mitad de año para saberlo. www.sonyericsson.com

zamiento son para marzo

en el caso de OT 531, julio

para OT 535 y OT 735 y

septiembre para OT 332.

Para más información, visi-



AVM BlueFRITZ!

Conexiones universales

AVM está comercializando BlueFRITZ! El dispositivo combina un acceso rápido ADSL, las telecomunicaciones RDSI y la tecnología inalámbrica de Bluetooth y se incorporan un controlador RDSI y un adaptador ADSL en el punto de acceso. Por tanto, conecta directamente la red RDSI y el splitter ADSL y elimina la necesidad de disponer de un módem ADSL separado. Junto con el adaptador Bluetooth USB proporciona un acceso inalámbrico simultáneo para hasta siete PCs equipados con dicho adaptador. Está a la venta por 292,31 euros. Visita la página www.avm.com

Alcatel One Touch

¡Que no falte el color!

Pantalla a color. Éste es el común denominador de la nueva gama de terminales de Alcatel One Touch (OT). De izquierda a derecha, One Touch 332 destaca por su 77 gramos de peso y sus funciones SMS, EMS y WAP. One Touch 531 es un GPRS con un amplio catálogo de juegos descargables. El listón se sube con One Touch 535, un terminal con tecnología MMS v GPRS v con One Touch 735, con cámara digital, tres juegos y un catálogo de juegos descargables. Con precios todavía sin definir, las fechas de lan-







Rendimiento de los distintos procesadores Computer Todos las mediciones de Pentium 4 se han realizado con memoria Rambus. Si se midieran con memoria SDRAM tendrían aproximadamente un 7% menos de rendimiento 256,70%
255,13%
248,89%
244,17%
244,17%
242,86%
231,91%
231,91%
225,61%
225,61%
220,36%
201,41%
201,41%
200,60% 300% 225% 200% 175% 150% 125% AMD Athlon XP 2.100+ DDR-266 Intel Pentium 4 2,2 GHz 75% 50%





Sin problemas de memoria

Con la mirada puesta en la banda ancha y en la demanda de más y más memoria para los dispositivos digitales, sobre todo los de imagen, Sony ha diseñado una nueva gama de su Memory Stick, la tarjeta Pro, que tiene una capacidad de almacenamiento de nada menos que 1 Gb, aunque también habrá de 256 Mb y de 512 Mb.

Diminuta v económica

Easy Snap Snake Eve es una microcámara para PC más pequeña que un dedo pulgar (18x35x13 mm). La vende Best Buy y se puede colocar en cualquier posición imaginable. Su resolución es de 640x480 píxeles, se pueden grabar clips de vídeo en formato AVI y realizar videoconferencias. Se instala fácilmente mediante su conexión con puerto USB usando el CD-ROM de instalación que incluye. Visita www.bestbuy-int.com

Disparos certeros

La cámara DSC 1.3 de Genius tiene 1,3 píxeles reales, zoom digital 2x. pantalla color TFT LCD de 1,5 pulgadas, 8 Mb de memoria y slot para Multimedia Card y Smart MediaCard. Cuenta con dispositivo de reducción de ojos rojos, autoflash, visor óptico.



Fujifilm F410 y F700

SúperCCD en la palma de la mano

Fujifilm ha fabricado unas nuevas cámaras Fine-Pix F700 y F410, poniendo especial énfasis en los sensores SuperCCD de cuarta generación que ambas incorporan.

Los nuevos SuperCCD ofrecen básicamente un mayor rango dinámico. Gracias a estos nuevos sensores, ambas cámaras alcanzan la resolución de 6 megapíxeles (por interpolación en el caso del modelo F410).

En el caso de F700, el sensor SuperCCD SR está compuesto por dos secciones de 3,1 millones de píxeles efectivos, que dan como resultado imágenes de 2.832 x 2.128 píxeles. Integra zoom de tres aumentos ópticos y secuencias de vídeo a 640 x 480 píxeles. FinePix F410, por F410 captura hasta 98 segundos de imágenes de vídeo digital AVI de 320 x 240 píxeles además de sonido en su tarjeta xD de 16 Mb de capacidad.

su parte, incorpora un sensor SuperCCD HR, con 3,1 millones de píxeles y capaz de ofrecer un tamaño de imagen, por interpolación, de hasta 2.816 x 2.120 píxeles. El primer modelo estará disponible el próximo mayo, mientras que el se-




mercializará en abril. Ambas admiten la nueva tarjeta de memoria xD de 256 Mb. www.fujifilm.es

Philips EXP521

Música v juegos *que convergen*

Los nuevos reproductores eXpanium de Philips cuentan con un nuevo atractivo: un modelo con función de juegos integrada. Se trata de EXP521, con gran pantalla y cinco juegos integrados. Reproduce tanto CDs de audio como MP3. La función de protección electrónica de golpes Magic (con memoria para 100 segundos) evita los saltos en la reproducción. Está a la venta por aproximadamente 100 euros. Visita la web. www.philips.es



Thomson Lvra

Canciones para no parar

Tres son los nuevos modelos meiorados de reproductores MP3 de Thomson. Se llaman Lyra 2820 (399,9 euros), 2428 (por 189,9 euros) y 2225 (por 249,9 euros). Todos ellos re-

Todos se comercializan con auriculares. Su peso es de 300 gramos.

producen MP3 (el de gama alta 2225 reproduce ade-

THOMSONLYRA

más MP3 PRO e incluye una emisora FM).El modelo 2820 dispone de 20 Gb de capacidad, mientras que el 2428 tiene una tarjeta interna con capacidad de 128 Mb y también

puerto para tarjetas de memoria del tipo MMC/SD y puerto USB 1.1 para conectarlo al PC. Reproduce formato Windows Media Audio. www.thomson.es

Easy Share LS633

Con un botón v listo

La firma Kodak ha diseñado LS633, una cámara con pantalla de 2,2 pulgadas llamada OLED que es fácil de visualizar en situaciones de luz complicadas y con un ángulo de visión muy cerrado. LS633 es un modelo de 3 megapíxeles

que captura imágenes de hasta 2.041 x 1.533 píxeles. La memoria interna es de 16 Mb, que se completa con tarjetas SD o MMC, y permite grabar clips de vídeo con sonido. Cuesta 480 euros. Su base se conecta a EasyShare 6000 (249 euros), una impresora térmica, y una vez ahí, se

Cada copia de una fotografía cuesta 0,75 euros. pulsa el botón de impresión para obtener copias de 10 x 15 centímetros. 250 euros.www.kodak.es



Waitec DVD-X56s

Viajar a Hollywood sin moverse

Para eso se vende este reproductor DVD de Waitec. Cuesta 109 euros y podrás ver los últimos estrenos de cartelera en casa. La unidad

lee sin problemas CD, CD-R, CD-RW, DVD, VCD, MP3, DVCD v SVCD. Prácticamente todos

los forma-


En la parte delantera se encuentran los controles fundamentales de un reproductor DVD.

tos que existen. Las salidas ópticas y coaxiales facilitan la conexión de sistemas de altavoces envolventes. Con el mando a distancia y

a través de su pantalla LCD se ajustan los parámetros de control. Para más información, visita la página de Internet www.waitec.com









Portal de juegos online

Terra Games ofrece servicios de host para partidas multijugador en Internet de los juegos con más éxito y pretende conseguir 100.000 clientes en un año. Después de observar el crecimiento de jugadores online y con el empuje que van a tener las consolas de última generación, que también darán el salto a Internet. Terra ha decidido poner en marcha su servicio de juegos online. Para conocer las condiciones de acceso, visita la página http://games.terra.es

Netscape se jubila

El navegador web Netscape ya no logra competir con el dominante Internet Explorer, por lo que AOL ha decidido darlo de baja. Aunque seguirá liberando versiones de mantenimiento (de hecho actualmente está en desarrollo la versión 7.1) con casi total seguridad nunca se alcanzará la presentación de la versión 8.0.

Netscape fue un pionero entre los navegadores web y en los inicios de Internet tuvo el dominio pleno. Sin embargo, desde que Microsoft determinó que Internet Explorer fuera un producto gratuito, Netscape ha ido perdiendo cada vez mayores espacios.

Trotamundos online

ViaMichelin ha mejorado su oferta cartográfica en su web. Entre otros servicios ofrece mapas de carreteras en más de cuarenta países, con planos que muestran las calles en dieciséis países de Europa. Estos mapas ofrecen un grado de detalle que permite visualizar en 3D los principales monumentos de todas las capitales. Lo puedes comprobar en www.viamichelin.com

Finson Internet Wall

Sin intrusismos

Los virus ya no son las únicas amenazas peligrosas para los usuarios de PCs.

Finson acaba de sacar al mercado una nueva herramienta de seguridad que se llama Internet Wall y que evita accesos no deseados a tu ordenador.

El programa también está preparado para evitar la instalación y ejecución automática de aplicaciones de tipo SpyWare mientras navegas por Internet (son aquellos programas que "espían" el contenido de tu ordenador).

Finson Internet Wall también está especializado en prevenir los llamados "back door" o programas que se instalan a escondidas en el equipo mientras se está conectado a Internet y que, una vez instalados, quedan a la espera de que se conecten otros equipos remotos para interceptar información de todo tipo.

Otra de las ventajas de laaplicación es que sirve para garantizar que, cada vez que se detecte una intrusión, y según la configuración seleccionada, la bloqueará, evitando así daños y pérdidas.

Para llevar a cabo este objetivo de seguridad, la supervisión constante de las conexiones te permite controlar la situación en todo momento, así como decidir los permisos y restricciones que deseas aplicar.

El programa acaba de salir a la venta en el mercado por 29,99 euros.


Para más información, puedes visitar la página www.finson.it




Micronet Paula

Un virtuoso del teclado

Micronet acaba de comercializar uno de los modos más entretenidos para aprender a escribir a máquina sin tener que mirar las teclas. Se llama "Paula y los Finguerianos" e incluye hasta veintiún niveles de adiestramiento, dictado con cuenta cuentos, diario personal para que escribas tus impresiones sobre tu evolución, junto a un estudio creativo para confeccionar tus propias postales, felicitaciones e imprimir el diploma que acredita tu destreza. Cuesta cerca de 24 euros. Visita www.micronet.es






En el programa puedes configurar tú mismo las condiciones de acceso a tu PC para evitar la visita de intrusos.

Pyro Studios Praetorians

Liega una de romanos...

Después de triunfar con sus dos versiones de Commandos (con cuatro millones de copias vendidas), Pyro Studios lanza el juego "Praetorians", estrategia en tiempo real en 3D.

Con este título te metes en la piel de Julio César y te enfrentas a las batallas que



Muchas misiones se basan en batallas reales que acrecentaron el Imperio romano.

consiguieron engrandecer el Imperio Romano: tanto contra los galos, como los egipcios, como contra otras divisiones romanas que harán estallar una guerra civil.

Además del reto de vencer al enemigo en 24 misiones diferentes (un reto que corre a cargo de la inteligencia artificial del motor de juego, uno de sus puntos fuertes), existe la posibilidad de utilizar una de las tres civilizaciones y poder jugar on line hasta con ocho jugadores desde el PC.

En el juego todos los detalles han sido cuidados al máximo (escenarios, la música en la que ha intervenido el coro de la Iglesia de los Jerónimos de Madrid, el vestuario, las referencias históricas).

El juego acaba de salir a la venta por 44,95 euros. Visita www.pyrostudios.com


Zeta Multimedia Discovery Channel

Toda la ciencia en tu ordenador

La compañía Zeta Multimedia ha puesto a la venta el nuevo Pack Discovery Channel con una selección de 8 títulos multimedia de Discovery Channel.

Este pack está especialmente dirigido a niños a partir de los nueve años y puede usarse como una herramienta de consulta para profundizar en una amplia gama de áreas de interés como naturaleza, historia, física, lógica o matemáticas. Acaba de salir a la venta por 29.95 euros.

Para más información, puedes visitar la página www.zetamultimedia.es



El propósito del programa es básicamente didáctico. A ello contribuyen distintos temas con vídeos y archivos sonoros.



RUMORES

Espías en Monsters.com

Monster esta avisando, a través de un correo electrónico a cada uno de los casi 25 millones de usuarios que utilizan sus servicios, sobre la posible existencia de estafadores para que extremen las precauciones a la hora de responder a posibles ofertas. Se trata de anuncios falsos que intentan pedir información "sospechosa" como el número de la sequridad social o el de la tarieta de crédito del usuario. En definitiva, información no relevante para el hipotético trabajo que se va a efectuar.

¿Quién se la llevará?

Microsoft y Electronic Arts están reflexionando por separado la posibilidad de comprar todo o parte de Sega, según ha publicado el periódico Wall Street Journal. Las noticias han disparado el precio de las acciones de Sega, subiendo en un 13,91 por ciento. La compra de Sega podría dar a Microsoft un fuerte impulso en el mercado japonés, donde la escasez de títulos de Xbox para consumidores nipones ha dejado un vasto stock de videoconsolas sin vender.

¿Qué prepara Google?

Un portavoz de Google ha declarado que en las próximas semanas asistiremos a un excitante anuncio por parte del popular buscador. Tras la adquisición de la mayor comunidad de weblogs del mundo, los rumores acerca de Google son la comidilla habitual en los foros. Interrogado sobre la posible adquisición de "Pyra Technology", el portavoz se ha negado a confirmar cualquier tipo de rumor, manteniendo en secreto los planes de la empresa.

Ganador

Telefonica Móviles

Telefónica Móviles España ha puesto en marcha un servicio de asistencia de prevención del maltrato familiar. El servicio, que forma parte de un Programa Integral de Protección a Personas Maltratadas, prevee la adjudicación, a las personas incluidas en el programa, de un terminal móvil de marcación cerrada que les permita ponerse en contacto inmediato con la Policía ante cualquier situación de peligro. La Policía recibirá en una pantalla todos los datos de la persona agredida.

Perdedor

ELMUNDO

Los lectores de la edición online de "El Mundo" se llevaron el 24 de febrero de 2003 a las 13:13 una desagradable sorpresa. Sobre el titular "Fracasa la primera vacuna contra el sida probada en humanos", figuraba el antetítulo "protege, sin embargo, a negros y asiáticos" levantó un malestar generalizado. A las 13:20 se cambió por "protege más a negros y asiáticos". Finalmente, "No protege a todas las razas por igual" se publicó a las 13:50. Las capturas que circulan por la Red lo demuestran.

Compartir ficheros en red

Actividades online más extendidas

Los internautas españoles que acceden a juegos online se triplicaron en 2002. A la cabeza de las actividades online con más éxito en Europa se encuentra compartir ficheros en red y en tercer lugar usar streaming audio.

Batería perpetua para móviles

El fabricante taiwanés de equipos electrónicos Sunven Co ha desarrollado una tecnología capaz de recargar todo tipo de baterías mediante el movimiento, de manera similar a como funcionan algunos relojes. Esta tecnología permitiría la recarga permanente del móvil mientras se camina con ellos. El dispositivo permi-

te la recarga de las baterías mediante su agitación enérgica o incluso permite incorporarles un mecanismo a cuerda, similar al de los relojes tradicionales.

El sistema se está comercializando actualmente bajo la marca "Mudoo" y podría ser incorporado de serie en algunos teléfonos para finales de este año.

Ya puedes respirar tranquilo...

Los asmáticos podrán contar con un novedoso sistema para medir sus niveles de asma: su teléfono móvil. Se trata de un sistema electrónico, conectado al móvil, que permite medir la capacidad respiratoria del pulmón, guardando los datos proporcionados correspondientes a los niveles de asma para transmitirlos lue-

go a los servicios médicos en tiempo real.

Las personas que padecen asma v que suelen visitar al médico cada tres meses podrán ser asistidos inmediatamente en caso de sufrir una crisis respiratoria. La operadora británica O2 ofrecerá este servicio a cien afectados asmáticos para una primera prueba.

Computer cabreos

Jorge ha escrito un "S.O.S" a modo de carta donde se pregunta dónde se encuentra una impresora que adquirió en una empresa de subastas. Jorge nos comenta lo siguiente: "Quiero ante todo informar y denunciar a una empresa de dudosa profesionalidad que se dedica a hacer subastas por Internet". Su caso es el siguiente: "El 20 de diciembre gané la puja de una Epson Stylus Photo 2000P por un precio de 230 euros en una web que se llama subastaspc.es y que pertenece a la compañía MercadoLibre.com. Los términos del contrato especificaban que en el plazo de 72 horas tendría mi impresora en casa (...) Tras pagar un total de 273,76 euros (no incluían en el precio final los gastos de envío del paquete), aún no he recibido nada, ni siquiera alguna explicación.

Después de reiteradas llamadas telefónicas, me he dado un plazo razonable de diez días más para, en caso de no recibir mi pedido, proceder a intentar solucionar el problema por la vía judicial".

Por suerte, el envío de Jorge va se ha hecho efectivo. Él mismo nos lo ha comentado a través del teléfono.

Para conocer cuáles son las razones que han provocado un retraso de casi tres meses, hemos intentado sin éxito contactar con la empresa aludida. Nuestras indagaciones dan como resultado que, actualmente, no hay ninguna representación ni oficina de MercadoLibre.com España nuestro país. Ésta dejó de operar como tal hace año y medio, y todas las gestiones se llevan a cabo vía MercadoLibre.com en Argentina.

España desde las alturas

La empresa española Getmapping está desarrollando el primer mapa aéreo fotográfico continuo que abarca todo el territorio español y que está destinado tanto a profesionales como particulares. Cualquier persona a la que le interese puede solicitar fotografías

de un área y además de contar con la información visual. También dispondrá de cartografía vectorial y capas de información.

Este año Getmapping tendrá disponible todas las capitales de provincia y el litoral español. Visita la web www.getmapping.es

Las fotos se muestran con resolución de 25 centímetros por píxel.



Tablet PCs. Hp v Toshiba han revelado que las ventas de estos modelos están excediendo las previsiones. Sólo en EE.UU se estima que se venderán 675.000 unidades en este año.

Intel ha anunciado que la "veterana" BIOS será reemplazado por un nuevo sistema İlamado EFI que elimina las restricciones originadas por la compatibilidad con PCs antiguos.



Conceptos

Cine en casa

Combinación de componentes electrónicos diseñados para recrear en un entorno doméstico la sensación de estar en un sala de cine. Básicamente ha de estar formado por un reproductor de DVD, una pantalla grande y sonido envolvente.

NVI


Formato basado en discos de gran capacidad que permiten guardar contenidos de alta calidad, como vídeo en formato MPEG-2 y sonido "cinematográfico".

Pantalla "gigante"

Las pantallas panorámicas, con una "relación de aspecto" de 16:9, empiezan a imponerse entre aquellos usuarios que lo que pretenden es ver películas. El tamaño de imagen verdaderamente grande sólo se consigue con los retroproyectores y, sobre todo, con los proyectores. Pero tienen una pega. Requieren mucho espacio, lo que los hace estar sólo al alcance de aquéllos que dispongan de él.

Sonido envolvente

Por mucha pantalla y mucho DVD que tengas, sin sonido envolvente no será un sistema de cine en casa. Todo empezó con Dolby Surround o Pro Logic, el más antiquo y sencillo de todos estos formatos, que usa cinco altavoces y cuatro canales de sonido (frontal, laterales y uno trasero mono, el "surround", con dos altavoces). Dolby Pro Logic II es un sistema capaz de "convertir" cualquier sonido estéreo en cinco canales de salida, aunque no esté grabado en formato "surround". Dolby Digital o 5.1 usa canales independientes (frontal, laterales y dos "surround") para todos los altavoces, y añade otro, el ".1", para los sonidos graves. Dolby Digital EX incluye un tercer canal "surround". Se le llama también "6.1" o "7.1", según se emplee uno o dos altavoces para él.



Lo tienes todo planeado. Refrescos, palomitas, una buena "peli", mejor compañía... y un cómodo sofá en el salón de tu casa. ¿O es que todavía crees que es necesario ir al cine?

Sumario

Test: 7 reproductores DVD 19
Test: 7 amplificadores 22
Test: 7 TV panorámicos 26
Test: 3 retroproyectores 30
Test: 4 proyectores 32

os aparatos de vídeo existen desde hace muchos años. Los televisores y los equipos de alta fidelidad, no digamos. Hoy día tan sólo hay que esperar unos pocos meses para que los últimos estrenos cinematográficos salgan a la venta o en alquiler, o sean emi-

tidos por alguna cadena de televisión. Entonces, ¿por qué seguimos saliendo de casa para ir al cine?

Muy sencillo. Porque una sala de cine nos permite ex-

¿Una sala de cine en el salón de tu casa?

perimentar sensaciones que resultan imposibles en el cuarto de estar de nuestra casa. Ver una película en una pantalla enorme, que ocupa todo nuestro campo de visión y en una sala completamente a oscuras, que hace que nos "metamos" en la película cual Mia Farrow en "La Rosa Púrpura de El Cairo". Disfrutar de un sonido envolvente que parece venir de cualquier parte a nuestro alrededor, nos hace creer estar en peligro de recibir una bala perdida en cualquier



momento. Y esa gran calidad de imagen que nos permite apreciar hasta la más pequeña arruga en el rostro de Clint Eastwood (o de Tom Cruise) como si se encontrasen delante de nosotros.

Ninguna de esas sensaciones -aparte de que siempre podíamos apagar la luz- era posible de reproducir en casa. Hasta ahora.

¿Qué necesito para 'montar" un cine en casa?

En los últimos años se han diseñado sistemas para "vivir" la experiencia de ir al cine sin salir del cuarto de estar. Se los engloba bajo la "original" expresión "cine en casa", traducción directa del inglés "home cinema" (o, mejor, "home theater"). Todos ellos constan de, al menos, estos elementos:

- Una pantalla de televisión de grandes dimensiones y alta definición.
- Una serie de altavoces (entre cuatro y ocho).
- Un aparato capaz de reproducir una película con gran calidad de imagen y sonido "cinematográfico". O sea, un DVD.
- Un amplificador que "traduzca" la señal de audio procedente del DVD y la reenvíe al altavoz adecuado.

En este artículo te lo aclararemos todo sobre los componentes más "extraordinarios" de este sistema. Así, hemos analizado algunos de los mejores reproductores de DVD, amplificadores v televisores de gama alta del mercado. No contentos con eso, en Computer Hoy hemos querido mostrarte otra posibilidad que cada vez gana más adeptos entre los aficionados al cine en pantalla grande, los proyectores y los retroproyectores.

A falta de la pantalla, en la imagen puedes ver los principales elementos de un sistema de cine en casa: DVD, amplificador y altavoces.



2º Puesto

2º Puesto

0

Panasonic DVD-XV10EG-S

Merecido ganador de la comparativa, gracias sobre todo a su gran calidad de reproducción. Incorpora salida amplificada para altavoz de graves.

Calidad: Precio/Calidad: Precio:

Suficiente 399€

Pioneer DV-454

Qué podemos decir de un aparato que, además de tener un precio atractivo, obtiene una nota excelente en las dos principales categorías del test.

Calidad: Precio/Calidad: Precio:

Notable 239€

Sony DVP-NS405

A pesar de los excelentes resultados en las pruebas de calidad, el DVD de Sony queda relegado al segundo puesto por ser 'menos fácil" de manejar que los demás.



Notable 259€



Thomson DTH 220 E

La principal característica que diferencia a este reproductor es contar con una salida YUV 01 (Pág. 34) que permite conectarlo directamente a un proyector.

Calidad: Precio/Calidad: Precio:

Notable Notable 249,99€

Yamaha DVD-S530 5º Puesto

0 00000

Su elevado precio hacía esperar un mejor resultado en nuestras pruebas. Dispone de salida amplificada para altavoz de sonidos de baja frecuencia.

Calidad: Precio/Calidad: Precio:

Notable **Suficiente** 379€

Notable

199€



Samsung DVD-S324

El modelo con una mejor relación calidad precio. Estupendos resultados en el apartado de calidad de imagen, y notable calidad de sonido.

Calidad: Precio/Calidad: Sobresaliente Precio:



Philips DVD 640

Único reproductor que no alcanza siguiera el notable en las pruebas de calidad de imagen, debido a la poca exactitud de detalles de sus salidas.

Calidad: Bien Notable Precio/Calidad: Precio: 199€

Reproductores DVD

Cuando se inventó, el DVD estaba destinado a sustituir a los rollos de película en las salas de cine. Al final, lo que ha hecho ha sido llevar el cine a nuestras casas. Descubre cuál es el mejor.

1 DVD ha reemplazado en todo el mundo al reproductor de vídeo como la estrella en los salones de estar. Estos aparatos, que emplean discos parecidos a los CDs, ofrecen imágenes mucho más nítidas y son capaces de reproducir sonido con la misma calidad que permiten las salas de cine.

¿Lo puedo conectar a cualquier televisor?

No. Necesitarás un aparato de televisión con euroconector o entradas RCA. Si tienes un modelo antiguo sin esas conexiones, puedes utilizar un adaptador para convertir la señal, pero entonces la calidad de imagen y sonido se resentirá.

1.0ué necesito para tener sonido envolvente?

En principio, te hace falta tener un amplificador de cine en casa (lee el test a partir de la página 22) y un conjunto de altavoces. Eso sí, ya existen reproductores DVD que llevan el decodificador de audio incorporado, a los que basta con conectar unos altavoces de cine en casa con un amplificador incorporado.

¿Oué ventaias tiene un DVD frente a un vídeo?

Terminamos antes diciendo la única ventaja que -de momento- tiene un vídeo: se puede grabar con él. En todo lo demás "gana" el DVD. La calidad de imagen es muy superior. Está grabado en un soporte que no se degrada con el paso del tiempo, ni por mucho que lo reproduzcas. Se accede de forma instantánea a cualquier contenido, sin avanzar ni rebobinar. Incluye sonido de calidad. Y aún queda espacio para idiomas, menús, trailers, subtítulos, etc.

¿Oué es nosible reproducir en un DVD?

La mayoría de los reproductores de DVD que se comercializan en la actualidad admiten muchos tipos de discos y con contenidos distintos, como DVDs, CDs de audio, Vídeo CDs, Supervídeo CDs, Foto CDs, CDs MP3. Algunos incluso pueden leer archivos de imagen v películas en Divx.

¿Puedo grabar vídeos con un reproductor de DVDs?

No, eso sólo se puede hacer con una grabadora de DVDs. Estos dispositivos, de los que existe -como en los reproductores- versión doméstica y para el PC son cada vez más populares porque sus precios han bajado mucho en los últimos meses.

¿Son sencillos de utilizar los reproductores de DVD?

Para ver una película, basta colocar el DVD, presionar el botón de reproducción y listo. Las funciones avanzadas, como la configuración del sonido o la "navegación" por el disco, pueden resultar más "liosas" en unos aparatos que en otros.

¿Por qué a veces se congela la imagen?

Porque, al reproducir los discos con mayor capacidad de almacenamiento, el DVD necesita tiempo para cambiar de una capa a otra. Sólo algunos modelos hacen la transición sin "paradas".





Conexiones de un DVD. De izquierda a derecha, salida YUV, vídeo compuesto, S-Vídeo 02 (Pág. 34), salida digital (coaxial y óptica), salida analógica (estéreo y 5,1), dolby digital y euroconector.

Los puntos de la tabla en detalle

Calidad de imagen

Hemos verificado la calidad de la imagen que tú vas a ver, es decir, tal y como se muestra en la pantalla de un televisor, para lo que hemos conectado los reproductores a TV de alta definición. Hemos prestado especial atención a la cantidad de detalles representados, a la exactitud de foco y a la reproducción de la gama de colores. Le damos mucha importancia a la exactitud con la que se reproducen detalles en la salida. Así, cuanto mayor sea la señal medida, mayor será también el porcentaje que aparece en la tabla, y por tanto, también la nota.

Calidad de color

Los anteriores no son los únicos parámetros de reproducción de la imagen que analizamos. La calidad de color, es decir, la "veracidad" con la que se muestra cada color (si es baja puede provocar que estos se muestren falseados y poco naturales), y el nivel de ruido de la imagen, que garantiza una imagen perfecta, también son valorados en nuestras pruebas.

Calidad del sonido

Puntuamos la calidad de sonido de los distintos aparatos reproduciendo para ello varias piezas musicales diferentes. En este sentido, usamos siempre los mismos equipos de alta fidelidad, compuestos por un amplificador, cinco altavoces y un subwoofer de alta calidad. Por otro lado, en la conversión de datos digitales a sonidos audibles siempre quedan pequeños "restos" de la señal digital. Así que medimos cómo filtra el reproductor estos ruidos, ya que cuanto menor sea el porcentaje restante, mejor sonará a muy bajo volumen.

Manejo Manejo

Cuando se trata de aparatos de este tipo, con gran cantidad de funciones y que se van a usar muy habitualmente, valoramos como algo muy importante que sean fáciles de utilizar.

F Ecología/Salud

Todos los reproductores que hemos probado consumen electricidad, aun cuando están apagados. Por esa misma razón, todos ellos han obtenido una nota baja en este apartado del test.

6 Formatos de CD/DVD no reconocidos

Un DVD bien equipado es capaz de reconocer y reproducir al menos los siguientes formatos de disco: DVD-Vídeo, Vídeo-CD, Super Vídeo-CD, audio CD-R, audio CD-RW, así como CDs de datos con archivos de música en formato MP3. Sólo algunos reproductores más modernos son capaces de leer formatos de audio de alta calidad como Super Audio CD 03 (Pág. 34) (SACD) y DVD Audio, así como vídeo en formato Divx. Cuantos más formatos reconozca y reproduzca un DVD, mejor será la nota que alcance en este apartado.

7 Decodificador digital multicanal

Hemos comprobado si el reproductor dispone de decodificador de sonido envolvente. El mejor de los casos es el de aquellos aparatos que incluyen uno para los formatos de sonido "cinematográfico", como Dolby Digital y DTS 04 (Pág. 34). En este caso, y si no pretendes gastar mucho dinero, podrás ahorrarte la compra de un amplificador de cine en casa.

8 Convertir señal NTSC a PAL

Las películas en DVD importadas de Estados Unidos están en formato de imagen NTSC, que emplea un sistema de color y una frecuencia de refresco distintos. Valoramos que los reproductores sean capaces de convertir la señal para que se vea sin problemas en un televisor europeo que emplee el sistema PAL.

n Precio/Calidad

La valoración precio-calidad se calcula dividiendo el precio de venta de cada reproductor de DVD entre la nota que ha obtenido al final de nuestras pruebas. De este modo, un DVD que ha logrado un 8,08 y que cueste 399 euros tendrá un 399 / 8,08 = 49,38, por lo que le corresponderá un "Suficiente".

indice hasta 27,49 Sobresaliente
27,50 hasta 34,36 Notable
34,37 hasta 45,81 Bien
45,82 hasta 68,71 Suficiente
68,72 hasta 137,43 Insuficiente
A partir 137,44 Deficiente

Así califica Computer Hoy

compáralo en Computer Hoy realizamos pruebas de todo tipo sobre los productos que aparecen en nuestros test. A cada uno de los apartados le corresponde una valoración, en función de la importancia que consideramos que debe tener en la nota final. Aquí puedes ver esos valores.

| Fabricante | Nota |
|--|------------------------|
| Modelo | |
| Servicio | 4,00% |
| Duración de la garantía (según el fabricante) Tipo de garantía (según el fabricante) | 2,00% 1,00% |
| Teléfono de ayuda (comprobado) | 1,00% |
| Servicio online (comprobado) | 1,007 |
| Calidad de imagen 🕡 | 42,00% |
| Calidad de imagen en un televisor (test de visionado) | 7,00% |
| Exactitud de detalles en la salida RGB-/S-Video-/Video | 21,00% |
| Transiciones de claro a oscuro (impulso 2T, medido) Calidad del color ② | 4,00% |
| tonos de gris/saturación de color/desviación en el color rojo, medido) Ruido en la imagen | 4,00% |
| luminosidad/diferencia de ruido cromático, medido) Calidad de la imagen | 3,00% |
| congelada/cámara lenta/avance rápido | 3,00% |
| Calidad del sonido 🥝 | 23,00% |
| Calidad del sonido (test de audidión) | 4,00% |
| Reproducción del sonido (exactitud del rango de frecuencia 20 Hz–20 kHz, | |
| medido en las salidas estéreo) | 4,00% |
| Siseo (medido) Ruidos a muy bajo volumen (ruidos de cuantificación, medido) | 4,00% 2,00% |
| Separación de canales (medido a 1kHz) | 1,00% |
| Distorsiones por falta de señal (Jitter, medido) | 2,00% |
| Calidad de la corrección de errores con discos rayados con CDs de audio/DVD/CD audio con defectos de fabricación (tamaño máximo de error, medido) | 6,00% |
| Manejo 4 | 16,00% |
| Manual | 2,00% |
| Mando a distancia | 4 00- |
| (legibilidad de los botones/manejo/sensación al tacto, comprobado) | 1,00% |
| Menú en pantalla Legibilidad del panel del aparato (comprobado) | 2,00% 1,00% |
| Cambios de configuración durante la reproducción (comprobado) | 1,00% |
| Cantidad de memorias para ajustes de pantalla (comprobado) | 1,00% |
| Ajustes de video/audio para DVDs individuales (comprobado) | 1,00% |
| Capaz de reanudar la reproducción en el mismo punto (comprobado) | 2,00% |
| Repetición de escenas/distribución de los canales a los altavoces (con sonido envolvente) | 2,00% |
| Cantidad de velocidades de cámara lenta/avance imagen por imagen (comprobado) | 2,00% |
| Tiempo empleado desde la inserción del disco hasta la reproducción | 1 000 |
| (medido) Ecología/salud | 1,00% 4,00 % |
| Ruido (medido) | 1,00% |
| Consumo eléctrico | |
| (en funcionamiento/en Standby/apagado, medido) | 3,00% |
| Otros | 11,00% |
| Tamaño (ancho X alto X fondo, medido) Formatos de CD/DVD no reconocidos (comprobados:CD , Video-CD, S-VCD, MP3, | |
| DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD-RAM, DVD-RW, Mini DVD, CD-R, CDs protegidos, | 1.00% |
| Kodak Picture-CD, JPEG, MP3-DVD, CD-R (Audio), CD-RW, DivX, SACD, DVD-Audio) 🥑 Códigos de región reconocidos (comprobado) | 2,00% |
| Salidas de audio digitales (óptico/RCA, comprobado) | 1,00% |
| Formatos de sonido en las salidas de audio digital: | .,007 |
| LPCM/Dolby Digital/DTS/MPEG-2 (comprobado) | 1,00% |
| Decodificador digital multicanal: Dolby Digital/DTS/MPEG-2 (comprobado) 🕏 | 2,00% |
| Salidas de audio analógico (comprobado) | 1,00% |
| Collider de vides (companhade) | 4.000 |
| Salidas de vídeo (comprobado) Conexión de auriculares (comprobado) | 1,00% 1,00% |
| Búsqueda automática del mayor punto de volumen del DVD | 1,00% |
| (importante para la copia, comprobado) | 1,00% |
| ¿Se puede utilizar el mando a distancia para manejar el televisor? | , |
| Simulación de sonido envolvente/ | |
| indicación de tiempo restante(comprobado) | |
| Convierte la señal de DVD-NTSC a PAL (comprobado) Nota parcial | 100,00% |
| Corrección positiva/negativa | , |
| Oolidad | |
| Calidad | |
| Precio/Calidad 9 | |

| 1 ^{er} Puesto | Ganador Computer |
|--|---------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Calidad |
| Panasonic | |
| DVD-XV10EG-S | |
| | 5,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación en el fabricante 902 15 30 60 | 4,00 6,00 |
| www.panasonic.es | 0,00 |
| | 9,35 |
| Mínimo desenfoque | 9,00 |
| Muy alta (99% / 96% / 96%) Muy limpias (0,6%) | 9,40 |
| Muy alta | 9,76 |
| (99% / 98% / 0,4 °) | 9,80 |
| Muy escaso | |
| (73,6 dB / 65,2 dB) | 10,00 |
| Perfecta/mínimas vibraciones/ ligeras vibraciones | 8,00 |
| ilgordo vibraciónico | 9,46 |
| Muy natural | 10,00 |
| F. I. II. (00 00) | |
| Fidedigno (99,8%) Inapreciable (116,1 dB) | 9,84 |
| Muy pocos (0,0001%) | 10,00 9,30 |
| Muy buena (103 dB) | 10,00 |
| Pocas (1,4 ns.) | 8,66 |
| Buena | |
| (1,8 mm / 3,0 mm / 2 mm) | 8,70 |
| En castellano | 7,51 10,00 |
| | , |
| Claro/fácil/agradable | 8,00 |
| Comprensible | 8,80 |
| Normal Muchísimos (6) | 6,00 10,00 |
| Muy pocas (1) | 2,00 |
| No es posible | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí/no es posible | 5,00 |
| Muchísimas (5)/sí | 10,00 |
| | |
| Normal (11 seg.) | 6,62 2,49 |
| Inapreciable (0,3 sone) | 9,96 |
| Demasiado alto | |
| (9 / 1,8 / 1,8) | 0,00 |
| 43,0 x 5,2 x 30,7 cm | 4,15 |
| Pocos (SACD, DVD-Audio, | |
| DVD-RAM, DVD-RW, Kodak- | |
| Picture-CD, MP3-DVD) | 8,00 |
| Zona 2 (Europa) 1 x óptica/no dispone de RCA | 4,00 4,00 |
| i y ohtioalio aishoile ne UOA | 4,00 |
| Sí/sí/sí/sí | 10,00 |
| No/no/no | 0,00 |
| 1 x RCA (estéreo) | 5,60 |
| 1 x RCA (Video), 1 x S-Video, | |
| 1 x euroconector | |
| (RGB, Video, S-Video) | 10,00 |
| No | 0,00 |
| No | 0.00 |
| No | 0,00 |
| Sí/ | |
| sí | |
| No | 8,08 |
| Salida para un Subwoofer | 5,00 |
| con amplificador incorporado | +0,10 |
| Ligera interrupción de imagen | |
| y de sonido al cambiar de capa | -0,10 |
| | 5,10 |
| Notable ← | ያ በያ |
| Moranic + | 8,08 |

Suficiente

399€

399: 8.08 = 49.38 = Suficiente

1er Duocto

Computer Nº 116

Cálculo de la nota precio/calidad

Precio

Los resultados del test en detalle

| 2º Puesto | | 2º Puesto | | 4º Puesto | | 5° Puesto | | 6º Puesto | Ganador Computer | 7º Puesto | |
|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| Pioneer DV-454 | Nota | Sony DVP-NS405 | Nota 5,50 | Thomson DTH 220 E | Nota 6.00 | Yamaha DVD-S530 | Nota | Samsung DVD-S324 | 5,50 | Philips DVD 640 | Nota |
| Normal (12 meses) | 5,50 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 4,00 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación en el fabricante | 4,00 | Reparación en el fabricante | 4,00 | Reparación en el fabricante | 4,00 | Reparación en el fabricante | 4,00 | Reparación en el fabricante | 4,00 | Reparación en el fabricante | 4,00 |
| 93 718 26 42 www.pioneer.es | 6,00 | 902 40 21 02 www.sony.es | 6,00 | 901 90 04 10 www.thomson-europe.com | 8,00 | - www.yamaha.maygap.com | 0,00 | 902 10 11 30 www.samsung.es | 6,00 | 902 11 33 84 www.philips.es | 6,00 |
| | 9,18 | D. C. I. | 9,57 | M's' and decorate and | 8,72 | | 8,46 | M'dan dan fa | 9,25 | M'dan dan fa | 6,86 |
| Mínimo desenfoque Muy alta (97% / 94% / 95%) | 9,00 9,06 | Perfecta Muy alta (97% / 98% / 96%) | 10,00 9,40 | Mínimo desenfoque Alta (94% / 90% / 93%) | 8,00 8,46 | Mínimo desenfoque Alta (92% / 88% / 91%) | 8,00 8,06 | Mínimo desenfoque Muy alta (96% / 95% / 97%) | 9,00 | Mínimo desenfoque Escasa (86%/no tiene S-Video/86% | 8,00 4,80 |
| Muy limpias (0,3%) | 9,88 | Muy limpias (0,3%) | 9,88 | Muy limpias (0,4%) | 9,84 | Muy limpias (0,7%) | 9,72 | Muy limpias (0,5%) | 9,80 | Muy limpias (0,9%) | 9,64 |
| Muy alta (99% / 97% / 0,5 °) | 9,74 | Muy alta (99% / 98% / 0,4 °) | 9,80 | Muy alta (99% / 98% / 0,5 °) | 9,80 | Muy alta (98% / 98% / 0,7 °) | 9,74 | Muy alta (99% / 98% / 0,6 °) | 9,80 | Muy alta (98% / 97% / 0,7 °) | 9,66 |
| Muy escaso (71.5 dB / 65.6 dB) | 10,00 | Muy escaso (75,0 dB / 65,9 dB) | 10,00 | Muy escaso (63,7 dB / 62,3 dB) | 10,00 | Muy escaso (63,3 dB / 64,7 dB) | 10,00 | Muy escaso (71,6 dB / 65,1 dB) | 10,00 | Muy escaso (72,9 dB / 63,4 dB) | 10,00 |
| Perfecta/mínimas vibraciones | | Perfecta/mínimas vibraciones | | Perfecta/mínimas vibraciones | | Perfecta/ligeras vibraciones/ | 10,00 | Perfecta/mínimas vibraciones | | Perfecta/mínimas vibraciones | |
| ligeras vibraciones | 8,00 | mínimas vibraciones | 8,66 | ligeras vibraciones | 8,00 | ligeras vibraciones | 7,34 | ligeras vibraciones | 8,00 | ligeras vibraciones | 8,00 |
| Musy poturol | 9,41 | Muy natural | 9,19 10,00 | Muy natural | 8,37 10,00 | Muse potural | 8,97 | Muy natural | 8,08 10,00 | Muy natural | 7,89 10,00 |
| Muy natural | 10,00 | • | | • | | Muy natural | 10,00 | • | | • | |
| Fidedigno (99,9%) | 9,92 | Fidedigno (99,7%) | 9,76 | Fidedigno (99,8%) | 9,84 | Fidedigno (99,8%) | 9,84 | Fidedigno (99,8%) | 9,84 | Fidedigno (99,8%) | 9,84 |
| Inapreciable (109,5 dB) Muy pocos (0,0001%) | 9,92 9,30 | Inapreciable (117,8 dB) Muy pocos (0,0001%) | 10,00 9,30 | Apenas apreciable (98,9 dB) Pocos (0.0002%) | 7,80 8,60 | Apenas apreciable (101,8 dB) Muy pocos (0,0001%) | 8,38 9,30 | Inapreciable (112,7 dB) Pocos (0,0002%) | 10,00 | Apenas apreciable (95,2 dB) Pocos (0,0002%) | 7,06 8,60 |
| Muy buena (103 dB) | 10,00 | Muy buena (103 dB) | 10,00 | Muy buena (104 dB) | 10,00 | Muy buena (110 dB) | 10,00 | Muy buena (113 dB) | 10,00 | Muy buena (111 dB) | 10,00 |
| Pocas (1,3 ns.) | 8,74 | Pocas (2,3 ns.) | 7,82 | Pocas (1,4 ns.) | 8,66 | Pocas (1,3 ns.) | 8,74 | Pocas (1,3 ns.) | 8,74 | Muchísimas (12,4 ns.) | 1,02 |
| Buena | 0.50 | Buena (1.6 mm / 2.0 mm / 1.0 mm) | 0.00 | Normal | 6.00 | Buena (1.4 mm / 2.6 mm / 2 mm) | 7.00 | Suficiente | 2.62 | Buena (2.6 mm / 3.0 mm / 1.4 mm) | 7.40 |
| (1,6 mm / 3,0 mm / 2 mm) | 8,50 7,41 | (1,6 mm / 3,0 mm / 1,8 mm) | 8,02 6,69 | (1,0 mm / 2,6 mm / 1,6 mm) | 6,22 7,02 | (1,4 mm / 2,6 mm / 2 mm) | 7,90 7,23 | (1,2 mm / 3,0 mm / 0,5 mm) | 3,62 6,71 | () | 7,42 6,93 |
| En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 |
| Claro/fácil/agradable | 8,00 | Claro/fácil/agradable | 8,00 | Poco claro/normal/normal | 5,34 | Normal/normal/agradable | 6,66 | Normal/normal/agradable | 6,66 | Normal/normal/agradable | 6,66 |
| Muy comprensible | 10,00 | Muy comprensible | 10,00 | Comprensible | 8,80 | Comprensible | 7,60 | Comprensible | 7,60 | Comprensible | 7,60 |
| Normal Muchísimos (6) | 6,00 10,00 | Buena Muchísimos (7) | 8,00 10,00 | Normal Muchísimos (7) | 6,00 10,00 | Muy buena Muchísimos (7) | 10,00 | Normal Muchísimos (7) | 6,00 | Muy buena Muchísimos (5) | 10,00 |
| Ninguna | 0,00 | Ninguna | 0,00 | Ninguna | 0,00 | Muy pocas (1) | 2,00 | Ninguna | 0,00 | Muy pocas (1) | 2,00 |
| No es posible | 0,00 | No es posible | 0,00 | No es posible | 0,00 | No es posible | 0,00 | No es posible | 0,00 | No es posible | 0,00 |
| Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 |
| Sí/no es posible | 5,00 | Sí/no es posible | 5,00 | Sí/no es posible | 5,00 | Sí/no es posible | 5,00 | Sí/no es posible | 5,00 | Sí/no es posible | 5,00 |
| Muchas (4)/sí | 9,00 | Muy pocas (2)/no es posible | 2,00 | Muchas (4)/sí | 9,00 | Normal (3)/sí | 8,00 | Normal (3)/sí | 8,00 | Muy pocas (1)/sí | 6,00 |
| Normal (11 seg.) | 6,62 | Corto (10 seg.) | 7,02 2,50 | Normal (14 seg.) | 5,42 | Normal (13 seg.) | 5,82 | Largo (19 seg.) | 3,42 | Normal (15 seg.) | 5,02 |
| Inapreciable (0,2 sone) | 2,50 10,00 | Inapreciable (0,2 sone) | 10,00 | Inapreciable (0,1 sone) | 2,50 10,00 | Inapreciable (0,2 sone) | 2,50 10,00 | Inapreciable (0,2 sone) | 2,50 10,00 | Inapreciable (0,2 sone) | 2,50 10,00 |
| Demasiado alto | 10,00 | Demasiado alto | 10,00 | Demasiado alto | 10,00 | Demasiado alto | 10,00 | Demasiado alto | 10,00 | Demasiado alto | 10,00 |
| (9 / 0,3 / 0,3) | 0,00 4,51 | (10 / 0,1 / 0,1) | 0,00 4,51 | (10 / 1,8 / 1,8) | 0,00 5,28 | (13 / 0,9 / 0,9) | 0,00 4,64 | (10 / 3,6 / 3,6) | 0,00 5,32 | (10 / 4,1 / 0,3) | 0,00 4,01 |
| 42,0 x 5,5 x 27,8 cm | -, | 43,0 x 6,2 x 25,7 cm | ,- | 43,0 x 7,5 x 28,2 cm | , | 43,4 x 7,5 x 30,2 cm | ,- | 43,0 x 7,9 x 25,5 cm | ,,- | 43,5 x 6,9 x 23,9 cm | - |
| Pocos (SACD, DVD-Audio, | | Pocos (SACD, DVD-Audio, | | Pocos (SACD, DVD-Audio, | | Pocos (SACD, DVD-Audio, | | Pocos (SACD, DVD-Audio, | | Pocos (SACD, DVD-Audio, | |
| DVD-RAM, DVD-RW, Kodak- | 0.00 | DVD-RAM, DVD-RW, Kodak- | 0.00 | DVD-RAM, DVD-RW, | 0.50 | DVD-RAM, DVD-RW, Kodak- | 0.00 | S-VCD, DVD-RAM, DVD-RW, | 7.50 | DVD-RAM, DVD-RW, | 0.50 |
| Picture-CD, MP3-DVD) Zona 2 (Europa) | 8,00 4,00 | Picture-CD, MP3-DVD) Zona 2 (Europa) | 8,00 4,00 | MP3-DVD) Zona 2 (Europa) | 8,50 4,00 | Picture-CD, MP3-DVD) Zona 2 (Europa) | 8,00 4,00 | MP3-DVD) Zona 2 (Europa) | 7,50 4,00 | MP3-DVD) Zona 2 (Europa) | 8,50 4,00 |
| 1 x óptica/1 x RCA | 8,00 | 1 x óptica/1 x RCA | 8,00 | 1 x óptica/1 x RCA | 8,00 | 1 x óptica/1 x RCA | 8,00 | 1 x óptica/1 x RCA | 8,00 | No dispone de salida óptica/1 x RCA | |
| Sí/sí/sí/sí | 10,00 | Sí/sí/sí | 10,00 | Sí/sí/sí | 10,00 | Sí/sí/sí | 10,00 | Sí/sí/sí | 10,00 | Sí/sí/sí | 10,00 |
| No/no/no | 0,00 | No/no/no | 0,00 | No/no/no | 0,00 | No/no/no | 0,00 | No/no/no | 0,00 | No/no/no | 0,00 |
| 1 x RCA (estéreo) | 5,60 | 1 x RCA (estéreo) | 5,60 | 1 x RCA (estéreo) 2 x RCA (Video), 1 x S-Video, | 5,60 | 2 x RCA (estéreo) | 7,00 | 2 x RCA (estéreo) 2 x RCA (Video), 1 x S-Video, | 7,00 | 1 x RCA (estéreo) | 5,60 |
| 1 x RCA (Video), 1 x S-Video, | | 1 x RCA (Video), 1 x S-Video, 1 x euroconector | | 1 x euroconector (RGB, Video), 1 x RCA (YUV), | | 1 x RCA (Video), 1 x S-Video, 1 x euroconector | | 1 x euroconector (RGB, Video, S-Video), | | 1 x RCA (Video), 1 x euroconector | |
| 1 x euroconector (RGB, Video, S-Video) | 10,00 | (RGB, Video, S-Video) | 10,00 | euroconector 2 (Video) | 10,00 | (RGB, Video) | 10,00 | 1 x euroconector 2 (Video) | 10,00 | (RGB, Video) | 8,00 |
| No | 0,00 | No | 0,00 | Sí, ajustable en el aparato | 8,00 | No | 0,00 | Sí, ajustable en el aparato | 8,00 | No | 0,00 |
| No | 0.00 | No | 0,00 | No | 0,00 | No | 0,00 | No | 0.00 | No | 0,00 |
| No No | 0,00 | Sí | 0,00 | Sí | 0,00 | No No | 0,00 | No | 0,00 | No | 0,00 |
| Sí/ | | Sí/ | | Sí/ | | Sí/ | | Sí/ | | No/ | |
| SÍ | | SÍ | | no No | | no No | | no No | | SÍ | |
| No | 8,02 | No | 8,02 | No | 7,63 | No | 7,54 | No | 7,72 | Sí | 6,56 |
| Ligera interrupción | UjUE | Ligera interrupción | 5,02 | Salida YUV para proyectores | +0,20 | Salida para un Subwoofer | | Larga interrupción | .,, | Ligera interrupción | 5,00 |
| de imagen y de sonido al cambiar de capa | -0,10 | de imagen y de sonido al cambiar de capa | -0,10 | Ligera interrupción de imagen y de sonido al cambiar de capa | -0,10 | con amplificador incorporado Ligera interrupción de imagen y de sonido al cambiar de capa | | de imagen y de sonido al cambiar de capa | -0,20 | de imagen y de sonido al cambiar de capa | -0,10 |
| Notable + | 7,92 | Notable + | 7,92 | Notable + | 7,73 | Notable ← | 7,54 | Notable ← | 7,52 | Bien ← | 6,46 |
| Notable | | Notable | | Notable | | Suficiente | | Sobresalient | е | Notable | |
| 239 € | | 259 € | | 249,99 € | | 379 € | | 199 € | | 199 € | |
| 239 :7,92 = 30,18 = Not | able | 259 : 7,92 = 32,7 = Nota | able | 249,99 : 7,73 = 32,94 = No | otable | 379 : 7,54 = 50,27 = Sufic | ciente | 199 : 7,52 = 26,46 = Sobre | saliente | 199 : 6,46 = 30,8 = Not | able |

Amplificadores

Un sistema de cine en casa sin sonido envolvente es como un partido de fútbol sin goles, se disfruta a medias. Para que en tu salón se oiga como en una sala de cine necesitas un amplificador.

ara que sepas cuál es el adecuado para ti, hemos probado siete amplificadores que se comercializan actualmente.

¿Qué es un amplificador de cine en casa?

Este aparato cumple la misma función que los amplificadores "de toda la vida" que hay en los equipos de música. Recibe la señal procedente de un reproductor de DVD, de vídeo o de un receptor de TV por satélite, la interpreta y la amplifica en dirección a los dispositivos de salida, es decir, al televisor y los altavoces.

¿Con qué formatos de sonido debe funcionar?

Lo ideal es que el amplificador sea capaz de reconocer el mayor número de formatos diferentes. Los aparatos que pueden decodificar los sistemas más avanzados, como DTS, interpretan sin mayores problemas todos los formatos más antiguos. Éste es, precisamente, el formato que ofrece mayor calidad de sonido.

Como los fabricantes de DVDs y las cadenas de TV por satélite han adoptado como estándar los sistemas Dolby Pro Logic y Dolby Digital (DTS apenas comprime la señal y ocupa demasiado espacio), en la inmensa mayoría de los casos bastará con que opere con estos dos.

¿Son necesarias conexiones de video?

En sentido estricto, no. Pero nunca estará de más para centralizarlo todo, y de este modo poder elegir qué quieres ver o escuchar en cada momento usando un único mando a distancia. El receptor debe disponer al menos de tres entradas: Vídeo compuesto, S-Video y RGB. Lo deseable es que también disponga de euroconector para, por ejemplo, conectar una cámara de video.

¿Qué conexiones debe tener?


Como mínimo, tres entradas digitales, ya sean ópticas o coaxiales, para conectar varios dispositivos (DVD, satélite, etcétera). También una salida digital para poder dirigir la señal a un aparato de grabación, como un Minidisc. Además, entradas analógicas para aparatos más antiguos, como un tocadiscos (la añorada entrada "phono") o un reproductor de cassettes.

¿Necesito altavoces especiales?

Pues la verdad es que no es estrictamente necesario. Pero obtendrás un mejor sonido -que es de lo que se trata- con unos altavoces específicos para cine en casa.

¿En qué debo fijarme de los altavoces?

Muchos amplificadores de cine en casa sólo pueden usarse con altavoces con una impedancia 05 (Pág. 34) de ocho ohmios. Si usas bafles de tan sólo 4 ohmios puedes dañar algún componente electrónico del amplificador. Dicho valor aparece casi siempre especificado en un adhesivo en la parte trasera de la caja del altavoz:



¿Cuál debe ser su potencia?

Con 50 watios por canal normalmente tendrás de sobra, y podrás instalar el cine en casa en espacios bastante amplios. Pero ojo, porque los fabricantes "exageran" algo, y miden la potencia en condiciones muy alejadas de la realidad.



2º Puesto Ganado Computer Prico College Prico College Computer Pr











Yamaha RX-V630RDS

Los formatos reconocidos, equipamiento y facilidad de manejo han sido claves para ganar un test en el que ha destacado la calidad de todos los competidores.

| Calidad: | Notable |
|-----------------|---------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 649 € |

Sony STR-DB780

A pesar de su escasa potencia, es el que mejor calidad de imagen ha mostrado de la comparativa. Además, su ajustado precio lo convierte en ganador precio/calidad.

| Calidad: | Notable |
|-----------------|---------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 499 € |

Denon AVR-1803

El amplificador más potente de los siete que hemos probado. A ello se une un notable equipamiento, y es de los pocos que ofrece buena calidad de imagen.

| Calidad: | Notable |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 699 € |

Kenwood KRF-V7060D

Resultados muy equilibrados en todas las pruebas. Notable calidad de sonido y buen equipamiento, en le que destaca su completo decodificador de audio.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|-------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 479 € |

Pioneer VSX-D711

Algunas carencias en cuanto a conexiones relegan a este aparato al quinto puesto, a pesar de su buena calidad y de ser fácil de utilizar.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|-------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 479 € |

Harman Kardon AVR 2550

El prestigio del fabricante en productos de audio de calidad se nota en detalles como el uso de reguladores manuales. La falta de conexiones baja su nota final.

| Bien |
|------------|
| Suficiente |
| 599 € |
| |

Onkyo TX-SR500E

En un test de este nivel, quedar el último no es sinónimo de baja calidad. A pesar de carecer de algunas conexiones, no deja de ser un buen amplificador.

| Bien |
|-------|
| 449 € |
| |



Pág. 108

Los puntos de la tabla en detalle

Calidad de sonido

Comprobamos la calidad real de sonido que ofrecen todas las conexiones de entrada y salida de cada amplificador. Por ejemplo, en el modo estéreo, la señal de sonido sólo se reproduce a través de los altavoces delanteros, mientras en el modo de cine en casa se emplean todos los canales. Por eso llevamos a cabo las pruebas tanto en estéreo como en los formatos Dolby Pro Logic y Dolby Digital.

Fidelidad de sonido Para fiiar la fidelidad del sonido, medimos la respuesta en frecuencia 06 (Pág. 34) de las salidas de los altavoces delanteros, laterales y traseros. Como en la anterior prueba, lo hacemos de forma separada tanto en Dolby Pro Logic como en Dolby Digital.

Potencia máxima

También probamos la potencia real de los amplificadores, usando para ello un altavoz de 8 ohmios en el modo de cine en casa. Para no correr el riesgo de que los altavoces sufran algún tipo de daño, deben poder soportar -como mínimo- la potencia máxima de los amplificadores. Por otro lado, si usas un amplificador de baja potencia, será fácil que alcance su límite, de modo que a volúmenes altos aparecerán distorsiones que pueden dañar al altavoz.

Distorsiones/Siseo

¿Son capaces estos amplificadores de reproducir los sonidos sin distorsionarlos? Hemos medido tanto el coeficiente de distorsión como el nivel de ruido que aparece en los distintos modos de reproducción. Así, mientras que la distorsión puede aparecer en cualquier altavoz y nivel de volumen, el siseo sólo suele apreciarse a bajo volumen.

Separación de canales y fuentes

Los amplificadores deben disponer de hasta seis canales de audio independientes para la señal procedente del DVD, aparte de las distintas fuentes de entrada que tenga. Una buena separación entre ellos asegura que cada altavoz reproduzca sólo las señales que le corresponden. Y de este modo, cuando, por ejemplo, utilizas la radio, ésta no "padecerá" interferencias producidas por el receptor de TV por satélite.

Calidad de imagen

Nos hemos asegurado de que cada amplificador recibe la señal de imagen de distintos dispositivos (por ejemplo, del reproductor de DVD) con una definición de imagen suficiente para llevarla a un aparato de televisión o al vídeo. Para ello hemos medido las respuestas de frecuencia de las salidas de video y de S-Vídeo.

Menús en pantalla

Los menús en pantalla (OSD, On Screen Display) deben facilitar el control de las diversas funciones a través de muy pocas teclas. Hemos comprobado si es así, verificando que los menús se encuentren organizados de forma lógica y clara.

Decodificador de audio "cine en casa"

El sonido envolvente, compuesto por hasta seis pistas de audio, está grabado en los DVDs de forma codificada. Los amplificadores tienen un decodificador capaz de reconocerlos, interpretarlos y de dirigirlos a los altavoces correctos a través de las salidas correspondientes. En este sentido, valoramos la cantidad de formatos con los que funciona cada aparato.

Conexiones

El número y el tipo de entradas y salidas de las que disponga el dispositivo determinan la cantidad y la clase de fuentes de sonido (y de vídeo) que se le pueden conectar. Consideramos que es un factor que condiciona en gran medida el uso que puedas hacer del amplificador, de modo que también lo tenemos muy en cuenta.

Precio / Calidad

Este valor se calcula dividiendo el precio de venta del amplificador entre la calificación final obtenida en nuestras pruebas.

Índice hasta 55,04 55,05 hasta 68,80 68,81 hasta 91,74 91,75 hasta 137,61 137,62 hasta 275,21 Insut A partir de 275,22

Así califica Computer Hoy

En Computer Hoy realizamos pruebas de todo tipo sobre los productos que aparecen en nuestros test. A cada uno de los apartados le corresponde una valoración, en función de la importancia que consideramos que debe tener en la nota final. Aquí puedes ver esos valores. con otros test

| Fabricante Modelo Servicio Duración de la garantía Tipo de garantía Teléfono de ayuda Servicio online Calidad del amplificador Calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Fidelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 4,00% 2,00% 1,00% 1,00% 54,00% |
|---|--|
| Servicio Duración de la garantía Tipo de garantía Tipo de garantía Teléfono de ayuda Servicio online Calidad del amplificador Calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) Tipo de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Fidelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 2,00% 1,00% 1,00% 54,00% |
| Duración de la garantía Tipo de garantía | 2,00% 1,00% 1,00% 54,00% |
| eléfono de ayuda Servicio online Calidad del amplificador Calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Idelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) Fidelidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 1,00% 1,00% 54,00 % |
| eléfono de ayuda servicio online calidad del amplificador calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) delidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) delidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 1,00% 54,00% |
| Servicio online Calidad del amplificador Calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Cidelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) Cidelidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 54,00% |
| Calidad del amplificador Calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Cidelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) Cidelidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | |
| Calidad del sonido en modo estéreo (test de audición) Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) Tidelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) Tidelidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | |
| Calidad de sonido en modo sonido envolvente (test de audición) idelidad de sonido de los canales frontales (Dolby Prologic/Dolby Digital) idelidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 11,00% |
| idelidad de sonido del canal central (Dolby Prologic/Dolby Digital) | 11,00% |
| | 6,00% |
| | 6,00% |
| idelidad de sonido de los canales traseros (Dolby Prologic/Dolby Digital) 🕏 otencia máxima a 8 Ohmios en modo sonido envolvente | 4,00% |
| canal delantero/central/trasero) 3 | 5,00% |
| Distorsiones con música en los canales delanteros/central/traseros | 0,0070 |
| coeficiente de distorsión no lineal) 🔸 | 2,00% |
| siseo en modo Dolby-Prologic en el canal delantero/central/trasero 🔞 | 4,00% |
| Siseo en modo Dolby-Digital en el canal delantero/central/trasero | 4,00% |
| , v | · · · |
| eparación de canales izquierdo/derecho (rango de 100 Hz a 10 kHz) 5 alidad de la imagen | 1,00% 2,00% |
| xactitud de detalles (definición de la salida de vídeo/S-Video) | 2,00% |
| Manejo | 16,00% |
| fanual | 3,00% |
| flando a distancia | 2,00% |
| Se puede utilizar el mando a distancia en otros aparatos? | 1,00% |
| lotones en el aparato | 1,00% |
| egibilidad del panel del aparato | 2,00% |
| Menú en pantalla (OSD) 🗸 | 1,00% |
| Se pueden dirigir los tonos graves de todos los canales al subwoofer) | 1,00% |
| Dispone de control de volumen para el canal central/trasero? | 1,00% |
| Posibilidad de reproducción de graves en modo Dolby Digital | 0.000/ |
| DTS por altavoces de graves adicionales o altavoces delanteros? Control del tiempo de retardo (canal central/canales traseros) | 2,00% 1,00% |
| ipo de ajuste de sonido | 1,00% |
| cología y salud | 2,00% |
| Consumo eléctrico (en funcionamiento/en Standby/apagado) | 2,00% |
| Ntros | 22,00% |
| eso/tamaño (ancho x alto x profundidad) | |
| Decodificador de sonido "cine en casa" 8 | 4,00% |
| Dispone de entrada de sonido de "cine en casa" (cantidad de canales) | 1,00% |
| antidad de entradas de sonido digitales para reproductores CD/DVD | |
| receptores de satélite 9 | 2,00% |
| antidad de salidas de audio digital para grabadoras de CD, MD o DAT 9 | 2,00% |
| antidad de entradas analógicas para reproductores de CD/tocadiscos (sólo audio) 9 antidad de entradas analógicas para reproductores DVD, LD | 2,00% |
| televisores (imagen/audio) 9 | 2,00% |
| antidad de conexiones analógicas para radiocasettes, grabadoras | |
| grabadoras de MD (sólo audio) 🥑 | 2,00% |
| antidad de conexiones analógicas para grabadores de vídeo o DVD (imagen/sonido) 9 | 2,00% |
| ntradas YUV (señal por componentes) 9 | 1,00% |
| iispone de entrada frontal para cámara de vídeo (audio/vídeo) | 1,00% 1,00% |
| Dispone de salidas para amplificadores adicionales | 1,00% |
| | 1,00% |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) | 1 00% |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) antidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar | 1.[1[1]/n |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) cantidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar Incorpora sintonizador de radio? | 1,00% 100,00 % |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) cantidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar Incorpora sintonizador de radio? lota parcial | |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) Cantidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar Incorpora sintonizador de radio? Iota parcial Corrección positva / negativa | |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) cantidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar corrección positva / negativa Callidad | 1,00% 100,00% |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) Cantidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar Jincorpora sintonizador de radio? Tota parcial Corrección positva / negativa Calidad | |
| canal de graves/canales delanteros/central/canales traseros/canal trasero central) Cantidad de grupos de altavoces estéreo/cinco canales que se pueden conectar Jocorpora sintonizador de radio? Iota parcial Corrección positva / negativa Calidad | |

| No. | Computer |
|---|----------------------|
| V | Calidad |
| Yamaha ny vesanne | |
| RX-V630RDS | 4,00 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación | |
| en el servicio técnico | 4,00 |
| - www.yamaha.maygap.com | 0,00 |
| www.yamana.maygap.com | 7,75 |
| Natural | 8,00 |
| Natural | 8,00 |
| Fidedigno (98,8% / 99,1%) Fidedigno (98,8% / 98,9) | 9,16 |
| Fidedigno (99% / 99,1) | 9,08 |
| | ,-: |
| Escaso (35 W / 35 W / 35 W) | 4,68 |
| Muy pocas | 0.00 |
| (0,03% / 0,03% / 0,03%) Normal | 9,82 |
| (85 dB / 89,1 dB / 78 dB) | 4,82 |
| Escaso | , |
| (91,5 dB / 91,6 dB / 86 dB) | 5,96 |
| Musu ovacta (76 4 dP) | 10.00 |
| Muy exacta (76,4 dB) | 10,00 8,00 |
| Alta (89% / 91%) | 8,00 |
| , | 7,92 |
| En castellano | 10,00 |
| Impresión de los botones muy clara, manejo sencillo, | |
| tacto ligeramente | |
| desagradable | 7,34 |
| Sí, incluso de otros fabricantes | 10,00 |
| Fáciles de manejar, | 7.00 |
| comprensibles Buena legibilidad | 7,20 7,40 |
| No tiene | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| No/no | 0,00 |
| Sí | 10.00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Mediante reguladores | 10,00 |
| - | 0,00 |
| Demasiado alto | 0.00 |
| (215 / 0,8 / 0,8 W) | 0,00 7,37 |
| 11,5 kg / 43,5 x 16,1 x 39 cm | 7,07 |
| Prologic II, Dolby Digital | |
| EX, DTS-ES | 10,00 |
| Sí (5.1) | 10,00 |
| 3 x óptica, 1 x RCA | 9,02 |
| 1 x óptica | 10,00 |
| 1 x RCA/no dispone | 1,02 |
| 2 x RCA | 2.00 |
| / 2 x RCA, 2 x S-Video | 3,02 |
| 1 x RCA | 3,02 |
| 2 x RCA / 2 x RCA, 2 x S-Video | 5,02 |
| 2 x RCA | 10,00 |
| RCA, óptica/RCA, S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x YUV | 10,00 |
| I A NUA, I A O-VIUEU, I X YUV | 10,00 |
| Sí/sí/sí/sí | 10,00 |
| Muchos (2) / Escasos (1) | |
| Sí | 10,00 |
| | 7,39 |
| | |
| | |
| Notable ← | 7,39 |
| Diam | |
| Bien | |

649€

649: 7.39 = 87.77 = Bien

1er Puesto

Los resultados del test en detalle

| 2º Puesto | Ganador Computer | 3er Puesto | | 4º Puesto | | 5º Puesto | | 6º Puesto | | 7º Puesto | |
|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Sony STR DR790 | Precio/Calidad | Denon AVD 1902 | Nota | Kenwood | Nota | Pioneer | Nota | Harman Kardon | Nota | Onkyo TX-SR500E | Nota |
| STR-DB780 | 5,50 | AVR-1803 | 4,00 | KRF-V7060D | 5,50 | VSX-D711 | 5,50 | AVR 2550 | 5,50 | IX-9K3UUE | 5,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación | 4.00 | Reparación | 4.00 | Reparación | 4.00 | Reparación | 4,00 | Reparación | 4,00 | Reparación | 4.00 |
| en el punto de venta 902 40 21 02 | 4,00 6,00 | en el servicio técnico | 4,00 0,00 | en el servicio técnico 93 507 52 52 | 4,00 6,00 | en el servicio técnico 93 718 26 42 | 6,00 | en el servicio técnico 93 574 27 13 | 6,00 | en el punto de venta 94 514 11 10 | 4,00 6,00 |
| www.sony.es | 0,00 | www.denon.mygap.com | 0,00 | www.kenwood.es | 0,00 | www.pioneer.es | 0,00 | international.harmankardon.com | 0,00 | www.onkyo.net/es/ | 0,00 |
| • | 7,90 | | 7,87 | | 7,70 | • | 7,84 | | 7,63 | • | 7,67 |
| Natural | 8,00 | Natural | 8,00 | Natural | 8,00 | Natural | 8,00 | Natural | 8,00 | Natural | 8,00 |
| Natural Fidedigno (99,7% / 99,4%) | 8,00 9,64 | Natural Casi fidedigno (98,7% / 98,7%) | 8,00 8,96 | Natural Fidedigno (98,7% / 99%) | 8,00 9,08 | Natural Fidedigno (99,2% / 99,2%) | 8,00 9,36 | Natural Casi fidedigno (97,5% / 97,8%) | 8,00 | Natural Fidedigno (99,5% / 99,6%) | 8,00 9,64 |
| Fidedigno (99,7 / 99,7%) | 9,76 | Casi fidedigno (98,5% / 98,7%) | 8,88 | Fidedigno (99,1% / 99,2%) | 9,32 | Fidedigno (99,3% / 99,4%) | 9,48 | Casi fidedigno (98,1% / 98,2%) | | Fidedigno (98,6% / 99,5%) | 9,24 |
| Fidedigno (99,8% / 99,4%) | 9,68 | Casi fidedigno (98,6% / 98,7%) | 8,92 | Fidedigno (99,2% / 99,2%) | 9,36 | Fidedigno (99,2% / 99,3%) | 9,40 | Casi fidedigno (97,8% / 98,1%) | 8,36 | Fidedigno (99,3% / 99,5%) | 9,52 |
| Escaso (28 W / 28 W / 28 W) | 4,22 | Normal (75 W / 75 W / 72 W) | 7,36 | Normal (68 W / 68 W / 68 W) | 6,88 | Normal (60 W / 60 W / 60 W) | 6,36 | Normal (53 W / 53 W / 53 W) | 5,88 | Escaso (38 W / 38 W / 38 W) | 4,88 |
| Muy pocas (0,03% / 0,04% / 0,01%) | 9,84 | Muy pocas (0,01% / 0,01% / 0,01%) | 9,94 | Muy pocas (0,03% / 0,03% / 0,03%) | 9,82 | Muy pocas (0,04% / 0,04% / 0,03%) | 9,78 | Muy pocas (0,05% / 0,04% / 0,03%) | 9,76 | Muy pocas (0,03% / 0,02% / 0,01%) | 9,88 |
| (0,03% / 0,04% / 0,01%) Normal | 9,04 | (0,01% / 0,01% / 0,01%) Normal | 9,94 | Normal | 9,02 | Normal | 9,70 | Escaso | 9,70 | Normal | 9,00 |
| (82,3 dB / 84,6 dB / 82 dB) | 4,62 | (82,3 dB / 84,5 dB / 84,6 dB) | 4,78 | (75,8 dB / 76,3 dB / 76,7 dB) | 3,28 | (77,5 dB / 76,5 dB / 80 dB) | 3,62 | (82,5 dB / 88,5 dB / 85,5 dB) | 5,12 | (72,5 dB / 74,3 dB / 83 dB) | 3,34 |
| Escaso (92,5 dB / 92,5 dB / 92,6 dB) | 6,52 | Escaso (83,7 dB / 86,1 dB / 86,9 dB) | 5,14 | Normal (78,1 dB / 78,5 dB / 78,8 dB) | 3,72 | Escaso (83,8 dB / 91,6 dB / 82,7 dB) | 5,22 | Escaso (86,3 dB / 91,4 dB / 90,6 dB) | 5,90 | Normal (78,3 dB / 87,8 dB / 86 dB) | 4,82 |
| , | | | | , , . , . , . , . , . , . , . , . , | | | | | | , | |
| Muy exacta (65,9 dB) | 10,00 6,20 | Muy exacta (77,6 dB) | 10,00 7,10 | Muy exacta (62,4 dB) | 10,00 6,20 | Muy exacta (78,0 dB) | 10,00 6,10 | Muy exacta (70,0 dB) | 10,00 6,70 | Muy exacta (67,6 dB) | 10,00 5,70 |
| Normal (78% / 84%) | 6,20 | Alta (83% / 88%) | 7,10 | Normal (84% / 78%) | 6,20 | Normal (81% / 80%) | 6,10 | Normal (84% / 83%) | 6,70 | Normal (78% / 79%) | 5,70 |
| 110111101 (1070 / 0170) | 6,88 | 71100 (00707 0070) | 7,73 | 110111141 (0 1707 1 0 70) | 7,37 | 110111141 (01707 0070) | 7,19 | 110111141 (0 1707 00 70) | 7,78 | 110111141 (101011010) | 6,65 |
| En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 |
| Impresión de los botones | | Impresión de les hetenes | | Impresión de los botones | | Impresión de los botones | | Impresión de les betance | | Impresión de les betenes | |
| muy clara, manejo normal, tacto ligeramente | | Impresión de los botones muy clara, manejo sencillo, | | muy clara, manejo sencillo, tacto ligeramente | | muy clara, manejo sencillo, tacto ligeramente | | Impresión de los botones muy clara, manejo sencillo, | | Impresión de los botones algo confusa, manejo normal, | |
| desagradable | 6,66 | tacto agradable | 8,00 | desagradable | 7,34 | desagradable | 7,34 | tacto agradable | 8,00 | tacto normal | 6,00 |
| No | 0,00 | Sí, incluso de otros fabricantes | 10,00 | Sí, incluso de otros fabricantes Fáciles de manejar, | 10,00 | Sí, incluso de otros fabricantes | 10,00 | Sí, incluso de otros fabricantes Fáciles de manejar, | 10,00 | No | 0,00 |
| Fáciles de manejar | 6,40 | Fáciles de manejar | 6,80 | comprensibles | 8,00 | Fáciles de manejar | 5,60 | comprensibles | 8,00 | Fáciles de manejar | 6,80 |
| Buena legibilidad | 7,20 | Buena legibilidad | 7,40 | Mala legibilidad | 4,60 | Mala legibilidad | 4,40 | Normal | 5,20 | Normal | 5,80 |
| No tiene | 0,00 | No tiene | 0,00 | No tiene | 0,00 | No tiene | 0,00 | No tiene | 0,00 | No tiene | 0,00 |
| Sí No/no | 10,00 0,00 | Sí No/no | 10,00 | Sí No/no | 10,00 | Sí No/no | 10,00 | Sí No/no | 10,00 | Sí No/no | 10,00 |
| NO/110 | 0,00 | NO/110 | 0,00 | NO/110 | 0,00 | NO/NO | 0,00 | NO/110 | 0,00 | NO/110 | 0,00 |
| Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 | Sí/sí | 10,00 | Sí/sí | 10,00 | Sí/sí | 10,00 | Sí/sí | 10,00 | Sí/sí | 10,00 |
| Por menú | 6,00 0,00 | Por menú | 6,00 4,70 | Por menú | 6,00 4,80 | Por menú | 6,00 0,00 | Mediante reguladores | 10,00 2,50 | Por menú | 6,00 4,00 |
| Demasiado alto | -, | | ., | | .,00 | Demasiado alto | 0,00 | | , | | .,00 |
| (230 / 0,4 / 0,4 W) | 0,00 | Alto (233 / 0,8 / 0 W) | 4,70 | Alto (230 / 0,7 / 0 W) | 4,80 | (175 / 1 / 0,3 W) | 0,00 | Muy alto (195 / 3 / 0 W) | 2,50 | Alto (217 / 1,5 / 0 W) | 4,00 |
| 10 5 1 / 40 10 1 40 | 6,67 | 11 7 1:- / 40 4 :: 17 1 :: 41 7 | 7,19 | 0.01 / 44 45 0 00 0 | 6,10 | 10 1 / 40 15 0 40 1 | 5,89 | 10.01:- / 44 :: 10.0 :: 00 | 4,98 | 0.01 / 40.5 45 07.0 | 4,71 |
| 12,5 kg / 43 x 16,1 x 40 cm | | 11,7 kg / 43,4 x 17,1 x 41,7 cm Prologic II, Dolby Digital EX, | | 9,8 kg / 44 x 15,9 x 39,2 cm Prologic II, Dolby Digital EX, | | 10 kg / 42 x 15,8 x 40,1 cm | | 10,6 kg / 44 x 16,8 x 39 cm | | 8,8 kg / 43,5 x 15 x 37,6 cm | |
| Prologic II, Dolby Digital, DTS | 7,34 | DTS-ES | 10,00 | DTS-ES | 10,00 | Prologic II, Dolby Digital, DTS | 7,34 | Prologic II, Dolby Digital, DTS | 7,34 | Prologic II, Dolby Digital, DTS | 7,34 |
| Sí (5.1) | 10,00 | Sí (5.1) | 10,00 | Sí (5.1) | 10,00 | Sí (5.1) | 10,00 | No | 0,00 | Sí (5.1) | 10,00 |
| 0 (1) 4 004 | 0.00 | 0 (1111 4 004 | 0.00 | 0 (11) 0 004 | 0.00 | 4 (aller 0 BOA | 7.00 | 0 (11111 0 004 | 0.00 | 0. (.1) 4. 004 | 7.00 |
| 3 x óptica, 1 x RCA 1 x óptica | 9,02 | 3 x óptica, 1 x RCA 1 x óptica | 9,02 | 2 x óptica, 2 x RCA No dispone | 9,02 | 1 x óptica, 2 x RCA 1 x óptica | 7,02 10,00 | 2 x óptica, 2 x RCA 1 x óptica, 1 x RCA | 9,02 | 2 x óptica, 1 x RCA No dispone | 7,02 |
| 1 x RCA / 1 x RCA | 3,02 | 1 x RCA / 1 x RCA | 3,02 | no dispone / 1 x RCA | 1,02 | 2 x RCA / no dispone | 3,02 | 1 x RCA / no dispone | 1,02 | 1 x RCA / no dispone | 1,02 |
| 2 x RCA / | | 2 x RCA / | | 3 x RCA / | | 2 x RCA / | | 2 x RCA / | | 2 x RCA / | |
| 2 x RCA, 2 x S-Video | 3,02 | 2 x RCA, 2 x S-Video | 3,02 | 3 x RCA, 3 x S-Video | 5,02 | 2 x RCA, 2 x S-Video | 3,02 | 2 x RCA, 2 x S-Video | 3,02 | 2 x RCA, 2 x S-Video | 3,02 |
| 1 x RCA | 3,02 | 1 x RCA | 3,02 | 1 x RCA | 3,02 | 1 x RCA | 3,02 | 1 x RCA | 3,02 | 1 x RCA | 3,02 |
| 2 x RCA / 2 x RCA, 1 x S-Video | 4,62 | 2 x RCA / 2 x RCA, 2 x S-Video | 5,02 | 1 x RCA / 1 x RCA, 1 x S-Video | 3,02 | 1 x RCA/1 x RCA, 1 x S-Video | 3,02 | 1 x RCA / 1 x RCA, 1 x S-Video | 3,02 | 1 x RCA / 1 x RCA, 1 x S-Video | 3,02 |
| 2 x RCA | 10,00 | 2 x RCA | 10,00 | 2 x RCA | 10,00 | No dispone | 0,00 | No dispone | 0,00 | No dispone | 0,00 |
| RCA, óptica/RCA, S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x YUV | 10,00 | RCA, óptica/RCA, S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x YUV | 10,00 | RCA, óptica/RCA, S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x YUV | 10,00 | RCA, óptica/RCA, S-Video 1 x RCA, 1 x S-Video | 10,00 | No dispone 1 x RCA, 1 x S-Video | 0,00 | RCA/RCA, S-Video 1 RCA, 1 x S-Video | 8,00 10,00 |
| | 10,00 | . A HON, I A O VIGOU, I A IUV | 10,00 | . A 110/1, 1 A O VIUCO, 1 A 10V | 10,00 | . A Hort, I A O VIUGO | | . A HOA, I A O VIUOU | 10,00 | 7 HOA, FA O TIUOU | 10,00 |
| Sí/no/no/no/no | 2,00 | Sí/no/no/no | 2,00 | Sí/no/no/no/sí | 2,00 | Sí/no/no/no | 2,00 | Sí/no/no/no | 2,00 | Sí/no/no/no | 2,00 |
| Escasos (1) / Escasos (1) | 10.00 | Escasos (1) / Escasos (1) | 10.00 | Muchos (2) / Escasos (1) | 10.00 | Escasos (1) / Escasos (1) | 10.00 | Escasos (1) / Escasos (1) | 10.00 | Muchos (2) / Escasos (1) | 10.00 |
| Sí | 10,00 7,18 | Sí | 10,00 7,46 | Sí | 10,00 7,12 | Sí | 10,00 7,02 | Sí | 10,00 6,87 | Sí | 10,00 6,66 |
| | -, | No se pueden conectar altavoces de 4-Ohmios | -0,40 | No se pueden conectar altavoces de 4-Ohmios | -0,40 | No se pueden conectar altavoces de 4-Ohmios | -0,40 | No se pueden conectar altavoces de 4-Ohmios | -0,40 | No se pueden conectar altavoces de 4-Ohmios | -0,40 |
| Notable ← | 7 10 | | | | 6,72 | | | | 6,47 | | |
| | 7,18 | | 7,06 | | 0,72 | | 6,62 | | 0,47 | | 6,26 |
| Bien 400 £ | | Suficiente 600 £ | | Bien 479 £ | | Bien 470 £ | | Suficiente 500 € | | Bien 440 £ | |
| 499 € | | 699 € | | 479 € | | 479 € | | 599 € | | 449 € | |
| 499 : 7,18 = 69,52 = Bie | en | 699 : 7,06 = 98,94 = Sufici | ente | 479 : 6,72 = 71,28 = Bio | en | 479 : 6,62 = 72,33 = Bie | en | 599 : 6,47 = 92,63 = Sufici | ente | 449 : 6,26 = 71,78 = Bio | en |

TV Panorámicos

Por mucho DVD y muchos altavoces que tengas, si ves las películas en una pantalla pequeña no conseguirás de ninguna de las maneras revivir en casa las sensaciones de una sala de cine.

n este test hemos colocado bajo nuestra severa lupa a siete de los mayores (y mejores) televisores CRT D7(Pág.35). Su tamaño máximo de pantalla, medido por su diagonal, está limitado a 32 pulgadas, 82 cm. Este límite es más que nada una cuestión práctica, y se debe a que emplean tecnología de tubo de imagen. Si fueran mayores, su tamaño y profundidad serían excesivos.

¿Qué conexiones necesito para el cine en casa?

La conexión básica es el euroconector -recuerda que para el sonido no vas a emplear los altavoces del televisor-. Esta conexión permite transmitir tres tipos distintos de señal de imagen a la vez (Vídeo, Super Vídeo y RGB 08 (Pág. 35), y también sonido estéreo) ordenadas en orden creciente de la calidad que proporciona cada una.

Como mínimo debe tener dos euroconectores, aunque lo ideal es que sean tres. Piensa en todos los aparatos que vas a enchufar: vídeo, DVD, satélite, consola...

¿Son mejores los televisores panorámicos?

Como casi todo, esto depende del uso que vavas a darle. Si lo que quieres es ver DVDs, la mejor elección es un televisor panorámico, ya que la mayoría de las películas grabadas en ese formato tienen una "relación de aspecto" de 16:9. Cuando las ves en un televisor "normal", es decir, de 4:3, aparecen unas bandas negras encima y debajo de la imagen, que se "comen" parte de la pantalla. Por otro lado, y como la mayoría de la programación de las emisoras de televisión es en 4:3, los televisores panorámicos disponen de una función que permite "inflar" la imagen aumentando su anchura para que ocupen toda la pantalla. Lo malo es que lo consiguen dejando "fuera" de la pantalla parte de la imagen, o deformándola, o ambas cosas a la vez.

¿Dónde debo colocar el televisor?

Lo mejor es colocarlo delante de una pared lisa que forme ángulo recto respecto a otra con ventanas. Nunca lo sitúes justo delante de una de éstas, pues la luz del sol "eclipsará" el brillo de la pantalla, y la imagen se verá desvaída. Tampoco es apropiado ubicarlo enfrentado a una ventana, ya que la luz se reflejará y no tedejará ver bien.

¿Cómo ajusto la imagen?

Regula el contraste de modo que la imagen aparezca muy brillante, incluso a la luz del día. Baja entonces el nivel de luminosidad hasta que las partes negras de la imagen se vean realmente negras. A continuación, gradúa el color de forma que así la piel de las personas no aparezca ni excesivamente roja ni demasiado pálida.

¿Qué son los televisores de 100 Hz?

Hace referencia a la frecuencia de refresco, a las veces por segundo que se forma la imagen en la pantalla. Frente a los televisores convencionales de 50 Hz, en estos aparatos la imagen no vibra, no parpadea tanto, por lo que se ve mejor y la vista se cansa mucho menos.

¿Hay pantallas mayores para ver cine en casa?

Sí, pero no son aparatos de televisión en el sentido estricto. Hay retroproyectores, o televisores con retroproyección, de hasta 61 pulgadas (155 cm de diagonal de pantalla), y también proyectores. De ambos hablaremos más adelante en este mismo artículo.















JVC AV32X25EU

Era lógico que el televisor que obtuviera mayor nota en calidad de imagen ganara el test. Fácil de manejar, aunque apenas se puede modificar el contraste.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|---------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 1.399 € |

Sony 32FX66E

Este TV deja una sensación agridulce. A sobresalientes resultados en exactitud de detalles y contraste se unen estrepitosos suspensos en otros apartados.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 1.562 € |

Thomsom 32WZ610

Ha sacado una nota aceptable en todas las pruebas. Eso asegura que al menos no falla en nada. Destaca en los "extras", apartado en el que logra la mejor nota.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 1.649 € |

Philips 32PW8807

De todos los de la comparativa, es el que ha obtenido mejores resultados en la prueba de visionado, la de mayor peso en la nota final.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 1.499 € |

Loewe Xelos 5381 ZW

Apenas alcanza el aprobado en la prueba de visionado, a lo que se suma un precio elevado. Con todo ello, sólo la estética (o la marca) justificará que lo compres.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 1.919€ |

Samsung WS 32 Z 68

Tener mayor calidad de color que los demás no lo ha librado de fallar otras pruebas. Sólo tiene dos euroconectores, que además no "sacan" la señal S-Vídeo.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 1.399 € |
| | |

LG RE-32FZ10PX

Único en suspender el apartado más importante, lo que compensa en cierto modo con su precio. Sólo dos euroconectores, tiene el mejor PiP 09 (Pág. 35).

| Suticiente |
|------------|
| Bien |
| 1.099 € |
| |



Pág, 108

Los puntos de la tabla en detalle

Calidad de imagen

Nadie duda de que lo más importante en un aparato de televisión es la calidad con la que se ven las imágenes. Por esa misma razón es el apartado de la tabla que, con mucha diferencia sobre los demás, tiene mayor peso en la nota final. Para hacer las mediciones, hemos empleado una cámara robot que se desplaza por la pantalla con precisión microscópica.

Test de visionado

Todos los televisores han sido sometidos a un test de visión, en el que varios expertos dieron su opinión global sobre la calidad de imagen de cada uno de los aparatos.

Cobertura de color

Dentro de la pantalla de los televisores CRT hay tres cañones de electrones, uno para cada color básico (rojo, verde y azul). Para que la imagen se vea bien, el cañón rojo tiene que "acertar" en los puntos de la pantalla donde está el fósforo rojo, al igual que el verde en el verde y el azul en el azul. Los fallos en la "colocación" de estos puntos se denominan errores de convergencia y producen imágenes desenfocadas. Hemos fijado la desviación máxima de cada aparato.

Contraste

Es la diferencia en la intensidad de la luz entre la reprodución en una pantalla de una superficie blanca y una negra. Un contraste elevado permite mostrar las imágenes más nítidas, realza los colores y mejora las condiciones de visión en ambientes que tienen demasiada luz.

Obietos en movimiento

Se producen en algunos televisores al reproducir escenas con mucho movimiento. Consiste en un leve parpadeo de la imagen que hace que parezca que ésta se desplaza "a trompicones". La tecnología de 100 Hz reduce mucho este efecto.

Calidad de sonido

En las pruebas de calidad de sonido, los televisores tienen que demostrar que son capaces de reproducir la voz humana y la música con realismo. Para reali-

zar estas pruebas hemos medido la respuesta de frecuencia en una cámara anecoica 10 (Pág. 35) que evita la reflexión de los sonidos. Además, también hemos comprobado que no se produzcan interferencias que afecten a la calidad final del sonido.

Manejo

Como su propio nombre indica, en este apartado comprobamos si los televisores son fáciles de manejar. La prueba comienza primero con un "vistazo" al manual de instrucciones del aparato. Debe ser claro, conciso, y estar escrito en castellano. El mando a distancia debe ser fácil de usar e incluir todas las funciones que más has de usar. También es importante que los menús en pantalla estén bien estructurados y permitan un cómodo acceso a todas las posibilidades de configuración. Otro punto que hemos comprobado es la velocidad con la que se sintonizan las emisoras y se memorizan en los distintos canales del aparato. Si dispone de teletexto, verificamos la velocidad a la que se cargan las distintas páginas.

Otros

Por si aún no lo tienes claro después de leer este artículo, los televisores, y especialmente los de gama alta, no se utilizan sólo para ver las emisiones de las cadenas de televisión. Por ello, es muy importante que dispongan de varias conexiones que permitan "enchufar" todo tipo de aparatos: reproductores de vídeo y de DVDs, receptores de TV por satélite, cámaras de vídeo, ordenadores, etcétera.

Precio / Calidad

Este valor se obtiene de dividir el precio del televisor panorámico entre la nota final que ha logrado en nuestras pruebas. Así, si ha sacado un 6,01 y cuesta 1.399 euros, tendrá un 1.399 /6,01 = 232,9, que corresponde a un "Bien".

Índice hasta 150.37 150,38 hasta 187,96 187,97 hasta 250,62 Suficiente 250,63 hasta 375,93 375,94 hasta 751,86 Deficiente A partir de 751,87

Así califica Computer Hov

En Computer Hoy realizamos pruebas de todo tipo sobre los productos que aparecen en nuestros test. A cada uno de los apartados le corresponde una valoración, en función de la importancia que consideramos que debe tener en la nota final. Aquí puedes ver esos valores. con otros test

| | Nota |
|--|----------------|
| Fabricante Modelo | |
| Servicio | 4,00% |
| Duración de la garantía | 2,00% |
| | |
| Tipo de garantía | 1,00% |
| Teléfono de ayuda Servicio online | 1,00% |
| Calidad de imagen 1 | 62,00% |
| Frecuencia de refresco | 02,00% |
| | |
| Calidad de imagen | |
| (test de visionado: definición, reproducción del color, parpadeo de la imagen) | 16,00% |
| Exactitud de detalles | 12,00% |
| Calidad del color Cobertura del color (desviación máxima de la convergencia) 3 | 8,00% 7,00% |
| Contraste 4 | 7,00% |
| Distorsiones (calidad de la reproducción de líneas rectas) | 6,00% |
| | |
| Interferencias (objetos en movimiento, diferencia de ruido cromático y de color) 5 | 6,00% |
| Calidad del sonido 👵 | 8,00% |
| Topo (topt do gudición) | 7 000/ |
| Tono (test de audición) Interferencias de sonido por la señal de imagen | 7,00% 1,00% |
| Manejo 7 | 15,00% |
| Manual | 3,00% |
| Menú en pantalla | 3,00% |
| Teletexto (velocidad de acceso/manejo) | 3,00% |
| Primera sintonización | 1,00% |
| Mando a distancia | 2,00% |
| ¿Se puede utilizar el mando a distancia para otros aparatos? | 1,00% |
| Ajuste automático al formato de la imagen | 1,00% |
| ¿Dispone de seguro para menores? | 1,00% |
| Ecología/salud | 2,00% |
| Consumo energético (en funcionamiento/en Standby/apagado) | 2,00% |
| Otros 👨 Tamaño (ancho x alto x profundidad) | 9,00% |
| Peso | |
| ¿Dispone de entrada de pantalla completa? | 1,00% |
| | |
| | |
| ¿Dispone de PiP? | 1,00% |
| ¿Permite congelar la imagen? | 1,00% |
| Tipo de reproducción del audio | 1,00% |
| Conectores de entrada para cámara en la parte frontal (tipo) | 1,00% |
| Conectores traseros (cantidad y tipo) | 1,00% |
| Salidas para altavoces/sistemas Hi-Fi | 1,00% |
| ¿Dispone de salida para auriculares? | 1,00% |
| ¿Dispone de temporizador de apagado? | 1,00% |
| Nota parcial | 100,00% |
| Corrección positiva / negativa | |
| Calidad | |
| Precio/Calidad | |
| Precio | |
| Oálasta da la mata musais (salida d | |

| ENV. | puter in |
|---|----------|
| JVC | |
| AV32X25EU | |
| ATULALULU | 5,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación | -, |
| en el servicio técnico | 4,00 |
| 902 39 39 29 | 6,00 |
| www.jvc.es | |
| | 6,28 |
| 100 Hz | |
| Ligeramente desenfocado, | |
| colores neutrales, | |
| sin parpadeo | 6,38 |
| Alta (93,4%) | 8,68 |
| Alta (92%) | 8,40 |
| Normal (20,7%) | 5,86 |
| Alto (85,3%) | 7,06 |
| Muy molestas (62,7%) | 2,54 |
| Muchísimas (vibración muy | |
| fuerte / 51,4 dB / 52,2 dB) | 1,68 |
| | 1,88 |
| Pocos agudos | |
| y graves, poco natural | 2,00 |
| Muy molestas (50,1 dB) | 1,02 |
| | 8,69 |
| En castellano | 10,00 |
| Comprensible | 8,80 |
| Rápido/sencillo | 8,00 |
| Fácil | 8,00 |
| Clara impresión | |
| de los botones, sencillo manejo, tacto agradable | 8,00 |
| Sí, pero sólo del mismo | 0,00 |
| fabricante | 6,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| - | 5,02 |
| Normal (121 / 2 / 0 W) | 5,02 |
| | 4,89 |
| 94,6 x 56,2 x 54,7 cm | · |
| 51,8 kg | |
| No | 0,00 |
| | |
| | |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| | |
| Estéreo | 4,00 |
| RCA, S-VHS | 10,00 |
| 3 x Euroconector | 5,02 |
| No/sí | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| | 6,11 |
| El contraste apenas | |
| se puede modificar | -0,10 |
| Bien ← | 6,01 |

Bien

1.399€

1.399:6,01 = 232,90 = Bien

Cálculo de la nota precio/calidad

Los resultados del test en detalle

| 2º Puesto | | 3º Puesto | | 4º Puesto | | 5° Puesto | | 6º Puesto | | 7º Puesto | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|--|-------|
| Sony | Nota | Thomson | Nota | Philips | Nota | Loewe | Nota | Samsung | Nota | LG | Nota |
| 32FX66E | | 32WZ610 | | 32PW8807 | | Xelos 5381 ZW | | WS 32 Z 68 | | RE-32FZ10PX | |
| No 1 (40) | 5,50 | Named (10 mass) | 6,00 | Nermal (40 mass) | 5,50 | Named (10 mass) | 4,00 | Named (10 mass) | 5,50 | Laura (04 massa) | 6,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Normal (12 meses) | 6,00 | Larga (24 meses) | 8,00 |
| Panarosián on al distribuidar | 4.00 | Reparación en el distribuidor | 4,00 | Reparación en el distribuidor | 4,00 | Reparación en el servicio técnico | 4,00 | Reparación en el distribuidor | 4,00 | Reparación en el servicio técnico | 4,00 |
| Reparación en el distribuidor 902 40 21 02 | 4,00 6,00 | 901 90 04 10 | 8,00 | 902 11 33 84 | 6,00 | eli el selvicio fecilico | 0,00 | 902 10 11 30 | 6,00 | 902 50 02 34 | 6,00 |
| 902 40 21 02 WWW.SONY.es | 0,00 | www.thomson-europe.com | 0,00 | www.philips.es | 0,00 | www.loewe.maygap.com | 0,00 | www.samsung.es | 0,00 | www.lge.es | 0,00 |
| www.sully.cs | 6,03 | www.uioiiisoii-curope.coiii | 5,55 | www.piiiiipo.co | 5,56 | www.ioewe.maygap.com | 5,40 | www.samsung.cs | 5,07 | www.igc.co | 4,07 |
| 100 Hz | 0,03 | 100 Hz | 0,00 | 100 Hz | 0,00 | 100 Hz | 0,40 | 100 Hz | 0,01 | 100 Hz | 4,01 |
| 100 112 | | Ligeramente desenfocado, | | 100 112 | | Ligeramente desenfocado, | | 100112 | | Ligeramente desenfocado, | |
| Enfocado, colores naturales, | | ligeramente verdoso, | | Enfocado, colores naturales, | | ligeramente violeta, | | Enfocado, colores naturales, | | ligeramente azulado, | |
| sin parpadeo | 7,36 | sin parpadeo | 6,10 | sin parpadeo | 7,46 | sin parpadeo | 5,18 | sin parpadeo | 7,36 | sin parpadeo | 5,32 |
| Muy alta (96,7%) | 9,34 | Escasa (74,8%) | 4,96 | Escasa (73,8%) | 4,76 | Normal (84%) | 6,80 | Normal (77,3%) | 5,46 | Escasa (69,1%) | 3,82 |
| Normal (84%) | 6,80 | Normal (85%) | 7,00 | Muy alta (97%) | 9,40 | Normal (79%) | 5,80 | Muy alta (99%) | 9,80 | Normal (76%) | 5,20 |
| Muy inexacta (44,8%) | 1,04 | Normal (24%) | 5,20 | Muy inexacta (56%) | 1,02 | Inexacta (28%) | 4,40 | Muy inexacta (45,6%) | 1,02 | Inexacta (34,4%) | 3,12 |
| Muy alto (97,3%) | 9,46 | Normal (84,8%) | 6,96 | Alto (93,4%) | 8,68 | Alto (93,7%) | 8,74 | Bajo (65,5%) | 3,10 | Normal (77,8%) | 5,56 |
| Muy molestas (54,7%) | 1,02 | Normal (80%) | 6,00 | Muy molestas (48%) | 1,02 | Muy molestas (61,3%) | 2,26 | Muy molestas (61,3%) | 2,26 | Muy molestas (57,3%) | 1,46 |
| Muchísimas (vibración muy | .,02 | Muchísimas (vibración muy | -,00 | Muchas (escasas vibraciones | .,02 | Muchas (escasas vibraciones | _, | Muchísimas (vibración muy | _,_5 | Muchísimas (vibración muy | .,.0 |
| fuerte / 47,8 dB / 55,1 dB) | 1,68 | fuerte / 48,3 dB / 57,3 dB) | 1,68 | /48,5 dB / 58,7 dB) | 3,18 | /48,9 dB / 59,6 dB) | 3,02 | fuerte / 47,1 dB / 57,1 dB) | 1,68 | fuerte / 47,8 dB / 56,9 dB) | 1,68 |
| 140110 / 47,0 40 / 30,1 40) | 1,88 | 100107 10,0 057 01,0 057 | 2,67 | 710,0 42 7 00,1 42) | 1,93 | 710,0 457 00,0 457 | 2,62 | 1401107 17,1 457 07,1 457 | 1,88 | 1401107 17,0 457 00,0 457 | 2,89 |
| Pocos agudos y graves, | 1,00 | Pocos agudos y graves, | | Pocos agudos y graves, | 1,00 | Pocos agudos y graves, | 2,02 | Pocos agudos y graves, | 1,00 | Pocos agudos, | |
| poco natural | 2,00 | poco natural | 2,00 | poco natural | 2,00 | poco natural | 2,00 | poco natural | 2,00 | retumba | 2,00 |
| Muy molestas (52,6 dB) | 1,02 | Escasas (65 dB) | 7,34 | Muy molestas (53,9 dB) | 1,42 | Molestas (64,3 dB) | 6,96 | Muy molestas (48,5 dB) | 1,02 | Muy escasas (68,4 dB) | 9,14 |
| may morestas (52,0 ab) | 8,03 | Loododo (oo db) | 8,05 | may motoctae (ee,e ab) | 8,27 | morostas (o 1,0 ab) | 8,61 | may motocae (10,0 ab) | 7,86 | may occasio (oc, i ab) | 7,87 |
| En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 | En castellano | 10,00 |
| Comprensible | 8,80 | Comprensible | 7,60 | Comprensible | 7,60 | Comprensible | 8,80 | Comprensible | 8,80 | Comprensible | 7,60 |
| Rápido/sencillo | 8,00 | Rápido/sencillo | 8,00 | Rápido/sencillo | 8,00 | Rápido/sencillo | 8,00 | Rápido/sencillo | 8,00 | Lento/sencillo | 6,00 |
| Fácil | 8,00 | Fácil | 8,00 | Fácil | 8,00 | Fácil | 8,00 | Normal | 6,80 | Fácil | 8,00 |
| Impresión de los botones | 0,00 | Clara impresión de los | 0,00 | Clara impresión de los | 0,00 | Clara impresión de los | 0,00 | Impresión de los botones | 0,00 | Clara impresión de los | 0,00 |
| poco clara, manejo | | botones, sencillo manejo, | | botones, manejo ligeramente | | botones, manejo ligeramente | | poco clara, manejo sencillo, | | botones, manejo ligeramente | |
| complicado, tacto agradable | 6.00 | tacto agradable | 8,00 | complicado, tacto normal | 6,66 | complicado, tacto agradable | 7,34 | tacto agradable | 7,34 | complicado, tacto normal | 6,66 |
| Sí, también de otros | 0,00 | Sí, también de otros | | Sí, pero sólo | 0,00 | Sí, pero sólo del mismo | 7,01 | Sí, pero sólo del mismo | 1,01 | Sí, pero sólo | 0,00 |
| fabricantes | 10,00 | fabricantes | 10,00 | del mismo fabricante | 6,00 | fabricante | 6,00 | fabricante | 6,00 | del mismo fabricante | 6,00 |
| Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 |
| No | 0,00 | No | 0,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | No | 0,00 | Sí | 10,00 |
| 110 | 5,50 | | 5,02 | | 5,42 | <u>.</u> | 5,02 | | 4,62 | - | 5,02 |
| Normal (106 / 0,3 / 0 W) | 5,50 | Normal (136 / 2 / 0 W) | 5,02 | Normal (100 / 1 / 0 W) | 5,42 | Normal (113 / 2 / 0 W) | 5,02 | Alto (108 / 3 / 0 W) | 4,62 | Normal (125 / 2 / 0 W) | 5,02 |
| 110111141 (1007 0,07 0 11) | 6.00 | (, | 7,11 | (, | 6.00 | (1107 = 7 0 11) | 4,89 | | 6.89 | (120, 21, 21) | 6,89 |
| 88,2 x 56,7 x 56,2 cm | 0,00 | 88,5 x 61,0 x 58,0 cm | -, | 85,8 x 54,1 x 55,7 cm | -, | 83,0 x 62,5 x 58,0 cm | -, | 91,0 x 58,0 x 56,0 cm | -, | 91,1 x 60,1 x 55,2 cm | -, |
| 63,0 kg | | 57,0 kg | | 55,0 kg | | 50,0 kg | | 59,0 kg | | 60,0 kg | |
| No | 0,00 | No | 0,00 | No | 0,00 | No No | 0,00 | No | 0,00 | No | 0,00 |
| Se pueden representar | 0,00 | | -,,,, | | -, | | -, | Se pueden representar | | | -, |
| una emisora y una fuente | | Se pueden representar una | | | | | | una emisora y una fuente | | Se pueden representar dos | |
| de vídeo | 8,00 | emisora y una fuente de vídeo | 8,00 | No | 0,00 | No | 0,00 | de vídeo | 8,00 | emisoras simultáneamente | 10,00 |
| No | 0,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | No | 0,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 |
| Estéreo, Virtual | 0,00 | Estéreo, Virtual | 10,00 | <u>.</u> | 10,00 | | 0,00 | Estéreo, | 10,00 | <u>. </u> | 10,00 |
| Dolby Surround | 6,00 | Dolby Surround | 6,00 | Estéreo | 4,00 | Estéreo | 4,00 | Virtual Dolby Surround | 6,00 | Estéreo | 4,00 |
| RCA, S-VHS | 10,00 | RCA, S-VHS | 10,00 | RCA, S-VHS | 10,00 | RCA, S-VHS | 10,00 | RCA, S-VHS | 10,00 | RCA, S-VHS | 10,00 |
| 3 x Euroconector | 5,02 | 3 x Euroconector | 5,02 | 3 x Euroconector | 5,02 | 3 x Euroconector | 5,02 | 2 x Euroconector | 3,02 | 2 x Euroconector | 3,02 |
| No/sí | 5,02 | No/sí | 5,00 | No/sí | 5,00 | No/sí | 5,02 | No/sí | 5,02 | No/sí | 5,00 |
| Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 | Sí | 10,00 |
| OI . | 5,96 | J. | 5,85 | Ji | 5,71 | Ji | 5,55 | J1 | 5,40 | J1 | 4,91 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 5,71 | | 0,00 | La señal S-Video no se puede | 5,40 | La señal S-Video no se puede | |
| | | | | | | | | sacar por el euroconector | -0,20 | sacar por el euroconector | -0,20 |
| Bien ← | 5,96 | Bien ← | 5,85 | Bien ← | 5,71 | Bien ← | 5,55 | | 5,20 | Suficiente + | |
| Suficiente | -,,,, | Suficiente | ., | Suficiente | -, | Suficiente | -, | Suficiente | -, | Bien | |
| 1.562 € | | 1.649 € | | 1.499 € | | 1.919 € | | 1.399 € | | 1.099 € | |
| 1.562 : 5,96 = 261,91 = Suf | iciente | 1.649 : 5,85 = 282,11 = Suf | iciente | 1.499 : 5,71 = 262,44 = Suf | iciente | 1.919 : 5,55 = 345,99 = Sut | iciente | 1.399 : 5,20 = 268,87 = Suf | iciente | 1.099 : 4,71 = 233,10 = | Bien |



Panasonic TX42PT12F

En una comparativa en la que ninguno ha destacado por su calidad de imagen, este retroproyector al menos asegura una reprodución aceptable, pese a fallar en algunos aspectos. Sólo tiene sonido estéreo.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 3.180 € |



Thomson 44JW610S

Aunque un poco "por los pelos", es el que tiene mejor calidad de imagen de los tres productos analizados. A pesar de ello, obtiene mala nota en algunos apartados importantes. Al igual que sus competidores, resulta fácil de usar.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 2.999 € |



Toshiba 42WH18P

No destaca precisamente por su calidad de imagen, ya que –entre otras– suspende la prueba de visionado. Como aspectos positivos, es el único con conexiones YUV y decodificador de audio incorporado.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Suficiente |
| Precio: | 2.999€ |

Retroproyectores

Existe un equipo intermedio entre las pantallas de tubo y los vídeo proyectores. Si quieres disfrutar de una pantalla gigante "de verdad" y no dispones de mucho espacio, la solución es un retroproyector.

i es que es verdad! Para el cine en casa pueden resultar pequeños hasta los televisores de 32". Y no nos engañemos, la sensación de estar en un cine surge en primer lugar de ver una imagen enorme en una pantalla gigante. Como puede ser, precisamente, la de un retroproyector. Frente a los proyectores, estos aparatos tienen la ventaja de necesitar menos espacio.

¿Cómo funciona un "retro"?

En lugar de utilizar un tubo de imagen, los retroproyectores emplean un proyector de vídeo. Un espejo dirige la imagen hacia la parte posterior de una lámina esmerilada de plástico, que hace las veces de pantalla. En esta misma página puedes ver un esquema del funcionamiento de un retroproyector.



Con menos de tres euroconectores hoy en día no se puede ir a ninguna parte. Hay demasiados aparatos que conectar.


¿Qué conexiones debe tener?

Como para los anteriores, es recomendable que tengan como mínimo dos euroconectores, y mejor tres. Si además tiene una entrada YUV, de calidad parecida al RGB, mejor que mejor.

¿Dónde debo ponerio?

¿Dónde va a ser? En el suelo, porque es demasiado grande para ponerlo encima de un mueble o colgado de la pared. Dinos si no dónde colocas un aparato de cómo mínimo un metro de ancho y uno y medio de alto. Porque lo de abajo –aunque lo parezca– no es una mesita. Es parte del retroproyector.

Por lo demás, los consejos que hicimos respecto al televisor son aplicables aquí. Ubícalo delante de una pared que esté en ángulo recto respecto a una fila de ventanas. No lo pongas justo delante de una, ni enfrentado a ella. Y es importante es que se pueda oscurecer la habitación, ya que la imagen es más oscura que la un televisor normal.



Como ves, el funcionamiento de estos aparatos no tiene ningún secreto. El haz de luz procedente del proyector situado en la parte interior se refleja en unos espejos e incide en la pantalla.

¿Desde qué distancia se logra mejor calidad?

Lo mejor es que te alejes del retroproyector entre unos tres o cuatro metros, con el centro de la pantalla a la altura de los ojos. De esa forma percibirás la imagen más nítida. Si miras de lado o desde arriba perderás calidad de visión.



Así califica Computer Hoy

Compáralo

con otros test

pág. 108

Compáralo

en computer Hoy realizamos pruebas de todo tipo sobre los productos
que aparecen en nuestros test. A cada uno de los apartados le corresponde
una valoración, en función de la importancia que consideramos que debe tener
en la nota final. Aquí puedes ver esos valores.

| | ~ |
|---|----------------|
| Fabricante | Nota |
| Modelo | |
| Servicio | 4,00% |
| Duración de la garantía | 2,00% |
| Tipo de la garantía | 1,00% |
| Teléfono de ayuda | 1,00% |
| Servicio online | 1,0070 |
| Calidad de la imagen | 62,00% |
| Diagonal visible/formato de imagen | 11,00% |
| Frecuencia de refresco | 11,00% |
| Calidad de imagen | |
| (test de visionado: definición, reproducción del color, parpadeo de la imagen) | 11,00% |
| Exactitud de detalles | 8,00% |
| Calidad del color | 8,00% |
| Cobertura del color (desviación máxima de la convergencia) | 5,00% |
| Contraste | 7,00% |
| Distorsiones (calidad de la reproducción de líneas rectas) | 5,00% |
| Distribución de la claridad | 2,00% |
| Distribution de la ciandad | 2,0070 |
| Interferencias (objetos en movimiento, diferencia de ruido cromático y de color) | 5,00% |
| Calidad del sonido | 8,00% |
| <u> </u> | 5,557. |
| Tono (test de audición) | 7,00% |
| Interferencias de sonido por la señal de imagen | 1,00% |
| Manejo | 15,00% |
| Manual | 3,00% |
| Menú en pantalla | 3,00% |
| Teletexto (velocidad de acceso/manejo) | 3,00% |
| Primera sintonización | 1,00% |
| Mando a distancia ¿Se puede utilizar el mando a distancia para otros aparatos? | 2,00% 1,00% |
| Aujuste automático al formato de la imagen | 1,00% |
| ¿Dispone de seguro para menores? | 1,00% |
| Ecología/salud | 2,00% |
| Consumo energético (en funcionamiento/en Standby/apagado) | 2,00% |
| Otros | 9,00% |
| Tamaño (ancho x alto x profundidad) | |
| Peso | |
| ¿Tiene entrada para TV de alta definición? | 1,00% |
| ¿Dispone de función PiP? | 1,00% |
| ¿Se puede congelar la imagen? | 1,00% |
| Tipo de reproducción del audio | 1,00% |
| Conectores de entrada para cámara en la parte frontal (tipo) | 1,00% |
| Conectores traseros (cantidad y tipo) | 1,00% |
| Salidas para altavoces/sistemas Hi-Fi | 1,00% |
| ¿Dispone de salida para auriculares? | 1,00% |
| ¿Dispone de temporizador de apagado? | 1,00% |
| Nota parcial | 100,00% |
| Corrección positiva / negativa | |
| Calidad | |
| Precio/Calidad | |
| Precio | |

Cálculo de la nota precio/calidad

Los resultados del test en detalle

| 1er Puesto | Ganador Computer |
|------------------------------------|---------------------|
| | Calidad |
| Panasonic | |
| TX42PT12F | |
| | 5,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación en el fabricante | 4,00 |
| 902 15 30 60 | 6,00 |
| www.panasonic.es | |
| | 5,37 |
| Muy grande (106 cm / 16:9) | 9,24 |
| Muy alta (100 Hz) | |
| Ligeramente desenfocado, | |
| ligeramente violeta, sin parpadeo | 6,56 |
| Muy escasa (35,3%) | 1,02 |
| Alta (86%) | 7,20 |
| Muy inexacta (56,8%) | 1,02 |
| Muy bajo (62,9%) | 2,58 |
| Escasas (94,7%) | 8,94 |
| Muy irregular (47%) | 2,62 |
| Muchas (fuertes vibraciones | 4.00 |
| /44,9 dB / 56,9 dB) | 4,06 |
| | 2,25 |
| Datumba, paga patural | 2.00 |
| Retumba, poco natural | 2,00 |
| Molesto (58,8 dB) | 4,02 8,45 |
| En castellano | 10,00 |
| Claro, en castellano | 7,60 |
| Rápido/fácil | 8,00 |
| Fácil | 8,00 |
| Impresión de los botones poco | 0,00 |
| clara, manejo ligeramente | |
| complicado, tacto agradable | 8,00 |
| Sí, pero sólo del mismo fabricante | 6,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| | 4,62 |
| Alto (157 / 3 / 0 W) | 4,62 |
| | 6,00 |
| 99,2 x 113,3 x 50 cm | |
| 53 kg | |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| Estéreo | 4,00 |
| RCA, S-Video | 10,00 |
| 3 x euroconector | 5,02 |
| Ninguna/RCA | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| | 5,63 |
| | |
| Bien ← | 5,63 |
| | |
| Suficiente | |

| 2º Puesto | Ganador |
|----------------------------------|-------------|
| | Computer |
| Thomson | \bowtie |
| 44JW610S | |
| | 5,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación en el fabricante | 4,00 |
| 901 90 04 10 | 6,00 |
| www.thomson-europe.com | |
| | 5,43 |
| Muy grande (112 cm / 16:9) | 9,44 |
| Muy alta (100 Hz) | |
| Ligeramente desenfocado, | |
| colores neutrales, sin parpadeo | 6,58 |
| Muy escasa (51,5%) | 1,02 |
| Normal (80%) | 6,00 |
| Muy inexacta (42,4%) | 1,52 |
| Bajo (66,4%) | 3,28 |
| Escasas (94,7%) | 8,94 |
| Irregular (41%) | 3,82 |
| Muchas (fuertes vibraciones | |
| /47,7 dB / 56,8 dB) | 4,30 |
| | 1,88 |
| Pocos graves y agudos, | |
| poco natural | 2,00 |
| Muy molesto (52,1 dB) | 1,02 |
| | 7,89 |
| En castellano | 10,00 |
| Claro, en castellano | 7,60 |
| Rápido/fácil | 8,00 |
| Fácil | 6,80 |
| Claras impresiones | |
| de los botones, fácil manejo, | |
| tacto algo desagradable | 7,34 |
| Sí, incluso de otros fabricantes | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| No | 0,00 |
| | 5,02 |
| Normal (154 / 2 / 0 W) | 5,02 |
| | 6,22 |
| 108,3 x 127,4 x 53,6 cm | |
| 56,1 kg | |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| Estéreo, Virtual Dolby Surround | 6,00 |
| RCA, S-Video | 10,00 |
| 3 x euroconector | 5,02 |
| Ninguna/RCA | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| | 5,58 |
| | |
| Bien ← | 5,58 |
| Bien ← Suficiente | 5,58 |

2.999 : 5,58 = 537,42 = Suficiente

3er Puesto

| Toshiba | Nota |
|---------------------------------------|--------------|
| 42WH18P | |
| | 5,00 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación en el domicilio | 8,00 |
| 119 | 0,00 |
| www.toshiba.es | 4,28 |
| Muu granda (107 am / 100) | |
| Muy grande (107 cm / 16:9) | 9,28 |
| Muy alta (100 Hz) | |
| Desenfocado, violeta, sin parpadeo | 2 60 |
| Muy escasa (35,4%) | 3,60 1,02 |
| Bajo (68%) | 3,60 |
| Muy inexacta (49,6%) | 1,02 |
| Bajo (68,2%) | 3,64 |
| Escasas (93,3%) | 8,66 |
| Muy irregular (61%) | 1,02 |
| Muchisimas (muy fuertes | 1,02 |
| vibraciones /49 dB / 57,9 dB) | 2,14 |
| VIDIACIONES /45 UD / 37,5 UD) | 1,88 |
| Pocos graves, muy pocos agudos, | 1,00 |
| poco natural | 2,00 |
| Muy molesto (52,6 dB) | 1,02 |
| Muy IIIolesto (32,0 db) | 8,69 |
| En castellano | 10,00 |
| Claro, en castellano | 8,80 |
| Rápido/fácil | 8,00 |
| Muy fácil | - |
| Clara impresión de los botones, | 9,20 |
| manejo algo complicado, | |
| tacto agradable | 7,34 |
| Sí pero sólo del mismo fabricante | 6,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| 01 | 5,02 |
| Normal (187 / 2 / 0 W) | 5,02 |
| Horman (101 / E / O H) | 7,45 |
| 100,5 x 116,1 x 41,5 cm | 1,10 |
| 51 kg | |
| No No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| Dolby Digital, Dolby Prologic | 10,00 |
| RCA, S-Video | 10,00 |
| 3 x euroconector, 1 x YUV | 7,02 |
| Frontales y Subwoofer/RCA | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| | 5,08 |
| Incluye altavoces Surround | +0,10 |
| Bien ← | 5,18 |
| Suficiente | |
| | |
| 2.999 € | |

2.999 : 5,18 = 579,38 = Suficiente



3.180 €

3.180 : 5,63 = 564,79 = Suficiente



Epson EMP-TS10

Ganador del test y de los dos apartados más importantes, calidad de imagen y manejo. Gran exactitud de detalles, buen contraste y precio ajustado.

| Calidad: | Notable |
|-----------------|----------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 2.990,48 |

2º Puesto

Panasonic PT-LC55E

Este proyector "afea" su nota de calidad debido al color y al aprobado "pelado" al reproducir desde un DVD. Tiene un mando a distancia poco práctico.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|------------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 2.859,40 € |

Philips Garbo

Aunque respetuoso con el entorno y de calidad aceptable, falla en aspectos claves como tamaño, exactitud y luminosidad. Pocas distorsiones y bajo coste por hora.

| Calidad: | Bien |
|-----------------|---------|
| Precio/Calidad: | Bien |
| Precio: | 2.999 € |



Beng SL705X

Este dispositivo presenta demasiadas carencias, sobre todo en la calidad de imagen. Poca exactitud, muchas interferencias, y mando poco práctico.

| Bien |
|------------|
| Suficiente |
| 3.080 € |
| |

Proyectores

3er Puesto

De perdidos al río. Te has gastado una pasta en el DVD, el amplificador y los altavoces. Ya puesto, haz las cosas bien, no te prives de nada, y cómprate un proyector. A nosotros ya nos estás dando envidia.

i piensas que el tamaño de la pantalla que puedes colocar en tu casa está limitado al de los televisores CRT entonces, evidentemente, no has oído hablar de los proyectores.

¿Cómo funciona un videoproyector?

Si sabes cómo funciona un proyector de diapositivas, conoces los principios básicos de funcionamiento de los proyectores más comunes, los LCD 09 (Pág. 36). En el interior del aparato hay una pantalla transparente, en la que se generan las imágenes, y una lámpara

muy potente. Cuando dicha lámpara se enciende, la luz atraviesa la pantalla, es amplificada por un juego de lentes y proyectada sobre una pared o un telón.

¿Existe más de un tipo de proyectores?

Sí. Además de los anteriores, empiezan ya a estar a precio "asequible" los proyectores DLP (Digital Light Processing, o Proceso Digital de la Luz). Emplean una tecnología mas avanzada, y su funcionamiento es bastante más complicado. El haz luminoso, antes de salir del dispositivo, se descompone en los tres colores básicos (rojo, verde y azul) e incide sobre una superficie formada por entre ochocientos y un millón de diminutos espejos móviles. Con este sistema se puede reforzar la luminosidad y se incrementa la gradación de los tonos de color.

Aún más moderna es la tecnología GLV (Grating Light Valve, o Válvula de Luz "de Rejilla"), de la que puedes encontrar mucha más información en la página web http://www.sony.net/Sony lnfo/News/Press/200206/02-023E.

¿De qué tamaño es la imagen de un proyector?

Del que tú quieras. Prueba a hacerla todo lo grande que desees hasta que la imagen se oscurezca demasiado debido a que la lumino-

Aléjalo hasta alcanzar el tamaño idóneo

sidad se reparte sobre una superficie demasiado extensa. Por esta razón es importante que la intensidad de la luz sea la mayor posible. Te indicamos el tamaño máximo que puedes esperar de cada dispositivo.

¿Qué luminosidad debe tener?

Al menos 700 lúmenes. De nuevo debes mostrarte escéptico respecto a las especificaciones del fabricante, ya que cada uno la mide como le parece (y le conviene). Hemos usado el mismo sistema en todos los proyectores para darte una medida real de la luminosidad de cada aparato. Como los "retros", debes usarlos con baja luz ambiental, así que sitúalo en una habitación que puedas oscurecer.

Ten en cuenta además que uno de sus componentes más importantes, la lámpara, "se funde" de vez en cuando. En ese caso tendrás que sustituirla, y no es barata.

¿Cómo lo instalo?

Lo más importante es que el proyector esté situado a la distancia correcta de la pantalla. En la tabla de la página 34 encontrarás la que hace falta para obtener una

El cine en

casa ha es-

tado a punto, apenas

cuatro me-

ses des-

pués de la

imagen con una diagonal de dos metros y medio. Obviamente, si tu salón es pequeño nunca podrás obtener una imagen grande. Para evitar que se vea deformada, con forma de trapecio, orienta el proyector perpendicularmente sobre el telón. Si no consigues arreglarlo así, la mayoría de estos dispositivos disponen de un control para corregirlo.

¿Puedo ver la "tele" con el proyector?

Pocos disponen de sintonizador de televisión. Así que tendrás que "enchufarlo" a un vídeo o un receptor de satélite para utilizarlo como si fuera un aparato de TV "normal".



Carlos Díaz redactor del test

boda, de destrozar mi matrimonio. Me explico. Inocente de mí, se me ocurrió "invertir" parte del dinero de la lista de bodas en un maravilloso sistema compuesto de tropecientos altavoces, amplificador con sonido envolvente y una pantalla gigante. Ahora mi maravillosa esposa, a la que adoro (¡Gor, te quiero!) (a ver si "cuela" y me perdona...) dice que he destrozado lo que yo creía "nuestro" salón. Lo peor de todo es que por una vez todos nuestros vecinos están de acuerdo con ella.

Mi opinión

Y encima me entero de que, para los miserables quince metros cuadrados de salón que ¿tenemos?, podría haberme comprado un DVD con decodificador de audio y un conjunto de altavoces menos potentes. Así que ya sabes. Por estupendo que sea el cine en casa -que lo es-, y por muchas ganas que tengas de comprarte uno -que las tienes-, piénsalo bien antes de gastarte el dinero. Y sobre todo, sobre todo, consúltalo con alguien más que con la almohada.

AUDIO RGB OUT CONTROL IDEO RIN IN RGB IN AC HV-

En algunos proyectores, la entrada etiquetada como "RGB IN" sirve para conectar directamente con la tarjeta gráfica del PC. A su izquierda, entradas y salidas de audio, y salidas de video.



¿Qué es...?

01 YUV

Modelo de color usado para codificar vídeo. "Y" es la luminosidad de la señal en blanco y negro, "U" y "V" contienen la información acerca del color. Se emplea porque ocupa menos espacio y ancho de banda que la codificación RGB.

02 S-Vídeo

Sistema de conexión y codificación de señales de vídeo que ofrece mejor calidad que el vídeo compuesto. A diferencia de éste, utiliza dos canales para transmitir la información de brillo y color por separado.

03 SACD

Super Audio CD. Formato de CD de "segunda generación". Diseñado conjuntamente por Sony y Philips a la vez que el DVD-Audio, proporciona alta calidad de sonido.

04 DTS

Digital Theater System, o Sistema de "Teatro" Digital. Al iqual que el Dolby Digital, emplea cinco canales de sonido, pero utiliza una codificación sin pérdida, por lo que ocupa mucho más espacio.

05 Impedancia

La impedancia que posee un altavoz indica (en ohmios) la resistencia que éste presenta al paso de la corriente. La mayoría de los altavoces trabajan con impedancias de cuatro u ocho ohmios.

06 Respuesta en frecuencia

Representación gráfica de si un altavoz reproduce con el mismo volumen todos los tonos de una señal de test. El eje vertical muestra el volumen. Así, cuanto más arriba esté un punto, mayor será el volumen en la frecuencia correspondiente.En el caso ideal debería aparecer una línea recta.

Los puntos de la tabla en detalle

Calidad de imagen La calidad de la imagen es el criterio más importante a la hora de valorar un proyector. Con distintos instrumentos de medida valoramos en nuestras pruebas las imágenes que ofrece cada aparato a través de las distintas conexiones del video y el ordenador. Como fuente de la señal, hemos empleado un ordenador y las mismas imágenes que en el test de televisores panorámicos.

Diagonal máxima recomendada

Cuanto más alejados se encuentren el provector y la pantalla, mayor será la imagen proyectada. Pero si es demasiado grande, bajan tanto la nitidez como el contraste. Por todo ello aquí te especificamos la diagonal de imagen máxima recomendada para que la calidad aún resulte aceptable.

Exactitud de detalles

Verificamos la minuciosidad con la que el proyector representa los detalles de la imagen en cinco puntos diferentes de la superficie de proyección (en las cuatro esquinas y en el centro). Para ello utilizamos una imagen de prueba formada por una trama muy fina de líneas negras y blancas. Cuando más nítidamente se aprecie la separación entre unas y otras, mayor exactitud en la reproducción de detalles.

Calidad de color

Todos los colores que de un proyector están formados en los básicos del modelo RGB, o sea, rojo, verde y azul. Así, para representar un único punto blanco, el proyector "junta" tres puntos de dichos colores. Si los puntos no están exactamente uno sobre otro, aparece un borde rojizo o azulado.



Distribución de la claridad

Muchos de estos dispositivos no son capaces de iluminar del mismo modo toda la superficie de proyección. Más a menudo de lo que sería recomendable, la imagen del centro es mucho más clara que la de los bordes de la pantalla. En nuestro laboratorio medimos la distribución de luminosidad tomando como muestra nada menos que 192 puntos diferentes de la pantalla y, también, usando el denominado medidor de lux, la máxima claridad de imagen.

Calidad de sonido 6

En Computer Hoy valoramos la calidad de sonido con unos altavoces enchufados al proyector siguiendo los mismos criterios que para los altavoces de los equipos de alta fidelidad. Así, se lleva a cabo una prueba de audición y se miden las posibles distorsiones de sonido.

Menú de pantalla

Las variadas funciones de un provector se controlan a través de un menú en pantalla. con lo que el fabricante se ahorra poner teclas en el aparato y, por tanto, en costes de producción. Comprobamos que este menú está organizado de forma clara y lógica.

Consumo eléctrico

Medimos y valoramos el consumo de energía de cada aparato estando enchufado, funcionando e incluso cuando está apagado. Si el proyector carece de interruptor de electricidad o no se puede desenchufar, lo puntuamos con un "deficiente".

Nivel de ruidos

Averiguamos, haciendo pruebas en una cámara insonorizada, la denominada "intensidad sonora" del proyector. La mayor parte del ruido procede de los ventiladores que incorporan para disipar el calor de la lámpara. No sólo tenemos en cuenta el volumen, también lo molesto que le resulta al oído humano.



Precio / Calidad

Este valor relaciona el precio del proyector con la nota obtenida en nuestro test.

Índice desde 298,22 298,23 hasta 372,78 372,79 hasta 497,04 497,05 hasta 745, 56 745,57 hasta 1.491,11

A partir de 1.491,12

Así califica Computer Hoy

Comparalo
En Computer Hoy realizamos pruebas de todo tipo sobre los productos
que aparecen en nuestros test. A cada uno de los apartados le corresponde
una valoración, en función de la importancia que consideramos que debe tener en la nota final. Aquí puedes ver esos valores.

| Polisionals | Nota |
|---|----------------|
| Fabricante Modelo | |
| Servicio | 4,00% |
| Duración de la garantía | 2,00% |
| Tipo de garantía | 1,00% |
| Teléfono de ayuda | 1,00% |
| Calidad de imagen 🕖 | 56,00% |
| Diagonal máxima recomendada 😢 | 6,00% |
| Luminosidad máxima | 8,00% |
| | |
| Impresión de la imagen al reproducir desde un DVD/ordenador | 12,00% |
| Exactitud de detalles 3 | 8,00% |
| Calidad del color 4 | 6,00% |
| Contraste | 5,00% |
| Distribución de la claridad (desviación máxima) 5 | 2,00% |
| Distorsiones de la imagen (elevación de bordes/tiempo de recorrido del color) | 2,00% |
| Representación del movimiento | 5,00% |
| Interferencias | 2,00% |
| Calidad del sonido 6 | 1,00% |
| Test auditivo | 1,00% |
| Manejo | 23,00% |
| Manual | 3.00% |
| | -, |
| Menú en pantalla (OSD) 7 Botones del aparato | 3,00% 2,00% |
| Mando a distancia | 3,00% |
| Ámbito de la modificación del tamaño de la imagen (zoom) | 3,00% |
| Distancia mínima del proyector para alcanzar una diagonal de 2,5 metros | 3,00% |
| ¿Se puede conmutar a modo 16:9? | 2,00% |
| Ajustes para imagen rectangular con ángulos diferentes de proyección (modificación trapecial) | 2,00% |
| ¿Se puede montar en el techo? | 1,00% |
| ¿Es posible la retroproyección? | 1,00% |
| Ecología/salud | 7,00% |
| Consumo eléctrico (en funcionamiento/en Standby/apagado) 8 | 1,00% |
| Ruido 9 | 6,00% |
| Otros | 9,00% |
| Tipo de proyección | |
| Tamaño (ancho x alto x profundidad) | |
| Peso | |
| Resolución/ratio de aspecto | |
| Conectores de entrada de vídeo (tipo) | 3,00% |
| ¿Dispone de salida de audio? | 1,00% |
| Incluye todos los cables y elementos necesarios para su funcionamiento? | 1,00% |
| Tiempo de vida de la lámpara de proyección según el fabricante | .,0070 |
| Coste por hora de uso | 4,00% |
| Sistemas de vídeo con los que funciona | .,0070 |
| Nota parcial | 100,00% |
| Corrección positiva / negativa | 100,000 |
| Calidad | |
| Precio/Calidad ® | |
| Precio | |
| Cálculo de la nota precio/calidad | |
| | |

Los resultados del test en detalle

1er Puesto **Epson** EMP-TS10 7.50 Muy larga (36 meses) 10,00 Reparación en el punto de venta 4,00 902 40 41 42 6 00 7,16 Normal (256 cm) 6,20 Normal (761 Lumen) 6,76 Enfocado, colores poco naturales/ enfocado, colores poco naturales 7,20 Muy alta (95,2%) 9,04 Normal (83,3%) 6,66 Alto (94.9%) 8.98 Normal (25.8%) 6 86 Normal/muy corta 8,00 6,00 Molestas (37,6 dB) 3,06 2,00 Muy pocos agudos y graves. muy poco natural 2,00 7,91 En castellano 10,00 Comprensible 7,60 Fácil manejo 7,20 Impresión de los botones claramente reconocibles manejo sencillo, tacto agradable 8,00 Escaso (1.34X) 3.34 Normal (3,05 metros) 6,92 Sí 10,00 Vertical y horizontal 10,00 Sí 10,00 Sí 10,00 4,77 Demasiado alto (205 / 5 / 5 W) 0,00 Normal (3,6 Sone) 5,56 6,38 LCD 35,2 x 16,1 x 28,6 cm 4,3 kg 800 x 600/4:3 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x YUV, 1 x VGA 9.02 0.00 Nο Falta cable S-Vídeo 0,00 3.000 horas Escaso (0,22 €) 7,60 PAL, NTSC 7,06 **Notable** 7,06 Bien

2.990,48 €

2.990,48: 7,06 = 423,88 = Bien

2º Puesto

| 2º Puesto | |
|---|--------------|
| | Nota |
| Panasonic | |
| PT-LC55E | |
| Normal (10 mass) | 5,50 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Reparación en el servicio técnico 902 15 30 60 | 4,00 6,00 |
| 902 13 30 00 | 6,40 |
| Normal (257 cm) | 6,22 |
| Normal (764 Lumen) | 6,78 |
| Ligeramente desenfocado, colores | -, |
| muy poco naturales/ligeramente | |
| desenfocado, colores muy poco | |
| naturales | 5,20 |
| Alta (90,2%) | 8,04 |
| Escasa (71,9%) | 4,38 |
| Muy alto (97,5%) | 9,50 |
| Regular (23,9%) | 7,24 |
| Normal/muy corta | 8,50 |
| Normal | 6,00 |
| Muy molestas (36,7 dB) | 2,46 |
| | 2,00 |
| Muy pocos agudos y graves, | 0.00 |
| muy poco natural | 2,00 |
| En acatallana | 7,17 |
| En castellano Comprensible | 7,60 |
| Fácil manejo | 8,00 |
| Impresión de los botones | 0,00 |
| dificilmente reconocibles, manejo | |
| ligeramente complicado, tacto | |
| normal | 5,34 |
| Muy escaso (1,22X) | 2,38 |
| Normal (3,01 metros) | 7,00 |
| Sí | 10,00 |
| | |
| Sólo vertical | 6,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| | 4,94 |
| Normal (215 / 1 / 0 W) | 6,86 |
| Molesto (4,3 Sone) | 4,62 |
| 100 | 6,32 |
| LCD | |
| 31,1 x 11,9 x 25,6 cm | |
| 3,1 kg | |
| 800 x 600/4:3 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x YUV, | |
| 1 x VGA, 1 x 5-video, 1 x Yov, | 9,02 |
| No No | 0,00 |
| Falta cable S-Vídeo | 0,00 |
| 2.000 horas | 0,00 |
| Escaso (0,22 €) | 7,46 |
| PAL, NTSC | .,10 |
| , | 6,39 |
| | , |
| Bien ← | 6,39 |
| Dion | |
| Bien | |

2.859,40 €

2.859,40:6,39 = 447,55 = Bien

3er Puesto

| 3" Puesto | | |
|---|-------|--|
| Philips Garbo | Nota | |
| | 8,00 | |
| Larga (24 meses) | 8,00 | |
| Raparación en el domicilio | 6,00 | |
| 900 99 31 47 | 10,00 | |
| | 5,75 | |
| Pequeña (193 cm) | 4,30 | |
| Escasa (430 Lumen) | 4,56 | |
| Desenfocado, colores poco | | |
| naturales/normal, colores poco | | |
| naturales | 5,60 | |
| Escasa (67,8%) | 3,56 | |
| Normal (81,9%) | 6,38 | |
| Alto (94,6%) | 8,92 | |
| Regular (17,7%) | 8,48 | |
| Escasa/muy corta | 9,00 | |
| Normal | 6,00 | |
| Escasas (45 dB) | 8,00 | |
| | 2,00 | |
| Muy pocos agudos y graves, | - | |
| muy poco natural | 2,00 | |
| | 6,77 | |
| En castellano | 10,00 | |
| Comprensible | 7,60 | |
| Fácil manejo | 7,20 | |
| Impresión de los botones dificilmente reconocibles, | | |
| manejo sencillo, tacto agradable | 6,66 | |
| Muy escaso (1,2X) | 2,22 | |
| Grande (4,87 metros) | 3,28 | |
| Sí | 10,00 | |
| Sólo vertical | 6,00 | |
| Sí | 10,00 | |
| Sí | 10,00 | |
| | 6,48 | |
| Demasiado alto (147 / 2 / 2 W)1 | 0,00 | |
| Apenas apreciable (2,1 Sone) | 7,56 | |
| | 8,56 | |
| LCD | ,,,,, | |
| 23,5 x 16,1 x 36,2 cm | | |
| 3,8 kg | | |
| 858 x 484/16:9 | | |
| 1 x RCA, 1 x S-Video, | | |
| 1 x YUV, 1 x VGA | 9,02 | |
| No | 0,00 | |
| Sí | 10,00 | |
| | 10,00 | |
| 6.000 horas | 10.00 | |
| Muy escaso (0,89 €) | 10,00 | |
| PAL, NTSC | 6.04 | |
| | 6,34 | |
| Bien ← | 6,34 | |
| Dion | | |
| Bien | | |

4º Puesto

| Benq SL705X | Nota | |
|-----------------------------------|-------|--|
| | 7,50 | |
| Muy larga (36 meses) | 10,00 | |
| Reparación en el servicio técnico | 4,00 | |
| 91 375 45 97 | 6,00 | |
| | 5,29 | |
| Normal (239 cm) | 5,68 | |
| Normal (664 Lumen) | 6,12 | |
| Desenfocado, colores poco | | |
| naturales/ligeramente | | |
| desenfocado, colores poco | | |
| naturales | 5,40 | |
| Muy escasa (60,3%) | 2,06 | |
| Normal (79,9%) | 5,98 | |
| Alto (94,1%) | 8,82 | |
| Irregular (45%) | 3,02 | |
| Escasa/muy corta | 9,00 | |
| Fuertes interferencias | 4,00 | |
| Molestas (39,1 dB) | 4,06 | |
| | 2,00 | |
| Muy pocos agudos y graves, | | |
| muy poco natural | 2,00 | |
| | 7,03 | |
| En castellano | 10,00 | |
| Comprensible | 7,60 | |
| Fácil manejo | 7,60 | |
| Impresión de los botones | | |
| dificilmente reconocibles, | | |
| manejo ligeramente complicado, | | |
| tacto normal | 5,34 | |
| Muy escaso (1,22X) | 2,38 | |
| Normal (3,41 metros) | 6,20 | |
| Sí | 10,00 | |
| | | |
| Sólo vertical | 6,00 | |
| Sí | 10,00 | |
| Sí | 10,00 | |
| | 4,18 | |
| Demasiado alto (163 / 5 / 5 W) | 0,00 | |
| Molesto (4,1 Sone) | 4,88 | |
| . , | 5,72 | |
| DLP | | |
| 23,2 x 8,6 x 19,4 cm | | |
| 1,8 kg | | |
| 800 x 600/4:3 | | |
| | | |
| 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x VGA | 7,02 | |
| No | 0,00 | |
| Sí | 10,00 | |
| 1.500 horas | , | |
| Normal (0,35 €) | 5,10 | |
| PAL, NTSC | -,.• | |
| | 5,71 | |
| | 9,21 | |
| Bien ← | 5,71 | |
| | -, | |
| Suficiente | | |

3.080 €

3.080: 5,71 = 539,44 = Suficiente

¿Qué es...?

07 CRT

Cathode Ray Tube, o Tubo de Rayos Catódicos. Tecnología de formación de la imagen empleada por los televisores convencionales. En ellos, un haz de electrones "pinta" la imagen al incidir sobre una superficie forosforescente situada en el interior de la pantalla.

08 RGB

Red Green Blue, o Rojo Verde y Azul. Modelo de representación del color por emisión, en el que todos el espectro se forma por la adición en distintas proporciones de estos tres colores básicos.

09 PiP

Picture in Picture, o "Imagen en la Imagen". Método que permite ver en un pequeño recuadro de la pantalla imágenes procedentes de una fuente distinta (por ejemplo, de un canal diferente o de una entrada distinta) a las que se muestran en pantalla completa. Muy práctico si quieres estar pendiente de lo que "ponen" en otra cadena.

10 Anecoica

La cámara anecoica es una habitación que tiene las paredes, el suelo y el techo recubiertos por un material que evita la reflexión de la sondas sonoras, por o que no se produce ningún eco. De esta medida se garantiza que los aparatos de medida sólo registra los sonidos procedentes del dispositivo que se está probando.

11 LCD

Liquid Cristal Display, o Pantalla de Cristal Líquido. En estos dispositivos, que empiezan a sustituir en muchos ámbitos a los monitores CRT, la imagen se forma gracias a unos cristales microscópicos que dejan pasar o no la luz en respuesta a la corriente eléctrica.

2.999 €

2.999: 6,34 = 473,10 = Bien

Conceptos

Formatos de CD

Los discos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW) utilizan diferentes capas y sustratos para almacenar la información. Además, ambos sistemas son diferentes de (y menos precisos que) un CD-ROM o CD-Audio industrial, grabado mediante estampación. Fundamentalmente, en el CD-R la información se graba quemando con ayuda del láser una zona del disco, de forma que sus propiedades reflectivas cambian. En el CD-RW, sin embargo, esa operación es reversible porque el sustrato en el que se representan los datos puede volver a su estado original aplicando de nuevo el haz de láser.

Pits y lands

La información se representa en la superficie del disco mediante pits (pequeñas marcas) y lands (zonas sin estas marcas). Existen pits y lands de diferente longitud, que codifican diferente información. Dado que el tamaño de estas marcas es diminuto, resulta necesaria una gran precisión para grabar un CD.

ΔΤΔΡΙ

La mayoría de las regrabadoras de CD utilizan el interfaz ATAPI para comunicarse con el ordenador. Este interfaz determina la forma en que se debe enviar y recibir información a la unidad. Gracias a ella, cuando conectas una nueva unidad a tu PC el sistema operativo puede manejarla sin más controladores que los incluidos en el sistema.

Mount Rainier

Es un formato especial diseñado para optimizar el acceso a un CD-RW y poder trabajar con él como con un disquete, más rápidamente que con el sistema UDF. También se puede iniciar el PC desde un disco en este formato. Para grabar estos discos, la unidad debe de estar preparada.



Sumario

-oto:Stock Photos. Montaje: Computer Hoy.

| Así hacemos los test | 37 |
|---------------------------|----|
| Los puntos de la tabla | 38 |
| Resultados del test | 40 |
| Detalles de los productos | 44 |
| Consejos prácticos | 47 |
| Test: PC Iwill XP4-2400 | 48 |

unque cada vez son más los modelos de regrabadoras de DVD, aún deberá pasar bastante tiempo para que estos dispositivos reemplacen a los modelos que sólo graban CDs.

Sin embargo, la proliferación de esos aparatos (y el consiguiente descenso de los precios) ha supuesto que adquirir una regrabadora de CDs resulte baratísimo. Hay modelos a partir de unos 60 euros, lo que quiere decir que si compras un ordenador nuevo estará, muy probablemente, equipado con una de estas regrabadoras o incluso con un combo que será capaz también de leer DVDs.

¿Te da pereza grabar CDs con tu viejo modelo de 8X? Ya puedes adquirir una regrabadora varias veces más rápida por poco más de 60 euros. Analizamos once modelos de diez fabricantes.


Los modelos que hemos probado funcionan a 48X y a 52X, así que su velocidad es uno de los principales alicientes. Pero no te engañes, los CDs no se graban a una velocidad constante. La que especifica el fabricante corresponde a la zona en la que es más veloz.

Por eso, la velocidad a la que se graba un CD no es nunca la correspondiente a su "velocidad nominal". Una grabadora de 40X debería grabar 40 x 150 Kb/s, es decir, 6.000 Kb/s. A esa velocidad, grabar un CD de 700 Mb completo sólo llevaría dos minutos. Aparte, otras variables como el tipo de CD empleado también afectan a la velocidad de la regrabadora. En el recuadro "¿Qué CD-Rs debo comprar?" especificamos qué velocidad "real" se alcanza con

cada una de las grabadoras analizadas con seis modelos diferentes de CD-Rs. Algunas regrabadoras tardan la mitad de tiempo en completar la copia si eliges el modelo de disco apropiado.

Resultados del test

Uno de los apartados más interesantes para los usuarios es la velocidad. En ese aspecto, casi todas las re-




grabadoras han tardado menos de tres minutos en grabar un CD-R. La excepción más significativa ha sido el modelo de Philips, que tar-

Grabar un CD-R lleva unos tres minutos

da algo más de cinco minutos en completar la copia.

Sin embargo, otros aspectos son también importantes. La calidad de las copias es uno de ellos. Los errores



En la primera ampliación, los "pits" (marcas que definen los datos grabados) están bien definidos. En la segunda no.



de **jitter** 01 (Pág.47) han sido muy largos en todas y cada una de las regrabadoras. No obstante, la tasa de errores por bloque (**BLER** 02 (Pág.47)) ha resultado aceptable en todos los modelos. La grabadora LG ha conseguido aquí los mejores resultados: sólo seis errores por bloque en CD-R y diez en CD-RW.

Otro aspecto es el de la **caché** 03 (Pág.47) de escri-

El tamaño de la caché ya no es fundamental

tura. Ésta almacena los datos que se van a grabar en el CD. Si el PC deja de enviar datos a la regrabadora y este buffer se vacía se echa a perder la copia. Todos los fabricantes consideran que 2 Mb son suficientes, ya que todos los modelos usan un sistema de recuperación del punto donde se interrumpió la escritura. La excepción es el de Plextor, que está equi-

pado con 4 Mb de caché. Aquí la variedad de sistemas es enorme. O, por lo menos, de nombres, ya que la tecnología es prácticamente idéntica en todos los sistemas que se usan.

También es interesante que las regrabadoras dispongan de Mount Rainier.

Se trata de un nuevo formato para usar CD-RWs como disquetes, y ofrece muchas ventajas respecto al veterano formato UDF. Sólo los modelos de Mitsumi, MSI y Philips carecen de soporte para este sistema de grabación. Estas grabadoras, con el software apropiado, podrán leer estos CDs, pero no podrán grabarlos. Sin embargo, si estás decidido a usar Mount Rainier, no te saldrá caro: dos modelos de sólo 68 euros (Lite-On LTR-48246S y Aopen CRW5224) sí que son compatibles.

Como verás, una nueva regrabadora es una ampliación, además de económica, llena de posibilidades.

¿Qué CD-Rs debo comprar?

La velocidad de una grabadora, por ejemplo 32X, indica que graba 32 x 150 Kb/s. Hemos probado la velocidad real. Indicamos en verde (bien), amarillo (regular) y rojo (mal) la calidad de las copias.

| Modelo de la regrabadora | CD-R | EMTEC CD-R High Performance 700 Mb 48X | Intenso 700 Mb 1X-48X | Platinum CD-R 700 Mb Multispeeed | Sony CD-R 700 Mb 1X-48X | TDK CD-R 80 48X | Verbatim Datalife Plus CD-R 700 Mb 48X |
|------------------------------|-------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|
| Aopen CRW5224 | Datos | 31 x | 33 x | 33 x | 32 x | 31 x | 21 x |
| (52X / 24X) | Audio | 31 x | 31 x | 31 x | 31 x | 31 x | 31 x |
| Cyberdrive CW099D | Datos | 29 x | 29 x | 29 x | 29 x | 29 x | 32 x |
| (52X / 24X) | Audio | 29 x | 28 x | 28 x | 29 x | 29 x | 32 x |
| LG GCE-8418B | Datos | 26 x | 26 x | 29 x | 29 x | 24 x | 27 x |
| (48X / 24X) | Audio | 28 x | 29 x | 29 x | 28 x | 24 x | 27 x |
| Lite-On LTR-48246S | Datos | 31 x | 31 x | 31 x | 31 x | 29 x | 31 x |
| (48X / 24X) | Audio | 30 x | 31 x | 30 x | 30 x | 29 x | 30 x |
| Lite-On LTR-52246S | Datos | 29 x | 31 x | 31 x | 32 x | 30 x | 28 x |
| (52X / 24X) | Audio | 31 x | 32 x | 31 x | 31 x | 31 x | 31 x |
| Mitsumi CR 485E TE | Datos | 26 x | 25 x | 25 x | 25 x | 25 x | 26 x |
| (48X / 12X) | Audio | 26 x | 25 x | 25 x | 25 x | 25 x | 25 x |
| MSI Dragonwriter 48/16/48 | Datos | 28 x | 28 x | 28 x | 28 x | 28 x | 28 x |
| (48X / 16X) | Audio | 28 x | 28 x | 28 x | 28 x | 28 x | 28 x |
| Philips PCRW4816 | Datos | 19 x | 19 x | 16 x | 20 x | 19 x | 15 x |
| (48X / 16X) | Audio | N.C.* | 19 x | 21 x | 20 x | 19 x | 19 x |
| Plextor Plexwriter 48/24/48A | Datos | 27 x | 26 x | 24 x | 28 x | 28 x | 26 x |
| (48X / 24X) | Audio | 27 x | 27 x | 27 x | 27 x | 20 x | 26 x |
| Teac CD-W548E | Datos | 14 x | 25 x | 27 x | 27 x | 27 x | 27 x |
| (48X / 16X) | Audio | 15 x | 30 x | 31 x | 31 x | 30 x | 30 x |
| Traxdata Uranus CDRW 52X | Datos | 29 x | 30 x | 31 x | 31 x | 30 x | 31 x |
| (52X / 24X) | Audio | 31 x | 31 x | 32 x | 31 x | 32 x | 33 x |

* No se pudo comple

Así hacemos los test en Computer Hoy

En Computer Hoy realizamos todo tipo de pruebas con las regrabadoras que analizamos. Aquí puedes saber cómo se llevan a cabo.


Velocidad

En las pruebas de velocidad grabamos la "imagen" de un CD de 650 Mb en varios discos CD-R y CD-RW (regrabable). Repetimos la operación con discos de 700 Mb. Después, calculamos cuánto tiempo lleva a cada modelo completar la copia.

También hacemos pruebas de lectura, ya que en muchas ocasiones se usa la regrabadora para ello. Además, comprobamos si se pueden leer diez discos de audio con los diferentes sistemas anticopia existentes... y cada vez más habituales. Te indicamos qué porcentaje puede ser reproducido.

Calidad

En este apartado comprobamos la calidad del sistema de corrección de errores del aparato, utilizando



Los discos grabados con cada modelo analizamos en el laboratorio con la ayuda de aparatos de alta precisión.

para ello un disco de datos y otro de audio con errores "simulados". Y verificamos después qué cantidad de errores se han corregido correctamente durante el proceso de lectura.

Por supuesto, también medimos la calidad de las copias grabadas con cada dispositivo. Para cada tipo de disco llevamos a cabo diez

grabaciones, de forma que analizamos varios discos mediante un sofisticado aparato que examina físicamente la información registrada en cada uno de ellos. Estos datos nos facilitan los valores del jitter, o duración máxima de un error y BLER, la media de errores grabados en cada bloque de datos del disco.

En este apartado también revisamos si el equipo dispone de algún mecanismo de emergencia para reanudar la escritura en caso de que el buffer de la regrabadora se vacíe.

Instalación y manejo

En este apartado comprobamos la complejidad que presenta la instalación de la regrabadora, lo útiles que resultan los manuales y si éstos están en castellano.

Además, verificamos que se incluyen todos los elementos necesarios para el montaje. El fabricante debería facilitar, al menos, los jumper necesarios para fijar todas las configuraciones posibles, un cable IDE para la conexión al ordenador, los tornillos de fijación a la carcasa metálica y los cables de audio básicos para conectar a la tarjeta de sonido del ordenador las salidas de este tipo de que disponga la regrabadora.

Otros

En este apartado se recogen aquellos datos que no tienen cabida en otras categorías. Comprobamos si cada regrabadora es capaz de copiar CDs protegidos, si lee y graba la información archivada en CD-Text, etc. También probamos si es posible leer CDs de música con protección anticopia.

Precio/calidad

Esta nota se calcula dividiendo el precio entre la nota y aplicando el valor a la tabla siguiente. Por ejemplo, una regrabadora que cueste 82,00 euros y obtenga una nota final de 7,62 tendrá 82 / 7,62 = 10,76, y le corresponde un "Bien".

Índice hasta 10,18 Sobresaliente
10,19 hasta 12,73 Notable
12,74 hasta 16,97 Bien
16,98 hasta 25,46 Suficiente
25,47 hasta 30,92 Insuficiente
A partir de 30,93 Deficiente

Los puntos de la tabla en detalle

Tipo de conexión

Todos los modelos que hemos analizado emplean conexión EIDE, pero también podrás hallar aparatos de tipo SCSI, internos y externos, además de los que usan conexiones USB o Firewire.

Velocidad de grabación (medida)
Estos apartados te permiten saber el tiempo que lleva realizar una copia de un disco completo (650 o 700 Mb), tanto en un CD-R como en un CD-RW (regrabable) de 650 Mb.

Velocidad de lectura

Es muy probable que utilices también tu grabadora como lector para copiar datos de los CD-ROM o para extraer pistas de discos de música. Estos puntos te muestran el tiempo necesario para copiar el contenido íntegro de ambos tipos de disco. Aparte, cuando accedes a un fichero concreto grabado en el CD-ROM es necesario esperar un poco hasta que da comienzo la lectura. Este tiempo puede variar en función de lo alejadas que se encuentran las cabezas de lectura de la rgrabadora del sector que quieras que lea. Y, una vez situada la cabeza lectora, será necesario esperar hasta que la rotación del disco sitúe el dato debajo del láser. Aquí hallarás la media de estos valores, en el punto denominado "tiempo medio de búsqueda".

Por último, sabrás cuánto tarda la unidad en estar preparada desde que introduces un CD hasta que puede dar comienzo la lectura de datos.

Corrección de errores de lectura

Al leer un CD se pueden producir fallos, bien debido a errores físicos en el disco, bien a imprecisiones en el propio proceso de lectura. El disco incluye información adicional para detectar esos errores y, en ocasiones, subsanarlos sin necesidad de volver a leer la información. En este punto sabrás qué cantidad de errores (en %) es capaz de corregir la circuitería que lleva a cabo esta labor.

Reproducción de sonido

Estos puntos recogen información acerca de la fidelidad del sonido, y de los ruidos y siseos que se producen cuando se emplea el aparato como reproductor de CDs de audio.

🦳 Test de Jitter

Aquí puedes saber cuál es la duración máxima de un error en discos de diferente tipo. Los valores representan el error máximo en un pit y en un land. Además, te indicamos si alguno de los valores se considera como insuficiente para que la calidad de la copia sea aceptable.

🗩 Tasa de errores

El formato en que se graban los CDs tolera que se produzcan errores durante la grabación. Sin embargo, si el número de errores en un bloque es muy elevado, será más difícil de leer o incluso resultará ilegible. Aquí sabrás la media de errores por bloque que hemos hallado en los discos grabados de cada tipo (un disco CD-R de 700 Mb y un regrabable CD-RW de 650 Mb).

| | Nota |
|---|----------------|
| Fabricante | |
| Modelo | |
| Tipo/sistema de conexión 1 | |
| Velocidad de escritura CD-R/CD-RW (según el fabricante) | |
| Velocidad de escritura CD-ROM (según el fabricante) | 7.000/ |
| Servicio | 7,00% |
| Duración de la garantía Tipo de garantía | 4,00% |
| Teléfono de ayuda | 2,00% 1,00% |
| Servicio online | 1,0070 |
| Velocidad 3 | 35,00% |
| Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-R | 12,00% |
| Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-RW | 7,00% |
| Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-RW | 1,0070 |
| en modo disquete | 3,00% |
| Tiempo empleado en copiar 700 Mb de un CD al disco duro | 7,00% |
| Tiempo empleado en copiar 80 min. de audio de un CD al disco duro | 3,00% |
| Tiempo medio de búsqueda | 2,00% |
| Tiempo que tarda la unidad en estar preparada | , |
| tras la inserción del disco (CD-ROM/CD-R/CD-RW) | 1,00% |
| Calidad | 25,00% |
| Corrección de errores de lectura del CD-ROM (datos, medido) | 3,00% |
| Corrección de errores de lectura del CD-ROM (música, medido) | 2,00% |
| Reproducción del sonido (exactitud en el rango de frecuencias | |
| de 20 Hz a 20 kHz, medido en la salida estéreo analógica) 5 | 1,00% |
| Interferencias del sonido (siseo/ruidos de cuantificación/coeficiente | |
| de distorsión no lineal, medido) | 1,00% |
| Duración máxima de un error en discos CD-R grabados (Jitter) 🥑 | 6,00% |
| Duración máxima de un error en discos CD-RW grabados (Jitter) 🥑 | 2,00% |
| Cantidad de errores en discos CD-R grabados (BLER) | 6,00% |
| Cantidad de errores en discos CD-RW grabados (BLER) | 2,00% |
| Posibilidad de reanudar la escritura/tecnología empleada | |
| (comprobado) 🕖 | 2,00% |
| Manejo 🕖 | 15,00% |
| Puesta en funcionamiento 🥑 | 1,00% |
| Manual | 4,00% |
| ¿Incluye todos los elementos necesarios para el montaje? | |
| (comprobado) | 4,00% |
| ¿Dispone de botón de expulsión de emergencia? (comprobado) | 1,00% |
| Ruido 💯 | 5,00% |
| Otros | 18,00% |
| Versión del Firmware (comprobado) 🕖 | |
| Posibilidad de actualización del Firmware (comprobado) | 2,00% |
| Posibilidad de lectura/escritura de CD-Text (comprobado) | 2,00% |
| ¿Se puede copiar el contenido de CDs protegidos al disco duro? | F 000/ |
| (modo RAW) 12 | 5,00% |
| ¿Se pueden reproducir CD de música con protección anticopia? | 3,00% |
| Posibilidad de escritura de CD-RW en modo disquete (test práctico) | 2,00% |
| Posibilidad de escritura/lectura de discos de 99 min. | 2,00% |
| Posibilidad de creación de CDs de más de 640 Mb (comprobado) | 1,00% |
| ¿Dispone de salida digital de audio? (comprobado) | 1,00% |
| ¿Dispone de salida analógica de audio? (comprobado) 49 | |
| ¿Se puede montar en posición vertical? ¿Cuál es la capacidad de la caché incorporada? (comprobado) | |
| Software incluido (comprobado) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | |
| Notal parcial | 100,00% |
| Corrección positiva/negativa | .00,00 /0 |
| | |

🥋 Prevención de errores

En este punto mencionamos si el aparato dispone de alguna tecnología de prevención de errores de buffer underrun y cuál es la que utiliza. Algo que evita que tus copias se echen a perder.

n Manejo e instalación

En este apartado ofrecemos datos relativos a la sencillez de instalación y al manejo de cada aparato. En primer lugar, verificamos si el manual resulta útil y en qué idioma está escrito.

Además, sabrás si dispone de un mecanismo de expulsión de emergencia para extraer el disco en caso de que la unidad falle y no sea posible abrirla por medios "normales". También te indicamos si todos los elementos necesarios para el montaje están incluidos. Lo ideal es que disponga de un cable IDE, tornillos para fijar la unidad a la caja del PC y los jumper necesarios para configurar la unidad de todas las formas posibles.

Ruido

Este punto indica lo ruidosa que resulta la unidad cuando está en funcionamiento. Para medirlo usamos como referencia el sone. Un valor entre dos y tres sones equivale al tic tac de un reloj.

Actualización de firmware

Ciertos dispositivos, como los lectores y grabadoras de CD y DVD, llevan una memoria regrabable en la que se instala un software especial que lleva a cabo algunas de las funciones del aparato. Si estas tareas las realiza un chip que no puede ser modificado más adelante, el fabricante no podrá publicar una actualización en caso de que se descubra un error en su producto. Para evitarlo, generalmente se puede actualizar. Además, comprobamos si existen versiones descargables desde la página web del fabricante de cada modelo.

Posibilidad de copiar CDs protegidos
No todas las grabadoras son capaces de
leer y escribir absolutamente toda la información

contenida en el disco. Algunas sólo trabajan con los datos "corrientes", motivo por el cual son incapaces de copiar discos protegidos.

🌇 Escritura en modo disquete

Existen diferentes formatos en los que se puede preparar un disco regrabable para trabajar con él como si fuese un disquete. Probamos con cuáles de esos formatos trabaja la regrabadora.

Nalidas de audio

Es útil poder conectar directamente la grabadora a tu tarjeta de sonido para reproducir música directamente. Estos dos puntos recogen la existencia de una salida de tipo analógico o digital.

🔧 Software de grabación incluido

Finalmente sabrás si la grabadora dispone de software de grabación y cuál es. Las versiones OEM no suelen incluir más que la unidad, mientras que las que se distribuyen en caja (retail) normalmente incorporán algún programa de grabación.



Compáralo con otros test Pág, 108

Así califica Computer Hoy

Hemos calificado cada prueba y la hemos evaluado según su importancia. Para que puedas comprobar los resultados del test, especificamos la importancia de cada una de las pruebas sobre la puntuación total del test en esta columna.

Fabricante Modelo Tipo/sistema de conexión Velocidad de escritura CD-R/CD-RW (según el fabricante) Velocidad de escritura CD-ROM (según el fabricante) 7,00% Servicio Duración de la garantía 4,00% Tipo de garantía 2.00% Teléfono de ayuda 1,00% Servicio online Velocidad 35,00% Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-R 12,00% Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-RW 7,00% Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-RW 3,00% en modo disquete Tiempo empleado en copiar 700 Mb de un CD al disco duro 7,00% Tiempo empleado en copiar 80 min. de audio de un CD al disco duro 3,00% Tiempo medio de búsqueda 2,00% Tiempo que tarda la unidad en estar preparada tras la inserción del disco (CD-ROM/CD-R/CD-RW) 1,00% 25,00% Corrección de errores de lectura del CD-ROM (datos, medido) 3.00% Corrección de errores de lectura del CD-ROM (música, medido) 2,00% Reproducción del sonido (exactitud en el rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, medido en la salida estéreo analógica) 1,00% Interferencias del sonido (siseo/ruidos de cuantificación/coeficiente de distorsión no lineal, medido) 1.00% Duración máxima de un error en discos CD-R grabados (Jitter) 6,00% Duración máxima de un error en discos CD-RW grabados (Jitter) 2,00% Cantidad de errores en discos CD-R grabados (BLER) 6,00% Cantidad de errores en discos CD-RW grabados (BLER) 2,00% Posibilidad de reanudar la escritura/tecnología empleada (comprobado) 2,00% Manejo 15,00% 1,00% Puesta en funcionamiento 4,00% ¿Incluye todos los elementos necesarios para el montaje? (comprobado) 4,00% ¿Dispone de botón de expulsión de emergencia? (comprobado) 1,00% Ruido 5,00% 18,00% Versión del Firmware (comprobado) Posibilidad de actualización del Firmware (comprobado) 2,00% Posibilidad de lectura/escritura de CD-Text (comprobado) 2.00% ¿Se puede copiar el contenido de CDs protegidos al disco duro? (modo RAW) 5.00% ¿Se pueden reproducir CDs de música con protección anticopia? 3,00% 2,00% Posibilidad de escritura de CD-RW en modo disquete (test práctico) 2,00% Posibilidad de escritura/lectura de discos de 99 min. Posibilidad de creación de CDs de más de 640 Mb (comprobado) 1,00% 1,00% ¿Dispone de salida digital de audio? (comprobado) ¿Dispone de salida analógica de audio? (comprobado) ¿Se puede montar en posición vertical? ¿Cuál es la capacidad de la caché incorporada? (comprobado) Software incluido (comprobado) **Notal parcial** 100,00% Corrección positiva/negativa

Calidad

Precio/Calidad

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad

Los resultados d

| 1er Duocto. | |
|---|--|
| 1 ^{er} Puesto | Ganador Computer |
| | Calidad |
| Traxdata | |
| Uranus CDRW 52X | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 52 X / 24 X | |
| 52 X | 7,14 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Sustitución en el domicilio | 10,00 |
| 902 30 30 09 | 6,00 |
| www.traxdata.es | |
| M 1 (0 : 05) | 8,16 |
| Muy corto (2 min. 35 seg.) Normal (5 min. 14 seg.) | 9,26 6,90 |
| Normai (5 min. 14 seg.) | 0,90 |
| Normal (6 min. 17 seg.) | 5,98 |
| Corto (3 min. 41 seg.) | 8,28 |
| Muy corto (2 min. 15 seg.) | 9,56 |
| Muy corto (83 ms.) | 10,00 |
| Muy largo | 1.00 |
| (12,50 / 10,69 / 12,50 seg.) | 1,60 6,69 |
| Normal (79%) | 5,80 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| , () | -,00 |
| Fidedigno (98,95%) | 9,16 |
| Normal | |
| (0,17% / 0,0079% / 79,8 dB) | 5,28 |
| Larga (30,5 ns.) Muy larga (43,8 ns.) | 3,02 1,02 |
| Pocos (13 errores por seg.) | 9,54 |
| Pocos (27 errores por seg.) | 9,00 |
| 1 07 | |
| | |
| Sí (Smart-Burn) | 10,00 |
| · | 10,00 7,88 |
| Hay que abrir el ordenador | |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta | 7,88 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía | 7,88 4,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía | 7,88 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano | 4,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) | 4,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí/sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/Sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí/sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 6,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí/sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 6,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/Sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/Sí Sí Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/Sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/Sí Sí Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí (Hay de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/sí Sí Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/sí Sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/sí Sí | 4,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/Sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Si/sí | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/Sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Si/Sí Sí S | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí/Sí Sí Sí Sí Haile de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/Sí Sí S | 4,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta de la bahía En castellano Sí Molesto (3,9 Sone) Versión 6SG1 Sí Sí Sí Sí El 40% de los CDs de música con protección anticopia no se pueden reproducir Sí (Mount Rainier o formato UDF) Sí/sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí S | 4,00 10,00 10,00 10,00 4,84 8,89 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 |

| E Lugara | |
|-----------------------------------|---------------|
| | Nota |
| LG Electronics | |
| GCE-8481B | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 48 X / 24 X | |
| 48 X | 6,57 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| 902 10 25 30 | 6,00 |
| www.lge.es | |
| | 8,26 |
| Muy corto (2 min. 42 seg.) | 9,16 |
| Corto (4 min. 4 seg.) | 7,94 |
| Normal (5 min. 39 seg.) | 6,54 |
| Corto (4 min. 0 seg.) | 8,00 |
| Muy corto (2 min. 46 seg.) | 9,10 |
| Muy corto (89 ms.) | 9,90 |
| Muy largo | |
| (14,37 / 13,16 / 14,68 seg.) | 1,02 |
| N 1 (770/) | 6,87 |
| Normal (77%) Muy fiable (100%) | 5,40 10,00 |
| Muy Hable (100%) | 10,00 |
| Fidedigno (98,82%) | 9,06 |
| Muchas | 0,00 |
| (0,56% / 0,0040% / 74,4 dB) | 4,10 |
| Larga (29,3 ns.) | 3,30 |
| Muy larga (33,8 ns.) | 2,28 |
| Pocos (6 errores por seg.) | 9,78 |
| Pocos (10 errores por seg.) | 9,64 |
| Sí (Super Link) | 10,00 |
| or (oupor Link) | 7,82 |
| Hay que abrir el ordenador | -, |
| y se debe retirar la cubierta | |
| de la bahía | 4,00 |
| En castellano | 10,00 |
| O(| 10.00 |
| Sí Sí | 10,00 |
| Molesto (4,0 Sone) | 4,66 |
| 11010000 (1,0 00110) | 8,67 |
| Versión 1.00 | |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| 0′ | 10.00 |
| Sí El 80% de los CDs de música | 10,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 2,00 |
| Sí | 2,00 |
| (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí cí | |
| Sí 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | |
| Judy 11010 | 7,80 |
| | - ,00 |
| Natable | 7.00 |
| Notable ← | 7,80 |
| | |

2º Puesto

3er Puesto

| | Nota |
|-----------------------------------|---------------|
| Lite-On | |
| LTR-52246S | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 52 X / 24 X 52 X | |
| 02 Λ | 7,71 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| 902 27 17 17 | 6,00 |
| www.liteon.com | |
| | 8,05 |
| Muy corto (2 min. 32 seg.) | 9,30 6,86 |
| Normal (5 min. 17 seg.) | 0,00 |
| Normal (6 min. 31 seg.) | 5,76 |
| Corto (4 min. 6 seg.) | 7,92 |
| Muy corto (2 min. 22 seg.) | 9,44 |
| Muy corto (86 ms.) | 10,00 |
| Muy largo | |
| (13,41 / 13,97 / 15,43 seg.) | 1,02 |
| | 6,58 |
| Normal (78%) | 5,60 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| Fidediano (00 47%) | 0 50 |
| Fidedigno (99,47%) Muchas | 9,58 |
| (0,22% / 0,0040% / 75,0 dB) | 4,92 |
| Muy larga (32,3 ns.) | 2,62 |
| Muy larga (42,5 ns.) | 1,02 |
| Pocos (10 errores por seg.) | 9,62 |
| Pocos (33 errores por seg.) | 8,82 |
| | |
| Sí (Smart-Burn) | 10,00 |
| | 6,43 |
| Hay que abrir el ordenador | |
| y se debe retirar la cubierta | 4.00 |
| de la bahía En castellano | 4,00 10,00 |
| LII Gastellallo | 10,00 |
| No (falta cable EIDE) | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Molesto (4,1 Sone) | 4,48 |
| , | 9,17 |
| Versión 6S02 | |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Cí | 10.00 |
| Sí El 50% de los CDs de música | 10,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 5,00 |
| Sí | 0,00 |
| (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| Sí | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | 7 60 |
| | 7,62 |
| | |
| Notable ← | 7,62 |
| | |
| Bien | |

82,00€

82:7,62 = 10,76 = Bien

Sobresaliente

77,53€

77,53:7,80 = 9,94 = Sobresaliente

85:7,81 = 10,88 = Notable

Nota

el test en detalle

4º Puesto

| Cyber Drive | Nota |
|--|---------------------|
| CW099D | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 52 X / 24 X 52 X | |
| J2 A | 7,14 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el distribuidor | 8,00 |
| 00 49 2102 3800 10 (Alemania) www.cyberdrive.de | 2,00 |
| www.cyberurive.ue | 8,37 |
| Muy corto (2 min. 46 seg.) | 9,10 |
| Corto (4 min. 10 seg.) | 7,84 |
| Normal (5 min. 15 seg.) | 6,88 |
| Corto (3 min. 34 seg.) | 8,40 |
| Muy corto (2 min. 46 seg.) | 9,10 |
| Muy corto (79 ms.) | 10,00 |
| Muy largo | 2.00 |
| (12,00 / 15,00 / 13,00 seg.) | 2,00 6,28 |
| Normal (80%) | 6,00 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| Fidedigno (98,83%) | 9,06 |
| Normal | , |
| (0,09% / 0,0035% / 80,4 dB) | 5,50 |
| Muy larga (41,0 ns.) Muy larga (35,5 ns.) | 1,02 1,02 |
| Pocos (7 errores por seg.) | 9,74 |
| Pocos (30 errores por seg.) | 8,92 |
| Sí (Super Link) | 10,00 |
| or (ouper Link) | 5,84 |
| Hay que abrir el ordenador | -, |
| y se debe retirar la cubierta | 4.00 |
| de la bahía En castellano | 4,00 10,00 |
| Lii Gastellario | 10,00 |
| No (falta cable EIDE) | 5,00 |
| Sí Muy malasta (F. 1 Cana) | 10,00 |
| Muy molesto (5,1 Sone) | 2,72 9,67 |
| Versión 120M | 0,01 |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| El 20% de los CDs de música | 10,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 8,00 |
| Sí (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí Sí | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | |
| | 7,61 |
| Notable ← | 7,61 |
| • | 7,01 |
| Notable | |
| 95,00 € | |

95:7,61 = 12,48 = Notable

5º Puesto

| | Nota |
|--|---------------|
| Teac | |
| CD-W548E | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 48 X / 16 X 48 X | |
| 40 A | 6,57 |
| Normal (12 meses) | 6,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| 91 201 32 42 | 6,00 |
| www.teac.de | |
| | 7,42 |
| Corto (2 min. 54 seg.) | 8,98 |
| Normal (7 min. 20 seg.) | 5,04 |
| Largo (8 min. 59 seg.) | 3,58 |
| Corto (3 min. 35 seg.) | 8,36 |
| Muy corto (2 min. 16 seg.) | 9,54 |
| Corto (103 ms.) | 8,78 |
| Muy largo | , . |
| (12,97 / 14,60 / 13,71 seg.) | 1,22 |
| | 6,13 |
| Normal (82%) | 6,40 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| Deces equides (00 500/) | 0.00 |
| Pocos agudos (98,59%) Muchas | 8,88 |
| (1,20% / 0,0084% / 86,9 dB) | 3,24 |
| Muy larga (50,0 ns.) | 1,02 |
| Muy larga (33,5 ns.) | 2,34 |
| Pocos (37 errores por seg.) | 8,66 |
| Pocos (11 errores por seg.) | 9,58 |
| · · · · · · | |
| Sí (Write Proof) | 10,00 |
| | 8,29 |
| Hay que abrir el ordenador | |
| y se debe retirar la cubierta de la bahía | 4.00 |
| En castellano | 4,00 10,00 |
| LII Castellallo | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Normal (3,2 Sone) | 6,08 |
| · | 9,67 |
| Versión 1.05 | |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10.00 |
| El 20% de los CDs de música | 10,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 8,00 |
| Sí | 5,50 |
| (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| Sí 2 2 4 2 1/2 | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | 7,57 |
| | 1,01 |
| | |
| Notable ← | 7.57 |

Bien

104,00€

104:7,57 = 13,73 = Bien

6º Puesto Ganador

| D. Literin | Ganador Compute |
|---|--------------------|
| | Precio/Calidat |
| Lite-On | |
| LTR-48246S | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 48 X / 24 X | |
| 48 X | |
| | 7,71 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| 902 27 17 17 | 6,00 |
| www.liteon.com | |
| | 8,24 |
| Muy corto (2 min. 36 seg.) | 9,24 |
| Corto (5 min. 5 seg.) | 7,04 |
| Normal (6 min 0 and) | 6.00 |
| Normal (6 min. 9 seg.) Corto (3 min. 41 seg.) | 6,08 8,28 |
| Muy corto (2 min. 22 seg.) | 9,46 |
| Muy corto (86 ms.) | 10,00 |
| Largo | 10,00 |
| (10,00 / 11,00 / 13,00 seg.) | 3,60 |
| (10,007 11,007 10,00 009.) | 6,18 |
| Normal (80%) | 6,00 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| , , , | |
| Fidedigno (99,40%) | 9,52 |
| Normal | |
| (0,23% / 0,0038% / 78,5 dB) | 5,08 |
| Muy larga (36,5 ns.) | 1,02 |
| Muy larga (35,5 ns.) | 1,02 |
| Pocos (24 errores por seg.) | 9,12 |
| Pocos (13 errores por seg.) | 9,52 |
| 0′ (0 at D) | 40.00 |
| Sí (Smart-Burn) | 10,00 |
| Hay aug abrir al ardanadar | 6,07 |
| Hay que abrir el ordenador y se debe retirar la cubierta | |
| de la bahía | 4,00 |
| En castellano | 10,00 |
| Lii Gastolialio | 10,00 |
| No (falta cable EIDE) | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Molesto (4,7 Sone) | 3,42 |
| (, , | 8,83 |
| Versión SS04 | |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| | |
| Sí | 10,00 |
| El 70% de los CDs de música | |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 3,00 |
| Sí | 40.00 |
| (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| Sí/sí Sí | 10,00 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | |
| | 7,47 |
| | |
| | |

7º Puesto

| | Nota |
|---|---------------------|
| Mitsumi | |
| CR 485E TE Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 48 X / 12 X | |
| 48 X | |
| · | 7,71 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el distribuidor | 8,00 |
| 91 670 28 48 | 6,00 |
| www.mitsumi.de | C 70 |
| Corto (3 min. 13 seg.) | 6,78 8,70 |
| Largo (7 min. 23 seg.) | 5.00 |
| | 0,00 |
| Largo (8 min. 56 seg.) | 3,60 |
| Normal (6 min. 34 seg.) | 5,72 |
| Corto (3 min. 6 seg.) | 8,80 |
| Muy corto (96 ms.) | 9,34 |
| Muy largo | 2 10 |
| (11,87 / 11,75 / 11,66 seg.) | 2,10 6,62 |
| Normal (81%) | 6,20 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| ., | - 1,11 |
| Muchos graves (97,25%) | 7,80 |
| Muchas | |
| (0,45% / 0,0047% / 80,0 dB) | 4,64 |
| Larga (30,3 ns.) | 3,08 |
| Larga (27,5 ns.) Pocos (49 errores por seg.) | 3,72 8,22 |
| Pocos (12 errores por seg.) | 9,58 |
| 1 0000 (12 0110100 por 00g.) | 3,00 |
| Sí (Super Link) | 10,00 |
| | 8,18 |
| Hay que abrir el ordenador | |
| y se debe retirar la cubierta | 4.00 |
| de la bahía En castellano | 4,00 10,00 |
| Eli Castellallo | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Normal (3,4 Sone) | 5,74 |
| | 8,56 |
| Versión 482R | |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| El 60% de los CDs de música | 10,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 4,00 |
| | |
| Sí (formato UDF) | 6,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí cí | 10,00 |
| Sí Sí | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | |
| | 7,34 |
| | |
| | |
| Notable ← | 7,34 |

Bien

99,00€

99:7,34 = 13,50 = Bien

8º Puesto

| Plexwriter 48/24/48A Interna/EIDE (UDMA-33) | |
|---|---------------|
| IIILEITIA/EIDE (UDIVIA-33) | |
| 48 X / 24 X | |
| 48 X | |
| | 7,71 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| 902 21 01 51 | 6,00 |
| www.plextor.com | |
| | 8,02 |
| Corto (3 min. 20 seg.) | 8,60 |
| Corto (4 min. 12 seg.) | 7,82 |
| Normal (6 min. 46 seg.) | 5,54 |
| Corto (3 min. 42 seg.) | 8,26 |
| Corto (3 min. 42 seg.) | 8,46 |
| Muy corto (66 ms.) | 10,00 |
| Muy largo | 10,00 |
| (11,00 / 13,00 / 13,00 seg.) | 2,80 |
| , | 5,33 |
| Muy poco fiable (50%) | 1,02 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| | |
| Fidedigno (99,05%) | 9,24 |
| Normal | |
| (0,08% / 0,0071% / 75,0 dB) | 5,24 |
| Muy larga (34,5 ns.) | 2,12 |
| Muy larga (46,3 ns.) | 1,02 7,02 |
| Pocos (82 errores por seg.) Pocos (17 errores por seg.) | 9,38 |
| rocos (17 ellores poi seg.) | 9,30 |
| Sí (Burn-Proof) | 10,00 |
| | 7,71 |
| Hay que abrir el ordenador | |
| y se debe retirar la cubierta | |
| de la bahía | 4,00 |
| En castellano | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Molesto (4,2 Sone) | 4,32 |
| WIGIGSTO (4,2 GOIIG) | 8,06 |
| Versión 1.00 | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| | |
| Sí | 10,00 |
| El 50% de los CDs de música | |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 5,00 |
| Sí (Marint Dainiar a farmata UDF) | 10.00 |
| (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| No/no Sí | 0,00 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| 4.096 Kb | |
| Ahead Nero | |
| | 7,28 |
| | |
| | 7,28 |
| Notable ← | , , |
| Notable ← Bien | , ~ |

Sobresaliente

68,00€

68:7,47 = 9,10 = Sobresaliente

← 7,47

Notable

100,54:7,28 = 13,80 = Bien

Compáralo con otros test Pág. 108

Así califica Computer Hoy

Hemos calificado cada prueba y la hemos evaluado según su importancia. Para que puedas comprobar los resultados del test, especificamos la importancia de cada una de las pruebas sobre la puntuación total del test en esta columna.

Fabricante Modelo Tipo/sistema de conexión Velocidad de escritura CD-R/CD-RW (según el fabricante) Velocidad de escritura CD-ROM (según el fabricante) 7.00% 4,00% Duración de la garantía Tipo de garantía 2,00% Teléfono de ayuda 1,00% Servicio online Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-R 12.00% Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-RW 7,00% Tiempo empleado en copiar 700 Mb del disco duro a un CD-RW en modo disquete 3,00% Tiempo empleado en copiar 700 Mb de un CD al disco duro 7,00% Tiempo empleado en copiar 80 min. de audio de un CD al disco duro 3,00% Tiempo medio de búsqueda 2,00% Tiempo que tarda la unidad en estar preparada tras la inserción del disco (CD-ROM/CD-R/CD-RW) 1,00% Calidad 25.00% Corrección de errores de lectura del CD-ROM (datos, medido) 3,00% Corrección de errores de lectura del CD-ROM (música, medido) 2,00% Reproducción del sonido (exactitud en el rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, medido en la salida estéreo analógica) 1,00% Interferencias del sonido (siseo/ruidos de cuantificación/coeficiente de distorsión no lineal, medido) 1,00% Duración máxima de un error en discos CD-R grabados (Jitter) 6,00% Duración máxima de un error en discos CD-RW grabados (Jitter) 2.00% Cantidad de errores en discos CD-R grabados (BLER) 6,00% Cantidad de errores en discos CD-RW grabados (BLER) 2,00% Posibilidad de reanudar la escritura/tecnología empleada (comprobado) 2,00% Manejo 15,00% Puesta en funcionamiento 1,00% Manual 4.00% ¿Incluye todos los elementos necesarios para el montaje? (comprobado) 4,00% 1,00% ¿Dispone de botón de expulsión de emergencia? (comprobado) Ruido 5,00% **Otros** 18,00% Versión del Firmware (comprobado) Posibilidad de actualización del Firmware (comprobado) 2,00% Posibilidad de lectura/escritura de CD-Text (comprobado) 2.00% ¿Se puede copiar el contenido de CDs protegidos al disco duro? (modo RAW) 5.00% ¿Se pueden reproducir CDs de música con protección anticopia? 3,00% Posibilidad de escritura de CD-RW en modo disquete (test práctico) 2 00% Posibilidad de escritura/lectura de discos de 99 min. 2,00% Posibilidad de creación de CDs de más de 640 Mb (comprobado) 1,00% ¿Dispone de salida digital de audio? (comprobado) 1,00% ¿Dispone de salida analógica de audio? (comprobado) ¿Se puede montar en posición vertical? ¿Cuál es la capacidad de la caché incorporada? (comprobado) Software incluido (comprobado) 100,00% **Notal parcial** Corrección positiva/negativa

Calidad

Precio/Calidad

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad

Los resultados del test en detalle

9º Puesto

| MCI Toohnology | Nota |
|--|--------------|
| MSI Technology | |
| Dragon Writer 48/16/48 (MS-8348) Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 48 X / 16 X | |
| 48 X | |
| 1071 | 6,86 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| - | 0,00 |
| www.msi.com.tw | |
| | 7,35 |
| Muy corto (2 min. 49 seg.) | 9,04 |
| Normal (7 min. 6 seg.) | 5,24 |
| Largo (8 min. 55 seg.) | 3,64 |
| Corto (4 min. 11 seg.) | 7,84 |
| Muy corto (2 min. 41 seg.) | 9,16 |
| Corto (117 ms.) | 7,66 |
| Largo | , |
| (10,00 / 12,00 / 13,00 seg.) | 3,60 |
| | 6,59 |
| Normal (80%) | 6,00 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| B (00.000) | |
| Pocos agudos (96,80%) | 7,44 |
| Normal (0,07% / 0,0040% / 75,8 dB) | E 20 |
| Muy larga (34,0 ns.) | 5,30 2,22 |
| Muy larga (35,0 ns.) | 2,00 |
| Pocos (10 errores por seg.) | 9,66 |
| Pocos (17 errores por seg.) | 9,38 |
| | -, |
| Sí (Exac Link) | 10,00 |
| | 5,95 |
| Hay que abrir el ordenador | |
| y se debe retirar la cubierta | 4.00 |
| de la bahía | 4,00 |
| En castellano | 10,00 |
| No (falta cable EIDE) | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Molesto (4,9 Sone) | 3,06 |
| | 8,17 |
| Versión 140D | |
| Sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| 0' | 40.55 |
| Sí | 10,00 |
| El 50% de los CDs de música | |
| con protección anticopia no se pueden reproducir | 5,00 |
| no se pueden reproducir | 5,00 |
| Sí (formato UDF) | 6,00 |
| Sí/No | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| Sí | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | 7 00 |
| | 7,06 |
| | |
| Notable 4 | 7.06 |

Notable ← 7,06

Sobresaliente

69,00 €

69:7,06 = 9,77 = Sobresaliente

10º Puesto

| | Nota |
|---------------------------------------|---------------------|
| Philips | |
| PCRW4816 | |
| Interna/EIDE (UDMA-33) 48 X / 16 X | |
| 48 X | |
| 40 A | 7,71 |
| Larga (24 meses) | 8,00 |
| Sustitución en el punto de venta | 8,00 |
| 91 745 62 46 | 6,00 |
| www.philips.es | 0,00 |
| | 6,60 |
| Corto (5 min. 3 seg.) | 7,06 |
| Normal (7 min. 12 seg.) | 5,16 |
| | |
| Largo (8 min. 49 seg.) | 3,72 |
| Corto (4 min. 29 seg.) | 7,56 |
| Muy corto (2 min. 51 seg.) | 9,02 |
| Corto (101 ms.) | 8,94 |
| Muy largo | 4.00 |
| (13,00 / 21,00 / 16,00 seg.) | 1,20 |
| Muy poco fiable (60%) | 5,83 |
| Muy fiable (100%) | 2,00 10.00 |
| Wuy Hable (100%) | 10,00 |
| Fidedigno (98,83%) | 9,06 |
| Normal | 0,00 |
| (0,05% / 0,0045% / 76,9 dB) | 5,42 |
| Muy larga (51,3 ns.) | 1,02 |
| Muy larga (36,5 ns.) | 1,02 |
| Pocos (9 errores por seg.) | 9,68 |
| Pocos (13 errores por seg.) | 9,52 |
| Sí (Seamless Link) | 10,00 |
| or (ocarricos Link) | 6,37 |
| Hay que abrir el ordenador | 0,01 |
| y se debe retirar la cubierta | |
| de la bahía | 4,00 |
| En castellano | 10,00 |
| | |
| No (falta cable EIDE) | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Molesto (4,2 Sone) | 4,32 |
| Vanatión D4 O | 7,94 |
| Versión P1.0 | 10.00 |
| Sí Sí/sí | 10,00 10,00 |
| 01/ 31 | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| El 30% de los CDs de música | . 5,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 7,00 |
| | |
| Sí (formato UDF) | 6,00 |
| No/no | 0,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| Sí | |
| | |
| 4.096 Kb | |
| 4.096 Kb Ahead Nero | 6 60 |
| | 6,69 |
| | 6,69 6,69 |

Sobresaliente

64,90 €

64,90:6,69 = 9,69 = Sobresaliente

11er Puesto

| Aopen CRW5224 | Nota |
|-------------------------------|-------------|
| Interna/EIDE (UDMA-33) | |
| 52 X / 24 X | |
| 52 X | |
| | 5,71 |
| Larag (24 meses) | 8,00 |
| Reparación en el distribuidor | 4,00 |
| www.aopen.com | 0,00 |
| www.aopen.com | 7,80 |
| Muy corto (2 min. 26 seg.) | 9,40 |
| Normal (5 min. 37 seg.) | 6,56 |
| (| |
| Largo (9 min. 14 seg.) | 3,36 |
| Corto (3 min. 58 seg.) | 8,04 |
| Corto (3 min. 10 seg.) | 8,74 |
| Muy corto (91 ms.) | 9,74 |
| Muy largo | |
| (11,87 / 9,00 / 12,75 seg.) | 2,10 |
| N1 (700/) | 5,80 |
| Normal (78%) | 5,60 |
| Muy fiable (100%) | 10,00 |
| Fidadiana (00 200/) | 9,44 |
| Fidedigno (99,30%) Muchas | 9,44 |
| (0,24% / 0,0050% / 69,4 dB) | 4,58 |
| Muy larga (36,5 ns.) | 1,02 |
| Muy larga (44,0 ns.) | 1,02 |
| Pocos (21 errores por seg.) | 9,24 |
| Normal (131 errores por seg.) | 5,24 |
| Sí (Just Link) | 10,00 |
| or (odot Lilik) | 3,53 |
| Hay que abrir el ordenador | 0,00 |
| y se debe retirar la cubierta | |
| de la bahía | 4,00 |
| En inglés | 2,00 |
| | |
| No (falta cable EIDE) | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Muy molesto (5,4 Sone) | 2,18 |
| V!/ 4 04 | 8,28 |
| Versión 1.04 | 10.00 |
| Sí Sí/sí | 10,00 |
| Sí/sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| El 70% de los CDs de música | 10,00 |
| con protección anticopia | |
| no se pueden reproducir | 3,00 |
| Sí | 5,50 |
| (Mount Rainier o formato UDF) | 10,00 |
| No/sí | 5,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sí | |
| Sí | |
| 2.048 Kb | |
| Ahead Nero | 0.00 |
| | 6,60 |
| Bien ← | 6,60 |
| DIGII (| UJUU |

Bien ← 6,60

Notable

68,00 €

68,00:6,60 = 10,31 = Notable



Traxdata Uranus CDRW 52X

El modelo ganador de la comparativa es el de Traxdata. Una regrabadora que es capaz de grabar a 52 X (tendrás tu CD listo en poco más de dos minutos y medio). Además, la calidad de las copias que hace es bastante buena. Y su precio es asequible, porque sólo cuesta 85 euros.





Esta regrabadora incorpora todos los elementos necesarios, tanto de hardware como de software.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 93 303 69 30.



- Velocidad de grabación
- Calidad de las grabaciones

Nada que destacar

LG Electronics GCE-8481B

Tan sólo una centésima ha separado la nota final del test de esta grabadora de la modelo que ha quedado en primer puesto. Pese a que graba a 48X (hay modelos de 52X) su calidad es excelente y, dado que es un poco más económica, es una alternativa muv interesante.



Calidad:

Precio/Calidad:



77,53€ Precio:

Notable

Sobresaliente

- Precio
- Calidad de las grabaciones
- Velocidad de grabación

La regrabadora LG, equipada con el software de grabación Nero, también incluye todos los cables necesarios.

Nada que destacar

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 91 211 22 22.

Lite-On LTR-52246S

El de Lite-On también ha estado muy a la par con los dos modelos meior clasificados. Sólo pequeños detalles le han apartado de ocupar las dos primeras posiciones. Pese a ello, es también sin duda una de las mejores grabadoras de CDs que puedes adquirir hoy en día.





Entre los detalles que han restado puntos a este modelo, la ausencia de un cable IDE para conectarla al PC.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 902 411 144.





Nada que destacar

Cyber Drive CW099D

Es la más veloz de las regrabadoras que hemos puesto a prueba. Aunque algo más cara que otros modelos, los resultados en el resto de las pruebas son buenos. Además es capaz de leer el 80% de los CDs musicales con protección anticopia que hemos usado en nuestras pruebas.





Al igual que otros modelos, al de Cyberdrive sólo le falta el cable IDE para incluir todo lo necesario.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 968 35 01 23.



Precio

Teac CD-W548E

Otra regrabadora de 48X ha ocupado el quinto lugar en nuestra comparativa. El secreto de su éxito no es sólo la velocidad, sino también lo completo de su equipamiento y la calidad de las copias. Junto con el modelo de Mitsumi, es la única que no hace demasiado ruido.



Calidad:

Precio/Calidad:

Precio:



Velocidad de grabaciónCalidad de las grabacione

La regrabadora de Teac incorpora todos los componentes necesarios para "tostar" CDs desde el primer día.

• Precio

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 91 201 32 32.



Notable

Bien 104,00 €

Lite-On LTR-48246S

El modelo de 48X de Lite-On se diferencia de éste en que es, lógicamente, algo más lento. Sin embargo, se trata de una alternativa de compra muy interesante, tanto por sus funciones como por su precio. Algo que ha hecho a este modelo ganar en la categoría precio/calidad.



Calidad:

Precio/Calidad:

Precio:



Velocidad de grabación

Calidad de las grabaciones

Notable Sobresal<u>iente</u>

68,00€

Precio

Plextor Plexwriter 48/24/48A

Duración de la garantía

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 902 411 144.

con la caja de este modelo de Lite-On.

Como empieza a ser habitual en las grabadoras, no se incluye el cable IDE

Nada que destacar

Mitsumi CR 485E TE

Es un modelo silencioso y que hace copias de calidad. Su velocidad, sin ser lenta, no es tan elevada como la de otros aparatos que también graban a 48X. La única contraindicación de esta regrabadora es que quieras usar el formato Mount Rainier con tus CDs, ya que no lo admite.





Calidad: Notable

Precio/Calidad: Bien

Precio: 99,00 €

Velocidad de grabaciónCalidad de las grabaciones

Duración de la garantía

Este dispositivo de Mitsumi incluye todos los componentes, y el software recopilado en un CD de creación propia.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información consulta la página www.mitsumi.de No admite el formato Mount Rainier

Precio

Las regrabadoras de Plextor son famosas por disponer de una mecánica muy cuidada. Este modelo ha demostrado ser una buena regrabadora de 48X, sin embargo algunos fallos (como la corrección de errores en lectura) le han impedido ocupar una posición mejor.





Plextor incorpora todos los complementos para una regrabadora, incluido un CD con las "Plextor Tools".

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 902 210 151.



Velocidad de grabación

Calidad de las grabaciones

Duración de la garantía

Precio

 Sistema de corrección de errores de lectura malo

MSI Technology Dragon Writer 48/16/48 (MS-8348)

En este test la diferencia de las notas de los nueve meiores modelos no va más allá de 0,75 puntos. Sólo por eso el de MSI ha ocupado la novena plaza: es una regrabadora excelente y cuesta 69 euros. Si quieres velocidad también es una alternativa que debes tener en cuenta.





La regrabadora de MSI incluye el cable de sonido y el software de grabación, aunque no un cable IDE.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas Para más información llama al 93 474 29 09.



- Precio
- Velocidad de grabación
- Calidad de las grabaciones
- Duración de la garantía

 No admite el formato Mount Rainier

Philips PCRW4816

Es el modelo más económico del test, y eso se refleja también en sus prestaciones, ya que resulta más lenta de lo que cabría esperar en una regrabadora de 48X. No obstante, la calidad de las copias es buena y su precio podría hacerte decidirte por este modelo antes que por otros.





Cable de audio, tornillos y el imprescindible CD-ROM con software completan a esta regrabadora.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 900 97 31 29.



- Precio
- Calidad de las grabaciones
- 4 Mb de memoria caché
- Duración de la garantía

 Velocidad de grabación algo más lenta que el resto

Aopen CRW5224

La regrabadora que ocupa la última posición es este modelo de 52 X de Aopen, capaz de grabar un CD-R en menos de dos minutos y medio. Más errores que sus competidoras en los CDs grabados han menguado la nota que podría haber obtenido, pero su precio es como para pensárselo.





Como inmensa la mayoría de modelos, el de Aopen también incluve el software Nero de Ahead.

Puedes encontrar esta regrabadora en grandes superficies y tiendas especializadas. Para más información llama al 902 128 256





Calidad de las grabaciones

Decora tus CDs



Éste es el aspecto que tienen los discos con imágenes grabadas en la superficie. La idea es verdadera-

Aunque habíamos previsto incluir en este número el análisis de un modelo de Yamaha (CRW-F1), en el último momento nos hemos encontrado con la "sorpresa" de que Yamaha ha deiado de fabricar regrabadoras. Así pues, este peculiar modelo ya no se distribuirá más. Sin embargo, es posible encontrar "restos de stock" en algunas tiendas tanto de este modelo como de la versión USB (que, en el momento de escribir este artículo, venden por ejemplo en las tiendas FNAC).

Te explicamos esto porque, tal vez después de leer esta información, te interese adquirir una de estas grabadoras. ¿Qué es -te preguntarás- lo que tiene de especial este modelo? Pues se trata, ni más ni menos, que de la posibilidad de grabar dibujos en la superficie

del CD con un sistema llamado "Disc T@2". Por supuesto, estos dibujos sólo pueden hacerse en la zona sin grabar del disco (si no, la información se perdería). Sirve cualquier CD-R pero, según el material del que estén hechos, los resultados variarán.

mente original. El funcionamiento es muy simple. Mediante un software espe-

cial (semeiante al usado para diseñar carátulas), incluyes las imágenes, textos, y demás elementos a añadir. El software procesa las imágenes para que el láser escriba las distintas tonalidades de gris en la superficie del CD, lo grabas y... ¡Magia! Tus discos serán la envidia de todos tus amigos.



CRW-F1 de Yamaha es una grabadora a 44X bastante especial.

Consejos prácticos: Así se hace

1 Desactivar la función CDDB

Si no dispones de una conexión permanente a Internet, es posible que los intentos fallidos de acceder a una base de datos de CDs musicales (llamada CDDB) en la Red te hagan perder tiempo. Desactivar esta función es sencillo.

En primer lugar, pulsa en Minicio, Programas y Ahead Nero, y abre Nero pinchando sobre la entrada Nero - Burning Rom.

Seguidamente, despliega el menú Archivo y pulsa en Preferencias.

Ahora, abre la pestaña

Base de datos y a continuación desactiva la casilla

Servidor de lectura (http.)

Pulsa Aceptar y Nero habrá dejado de usar la base de datos que hay en Internet. De esta forma, los intentos de conexión no entorpecerán la tarea.



2 Grabar un disco con CD-Text

La mayoría de las regrabadoras actuales admiten la función CD-Text. Ésta permite archivar determinada información, como el título e intérprete del CD y sobre cada pista musical de éste. Grabarlo con Ahead Nero es muy sencillo.

En primer lugar, pulsa Manicio, Programas y en Ahead Nero Y ya abre Nero pinchando por último en Nero - Burning Rom.

Ahora tienes que marcar el tipo de CD



A la derecha, abre la pestaña CD de audio.

Marca luego esta casilla

▼ Escribir texto de CD en CD

y escribe la información relativa al CD que vas a crear:

▼ Escribir texto de CD en CD
 Título (Texto de CD): | Web Petersellers
 Attista (Texto de CD): | Los Petersellers
 Idioma: | Inglés

Ahora pulsa el botón Nuevo y añade pistas de tu disco duro navegando por el árbol de directorios de la derecha:

Arrastra las pistas seleccionadas a la nueva recopilación, que aparece en la mitad izquierda de la pantalla:

En la parte inferior puedes ver la duración del disco:

Cuando termines, puedes añadir también la información de CD-Text a cada pista. Para ello, pulsa el botón derecho sobre una de ellas

y elige a continuación la opción Propiedades....

Escribe la información del CD:



y pulsa Aceptar. Repite este paso y el anterior con cada pista y estarás listo para grabar el CD.

Finalmente, pulsa sobre

y asegúrate bien de que el método de grabación sea Disc-At-Once. Después, introduce un CD-R nuevo en la unidad y haz click en Grabar para hacer la copia.

| intelectual.mp3 | 4.448.67 |
|-------------------------|-------------|
| mazingersatana s | 3.264.30 |
| mazingerz.mp3 | 2.856.70 |
| somoslospeterzi | om 4.311.04 |
| vickieelsisino.mr | 3.577.43 |

| Pista | Título | Duración | Pausa | Filtros |
|-------|---------|----------|----------|---------|
| 1 | Track01 | 6:35.25 | 00:02.00 | - |
| 2 | Track02 | 3:58.37 | 00:02.00 | |
| 3 | Track03 | 6:23.37 | 00:02.00 | |
| 4 | Track04 | 6:36.62 | 00:02.00 | |
| 5 | Track05 | 7:23.17 | 00:02.00 | |
| 6 | Track06 | 4:24.35 | 00:02.00 | |
| 7 | Track07 | 4:43.19 | 00:02.00 | |
| 8 | Track08 | 4:21.26 | 00:02.00 | |
| 9 | Track09 | 5:34.05 | 00:02.00 | |
| 10 | Track10 | 7:12.16 | 00:02.00 | |
| 11 | Track11 | 5:39.40 | 00:02.00 | |
| 12 | Track12 | 5:34.31 | 00:02.00 | |
| 13 | Track13 | 5:03.51 | 00:02.00 | |

| 0min | 10min | 20min | 30mi |
|------|-------|-------|------|

mazingerz 2:58.29 00:02.00

Mi opinión

Andrés Purriños redactor del test

¿Quién dijo que las regrabadoras de CDs estaban ya bajo tierra? ¡Cómo!

¿Que fui yo? ¡Pues me equivocaba, diantre! ¡Las regrabadoras de CDs lo que están es por los suelos!

En serio, resulta increible que los modelos de 48X y 52X sean tan baratos. Poco más de 60 euros cuestan algunos. Cada vez que recuerdo lo que pagábamos no hace mucho por modelos bastante más lentos se me quitan las ganas de comprarme nunca nada más...

Yo creo que el motivo es que a este tipo de dispositivos le queda poco tiempo, ya que los modelos capaces de grabar algún formato de DVD son cada vez más asequibles. Otra razón es que tener una regrabadora de CDs ya cada vez es más una necesidad y no un "extra".

Eso sí, es una verdadera lástima que ideas tan innovadoras y originales como Disc T@2 de Yamaha (lee el recuadro de la página 46) se pierdan como lágrimas en la lluvia. Voy a hablar con un tipo, un tal J.F. Sebastian, que dicen que "apaña" replicantes (curiosa forma de llamar a las regrabadoras) y así podré poner dibujitos.

¿Qué es...?

01 Jitter

La información se representa en un CD mediante un código de marcas o pits y espacios o lands. Si un pit es demasiado largo o demasiado corto, puede malinterpretarse en el momento de la lectura. A ese tipo de errores se le conoce como errores de Jitter, y se miden por la longitud del error.

02 BLER

Significa BLock Error Rate (Tasa de Errores por BLoque). Es el promedio de errores de grabación hallado en cada bloque de datos de un CD. El sistema de grabación de CDs está diseñado de forma que se toleran bastantes errores en un bloque de datos sin que se produzca pérdida de información. No obstante, una cantidad muy elevada de estos errores puede dificultar, o incluso hacer imposible la lectura del disco.

03 Caché

Cuando dos dispositivos de distinta velocidad se comunican entre sí es posible que sea necesario incorporar una memoria rápida entre ambos. Así, el dispositivo más rápido no recibirá o enviará los datos "con cuentagotas" y no verá su funcionamiento perjudicado. En el caso de las regrabadoras, esta caché o buffer lo que posibilita es que la grabación sea constante (sin interrupciones) aunque el procesador no esté proporcionando datos continuamente.

04 CDDB

Compact Disc DataBase. Es un protocolo para acceder a través de una red (normalmente Internet) a una base de datos y, de forma automática, recopilar la información de título, autor de un CD, el nombre de cada pista y otros datos.



lwill XP4-2400

🗖 l PC que hemos analizado en este número destaca, ante todo, por su diminuto tamaño. Algo así como la tercera parte en altura que un ordenador convencional.

Eso le limita un poco en cuanto a sus posibilidades de ampliación: sólo dispone de una ranura para memoria DDR, y tiene una única PCI libre para añadir un dispositivo interno. Sin embargo, no se puede calificar como un equipo de escasas prestaciones, sino todo lo contrario. La potencia de su procesador



En el interior del equipo, bastante despejado, hallarás la ranura PCI.

le ha permitido destacar en las pruebas de rendimiento, a excepción de las que hacemos con juegos,... los gráficos integrados han salido del paso sin alardes (existe



La trasera del "miniPC" incorpora las conexiones imprescindibles.

otra versión de este equipo, 65 euros más cara, que incluye AGP).

Aparte de las ventajas en cuanto a tamaño y de su buenas prestaciones, cabe destacar que el fabricante ofrece algunas ampliaciones. Un monitor de 17 pulgadas te costará 290 euros más, y sustituir el combo por una regrabadora de DVD Toshiba cuesta 104,40 euros.

La conclusión es que los PCs de tamaño reducido -que tan de moda se han puesto- no son sólo (al menos éste) un diseño atractivo para un PC que únicamente sirve para tareas básicas. En este caso, el equipo nos ha convencido.





Aquí puedes comparar el tamaño de este PC con el subwoofer de los altavoces 5.1 incluidos. ¡Quién diría que ahí dentro hay todo un Pentium 4 a 2,4 GHz!

Resultados del test en detalle

con otros test Pág, 108

8,00

8,00

6,00

8.47

10,00

5,42

8.98

10,00

10.00

5,72

7 30

6,58

10.00

8,98

0.00

0.00

8,66

5.88

0,00

10,00

8,04

6.80

0,00

0,00

0.00

7,32

0.00

2,00 8.00

5,00

6,00

4,74

5.30

0,00

2 00 0,00

6,00

10,00

6,47

| | Nota | |
|--|-------------------------|---|
| Fabricante | | I Will |
| Modelo | | XP4-2400 |
| Especificaciones técnicas Procesador: Fabricante y modelo, frecuencia de reloj | | Intel Pentium 4A, 2.400 MHz |
| Memoria caché: nivel-1/nivel-2 | | 20 Kb / 512 Kb |
| RAM: Tamaño, tipo, cantidad de ranuras ocupadas | | 256 Mb, DDR-SDRAM PC266, 1 módulo |
| Unidad CD/DVD-ROM: fabricante y modelo, velocidad | | No dispone |
| 0 00/00/0 () | | Combo BTC BC04016IM, 40/12/40 X |
| Grabadora CD/DVD: fabricante y modelo, velocidad Disco duro: fabricante, modelo, tamaño, | | CD-RW y 16 X DVD-ROM Seagate S380021A, 75 Gb, EIDE, |
| tipo de conexión velocidad | | 7.200 revoluciones por minuto |
| Tarjeta gráfica: fabricante, modelo, procesador gráfico, memoria | | Intel 82845G, Intel, 64 Mb en placa |
| Tarjeta de sonido: fabricante y modelo | | Intel 8281DB-AC97 (en placa) |
| Altavoces: fabricante y modelo | | Creative Inspire 5.1 |
| Placa base: fabricante, modelo, | | |
| tipo de conexión del disco duro | | IWILL IWLMP4GV, UDMA 100 |
| Chipset/BIOS Fuente de alimentación: fabricante, modelo, potencia | | i845GV/WHIZPRO CHYANG FUN CWTFX150T, 150 W |
| Ranuras de expansión disponibles (cantidad y tipo) | | Una PCI |
| Servicio | 9,00% | ona i oi |
| Duración de la garantía | 5,00% | Larga (24 meses) |
| Tipo de garantía | 3,00% | Reparación en el domicilio |
| Teléfono de ayuda | 1,00% | 902 35 04 50 |
| Servicio online | 00.000/ | www.ekcomputer.com |
| Trabajo/almacenamiento de información Velocidad con aplicaciones | 33,00% 14,00% | Muy rápido (500,59%) |
| Velocidad de copia de 650 Mb del CD/DVD | 14,00% | Muy Tapiuo (500,59%) |
| de datos al disco duro | 1,00% | Normal (4 min. 3 seg.) |
| | ,,,,,,, | CD-R: Muy rápido (4 min. 25 seg.) / |
| Velocidad de copia de 700 Mb de datos del disco duro al CD | 5,00% | CD-RW: rápido (7 min. 49 seg.) |
| Velocidad de copia de 4,38 Gb de datos | | |
| de un DVD al disco duro | 1,00% | Muy rápido (20 min. 47 seg.) |
| Calidad de la corrección de errores (CD/DVD, con datos) | 1,00% | Muy fiable (100%) / muy fiable (100%) |
| Capacidad del disco duro | 7,00% | Normal (76.308 Mb) Normal (256 Mb) / |
| Cantidad de memoria RAM (instalada/máxima) | 4,00% | Muy grande (1.024 Mb) |
| Video | 14,00% | may grando (1.024 mb) |
| Velocidad con juegos | 10,00% | Normal (41 imágenes por segundo) |
| ¿Es capaz de reproducir películas en DVD? | 2,00% | Sí |
| Velocidad para codificar una hora de DVD a DivX | 2,00% | Rápido (50 min. 7 seg.) |
| Resolución máxima con 16,7 millones de colores | 4.000/ | 1.920 x 1.200 |
| Conexión a Internet por módem/RDSI/ADSL Módem (marca/modelo) | 4,00% | No dispone de módem |
| Sonido | 8,00% | No dispone de modem |
| Velocidad de copia de sonido al disco duro (74 min.) | 1,00% | Rápido (5 min. 50 seg.) |
| Velocidad de codificación de sonido a MP3 (74 min.) | 1,50% | Normal (11 min. 46 seg.) |
| Velocidad de copia de un CD de audio a un CD-R (74 min.) | 1,00% | No es posible |
| Calidad de la corrección de errores (CD/DVD, con audio) | 1,00% | Muy fiable (100%) |
| Calidad de la reproducción del sonido de la unidad | 0.500/ | Page 272100 (07 FAN) |
| de CD/DVD (rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz) Calidad de la grabación/reproducción del sonido de la tarjeta | 0,50% | Pocos graves (97,54%) |
| de sonido (rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz) | 1,00% | Pocos graves (96,01%) |
| ¿Dispone de entrada/salida de audio digital? | 0,50% | No/no |
| ¿Qué normas de sonido cumple la salida de audio digital? | 5,557. | |
| (Estéreo/Dolby Digital/DTS) | 1,00% | No dispone de salida digital |
| ¿Dispone de salida de audio de seis canales? (formato 5.1) | 0,50% | No dispone de salida digital |
| Ruido y consumo | 8,00% | |
| Ruido en funcionamiento | 5,00% | Apenas apreciable |
| Consumo eléctrico (en funcionamiento/en Standby/apagado) Manejo | 3,00% 24,00% | Demasiado alto (61 / 46 / 5 W) |
| Manual de instrucciones | 4,00% | Incompleto |
| Puesta en funcionamiento | 1,00% | Fácil |
| Teclado (manejo/botones | ., | - 40. |
| de funciones programables/tipo de conexión) | 2,00% | Agradable/12/PS/2 |
| Ratón (manejo/botones | | |
| de funciones programables/tipo de conexión) | 2,00% | Agradable/3/PS/2 |
| 0 (| 0.000/ | 2 USB 2.0, salida de audio analógica, |
| ¿Qué tipo de conexiones dispone en la parte frontal del PC? | 3,00% | micrófono 2 USB 2.0, 2 PS/2, serie, paralelo, |
| | | entrada de audio analógica, salida |
| | | de audio analógica, joystick, red, |
| ¿Qué tipo de conexiones dispone en la parte trasera del PC? | 2,00% | micrófono, auriculares |
| ¿Dispone de conexiones para aparatos inalámbricos? | , | |
| (Bluetooth/Wireless LAN) | 1,00% | No/no |
| Ranuras de expansión sin utilizar (cantidad y tipo) | 0,50% | Muy pocas (1 PCI) |
| ¿Se puede instalar un segundo disco duro? | 1,00% | No N |
| | | Windows XP Home, Ahead Nero, |
| Software incluido | 5,00% | Power DVD, curso de inglés Zeta Multimedia, Pack Zeta Multimedia |
| OULTWATE HIGHING | 2,50% | Sí |
| ¿Es posible reconstruir el sistema después de un error grave? | 2,0070 | |
| ¿Es posible reconstruir el sistema después de un error grave? Tamaño (ancho x alto x profundidad) | | 27,5 x 17,5 x 19 cm |
| Tamaño (ancho x alto x profundidad) Peso | | 4,24 kg |
| Tamaño (ancho x alto x profundidad) | 100,00% | |

| Bie |
|-----|
| |
| |
| |

6,47 n **Suficiente**

973,24€

973,24: 6,47 = 150,72 = Suficiente

Calidad

Precio/Calidad

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad





Internet y las nuevas tecnologías abrieron nuevos mercados y surgieron muchas empresas creadas por jóvenes con ambición pero inexpertos en los negocios. Ésta es la historia real de una...

■l efecto gaseosa", bien podría ilustrar el fenómeno que supuso la aparición y desarrollo de las puntocom, empresas casi siempre montadas por jóvenes emprendedores, pero inexpertos en el mundo de los negocios, y muy vinculadas a Internet, las nuevas tecnologías, los valores tecnológicos... La subida rápida al destaparse y luego el hundimiento ya sin fuerza...

Sin ir más lejos, en el año 2000, según la publicación USA Today, se cerraron en Estados Unidos 130 empresas puntocom y 40.000 trabajadores perdieron su empleo. La va conocida como Nueva Economía recibía así su primer gran varapalo.

Representar esta crisis es lo que se ha pretendido con Startup.com, ganadora del premio al mejor documen-

Mejor documental independiente 2001

tal independiente 2001 del Festival Sundance (Estados Unidos). Se trata de una película atípica, con imágenes reales, del nacimiento y cierre de una compañía llamada govWorks Inc. Sus directoras -Chris Hegedus y Jehane Noujaim- obtuvie-

ron el permiso para acceder (y grabar mediante una minicámara digital y micrófonos inalámbricos) el día a día de la actividad de la compañía, 18 horas diarias. "Filmé algunas de las mejores conversaciones en gimnasios, aseos, y ascensores", dice Noujaim.

En el montaje final -tras 25 versiones montadas con 400 horas de material bruto-, el espectador puede ser así espectador de la turbulenta vida de esta compañía de Internet cuyo servicio es facilitar la interacción entre instituciones locales, ciudadanos y las empresas.



Isaza Tuzman y Tom Herman, los amigos que crean esta puntocom, y a la sazón protagonistas de la película, descubren la hostilidad de ese mundo: dificultades técnicas, imprevistos, sabotajes, robos... y, sobre todo, las duras presiones por parte de los inversores.

Una historia narrada al estilo y con el ritmo del conocido como cinema-verité: "Es el tipo de películas que adoro hacer, seguir a gente durante un largo periodo de tiempo, y observar sus caracteres, como surgen las emociones y las pasiones llegan a la superficie como en una ficción", comenta Nouhaim.

Según los responsables de esta película, y lo mismo han manifestado los emprendedores que montaron la puntocom, se trata de una magnífica oportunidad

para que la gente aprenda de este modo de los errores ajenos. Y ver cómo una empresa que llega a tener sus oficinas centrales en cuatro plantas enteras de un edificio significativo de Nueva York, con sucursal en California, representantes en Springfield, Massachusetts

La compañía sólo duró poco más de dos años

y Washington, con una plantilla de cerca de 250 empleados, y haber atraído 60 millones de dólares de inversión, puede desaparecer en un breve periodo de existencia, el que va de finales de 1998 a principios de 2001, cuando la tecnología govWorks es vendida definitivamente a la firma eONE Global y al socio estratégico American Management Systems.



Chris Hegedus y Jehane Noujaim, directoras de Startup.com, han querido investigar la "revolución de Internet".





Autodefinido

Si quieres entrar en el sorteo de estos premios, sólo tienes que averiguar cuál es la palabra oculta que esconde el autodefinido. ¡No te lo pienses más y participa!



así diríjase por escrito a la dirección anterior

mente indicada para hacérnoslo saber.

Premiados nº 114

Página 119

Palabra oculta:



Conceptos

Servidores (server)

Son ordenadores que funcionan dentro de las redes (como Internet) ofreciendo servicios a otros equipos conectados a esa red.

Cliente (host)

Se trata del ordenador que recibe servicios de otro equipo llamado servidor.

Servidor Proxy

Es un servidor que se sitúa entre el cliente y el servidor real, interrumpiendo la comunicación entre ambos. Intercepta todas las peticiones que el cliente envía al servidor para comprobar si las puede "satisfacer" él. Y si no puede, envía la petición al servidor principal.

Protocolo

Conjunto consensuado de normas que determinan cómo debe funcionar algo. El protocolo de comunicaciones regula cómo debe realizarse el intercambio de datos entre dos dispositivos, el sistema de compresión de datos a utilizar, cuándo comienza y termina la comunicación, la comprobación de errores, etc. Para que dos ordenadores se puedan comunicar, deben usar el mismo protocolo.

TCP/IP

"Transmission Control Protocol/Internet Protocol", conjunto de protocolos estándar usados en Internet que permiten la conexión entre redes diferentes.

Cookie

Su traducción literal es "galletita", y es un archivo de datos creado por un servidor web que se almacena en el ordenador del usuario, y que se reenvía al servidor cada vez que se vuelve a visitar la página web, actualizándose. Esto proporciona al servidor información acerca del usuario, como el nombre (la IP desde que se conecta), frecuencia con la que se visita la página, cuáles son las últimas webs visitadas, etc...



"Que seas paranoico no significa que no te vigilen". Ésta confusa frase da pie a que te preguntes cuánto se puede saber de ti al navegar por Internet. Desde ahora, podrás ser "invisible"...

i navegas habitualmente por Internet, debes saber que vas dejando un "rastro" que es realmente muy fácil de seguir. El "Gran Hermano" vigila cada uno de tus pasos, y la información que revelas puede ser muy interesante dependiendo de las manos en las que caiga.

Sin embargo, hay modos de ocultar esta información. En Computer Hoy te ayudamos a pasar desapercibido.

Así es cómo funciona la Red

Cuando te conectas a una página de Internet, el servidor "solicita" a tu ordenador o al **cliente FTP** 11 que utilizas, una serie de datos. En el servidor, dentro de lo que se llama un "archivo de Protocolo" (en definitiva, un fichero de datos), quedará anotada la **dirección IP** 12 de tu ordenador, la hora de

conexión, y el nombre de la página visitada, entre otras informaciones. El resto solamente depende de la política de privacidad o confidencialidad que el servidor tenga establecida.

Cada ordenador que está conectado a Internet tiene una dirección IP única que le identifica frente al resto, por lo que, en principio, el anonimato completo es imposible. Cuando navegas

Sumario

Navegación anónima 54 ¿Cómo funciona un proxy? 55 Así hacemos los test 56 Tablas de resultados 58 Detalles de los productos 60 Truco del ganador 62 Trucos 64

por la Red "tal cual", sin ningún método de camuflaje, tu servidor de acceso a Internet asigna a tu ordenador una dirección IP eventual, dirección que cambia con cada llamada (siempre que lo hagas desde un módem). En cualquier caso, el servidor de acceso sabe siempre quién, cuándo, y desde dón-

de, se está utilizando esa dirección.

Pongamos ahora ejemplos más concretos. Hay ocasiones en las que no te interesa lo más mínimo que se conozcan tus movimientos: buscas alguna información en la página web de una empresa de la competencia, contestas a una oferta de trabajo, o, por qué no, visitas webs con determinados contenidos y no quieres que se sepa, sean éstos los que sean. Si no te tomas ninguna molestia por ocultar tu rastro, a la larga te puede acarrear algún que otro problema.

Para comprobar todo lo que se puede saber de ti, conéctate a la página http://privacy.net/analyze.

¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer al respecto? Aunque no te lo creas, varias cosas:

Anonimizadores

Este servicio actúa como un filtro entre tu navegador y la página web que estés visitando, y normalmente son servicios de pago a través de otra página de Internet (aunque hay servicios gratuitos con limitaciones). De este modo, si consultas páginas web desde, por ejemplo el trabajo (cuyos PCs operan en red y a través de un servidor), los servicios de auditoría con los que cuente dicha red sólo registrarán que estuviste conectado a una web.

Sin embargo tienen una serie de desventajas, como son el retardo en la respuesta, no funcionar con todos los sitios ni con servidores seguros. En ocasiones, te evitan los "pop-ups 128" y las cookies, pero a cambio incluyen banners 124 con publicidad propia.

La pregunta inevitable es si de verdad estos servicios te aseguran una privacidad completa. Los otros servidores no sabrán la IP desde la que te conectas, pero sí la conocerá el servicio en cuestión... ¡Y qué decir si contratas un servicio de pago!

Uso de proxv servers

Otra forma de navegar de modo anónimo es usar un servidor proxy. Éste evitará que se desvele tu información, ya que el ordenador cliente elige un tercer ordenador como estación intermedia (el denominado "servidor proxy"), que recibe por ti las páginas de Internet deseadas. En el archivo de actividad del servidor, aparecerá la dirección del ordenador proxy, y no la tuya, con lo que permaneces en el anonimato.

Este método se utiliza, en especial, dentro de las redes que utilizan como medida añadida de seguridad un firewall . En cierto modo, el proxy funciona como un anonimizador, ya que es él el que recupera la web solicitada y la almacena en la caché . (por si otro usuario de la red también la solicita, y así no tener que hacer dos peticiones).

Lo malo es que las cookies se siguen almacenando en el ordenador del usuario, y que estas visitas quedan re-



Desde el navegador MS Explorer 6 es posible escoger un nivel de privacidad acorde con tus deseos.

gistradas en el archivo de protocolo del proxy. Puedes encontrar una lista de proxys en www.multiproxy.org.

Hay dos tipos de proxys que varían en función de su grado de privacidad: los anónimos o "silenciosos", y los públicos. Como su propio nombre indica, su diferencia radica en el tratamiento que dan a los datos.

¿Existe el anonimato completo y total?

Para comprobar que el proxy al que te conectas es realmente anónimo y que no se están detectando tus datos, conéctate a la web www.all-nettools.com. En ella puedes hacer un test de detección y comprobar si te "ven" o no. En caso de que

aparezca un mensaje de tipo "Proxy server not detected", puedes estar tranquilo ya que eres "invisible".

Toda la verdad sobre las cookies

Otro asunto que también es susceptible de polémica es el de las "galletitas". Como ya hemos comentado antes, son archivos de texto que se graban en el ordenador del usuario con determinada información, especialmente la fecha y hora de conexión a la página web en cuestión, los contenidos visitados, o incluso tu nombre de usuario y contraseña. Cuando vuelves a conectarte a la misma página, la cookie se actualiza en tu ordenador, y la anterior se

¿Qué es...?

01 FTP

"File Transfer Protocol", o Protocolo de Transferencia de Archivos. Protocolo usado para transmitir archivos entre ordenadores en las redes TCP/IP.

02 Dirección IP

"Internet Protocol" (abreviadamente, IP) es un "nombre" que sirve para comprobar los ordenadores que están conectados a Internet. La dirección IP se compone siempre de cuatro números separados por puntos, por ejemplo 192.168.14.41.

03 Pop-up

Su traducción al español es "emergente", y son pequeñas ventanas de publicidad que aparecen cuando te conectas a algunas páginas web. Suelen ser muy molestas, ya que se muestran en gran número y, en ocasiones, con contenidos "poco recomendables".

04 Banner

Significa "bandera" o "pancarta", y son imágenes utilizadas en algunas webs para anunciar productos o servicios. Habitualmente son de forma rectangular, de la misma anchura de la página, y si pulsas sobre ellas te conducen a la web del anunciante.

05 Firewall


Su traducción es "cortafuegos", y es un sistema de seguridad para redes consistente en una especie de "barrera electrónica" que protege contra accesos no autorizados.

06 Caché

Es donde se almacenan determinados datos para no tener que leerlos otra vez en su lugar de origen, lo que acelera la transmisión de información. La caché puede ser temporal o permanente, dependiendo del tiempo que conservan la información.

Puede elegir cómo se administrarán las cookies en la zona Internet. Esto reemplaza a la administración automática de cookies. Cookies Sobrescribir la administración automática de cookies Cookies de origen Cookies de terceros Aceptar Bloquear Pedir datos Pedir datos Aceptar siempre las cookies de sesión

Casi todos los navegadores de Internet permiten que la administración de las cookies se haga según tú decidas.



Ésta es la forma convencional de navegar por Internet: desde tu ordenador solicitas una información al servidor, éste recoge tu IP y otros datos similares, con lo que estás debidamente identificado, y luego te devuelve la información pedida. En el servidor queda tu "rastro" almacenado por más o menos tiempo.

La navegación con proxys se realiza con un filtro intermedio. Tú solicitas la información al proxy, y éste al servidor. El servidor acepta la identificación del proxy (no la tuya), devuelve la información, y de ahí a tu ordenador. Si esa información ya está en la caché del proxy, ni siquiera se solicita al servidor.

transmite al servidor, para poder comparar y realizar estadísticas de tus visitas.

Lo que debes tener claro es lo que una cookie puede o no puede hacer. No puede contagiar un virus al ordenador (no son archivos ejecutables, sino de texto); no puede extraer datos de tu disco duro ni conseguir tu dirección de email. Son ficheros que sólo incluyen la información que tú has querido dar al servidor (lo que hayas configurado en el navegador). El servidor no puede tener acceso a tu ordenador por medio de las cookies. Es el navegador quién las graba, como tantas otras cosas a las que no se da importancia a pesar de los múltiples agujeros de seguridad que cada día se descubren.

¿Y qué es lo que sí hacen o qué te suponen? Lo primero, que ocupan espacio en tu disco duro, hasta un límite de 4 kb por cookie, y un máximo de 300 cookies, número a partir del cual se borrará la más antigua.

Otra cuestión a tener en cuenta es que no pueden ser leídas ni editadas por ningún otro ordenador que no sea el que visitó la web (dejando aparte los temidos agujeros existentes en los distintos navegadores).

Lo que está claro es que fueron creadas como me-



El modo de actuar de Steganos Internet Anonym consiste en ocultar tu identidad mediante la búsqueda y utilización de proxys anónimos. En la ventana que tendrás en pantalla aparecerá tu IP real (difuminada en este caso), y la IP con la que aparecerás en la Red. Además, puedes configurar la aplicación para que dicha IP cambie cada determinado tiempo.

dida para beneficiar al usuario (ofrecer un servicio personalizado, y liberarle de tareas de identificación), v que a quienes verdaderamente benefician es al anunciante, que puede recabar mucha información sobre los hábitos de los visitantes, y enviarles publicidad "a la carta".

Las cookies no son tan "dulces" como deberían

¿Cómo puedes defenderte de ellas? Puedes configurar tu navegador para que las rechace o, cuando menos, para que te pregunte qué acción llevar a cabo (admitirlas, rechazarlas, o pedir más información). El problema es que algunas páginas web obligan a aceptarlas para que se puedan ver.

Tú debes decidir qué merece más la pena en cada momento dependiendo de los contenidos que vas a ver, o el grado de privacidad que quieres mantener.

Detalles de la comparativa

Esta comparativa quizá sea un poco "atípica" para las que acostumbramos en Computer Hoy. Por una parte es divulgativa, ya que hemos considerado que era necesario dar un buen repaso a una serie de cuestiones, dejar las cosas bien claras, y que no pudiese surgir ninguna duda. Y también porque en ella hemos mezclado, en un mismo "saco", servicios de Internet con aplicaciones. En concreto, hemos evaluado tres servi-

cios web anonimizadores: Anonymizer, @nonymouse, y The Cloak. Y junto a éstos hemos cuatro aplicaciones: SaferSurf, Super Stealther 3.0, Steganos Internet Anonym version 2.1, y JAP.

Pues nada, si quieres ser como un fantasma en la Red, ahora podrás serlo... hasta cierto punto. Nunca es posible estar seguro al cien por cien de que nadie te detecta, porque por mucho que uses proxys realmente anónimos, tus datos sí estarán a la vista en ese servidor, y no sabrás quién los controla o cómo.

Dejando "paranoias" a un lado, nunca está de más que te ocultes, pero recuerda que la legalidad está por encima de todo, y que ser un "fantasma" no te da derecho a hacer determinadas cosas.

? X Configuración de los servidores proxy Tipo Dirección del servidor proxy Puerto : Seguro: FTP: Gopher: : Usar el mismo servidor proxy para todos los protocolos No usar proxy para las direcciones que comiencen por: Utilizar punto y coma (;) para separar entradas.

El sistema operativo Windows XP permite configurar de forma fácil cómo usar servidores proxy en tu navegación.

Así hacemos los test en Computer Hoy

En Computer Hoy hemos sometido a estos programas y servicios web a una serie de pruebas, y así podrás ver en qué destaca y en qué falla cada aplicación antes de decidirte por una de ellas.

Instalación

En este apartado hemos observado las posibles dificultades con las que te puedes encontrar al instalar cada una de las aplicaciones (en caso de que sea necesario hacerlo), lo que ocupan tras la instalación estándar, si tienen función de

desinstalación propia (y no la gestionada por Windows), y las ayudas ofrecidas para dicha instalación.

Maneio

Hemos verificado si resultan fáciles de usar, los manuales que incluyen y el idioma en el que están (en caso de tenerlos), o la facilidad con que se puede iniciar o detener el funcionamiento del servidor proxy, así como el crear una lista de servidores anónimos a tu gusto (todo ello evaluado en número de clicks necesarios).

Funciones

También hemos tenido en cuenta los servicios de Internet a los que se puede acceder de forma anónima con estos servicios o aplicaciones (www, ftp, newsgroups, IRC o email), así como todas las cuestiones relacionadas con la administración y uso general de estos servidores proxy. Aparte, verificamos si admiten la posibilidad de que se puedan borrar automáticamente la memoria temporal (caché), de las cookies, y de los archivos de protocolo.

Otra cuestión interesante es si estas aplicaciones funcionan con determinados navegadores, o la compatibilidad con los servicios de acceso a la Red más habituales, como son desde un módem normal y corriente, o hasta una red LAN tras un firewall (como la que puede existir en cualquier oficina, por ejemplo).

Relación Precio/Calidad

Esta relación es única para cada tipo de productos eva-

luados, ya que no es lo mismo hacer una prueba a un antivirus, o a una aplicación de navegación anónima, como es este caso. Dicha relación se calcula dividiendo el precio de cada producto comparado entre la nota respectiva de calidad obtenida.

Hasta 1,65 1,66 hasta 2,07 2,08 hasta 2,75 2,76 hasta 4,13 4,14 hasta 8,26 **Desde 8,27**

Suficiente



Compáralo con otros test Pág. 108

Así califica Computer Hoy

Hemos calificado cada prueba y la hemos evaluado según su importancia. Para que puedas comprobar los resultados del test, especificamos la importancia de cada una de las pruebas sobre la puntuación total del test en esta columna.

| | Nota |
|---|----------------|
| Fabricante | |
| Programa | |
| Requisitos de procesador/RAM (recomendación Computer Hoy) | |
| Para sistema operativo mínimo o aplicación (según fabricante) Servicio | 5,00% |
| Teléfono de ayuda | 3,00% |
| Servicio online | 2,00% |
| Instalación | 10,00% |
| Arranque automático | 2,00% |
| Espacio requerido en el disco duro (instalación básica, medida) | 2,00% |
| Función de desinstalación | 2,00% |
| Proceso de la instalación | 2,00% |
| Ayuda de la instalación | 2,00% |
| Manejo | 23,00% |
| Uso del programa Función de ayuda | 7,00% 2,00% |
| Manual | 2,00% |
| Iniciar el funcionamiento del proxy (ideal: 1 paso) | 4,00% |
| Detener el funcionamiento del proxy (ideal: 1 paso) | 4,00% |
| Copiar nueva lista de proxy (ideal: automático) | 4,00% |
| Funciones | 62,00% |
| | |
| | |
| | |
| Principio de funcionamiento | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Seguridad y velocidad | 14,00% |
| ¿Qué servicios de Internet se pueden utilizar de forma anónima? | 14,00% |
| Eque servicios de internet se pueden dunzar de forma anomina: | 14,0070 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Administración del servidor proxy | 7,00% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Has del servider provi | 7.000 |
| Uso del servidor proxy | 7,00% |
| Eliminación automática de cookies | 3,00% |
| Borrado automático de la memoria temporal (caché) | 3,00% |
| Borrado automático de los protocolos | 3,00% |
| 20.1445 datomation do not prototolio | 3,0076 |
| Compatibilidad con navegadores de Internet | 6,00% |
| | 0,0070 |
| | |
| Compatibilidad con servicios de acceso a Internet | 5,00% |
| Nota intermedia | 100,00% |
| Corrección positiva / negativa | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Calidad | |
| | |
| Precio/Calidad | |
| | |

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad

dor Dono of

Steganos
Internet Anonym version 2.1
Pentium 333 Mhz/64 Mb
Windows 98

7,60
91 442 31 23
6,00

91 442 31 23 10.00 www.virusprot.com 7,23 Sí 10,00 Poco (3,48 Mb) 8,14 0,00 Sin problemas 10,00 Completa 8,00 7,57 Fácil 8,00 Completa 8,00 En castellano 7,00 Normal (2 clicks) 6,00 Normal (2 clicks) 6,00 10,00 Automático 6,30

Navegación anónima mediante servidores proxy dispersos por todo el mundo La posibilidad de cambiar de proxy entre un minuto y un segundo te da bastante seguridad de anonimato. Por contra, se nota cierto retardo en la respuesta 6,50 www 4,00 Lista actualizable, test de velocidad, test de disponibilidad, posibilidad de añadir proxys manualmente, posibilidad de eliminación

10,00

-0,40

+0,10

6,45

de proxys individuales

Indica claramente que

está activo, cambio automático de servidor proxy, exclusión temporal de un servidor proxy 7,50 Manualmente 6,00 Manualmente 6,00 No 0,00 Internet Explorer, Netscape 6, Mozilla 07, Opera 10,00 Conexión por módem 5,00 6,75

Problemas con tipos de letra grandes Incluye el programa InternetTrace Destructor (aplicación para eliminar rastros generados tras el uso de Internet)

Insuficiente

Bien

34,74 € 34,74 : 6,45 = 5,39 = Insuficiente

2º Puesto

@nonymouse.com
Anonwww

Sin importancia

Sin importancia

0.80 No disponible 0,00 http://nonymouse.com 2.00 10,00 No es necesario 10.00 Muy poco (0 Mb) 10,00 No es necesario 10,00 No es necesario 10,00 No es necesario 10,00 8,28 Muy fácil 9.50 En inglés 2.00 No tiene 0,00 No es necesario 10,00 No es necesario 10,00 Automático 10.00

6,52

4,00

7,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10.00

10,00

6,99

-1,00

-0,50

Servicio de redireccionamiento mediante un servidor proxy anónimo

En sus **FAQ** 10, ellos mismos no aseguran el anonimato en la navegación. Hay mucho retardo en la respuesta

WWW, **newsgroups** 11, email

Es automático

Es automático

No
No
No
Internet Explorer, Netscape 6,
Mozilla, Opera

Conexión por módem, conexión

Funcionamiento muy lento
y con muchos errores
de transmisión
Está en inglés

Bien ← 5,49

Gratuito

No evaluado por ser gratuito

3er Puesto

Los resultados d

| Photono Software Super Stealther 2.7 Pentium 333 MHz/64 Mb Windows 98 SE | Nota |
|---|-------|
| Williad Wo GE | 0,80 |
| No disponible | 0,00 |
| www.stealther.com | 2,00 |
| | 7,43 |
| No | 0,00 |
| Muy poco (1,57 Mb) | 9,16 |
| Sí | 10,00 |
| Sin problemas | 10,00 |
| Completa | 8,00 |
| | 3,43 |
| Complicado | 5,00 |
| En inglés | 2,00 |
| No tiene | 0,00 |
| Demasiado complicado (4 clicks) | 0,00 |
| Demasiado complicado (4 clicks) | 0,00 |
| Automático | 10,00 |
| | 6,40 |
| Navegación anónima mediante | |
| servidores proxy dispersos por | |
| todo el mundo, y bloqueo | |

| Navegación anónima mediante | |
|----------------------------------|-------|
| servidores proxy dispersos por | |
| todo el mundo, y bloqueo | |
| de cookies | |
| | |
| | |
| Buena seguridad al cambiar | |
| de proxy continuamente, | |
| pero hay cierto retardo | |
| en la respuesta | 6,50 |
| WWW | 4,00 |
| Lista actualizable, test de | |
| velocidad, test de | |
| disponibilidad, posibilidad de | |
| añadir proxys manualmente, | |
| posibilidad de eliminación | |
| de proxys individuales | 10,00 |
| Indica claramente que | |
| está activo, cambio automático | |
| de servidor proxy, uso de varios | |
| servidores proxy (cadena). | |

exclusión temporal de un

Internet Explorer, Netscape 6,

Conexión por módem, conexión

por red (oficina) con firewall

(sólo SOCKS 4 y SOCKS 5)

Aplicable como servidor

de anonimato en una

10,00

0,00

0.00

0,00

10,00

10,00

5,54

servidor proxy

Mozilla, Opera

No

No

No

red doméstica +0,40
Está en inglés -0,50

Bien ← 5,44

Insuficiente

39,00 €

39,00:5,44=7,16=Insuficiente

el test en detalle

4º Puesto

| | Nota |
|---|----------------|
| Anonymizer.com | |
| Anonymizer Privacy Toolbar | |
| Sin importancia Internet Explorer 6 | |
| internet Explorer o | 0,80 |
| No disponible | 0,00 |
| www.anonymizer.com | 2,00 |
| WWW.anonymizon.com | 6,40 |
| No | 0,00 |
| Muy poco (0 Mb) | 10,00 |
| Sí | 10,00 |
| Sin problemas | 10,00 |
| En inglés | 2,00 |
| • | 8,13 |
| Fácil | 9,00 |
| Muy escasa | 2,00 |
| No tiene | 0,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| Automático | 10,00 |
| | 6,23 |
| | |
| Servicio de redireccionamiento, | |
| y control de cookies y otros | |
| elementos web | |
| | |
| | |
| La seguridad depende | |
| de la política de la web. | |
| Hay un retardo evidente | |
| en la respuesta | 5,00 |
| WWW, email | 6,00 |
| | |
| Es automático | 10,00 |
| For the (Pro | 40.00 |
| Es automático | 10,00 |
| No las elimina | 6.00 |
| pero sí las controla | 6,00 |
| No No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Internet Cypleres | 4.00 |
| Internet Explorer | 4,00 |
| Conexión por módem, | |
| conexión por red (oficina) | 10.00 |
| con firewall | 10,00 |
| Death Halada (1980) and 19 | 6,41 |
| Posibilidad de filtrado de | 0.15 |
| contenidos de páginas web | +0,40 |
| L'on loe giuetoe por dofocto | |
| Con los ajustes por defecto, | |
| muchas páginas no se | |
| muchas páginas no se representan correctamente | -1,00 |
| muchas páginas no se | -1,00 -0,50 |

Insuficiente

29,95€

29,95:5,31 = 5,64 = Insuficiente

5º Puesto

| o Lucan | |
|---------------------------------|-------|
| | Nota |
| Nutzwerk | |
| SaferSurf | |
| Pentium 333 MHz/128 Mb | |
| Windows 95 | |
| | 2,40 |
| No disponible | 0,00 |
| www.safersurf.com/spanish | 6,00 |
| | 6,40 |
| No | 0,00 |
| Muy poco (0 Mb) | 10,00 |
| No es necesaria | 10,00 |
| Sin problemas | 10,00 |
| En inglés | 2,00 |
| | 5,00 |
| Muy fácil de usar y configurar | 9,00 |
| Descargable en pdf o en la web | 6,00 |
| No tiene | 0,00 |
| Demasiado complicado (7 clicks) | 0,00 |
| Demasiado complicado (7 clicks) | 0,00 |
| Automático | 10,00 |
| | 6,00 |
| | |
| | |
| Se trata de contratar un | |
| servidor proxy anónimo | |
| | |
| | |
| La seguridad depende | |
| de la política de la web. | |
| Hay un retardo evidente | |
| en la respuesta | 5,00 |
| WWW, FTP, email | 8,00 |
| www, i ii, cinan | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| No es necesario | 10,00 |
| NO 65 HECESAHO | 10,00 |
| | |
| | |
| Indian alora t | |
| Indica claramente que | |
| está activo, exclusión | F 0.5 |
| temporal de un servidor proxy | 5,00 |
| | |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Internet Explorer, Netscape 6, | |
| Mozilla, Opera | 10,00 |
| | |
| | |
| Conexión por módem | 5,00 |
| | 5,63 |
| Posibilidad de filtrado | |
| de contenidos de páginas web | +0,40 |
| Limitación de datos a 300 Mb | |
| por mes | -0,40 |
| | |
| Está en inglés | -0,50 |
| Está en inglés | |
| · · | -0,50 |
| Está en inglés Bien | |

Bien

12,00€

12,00:5,13 = 2,34 = Bien

6º Puesto

| The Cloak.com | Nota |
|---------------------------------|-------|
| The Cloak | |
| Sin importancia | |
| Sin importancia | |
| | 0,80 |
| No disponible | 0,00 |
| www.the-cloak.com | 2,00 |
| | 8,00 |
| No | 0,00 |
| Muy poco (0 Mb) | 10,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| Muy completa | 10,00 |
| M £4 =:1 | 8,28 |
| Muy fácil | 9,50 |
| En inglés No tiene | 2,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| No es necesario | 10,00 |
| 30 1100030110 | 6,06 |
| | 0,00 |
| Servicio de redireccionamiento | |
| mediante un servidor proxy | |
| anónimo | |
| | |
| | |
| La seguridad depende de la | |
| política de la web. Hay retardo | |
| de respuesta evidente | 5,00 |
| WWW | 4,00 |
| | 1,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Es automático | 10,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Es automático | 10,00 |
| | |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Internet Explorer, Netscape 6, | 10.00 |
| Mozilla, Opera | 10,00 |
| Conexión por módem, conexión | |
| por red (oficina) con firewall | 10,00 |
| por rou (onomu) con mewall | 6,51 |
| Funcionamiento muy lento | 0,01 |
| y con muchos errores | |
| de transmisión | -1,00 |
| Está en inglés | -0,50 |
| 3 | , |
| | |
| Bien ← | E 04 |
| DICII ← | 5,01 |
| | |

7º Puesto

TU Dresden

Nota

| TU Dresden JAP 00.01.077 | |
|---|-------|
| Pentium 300 MHz/128 Mb | |
| Windows 95 | |
| | 0,80 |
| No disponible | 0,00 |
| http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html | 2,00 |
| NI. | 6,28 |
| No Muu paga (1 11 Mb) | 0,00 |
| Muy poco (1,11 Mb) Sí | 9,40 |
| Sin problemas | 10,00 |
| En inglés | 2,00 |
| | 3,27 |
| Fácil | 7,50 |
| En inglés | 2,00 |
| No tiene | 0,00 |
| Muy complicado (3 clicks) | 2,00 |
| Muy complicado (3 clicks) | 2,00 |
| Demasiado complicado (7 clicks) | 0,66 |
| | 6,35 |
| | |
| | |
| Actúa como proxy local | |
| | |
| | |
| Al actuar como proxy local, | |
| ofrece buena protección, pero | |
| la configuración no es fácil y | |
| el retardo se nota | 5,50 |
| WWW, FTP | 6,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| No es necesario | 10,00 |
| 140 63 1166634110 | 10,00 |
| Indica claramente que | |
| está activo, cambio | |
| automático de servidor proxy, | |
| uso de varios servidores | |
| proxy (cadena) | 7,50 |
| | |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| No | 0,00 |
| Internet Explorer, Netscape 6, | |
| Mozilla, Opera | 10,00 |
| Conexión por módem, | |
| conexión por red (oficina) | 40.00 |
| con firewall | 10,00 |
| Aplicable como servidor | 5,35 |
| de anonimato en una red | |
| de anonimato en una red doméstica | +0,40 |
| Funcionamiento muy lento | FU,4U |
| y con muchos errores de trans. | -1,00 |
| Está en inglés | -0,50 |
| Suficiente ← | 4,25 |
| Juliciente + | 4,20 |
| Ì | |

Gratuito

No evaluado por ser gratuito

¿Qué es...?

Nombre en código del navegador Netscape Navigator, que ha seguido siendo usado, en mayor o menor grado, desde su aparición. Actualmente se da también ese nombre al grupo creado en 1998 cuando Netscape declaró gratuito y de código abierto (open source) su navegador, y que se en-

carga de coordinar los proyectos que se desarrollan basados en éste.

Open Source
El código abierto se refiere al código fuente
de un programa cuando
éste es de libre acceso, es
decir, es totalmente gratuito y los programadores
pueden realizar cualquier
modificación sobre él.
Pero esto es posible
siempre y cuando posteriormente también dejen
disponible el código.

Og Código fuente Son las instrucciones y expresiones de un programa, escritas por el programador en un lenguaje determinado.

10 FAQ

Abreviatura de "Frequently Asked Questions", o lo que es lo mismo, preguntas hechas frecuentemente. Es un lista que agrupa las preguntas más comunes sobre un determinado tema, con sus correspondientes respuestas. Su misión es que no tengas que ponerte en contacto con el servicio técnico para solucionar algún problema, sino que la posible solución esté a tu alcance y sea todo más rápido.

111 Newsgroups

Su traducción literal es "grupos de noticias", y son foros de discusión virtuales. Funcionan como "buzones de correo" públicos donde los usuarios pueden leer y también escribir mensajes relacionados con un tema común.

Gratuito

No evaluado por ser gratuito

Steganos Internet Anonym version 2.1



Su ventana de funcionamiento es muy simple. Con tan sólo pulsar un botón, verás cuándo entran en funcionamiento los servidores proxy, o cuándo no.

Una aplicación muy fácil de usar, y con una interfaz intuitiva como pocas. Un simple click al botón de conexión te cambiará de navegación anónima a navegación pública. Destaca porque puedes elegir que los servidores proxy cambien en intervalos que van desde un minuto a un segundo.

Puedes encontrar este programa de navegación anónima en grandes almacenes y tiendas de informática. Más información en el 91 442 31 23



- Fácil de usar
- Configuración de los proxys
- Espacio ocupado en disco duro
- Incluye InternetTrace Destructor

- Precio
- Retardo en la respuesta
- Resultados con algún fallo
- Sólo sirve para servicios WWW

@nonymouse.com

2º Puesto AnonWWW

AnonEmail

Many mice surf the web under the illusion that their actions are private and anonym Unfortunately, it isn't so. Every time you visit a site for calling card that reveals where you're coming from, what kind of computer you have, and other details. And many cats keep logs of all your visits, so that they can catch you

This service allows you to surf the web without revealing any personal information. It is fast, it is easy, and it is free!

> Enter URL Surf anonymously

for example: "http://www.yahoo.com" Your Calling Card without @nonymouse Your Calling Card with @nonymouse

Otro servicio de redireccionamiento

desde una web. Al iqual que el anterior. sólo has de conectarte v empezar a navegar con el filtro de su proxy anónimo.

http://

Resulta curioso, por ejemplo, que en su propia página web, en la sección de FAQ, te comenten que no aseguran al 100 por 100 el anonimato... Sin comentarios. Por lo demás, un servicio fácil de utilizar, gratuito, y que acepta, aparte de servicios WWW, el anonimato en grupos de noticias y en email.

Puedes encontrar este servicio de navegación anónima en Internet. Más información en la página web http://nonymouse.com



- Muy fácil de usar
- No necesita instalación
- Es gratuito
- Sirve para WWW, news, y email



- Retardo en la respuesta
- Resultados con bastantes fallos
- Está en inglés





Esta aplicación te permite montar un proxy anónimo en tu propia red doméstica, pero te las puedes ver y desear para configurarlo bien.

El programa, en principio, parece fácil de usar, pero te darás cuenta de que no es así. En el momento en que deseas configurarlo, verás que incluye posibilidades y funciones con las que no sabes ni qué hacer. Eso sí, cambia continuamente de proxy, por lo que te dará cierta seguridad de anonimato.

Puedes encontrar este servicio de navegación anónima en Internet. Más información en la página web www.stealther.com

- Calidad: Precio/Calidad: Insuficiente Precio: 39,00€
- Funciones disponibles
- Espacio ocupado en disco duro
- Sirve como servidor para navegación anónima en una red doméstica
- Retardo en la respuesta
- Complicado de usar
- Precio
- Está en inglés

Anonymizer Privacy Toolbar

4º Puesto

Anonymizer.com Privacy is your right.

Start surfing for free

To start surfing anonymously, enter the URL (address) of a web site to visit in the box below and press "Go." All subsequent links on which you click, once you are using our service, will also be protected by Anonymizer.

FREE Anonymous Surfing Enter a web site to visit

escribir la dirección a visitar.

Todo consiste en una pequeña barra de herramientas que se acoplará en tu navegador, y en la que deberás

Calidad: Precio/Calidad: Insuficiente

29,95€

Se trata de una sencilla aplicación que te redirige hacia un proxy anónimo. Lo malo es que los fallos de visualización y el retardo de respuesta se repiten con frecuencia. No elimina las cookies, pero sí las controla y evita que se almacenen en tu disco duro. Sólo está

Puedes encontrar este servicio de navegación anónima en Internet. Más información

disponible para MS Internet Explorer.

en la página web www.anonymizer.com

Permite anonimato en WWW y email

Fácil de usar

 Es posible configurarla para filtrar páginas web

- Retardo en la respuesta
- Resultados con bastantes fallos
- Precio
- Está en inglés

Precio:




Consiste en contratar el uso de un servidor proxy anónimo, y salir a Internet a través de él. Su precio es de doce euros anuales (puedes contratarlo mensualmente).

El modo de actuar es "alquilar" los servicios de un proxy anónimo y su precio es realmente asequible para cualquier bolsillo. Su punto más negativo es que serás "invisible" para todos menos para la empresa que gestiona el servidor, así que el total anonimato dependerá exclusivamente de su política.

Puedes encontrar este servicio de navegación anónima en Internet. Más información en la página web www.safersurf.com/spanish



- Retardo en la respuesta
- Limitado a 300 Mb mensuales
- Está en inglés



Se trata de un servicio de redireccionamiento desde una web, por lo que la configuración y "complicaciones" no existen (para bien o para mal).

Sólo tienes que conectarte a la página web en cuestión, y navegar tranquilamente sabiendo que el proxy anónimo te oculta. Pero tampoco tendrás todas las garantías al respecto, ya que todo dependerá de la política seguida por The Cloak. Ellos sí visualizarán tu IP y otros datos similares.

Puedes encontrar este servicio de navegación anónima en Internet. Más información en la página web www.the-cloak.com



- Muv fácil de usar
- No necesita instalación
- Es gratuito



- Resultados con bastantes fallos
- Sólo sirve para servicios WWW
- Está en inglés

JAP 00.01.077 7° Puesto nonym-O-Meter Own traffic Activity: Amount: 46.158 Bytes Level of Anonymity Mactivate anonymous web access Change... Una aplicación que actúa como proxy Calidad: Suficiento

das reservas ya explicadas.

Una aplicación de código abierto que sirve como filtro entre tu ordenador e Internet. No es complicada de usar, pero en ocasiones tienes que "rebuscar" un poco para poder llegar

a algunas posibilidades de configuración. Lo


peor, la lentitud con la que trabaja, que algu-

anónimo local, lo que te garantiza cier-

to anonimato, aunque con las consabi-

Puedes encontrar este servicio de navegación anónima en Internet. Más información en la web http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html

nas veces es desesperante.



- Permite anonimato en WWW y FTP
- Gratuito
- Sirve como servidor de anonimato en una red doméstica

Funcionamiento muy


- Funcionamiento muy lento
- Resultados con bastantes fallos
- Está en inglés

Haz la prueba...

A pesar de todo lo que hemos dicho anteriormente, el uso de servidores proxy no es la panacea. Por ejemplo, imagínate que ese servidor (un ordenador, a fin de cuentas) ha sido colocado como "receptor de información" por una empresa dedicada al estudio estadístico del uso de Internet. Pues el resultado sería que tus datos no podrían ser seguidos por cualquiera, pero sí esta-

rían al alcance del gestor de ese servidor. Por este motivo, el uso de "camufladores" de identidad (o como se les quiera llamar) es UNA solución, pero no es LA solución.

Sin embargo, hay páginas web desde las que puedes hacer un simple test sobre los datos que "muestras" en Internet. Además de la web ya señalada en la página 55 de este mismo artículo, www.all-nettools.com, hay otras muchas interesantes de visitar. Entre ellas está una muy completa que te ofrece pruebas casi para todo lo que se te pueda ocurrir relacionado con la privacidad



Haz una simple prueba y podrás comprobar cómo te ven en Internet... si te ven.

y la ocultación de identidad en la Red. La dirección web que deberás teclear es http://stealthtest.lockdowncorp.com. Dentro de esta página podrás encontrar, además de todo lo dicho, un listado actualizado de proxys con su estatus de funcionamiento actual (es decir, si están en uso, o por el contrario no). El único fallo es que la página está en inglés, pero la información es interesante, así que merece la pena que te "empapes" bien de la terminología utilizada, o que eches mano de un diccionario u otra web para consultar términos, pues las dudas te van a asaltar frase sí y frase también.

Consejos prácticos: Así se hace

Instala, configura, y vuélvete "invisible"...

Habiendo dejado claro las ventajas que tiene convertirte en un "fantasma" de la Red (y, de igual forma, teniendo claro lo que no debes hacer), vas a ver cómo instalar y configurar la aplicación Steganos Internet Anonym para empezar a usarla desde ahora mismo.

Lo primero es introducir el CD en la unidad lectora y esperar a que se autoejecute, ya que dispone de esa opción:



Tras la ventana de bienvenida, pulsa en el botón Instalar Steganos Internet Anonym...

A continuación deberás elegir el idioma de la instalación. Hay tres disponibles (alemán, francés y español), pero es el nuestro el que viene por defecto



Tras esto, pulsa en Aceptar para continuar.

Lo siguiente, después de otra ventana



es hacer click en Siguiente, aceptar el contrato de licencia ,

Acepto los términos del contrato de licencia
No acepto los términos del contrato de licencia

hacer otro click en el botón Siguiente, y elegir el tipo de instalación a hacer.

Por defecto, la instalación es pero si quieres elegir dónde grabar la aplicación, escoge la opción

pulsa en Siguiente, y después haz click sobre Cambiar. para elegir la ubicación.

También puedes elegir qué comgrama instalar •

pero en este caso haremos que todo vaya al disco duro y así evitarnos meter el CD cada dos por tres. Cuando estés satisfecho con todos los cambios, pulsa en el botón Siguiente y, finalmente en Instalar. En ese momento comenzará la instalación.

Cuando todo esté instalado, aparecerá otra ventana que te lo comunicará, y en la que deberás hacer click sobre Finalizar para concluir. Ya está. Ahora pulsa en Salir... para cerrar la ventana de inicio, y ya puedes comenzar la aplicación.


Para ello pulsa dos veces en el icono que aparece en tu Escritorio ... Primero debes introducir el número de serie que aparece en la parte de atrás del manual 🛶



ya que si no lo haces, la aplicación se cerrará. Haz click en Aceptar, y otra vez en Aceptar. Verás la ventana principal del programa:



y otra vez en el botón Aceptar. En el momento en que inicies tu navegador, la ventana principal de la aplicación aparecerá va con la nueva IP anónima, que irá cambiando se-




en que se instalarán. Recomendada para usuarios avanzados

ponentes del pro-

Ya sólo quedan unos pocos pasos. primero pulsa en Configuración, y luego en Personalizar...]. Aquí podrás elegir, por ejemplo, si quieres iniciar la navegación anónima 🔷







gún el tiempo que habías estipulado .

Para hacer una prueba, pulsa por último en el botón Comprobación de la parte inferior de la ventana y verás cómo te ven "desde fuera": Así de fácil.

además de si también quieres que estas direcciones IP con las que se te "verá" en Internet cambien •,

Direcciones enmascaradas cambiantes Cambiar direcciones enmascaradas: ruleta proxy



y la frecuencia con la que se debe hacer este cambio de servidor proxy



Una vez todo a tu gusto, haz click en Aceptar



Ricardo Nieto redactor del test

y poder hacer lo que nunca le han dejado. Vale, no es un buen ejemplo si tenemos en cuenta que lo que se ha pretendido en este artículo no es "perpetrar" lo que te dé la gana sin consecuencias, sino pasar desaper-


cibido en algunos momentos. Pero no me negarás que es interesante ponérselo difícil a las empresas que buscan datos estadísticos sobre tu navegación, "dar con la puerta en las narices" a posibles hackers con ansias de encontrar agujeros de seguridad en tu ordenador,

Mi opinión

Que levante la mano y lo diga quien no haya soñado alguna vez con ser invisible

o, simplemente, visitar lo que siempre quisiste saber, pero nunca te atreviste a preguntar. Yo, por ejemplo, ya puedo visitar mis webs favoritas sobre "tratamiento de la doble personalidad" sin peligro de que el infame Odracir se percate del peligro al que se enfrenta. Él es un asiduo de estos foros, y lo que menos me apetece es recibir consejos de alguien que, en realidad, sólo existe dentro de mi cabeza. Porque no es real, ¿no? Porque sólo es un desajuste de mis transmisores cerebrales y, en realidad, nadie más lo ve... No, no me digas eso. No puede ser que tenga una IP propia. ¡Pero si soy yo y navego anónimamente! ¿De verdad oyes tú también esas voces?





Windows XP



Problemas de compatibilidad

Antes de actualizar tu equipo con un nuevo sistema operativo, en este caso Windows XP, debes hacerte esta pregunta: ¿serán mis programas favoritos y todos mis dispositivos de hardware compatibles con el nuevo sistema? Conviene que aclares estas dudas antes de instalar la nueva versión 01 (Pág. 66) en tu equipo, ya que, de lo contrario, puede que te veas obligado una vez instalado a tener que renunciar a alguno de estos elementos o a "revolver" la Red en busca de controladores 02 (Pág. 66) o software actualizado y preparado para XP.

Para ayudarte, Windows dispone del llamado Asesor de actualizaciones. Úsalo desde un PC que tenga la versión de Windows que quieras actualizar (98 o Me), y él se encargará de chequear los componentes hardware y software que tengas instalados. Después, remitirá un informe en el cual indica si existen incompatibilidades serias o leves con Windows XP.


Accede al equipo en el que tienes instalada la versión anterior de Windows que quieres actualizar

Sumario

Windows XP 64 Windows 95/98/Me/XP 65 Word 2000/2002 66 Excel 97/2000/2002 67 Corel Photo-Paint 11 68 Paint Shop Pro 7 69

(teniendo en cuenta que debes sustituir la letra d por la que tengas asignada a tu unidad de CD-ROM) y pulsa en el botón Aceptar

Desde la ventana que aparecerá ahora, tendrás la oportunidad de comprobar las actualizaciones dinámicas. Si tienes conexión a Internet, ésta es una posibilidad muy interesante, ya que podrás obtener servicios, controladores o actualizaciones para tu software y hardware, que harán funcionar mejor al PC. Para elegir esta función, haz click una vez en



Tenga en cuenta que algunas de las siguientes entradas pueden ser software que está registrado como hardware. Impresora HP DeskJet 970C Series (no presente actualmente) **Impresoras** Filmadora de Publisher Impresora a color de Publisher Escáneres o Cámaras digitales que pueden no El Programa de instalación no ha reconocido los siguientes escáneres o

Haz click entonces en el botón Detalles completos, v así se

Sí, descargar los archivos de la instalación actualizados. (Recomendado)

mostrará una descripción

más detallada de esas "contraindicaciones": Si éstas son muchas y afectan a elementos fundamentales de tu equipo, quizá sea aconsejable que ahora no sigas con la instalación, y que antes obtengas aquellas actualizaciones que te ga-

rantizarán el correcto fun-

cionamiento de tus programas y dispositivos. Incluso puede que sea conveniente que antes de continuar con la instalación del sistema operativo desinstales algunos programas.

Nota: debes prestar especial atención a los conflictos o problemas de incompatibilidad que surjan en herramientas del tipo antivirus, seguridad, gestión del disco duro, etcétera.




98 SE) e introduce seguidamente el CD-ROM de instalación de XP. Luego espera unos segundos.

🗾 Si aparece esta pantalla 🖣 haz click en la entrada y después sobre esta otra:


Ahora, continúa en el paso número 3. Si por el contrario no llegas a ver esa pantalla, pincha consecutivamente en Inicio y sobre Ejecutar. . Después teclea tora pasar por alto la actualización dinámica, haz click directamente sobre y luego en Siguiente >

Tras la actualización dinámica, se abrirá el Asesor de actualizaciones que comenzará a comprobar los programas y componentes instalados:

Cuando ya termine la comprobación, obtendrás una lista exhaustiva de todas las incompatibilidades existentes:







Lista de compatibilidades de hardware

Aunque el método descrito en el truco "Problemas de compatibilidad" es bastante seguro y fiable, si tus dudas giran alrededor de un elemento de hardware "vital" para tu trabajo diario, es mejor que te asegures de su "avenencia" con Windows XP a través de la lista de compatibilidad de hardware que Microsoft publica en la dirección →1. Esta lista se actualiza periódicamente. Así es como debes consultarla correctamente:

Accede desde tu navegador habitual a la dirección anterior, y aparecerá una página web.

En la lista desplegable que contiene, teclea el nombre del fabricante del hardware sobre el que quieres obtener información:



y selecciona luego la categoría o tipo de dispositivo a consultar



👤 Después, pulsa una vez en Search Now y se cargará ahora una página que te indica la compatibilidad o conflicto de estos modelos de monitores con las distintas versiones existentes de Windows:

| Туре | Company Name | Product Name | Windows XP | Windows 2000 | Windows Me |
|---------|------------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100 [DDC] | | ③ | 3 |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100 UC [DDC] | | 3 | 3 |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100E [DDC] | | 3 | 3 |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100 | 3 | 3 | |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100E | | (i) | |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100E | V | 3 | |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100P | | | |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E100P [DDC] | | 3 | |
| Monitor | Sony Corporation | CPD-E200 [DDC] | | 3 | V |

Este símbolo

bajo un sistema

operativo deter-

ese dispositivo. No obstan-

te, pueden aparecer otros

muchos iconos. Si pulsas en

el **hipervínculo** 03 (Pág. 66)

que aparece en la parte su-

perior, accederás a otra pá-

gina que te indica ahora el

significado de cada uno de

los símbolos que pueden

Si la duda te surge con un

elemento de software, siem-

pre podrás recurrir a la pá-

Error al cambiar el archivo de nombre

y selecciona las entradas de-

nominadas Nuevo y Ver.

Un nuevo icono aparecerá

entonces preparado para

que le asignes

un nombre, el

que tú prefie-

ras:

mostrarse:


gina web del fabricante. Allí, con toda seguridad, es posible consultar si hay compatibilidad, y encontrarás minado indica que el CD-ROM de instalación contieinformación muy útil. Por ne un driver adecuado para regla general, puedes tomar

por cierto que los programas aptos para Windows 2000, también lo son para XP. No obstante, siempre es conveniente que lo confirmes previamente.

Click on products below for details. See the legend for information is not here, see device listings for older operating systems.



Indicates that this product has met all of the Windows Logo Requirements fo



Indicates that this product may not meet all of the Windows Logo Requireme deemed compatible with Windows by the team that developed the operating Windows Operating System CD.

Indicates that this product has met all of the Windows Logo Requirements fo

Indicates that this product has met all of the Windows Logo Requirements fo Operating System listed and there is a driver available for download.

Indicates that this product has met all of the Windows Logo Requirements for Operating System listed and there is a BETA driver available on the Window

Indicates that this product may not meet all of the Windows Logo Requirems deemed compatible with a BETA version of Operating System listed.

Indicates that this product may not meet all of the Windows Logo Requirems deemed compatible with Windows by the team that developed the operating

Indicates that this product may not meet all of the Windows Logo Requireme deemed compatible with a BETA version of Operating System listed and ther Operating System CD.

Dirección online

→1) www.microsoft.com/hwdg/hcl/search.asp

Win. 95/98/Me/XP



No se puede volver a nombrar NuevoDocumento de texto. Ya existe un archivo con el mismo nombre. Especifique otro nombre de archivo

¿Iconos sin nombres?

¿Deseas poder crear iconos "fantasmas" que no tengan nombre alguno? Si todavía piensas que esto es imposible, y que el sistema siempre te va a reclamar el nombre de cada uno de los iconos que crees, sigue leyendo. Nosotros te vamos a hacer cambiar de opinión, a través de un sencillo truco que lo hace posible.

Lo primero que vas a hacer es ocultar las extensiones de los nombres de los ficheros. De esta forma, al deshacerte de sus nombres, no lo harás también así de su extensión 04 (Pág. 66) . Algo que inutilizaría el fichero. Al grano, haz

ahora primero doble click sobre el icono Luego, despliega el menú Ver



y elige a continuación la en-situarte en la ficha Ver activa la casilla y pulsa Aceptar.

Ocultar extensiones para los tipos de archivos conocidos

Ahora es el momento de crear el icono sin nombre. Para ello, vas a crear uno cualquiera, en este caso con extensión TXT. Así que haz click con el botón derecho del ratón en un lugar libre del Escritorio



Sin hacer click en nin-5 sin nacer chen gún lugar, presiona entonces la tecla Alt y, sin soltarla, ve pulsando las teclas del teclado numérico correspondientes a los números 0, 1, 6 y 0.

Suelta entonces la tecla $[\underline{\mathbf{Alt}}], y$ así comprobarás que ahora tu icono se ha quedado sin nombre: Presiona , y podrás ver únicamente el icono:

Si en esta misma ubica-Ción (es decir, en el Escritorio) decides crear otro icono de esta guisa, el sistema te mostrará un mensaje de adevertencia además de impedirte asignarle esa denominación. Para solventarlo, debes repetir todo el truco, pero, en el paso 3, presiona At +0, 1, ⑥ ⑨ y ☐. El espacio en blanco te servirá para diferenciar el nombre del se-



gundo icono de el del anterior. El resultado serán dos



Siguiendo este regla, por cada nuevo icono que quieras crear sin nombre, deberás añadir un espacio más al final. Podrás crear muchos más, hasta el límite de 255 caracteres o espacios por nombre.

¿Qué es...?

01 Versión

Es. realmente, un número que se usa para indicar el estado de desarrollo de un programa. Una nueva versión cambia el nombre del producto, como el paso de Windows 3.0 a Windows 3.1, e indica que esta última se ha mejorado o tiene nuevas funciones. Los cambios sustanciales se indican modificando el número que precede al punto. Las transformaciones menos significativas se señalan con el cambio del número que sigue al punto.Y, por último, las correcciones menores se anuncian a través de números adicionales o letras.

02 Controlador

También se denomina driver de dispositivo y es un sencillo programa que permite que el sistema operativo pueda aprovechar las capacidades de un periférico. Cuando compres dispositivos de hardware, debes asegurarte de que incluyen el disco o CD con sus drivers. No obstante, siempre se pueden encontrar en Internet, en la página web del fabricante o incluso en otras especializadas en ellos.

03 Hipervinculo

Se conoce también como enlace. Son referencias a otras páginas o zonas de éstas. Se trata de una línea de texto o imagen en la que puedes pulsar para acceder a la referencia.

04 Extensión

Conjunto de tres letras, símbolos o números que se colocan detrás del nombre de un fichero, separados de él por un punto. Las extensiones de los archivos asocian éstos a sus respectivos programas. Así, por ejemplo, la extensión DOC está asociada al procesador de texto Microsoft Word.

Word 2000/2002



¡Fuera los hipervínculos!

Este procesador de textos admite distintos tipos de hipervínculos: a páginas web, a direcciones de correo, a ficheros, a zonas determinadas de un documento, etcétera. Luego simplemente tendrás que hacer click en ellos y te desplazarás a uno de esos destinos que te acabamos de enumerar.

Como ves, los hipervínculos representan una manera muy sencilla de "saltar" de un lugar a otro. Pero, esto que resulta tan útil, puede llegar a no serlo tanto si tienes un documento con numerosos hipervínculos y deseas eliminarlos todos. Hacerlo uno a uno, podría llegar a convertirse en algo exasperante, si no dispones de una macro 05 como la nuestra. Una que se encargue de borrarlos todos de una sola "pasada". En este truco te la "prestamos", para que de esta forma tú también sepas cómo eliminarlos rápidamente.

Lo primero de todo es crear algunos hipervínculos. Si ahora tú presionas la combinación de teclas Ctrl + Alt + K, visualizarás un cuadro de diálogo que te permitirá crear todo tipo de hipervínculos:

Esta vez no vas a utilizar esta ventana, así que haz click en Cancelar, v en las entradas Herramientas v

Opciones de Autocorrección. Lue-

go, sitúate en la ficha llamada Autoformato mientras escribe y asegúrate de tener activada la casilla Pulsa el botón Aceptar

Reemplazar mientras escribe "Comillas rectas" con "comillas ti<mark>p</mark>ográficas" ✓ Ordinales (1°) por superíndice Fracciones (1/2) por carácter de fracción (1/2) ✓ Guiones (--) con guión largo (--) *Negrita* y _cursiva_ por formato real Rutas de red e Internet por hipervínculos

A continuación, sitúate uen cualquier parte de tu documento, e introduce una dirección web

Direcciones de interés: www.elpais.es

Tras presionar la barra espaciadora, ____, o pulsar ____, el texto anterior se convertirá en un hipervínculo. Lo reconocerás por el color de letra y subrayado azul:

Direcciones de interés www.elpais.es

Continúa, e introduce más direcciones web, por ejemplo éstas:

El proceso a seguir para eliminar una sola de ellas consiste en que te sitúes sobre uno de los hipervínculos

en que pulses el botón derecho del ratón v en que elijas la entrada denominada

www.elnfundo.es

Quitar hipervínculo . El subravado y el color azul desaparecerán:

Direcci<mark>ones de interés:</mark> www.elmundo.es www.google.com www.yahoo.es

> Rara automatizar todo este proceso, presiona ahora una vez la combinación de teclas Att +Ftt. Luego, pincha directamente sobre la entrada

y elige los menús Insertar y Módulo . Ahora, un módulo 06 en blanco aparecerá en el panel derecho.

nera exacta, todo este código VBA 07:

Teclea entonces, de ma-

(General) Eliminar_hipervinculos Option Explicit Sub Eliminar hipervínculos() Dim i As Long For i = ActiveDocument.Hyperlinks.Count To 1 Step -1 ActiveDocument.Hyperlinks(i).Delete Next i End Sub

3-1-2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-3-1-4 Direcciones de interés www.elmundo.es www.google.com www.yahoo.es www.planetmad.es/ Una vez introducido, haz

click en el botón Regresarás directamente al _ B × ₽ ×

y pulsa el botón Ejecutar. En unos breves instantes (en cualquier caso este intervalo dependerá del número de hipervínculos que contenga tu documento), desaparecerán los formatos que identifican a los hipervínculos, y éstos se convertirán en texto normal y co-

documento que contenía

los hipervínculos, aquel del

que partiste antes en el pa-

Presiona ahora las te-

clas At +F8, selecciona

después la macro que aca-

Nombre de la macro:

Eliminar_hipervínculos

Eliminar hipervínculos

Archivo Edición Ver Insertar Formato

Wa-B&BAA

Microsoft Word Objetos

🚈 Microsoft Visual Basic - Normal

so número 4.

bas de crear

Macros

- 🥸 Normal

Formularios

Referencias


🐰 Project (Documento6)

🖹 🕾 Microsoft Word Objetos

ThisDocument



Nota: esta macro puedes utilizarla en cualquier documento de Microsoft Word que crees o que ya tengas diseñado. Esto es posible ya que, en el paso número 5, ubicaste todo el código VBA en la plantilla base de este procesador de texto. Es decir, en la denominada como Normal.dot.



¿Qué es...?

Conjunto de instruccio-

nes que sirve para auto-

matizar las tareas que

uno lleva a cabo fre-

cuentemente con sus

se deben preparar las

componen de modo que

se ejecuten una tras otra.

Puedes crear macros con

la grabadora de macros o

a través de código VBA.

Existen diversas clases

de módulos, pero, por

regla general, se puede

decir que, en un progra-

ma, son contenedores

independientes que tie-

nen las declaraciones y

las instrucciones que de-

ben ejecutar las macros.

Visual Basic para Aplica-

ciones es un lenguaje de

programación derivado

de Visual Basic. Se em-

plea para automatizar

procesos en Microsoft

Office 97/2000/2002. Con este lenguaje de pro-

07 VBA

06 Módulo

instrucciones que la

programas. Para crearlas,

05 Macro

Admitidos 2003

Sara

Elena

Carmen

Ana Isabel

Soledad

Laura

Alberto

Victor

Raquel

Excel 97/2000/2002



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Comparar lista de datos

Tienes dos listas con información. Y algunos datos se repiten en cada una de ellas, pero otros no.

¿Existe un método sencillo de localizar esos que son únicos de cada lista? Sí que lo hay. Se basa en combinar funciones y formatos condicionales. Ahora te indicamos de qué manera.

Parte de una hoja de cálculo como ésta:

Admitidos 2002

Antonio

Sonia

Roberto

Alberto

Sara

Miguel Ángel

Paula

Laura

Fernando

പ്പ Elena

y elige Fórmula ▼. Luego, en el cuadro de texto de la derecha, teclea la función:

Condición 1 -CONTAR.SI(\$C\$2:\$C\$11;A2)=0 Fórmula Vista previa del formato que desea usar cuando la condición sea verdadera: Sin formato establecido

Ten en cuenta que el rango **C2:C11** hace referencia a los nombres de los admitidos en el año 2003. Por su parte, la celda A2, es la primera existente en la lista de datos de la izquierda.

Admitidos 2003 Sara Elena Carmen Ana Isabel Soledad Laura clusivos de esta segunda lis-Alberto ta, es decir aquellos que no Victor aparecen en la primera de Raquel Paula

Los nombres de la lista de la izquierda corresponden a los de los supuestos alumnos admitidos en el año 2002. Los de la derecha son los del ejercicio 2003.

Ahora llega el momento de comparar ambas listas. Para ello, selecciona primero el rango 08 que contiene la lista de admitidos del primer año, es decir el A2:A11

| | А | | |
|----|----------------|--|--|
| 1 | Admitidos 2002 | | |
| 2 | Elena | | |
| 3 | Antonio | | |
| 4 | Sonia | | |
| 5 | Roberto | | |
| 6 | Alberto | | |
| 7 | Sara | | |
| 8 | Miguel Ángel | | |
| 9 | Paula | | |
| 10 | Laura | | |
| 11 | Fernando | | |

y luego haz click en Eormato y Formato condicional...

En el cuadro de diálogo que aparece, despliega la primera lista

Pulsa ahora una vez el botón Eormato, sitúate en la ficha Tramas, y elige el color que usarás para resaltar aquellos valores de la primera lista que no existen en la segunda, por ejemplo



Luego pincha en el botón Aceptar de las dos ventanas que todavía se mantienen abiertas. Automáticamente, podrás ver en la primera lista cuáles son los nombres exclusivos de ella. Lo sabrás, obviamente, porque sus nombres aparecen resaltado en verde:

Valor de la ceda
▼ entre <u>₹</u>. y Vista previa del formato que desea usa cuando la condición sea verdadera: Sin formato establecido

2

3

4

5

6

8

9

10

do en el color anaranjado, y se mantienen también los de color verde ¡Más claro imposible!

Admitidos 2003

Sara

Elena

Carmen

Ana Isabel

Soledad

Laura

Alberto

Victor

Raquel

Paula

Selecciona ahora el rango C2:C11 v pulsa de nuevo en Formato

luego, en la ventana que obtienes, esta función haciendo referencia primero a la primera lista de datos, y a la primera celda de los valores del año 2003.

Paula Condición 1 ĸ. Fórmula =CONTAR.SI(\$A\$2:\$A\$11;C2)=0 Vista previa del formato que desea usar AaBbCcYyZz Eormato... cuando la condición sea verdadera:

Luego repite ya el paso número 4, pero escoge esta vez, de entre todos los colores disponibles en la paleta, un color diferente, por ejemplo podría ser un tono anaranjado • Una vez llevada a cabo la elección, y de manera parecida a la de antes, sabrás cuáles son los nombres ex-



Sombreado de celda

las dos. Lo sabrás de nuevo por su color: • Esta vez, aparecen resalta-

| | Α | В | U |
|----|----------------|---|----------------|
| 1 | Admitidos 2002 | | Admitidos 2003 |
| 2 | Elena | | Sara |
| 3 | Antonio | | Elena |
| 4 | Sonia | | Carmen |
| 5 | Roberto | | Ana Isabel |
| 6 | Alberto | | Soledad |
| 7 | Sara | | Laura |
| 8 | Miguel Ángel | | Alberto |
| 9 | Paula | | Victor |
| 10 | Laura | | Raquel |
| 11 | Fernando | | Paula |

gramación se pueden ampliar enormemente las funciones existentes en los programas de Microsoft Office con otras más elaboradas y personalizadas según las necesidades de cada usuario. 08 Rango

Es cualquier conjunto de celdas contiguas. Puede ser, por ejemplo, un rectángulo de celdas de varias filas y columnas o incluso toda la hoja de cálculo. Se hace referencia a los rangos mediante la dirección de la celda de la esquina superior izquierda y la dirección de la celda de la esquina inferior derecha. Ambas separadas por dos puntos. Por ejemplo C2:D8

09 Píxel

Se trata de la parte más pequeña de una imagen que puede controlar un PC o una impresora.

Computer № 116

Admitidos 2002

Elena

Antonio

Sonia

Roberto

Alberto

Sara

Miguel Ángel

Paula

Laura

Fernando

Corel Photo-Paint 11



Letras de oro viejo

Hace algunos números (ya bastantes), te enseñamos a convertirte en todo un alquimista virtual capaz de transformar simples letras en oro. Lo hicimos utilizando el programa Paint Shop Pro. Ahora queremos volver a repetir la experiencia y hacerte partícipe de ella, pero en este caso a través de la aplicación Corel Photo-Paint.

Además iremos un poco más lejos, y simularemos la creación de oro viejo. Así, aprenderás a imitar todos los golpes, hendiduras, desgastes v deterioros que los objetos de este tipo, antiguos, suelen presentar.

Pues lo dicho, toma teclado v ratón v vuelve a convertirte en un alquimista. Aunque sólo sea con el PC, vale la pena intentarlo.

Crea una nueva imagen con un click en 🖣

Luego determina su color de fondo, Color de fondo: también su tamaño en pí**xeles** 09 (Pág. 67)

Anchura: 400 Altura:

y la resolución 300. Por último, pulsa Aceptar.

Haz ahora doble click sobre este icono v, en la ventana que se muestra, fija los valores R 219 que te permitirán "crear" G 199 oro • Después pul-108 sa Aceptar

Ahora debes teclear el texto que vas a transformar en metal precioso. Para ello, elige primero el icono y, desde la barra de herramientas superior, elige el tipo de fuente y su tamaño: Tr Copperplate Gothic Bold v 36. Después, pincha en la parte izquierda de tu imagen. A continuación, teclea el texto en cuestión,



Si ahora tú presionas r r podrás ver que


tienes dos objetos: el fondo



Presiona entonces la combinación de teclas © + □, y verás tres objetos: •



que hay en la parte inferior de esta ventana.



dos valores:



Nota: el último de ellos, el correspondiente a la luz, debe coincidir con el color de primer plano que escogiste en el paso número 2.

A continuación, pulsa el botón Aceptar, activa la casilla Felleno actual, y vuelve a pulsar Aceptar. Tus letras se mostrarán así:



Espaciado:

Longitud:

Torsión:

lores:

mostrará así:

No dejes de seleccionar el objeto 📍



y haz click consecutivamente en Efectos, Silueta v Vectorizar silueta.... Luego fija



y pulsa Aceptar. El efecto en la imagen será éste:

П

Accede de nuevo a los menús, pero esta vez pincha en éstos: Imagen, Transformar y Imbral. Luego, pulsa sobre Restablecer y activa el botón Binive.Tras pulsar Aceptar, podrás ver el resultado:

y, sin soltarla, pulsa en el segundo (Objeto 3 A


seleccionado el tercer ob-

Presiona entonces las teclas Ctrl + Att + ₩. Sólo quedarán dos objetos:

Oro du

Objeto 4

Fondo



Y no te creas que has terminado con los menús, haz click ahora sobre Efectos, Distorsionar y Iorbellino.... Así obtendrás una ventana en la que tendrás que fijar todos estos va-



✓ Adaptar

20

Recurre de nuevo a los menús, y pincha esta vez sobre las entradas

Objeto 3

Texturizar



Luego, en la ventana que obtienes, pulsa Restablecer y establece estos valores:



Tras pulsar Aceptar, el gráfico se mostrará en pantalla con este aspecto:




Repite entonces el paso anterior, pero fija esta vez estos otros valores:



Ahora la imagen se verá así:

Para proyectar una sombra en las letras que las dé profundidad, pincha primero sobre este icono












repite después el paso número **6**, y selecciona las entradas •



Habrás aplicado un fondo a tu imagen:



Paint Shop Pro 7



1 Envejecer imágenes

No siempre lo moderno es lo más deseado y envidiado. A veces, rememorar tiempos anteriores es toda una satisfacción y un deleite. Aparte de poder evocar y suspirar por todos estos recuerdos, es posible materializarlos fácilmente a través de programas como Paint Shop Pro.

Gracias a esta aplicación podrás emular este "efecto de añoranza", envejeciendo tus imágenes o fotografías. Una manera de volver al pasado. Allí te esperamos...

Lo primero que debes hacer es abrir esa imagen que quieres "envejecer":



A continuación, despliega el menú Efectos, y elige las entradas Ruido y si Agregar ruido... Así aparecerá una nueva ventana en la que debes activar el botón de ruido: 20. Tras pulsar el botón Aceptar, tu imagen se

verá ahora con un efecto de granulado:



Accede ahora al menú Colores y pincha sobre el comando Niveles de gris .Tu imagen dejará de ser a color, para mostrarse en una gama de grises:



Pulsa entonces en Colores,

<u>Aumentar el número de colores</u> y en

<u>16 millones de colores (24 bits)</u>.


Ahora, para ajustar el brillo y el contraste de la imagen, pincha en Colores, Ajustar y Luminosidad/Contraste, e introduce estos valores:



Luego pulsa Aceptar, y tu imagen se verá algo más clara:



Vuelve a desplegar el menú Colores, y elige esta vez la entrada Colorear. En el cuadro de diálogo que aparece, teclea exactamente estos valores



y pulsa Aceptar. Esta vez tu imagen habrá cambiado de color:



La siguiente incursión en los menús consiste en que despliegues el menú denominado Efectos, y en que elijas Desenfoque y Desenfocal. La imagen se transformará en esto:



El icono de la derecha

debe mostrar el color negro. Si es así, continúa en el paso número 8, en caso contrario, pincha en él •



Seguidamente, recurre de nuevo a los menús, desplegando el que se llama magen y haz después click en Agregar bordes..... Luego fija to- Espesor del borde dos estos va-**▼** Simétrico lores 10 💠 y pulsa sobre 10 ÷ Aceptar Un borde ro-Izquierda: 10 🚓 deará a tu Derecha: 10 🚊 imagen:



Haz click en este icono
y en alguna parte del susodicho borde:



Así todo quedará marcado.

Pincha ahora en el icono y, de forma parecida a lo explicado en el paso 7, establece el color blanco como color de primer plano:



de que está marcado:



Quedará en blanco:

Presiona ya ahora la combinación de teclas [cm+H], introduce este valor, [Número de píxeles: [30], y pulsa [Aceptar], La selección se verá así:



Coloca el ratón en su interior




y haz click diez veces seguidas. Después presiona [Em]+[D], y podrás ver el efecto definitivo en tu imagen:



Parece tomada hace algunos añitos, ¿verdad?





Procesadores de texto, programas de dibujo... Si oyes hablar de este tipo de aplicaciones y no sabes qué tienen que ver contigo, no indagues más. La respuesta está aquí, en estas páginas.

| Sumario | |
|---------------------------|----|
| WordPad | 70 |
| Programa de dibujo Paint | 72 |
| Cartas con Microsoft Word | 73 |
| Word de la A a la Z | 74 |
| Conocimientos: Internet | 76 |

n las entregas anteriores, te hemos enseñado a "manejarte" con el sistema operativo Windows. Ahora llega el momento de que avances un poco más, y de que conozcas también otro tipo de programas.

| Guía del curso | |
|---|--------|
| Poner en marcha el ordenador | Nº 114 |
| Manejo básico de Windows | Nº 115 |
| Uso de WordPad y Paint. Creación de cartas con Word | № 116 |
| Logos y efectos gráficos en Word. Crear tarjetas de visita | Nº 117 |
| Contabilidad casera con Excel | Nº 118 |
| Excel avanzado: cálculo de préstamos y creación de gráficos | Nº 119 |
| Navegación por Internet y uso del correo electrónico | Nº 120 |
| Realización de un montaje con Paint Shop Pro | Nº 121 |
| Cómo grabar CDs | Nº 122 |
| Antivirus: instalación, actualización y búsqueda de virus | Nº 123 |
| Ampliaciones de hardware en un tu equipo | Nº 124 |
| Actualizaciones de software e instalación de drivers | Nº 125 |
| Protección de datos | Nº 126 |
| | |

En el mercado existen aplicaciones con funciones para todos los gustos, pero nosotros ahora vamos a centrarnos en los programas de dibujo y en los procesadores de texto.

El propio Windows incluye uno de cada: Paint y WordPad. Éstas son aplicaciones sencillas, pero te servirán para romper el hielo, y para que te habitúes a su aspecto y a sus funciones.

También te "presentamos" al programa Microsoft Word. Éste es un procesador de textos muy empleado y con muchas funciones. Deberás adquirirlo por separado, pero con él podrás acceder a todas las funciones propias de un programa de estas características, sin reservas.


WordPad

Éste es un sencillo, pero eficaz, procesador de textos, que se incluye en todas las versiones de Windows.

Dispone de todas las herramientas esenciales para poder editar e imprimir textos, aunque carece de los extras que otros procesadores de texto más profesionales, como Microsoft Word o WordPerfect, incluyen. No obstante, siempre te servirá para crear cartas, memorandos o incluso informes básicos.

Si tu versión de Windows es 95, 98 o Me, debes pinchar sobre Alnicio, Programas, Accesorios y luego en WordPad, para así acceder a este programas.


Si por el contrario dispones de la versión XP, pincha consecutivamente sobre el botón Inicio, Todos los programas, sobre Accesorios y en WordPad. La ventana principal de esta aplicación se mostrará en pantalla y aparecerá una superficie en blanco:



Es el documento u hoja en la que ya puedes ahora mismo comenzar a escribir.

Tus primeras palabras

La pequeña barra vertical que aparece parpadeando en la ventana anterior




es el cursor. Te indica dónde estás situado en cada momento. Si empiezas a escribir, el texto aparecerá justo en ese lugar.

Mientras escribes un documento, solemos introducir texto en distintas partes de la página, así que lo primero que debes aprender es a desplazarte por ella y a cómo teclear tus primeras palabras. Aparte de las explicaciones que te vamos a dar ahora, es conveniente que consultes el recuadro "Métodos abreviados" de la página 73. Son teclas especiales que te ayudarán a introducir y a seleccionar texto, y a desplazarte por el documento.

Tus primeros "balbuceos" en WordPad van a oírse (o mejor dicho leerse), así que escribe con pulso firme. Para ello, asegúrate primero de que estás situado al principio de tu página



y presiona la tecla . Esta pulsación hará que todo lo que escribas a continuación aparezca en mayúsculas, así que teclea directamente el título de tu primera página:



Como ves, el cursor se ha desplazado a medida que has ido añadiendo letras. Ahora, se encuentra al final de la última, de la L. Presiona otra vez la tecla para que puedas volver a introducir letras en minúsculas.

En este caso hemos cometido un error: las dos últimas palabras aparecen juntas, hay que separarlas. Para ello, coloca el puntero entre ellas

LA AURORAEOREAL

y haz click. Allí quedará situado el cursor:

LA AURORABOREAL

Presiona entonces la barra espaciadora, ___, y así las separarás:

LA AURORA BOREAL

Ahora tienes colocado el cursor delante de la **B**. Si presionas entonces la tecla sur, eliminarás el carácter que hay justo a la derecha. Hazlo una vez, y se borrará la letra B:

LA AURORA OREAL

También puedes volver a añadir directamente la letra que has borrado (la **B**), ya que te encuentras situado en el lugar correcto. Es decir, el cursor está justo delante de la letra que la precederá:

LA AURORA DREAL

Además, debe aparecer en mayúsculas, pero como sólo es una, pulsa la tecla 🛈 y, sin soltarla, presiona la tecla B. Allí quedará colocada la nueva letra:

LA AURORA BOREAL

Si lo que pulsas ahora es la tecla 🕳, eliminarás caracteres hacia la izquierda. Hazlo, y volverás a borrar la letra **B**, ya que ahora te encontrabas situado detrás de ella:

LA AURORA OREAL

Seguidamente vas a volver a añadirla, pero, antes, presiona la tecla [nser]. Esta vez, cuando pulses la tecla B, la B que añadirás sustituirá a la letra que había a la derecha del cursor, es decir, desaparecerá la 0:

LA AURORA BREAL

Esto es así porque te encuentras en modo sobrescribir. Para desactivarlo, presiona de nuevo Inserl. Pulsa luego 1 y la tecla 0, y esta última letra aparecerá entre la B y la R:

LA AURORA BOREAL

Ya tienes escrita la primera línea, el título:

LA AURORA BOREAL

Haz click ahora al final de esa línea

LA AURORA BOREAL T

Se sitúa allí el cursor:

LA AURORA BOREAL

Ahora debes comenzar una nueva línea. WordPad se encarga automáticamente de ello cada vez que llenas una línea de texto, pero en este ejemplo el título no es lo suficientemente largo. Por esta razón, debes forzar el cambio de línea. Hazlo presionando una vez la tecla ■. Cada vez que lo hagas, el programa comenzará un nuevo párrafo:

LA AURORA BOREAL

Presiona de nuevo 🕘, para así dejar más espacio entre el título y el cuerpo del documento: LA AURORA BOREA

Luego presiona una vez la tecla III, para así introducir la primera línea hacia la derecha, y comienza a teclear el siguiente texto:

LA AURORA BOREAL

Aunque ya no supone ningún enigma, la Aurora Boreal sigue siendo una de las grandes curiosidades científicas, y su existencia aún sigue rodeada de fascinantes misterios

Se forma en lugares concretos de la atmósfera, con apariencia de arcos llameantes que se extienden a lo largo de una amplia franja o cortina ondulada.

Los cielos árticos y zonas como el norte de Canadá, Alaska o Noruega son el escenario más frecuente de este espectáculo natural y de estas exhibiciones de luz y

Recuerda que, cuando completes una línea, el programa realizará un retorno de carro de forma automática. Si lo quieres forzar tú mismo, presiona 🗗.

Mejorar el aspecto del texto

Ya tienes tu texto escrito, ahora es el momento de que mejores su apariencia mediante unos formatos.

Si quieres que una acción determinada se haga únicamente sobre un bloque de texto específico, debes primero seleccionar éste.

Ahora te vamos a enseñar el método básico para seleccionar texto. Y en el apartado "Métodos abreviados del teclado" te hacemos partícipe de otros más especializados y rápidos.

Haz click delante del primer carácter • LA AURORA BOREAL

pulsa el botón izquierdo del ratón v, sin soltarlo, arrastra hasta el último carácter a incorporar en la selección:

LA AURORA BOREAL 🏻

Suelta entonces el botón.

Una vez seleccionado el texto, vas a cambiar su tamaño. Para ello, despliega la lista Arial que hay en la barra de herramientas y, de entre todos los tipos de fuentes que aparecen,



selecciona uno, por ejemplo Comic Sans MS. El texto cambiará de aspecto:

LA AURORA BOREAL

Nota: para dejar de seleccionar un texto, solo debes pinchar fuera de él.

Haz lo mismo con la lista correspondiente al tamaño en puntos de la letra, 10, v selecciona uno mayor: 16. Quedará así:

A AURORA BOREAL

Para que el título quede centrado respecto al ancho del documen-圭 to, presiona en Se centrará: Con el icono vuelves a alinearlo a

Guardar

des tus documentos, para que todo el trabajo no se

1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 3 · 1 · 4 · 1 · 5 · 1 · 6 · 1 LA AURORA BOREAL

grandes curiosidades científicas, y su existencia aún sigue rodeada de fascinantes



pierda. No hay cosa que más rabia dé, que perder todo lo que has hecho durante horas por un simple apagón o por un descuido. Así que ahórrate disgustos.

8 · · · 9 · · · 10 · · · 11 · · · 12 · · · 13 · · · 14 · 👃 LA AURORA BOREAL

Aunque ya no supone ningún enigma, la Aurora Boreal sigue siendo una de las grandes curiosidades científicas, y su existencia aún sigue rodeada de fascinantes




LA AURORA BOREAL

Y, con <u>s</u> subrayado: <u>LA AURORA BORE</u>AL

Para eliminar uno de estos efectos, vuelve a pinchar en uno de los iconos que lo representa:

N K S

También puedes pulsar en •y se desplegará una paleta de colores. Pincha en 🏺



y ése será el tono que tomará el texto seleccionado:

LA AURORA BOREAL

Computer Consejo

También tienes la posibilidad de elegir el aspecto de un texto antes de escribirlo. Por ejemplo, coloca el cursor en el lugar en el que aparecerá, luego escoge su color Azul, y tecléalo. Tomará ese tono: Curso .

un documento

Es conveniente que guar-

. . 8 . . . 9 . . . 10 . . . 11 . . . 12 . . . 13 . . . 14 .

Aunque ya no supone ningún enigma, la Aurora Boreal sigue siendo una de las

Computer Consejo

Con el ratón, al igual que con el teclado (ver recuadro de la página 73), puedes usar métodos abreviados para marcar texto. Por ejemplo, si haces doble click sobre una palabra, ésta quedará seleccionada de forma automática. Si haces click tres veces, lo que quedará seleccionado será todo el párrafo al que pertenece la palabra.

Si es la primera vez que guardas el documento que tienes en pantalla, al pulsar en la ventana Guardar como te requerirá un nombre para el fichero que representará al documento. Selecciona primero la unidad o carpeta en la que quieres archivarlo, Documentos_Prueba, teclea luego el nombre que



y pulsa Guardar.

A partir de ahora, cada vez que realices algún cambio en tu documento (cambios de formato, o introducción, modificación v eliminación de palabras), es aconsejable que los archives. Para ello, basta con que pulses este botón:



Si, una vez guardado un fichero, despliegas el menú llamado Archivo y eliges Guardar como..., volverá a aparecer la ventana anterior, Guardar como, y así podrás guardar el mismo documento con otro nombre. Nombre: Documento_2.rtf . Es posible hacerlo en la misma o en una ubicación distinta.

Programa de dibujo Paint

Si no necesitas usar funciones demasiado avanzadas en cuanto a diseño gráfico se refiere, y dispones de mucha paciencia, el programa de dibujo Paint que Windows incorpora puede servirte de gran ayuda.

Es sencillo, pero te permitirá dibujar, colorear y retocar imágenes. También te será posible dar pinceladas de color libremente, de dibujar formas geométricas, e incluso de añadir texto. Pues lo dicho, pon manos a la obra, y saca al artista que llevas dentro.

En este caso, vas a crear el logotipo y el eslogan de una floristería, que luego enviarás en una carta hecha con Microsoft Word. Pero vayamos por pasos, lo primero que debes hacer es abrir Paint. Si vas a usar Windows 95, 98 o Me, pincha en Inicio, Programas, Accesorios y Paint. Si estás en XP, en Inicio, Todos los programas Accesorios y Paint. Se mostrará su ventana principal.

La zona en blanco que aparece es tu "lienzo" de trabajo. Para personalizar sus dimensiones, pincha en Imagen y Atributos..... Luego establece su tamaño:

Ancho: 427 Alto: 315

Después pulsa Aceptar.

Paradójicamente, lo primero que vas a introducir en este programa de dibujo es un texto. Para ello, pulsa en el icono y luego en la parte de la imagen donde aparecerá. Por ejemplo, en la esquina inferior derecha.

Elige ahora el color del texto con un click sobre el tono negro también el tipo de letra Monotype Corsiva y su tamaño, 30. Ya puedes teclear el texto en cuestión:

Compra flores con NaturFlor Ahora vas a utilizar la herramienta que te permite trazar formas curvas, en este caso para diseñar pétalos. Elígela con un click en y luego el color de la flor con otro click aquí:

La creación del pétalo puede parecer difícil, pero no lo es. Coloca el cursor en una zona en blanco de la imagen, y haz click. Sin desplazar el ratón ni un ápice, vuelve a hacer click en el mismo punto y desliza el ratón hacia la derecha, hasta trazar una línea oblicua como ésta: Suelta el botón izquierdo del ratón, pincha de nuevo en el mismo sitio, y desplázalo ahora hacia la abajo. Crearás una figura con forma de pétalo:

Para que quede fucsia, pulsa •

y luego en el interior de la forma • Queda así: •



Pulsa ahora en luego en la esquina superior izquierda del pétalo y arrastra hacia la derecha y hacia abajo, hasta trazar un rectángulo alrededor del pétalo: Esto indica que está seleccionado.

Pulsa ahora cm + C y la imagen pasará al portapapeles. Pulsa cm + V y obtendrás una copia: ◆



Despliega entonces el menú Imagen y elige la entrada Voltear o girar...]. Activa luego el botón llamado Voltear horizontalmente y pulsa Aceptar. La copia se habrá dado la vuelta.


Coloca ya el cursor sobre ella, y arras-

tra, hasta situar este segundo pétalo en la posición: Como ves, estás tapando el primer pétalo. Esto lo solucionas pulsando en Se verán ambos:



Ahora selecciónalos, presiona @r+©, y luego @r+V. Aparecerá una copia. Repite el paso 9, pero elige 90 y coloca los dos pétalos rotados en esta posición:

Selecciona luego toda la "flor", coloca el cursor sobre ella, y arrástrala a la esquina derecha. Presiona [2m] + [V] varias veces, y coloca las copias que obtendrás en este orden: Ya a continuación, pulsa ◆ y coloca el cursor en el borde superior: ◆



Presiona entonces la tecla

y arrastra hacia el bor-

de inferior de la imagen. Trazarás una línea.

Escoge tú ahora esta otra herramienta sitúa el cursor en una zona en blanco a la izquierda de la línea y haz click. "Inundarás"



todos, quedará así:

Selecciona ahora el


color blanco, , y

ve haciendo click en cada

uno de los pétalos que hay

a la izquierda de la línea 🏺

Cuando lo hayas hecho en






Las herramientas del programa Paint



16

Con esta herramienta llevas a cabo selecciones irregulares.



Pasa el borrador por la imagen, y aplicarás el color que tengas fijado ahora en segundo plano. Normalmente es el blanco, así que da la sensación de que borras.


Pincha en una zona con el botón izquierdo, y rellenarás su área con el color de primer plano. Hazlo con el derecho, y será entonces con el color de fondo.


Pincha en una imagen, y esta herramienta tomará el color que esté seleccionado de primer plano. Si lo haces con el botón derecho, será el de segundo plano.


Haz click en la imagen, y se ampliará su tamaño.

Con esta herramienta puedes dibujar por la imagen.

Esta otra herramienta funciona igual que la anterior. Pero podrás elegir entre distintas brochas:







Pincha en dos puntos distantes y arrastra el ratón para crear curvas a partir de ellos.

Con este botón, trazarás formas rectangulares.

Crea formas geométricas irregulares con este botón.

Crea círculos y rectángulos con ángulos redondeados.

Según la herramienta que elijas, esta zona cambiará y te ofrecerá diferentes posibilidades de configuración. Por ejemplo, ver ②.

El primer icono es el color de primer plano (lo eliges al pinchar en un tono con el botón izquierdo). El segundo es el color de fondo (lo eliges con el botón derecho).



Eseribe eartas con Microsoft Word

Al principio

Ahora le llega el turno a este procesador de textos. Es mucho más avanzado, completo y con más posibilidades que WordPad, pero todo su funcionamiento básico es idéntico al de aquél. Es decir, el modo de desplazarte por un documento, de seleccionar texto, darle formato, etcétera es el mismo. Lo que encontrarás diferente es la gran cantidad de funciones que incluye. Entre ellas, están los Asistentes. Una gran ayuda que no debes perderte.

Para acceder a este programa, puedes hacer click en el botón **Illinicio**, Todos los programas y sobre Microsoft Word .

Si quieres usar el Asistente para cartas, despliega el menú Archivo v elige la Nuevo... En Word 2002, se mostrará a la derecha el panel de tareas y tendrás que hacer click en la entrada Plantillas generales..... Obtendrás esta ventana:



A ella llegarás en Word 97 y 2000 nada más hacer click en Archivo y Nuevo......

Pincha entonces sobre el icono activa así el botón Documento y pulsa Aceptar .

Aparecerá el Asistente. Indícale lo que quieres hacer, con un simple click sobre Enviar una carta .

Para diseñar tu carta, debes incluir la fecha ✓ Línea de fecha, y también elegir un formato como: unes, 03 de marzo de 2003.

Según quién sea el destinatario y la finalidad de la carta, ésta debe tener un diseño diferente. No es lo mismo redactar una carta de negocios, que una carta familiar. Así que despliega y por ejemplo escoge éste: Carta combinada moderna

¿En qué garte de la página aparece el membrete? ¿Cuánto espacio requiere el membrete? También puedes esta-

blecer ahora que la carta contenga y un membrete, ✓ Papel con membrete, y el tamaño y posición de éste: Luego pulsa Siguiente>


Rellena ahora los datos correspondientes al destinatario:

Destinatario: Fernando Linares Sanz C/ Trébol, 5 1ª A 28001 Madrid

Microsoft Word combinará esta información con frases de saludo. Según sea el estilo de éste, obtendrás distintos resultados. Por eiemplo, si es en tono formal, • Formal, tomará el apellido: Estimado señor o señora Sanz, .

Pero si es informal • Informal el nombre del destinatario: Querido o querida Fernando, .

Pulsa Siguiente>.También puedes incluir palabras o frases de uso habitual en cartas. Sólo debes activar ahora su casilla correspondiente ✓ Línea de referencia:, y desplegar la lista de la derecha En referencia a:, para escoger la frase que consideres oportuna: En respuesta a: Repite el proceso, si es el caso, con el resto:



Introduce ahora los datos del remitente:



Después pulsa Finalizar. Verás el esbozo de tu carta:

Los datos personales ya están escritos. Ahora debes redactar la carta, así que selecciona el texto de prueba

Asunto O bien, en elmenú Herramientas, señale Cartas y Asistente para combinar correspondencia.

pulsa sup para borrarlo y teclea el que será el cuerpo de la carta:

Para ello, debes poner en práctica todo lo aprendido en el apartado WordPad.

Ahora vas a añadir en la carta el logotipo que creaste con el programa Paint. Para ello, despliega el menú Insertar y elige Imagen y Desde archivo. Tras hacer doble click sobre el nombre del fichero



la imagen aparecerá en tu documento, justo donde tenías colocado el cursor.

Haz click sobre ella con el botón derecho del ratón y elige la entrada Formato de imagen. Luego, pincha en la ficha Diseño y selecciona ya Detrás del texto. Seguidamente, colócate en la ficha Imagen, y escoge este valor: Color: Marca de agua . Pulsa Aceptar .

Tu imagen es ya una marca de agua, así que coloca el cursor sobre ella y llévala a la zona del

documento que prefieras. Quedará detrás del texto:

Algo muy útil en las cartas son las marcas que indican el lugar por dónde doblarlas para que quepa en un sobre. Para crearlas, pincha en •y traza una pequeña línea: ○─○

> Luego pulsa sobre ella con el botón derecho, elige Formato de autoforma, sitúate en la ficha Diseño y

los apartados Horizontal y Vertical fija estos otros dos valores •

y pulsa Aceptar dos veces.

Presiona entonces con la segunda línea, repite el paso 15, pero cambia el valor Horizontal a éste otro: Posición absoluta 17,8 cm

Repite el paso 15, pero ahora el valor Vertical será 19,8 y el 16 variando este mismo valor.



Tras recibir su carta en la que nos manifiesta su interés en la compra de rosas para la ción de ramos de novia, nos dirigimos a usted con el objeto de informarle de la amplia remesa de flores de este tipo que vamos a recibir la semana próxima


Si aún sigue interesado en su compra, puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección habitual. Allí le ampliaremos todos los datos

Métodos abreviados del teclado

| | Desplazamiento por el documento | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| € | Un carácter hacia la izquierda | | | | |
| € | Un carácter hacia la derecha | | | | |
| 1 | Una línea hacia arriba | | | | |
| 1 | Una línea hacia abajo | | | | |
| Ctrl +€ | Una palabra hacia la izquierda | | | | |
| Ctrl +→ | Una palabra hacia la derecha | | | | |
| Ctrl + 1 | Un párrafo hacia arriba | | | | |
| Ctrl +↓ | Un párrafo hacia abajo | | | | |
| Fin | Te colocas al final de una línea | | | | |
| Inicio | Te colocas al principio de una línea | | | | |
| Ctrl +Fin | Al final de un documento | | | | |
| Ctrl + Inicio Al principio de un documento | | | | | |
| Ctrl + AvPág * | Al principio de la página siguiente | | | | |
| Ctrl + Persi * Al principio de la página anterior | | | | | |
| Selección texto | | | | | |
| ⊕ +→ Un carácter a la derecha | | | | | |
| | | | | | |
| Em + 1 + 1 Hasta el final de una palabra | | | | | |
| Ctrl + 1 +€ | Hasta el inicio de una palabra | | | | |
| 1 +Fin | Hasta el final de una línea | | | | |
| 1 + Inicio | Hasta el inicio de una línea | | | | |
| Ctrl +E | Selección del documento completo | | | | |
| Tareas comunes | | | | | |
| ₾+€ | Se introduce un salto de línea, no un nuevo párrafo | | | | |
| (Ctrl + ← + * | Se introduce un salto de página. Comienza una nueva | | | | |
| Ctrl +Z | Se deshace la última operación realizada | | | | |
| Ctrl + ← | Se elimina una palabra hacia la izquierda | | | | |
| Ctrl +Supr | Se elimina una palabra hacia la derecha | | | | |

Combinaciones de teclas de uso en Microsoft Word pero no en WordPad

Microsoft Word de la A a la Z



Barra de título

En ella aparece escrito tanto el nombre del programa Microsoft Word, así como el del que es el documento activo: La Aurora Boreal. doc.

B Botones de tamaño

Los tres botones superiores,



sirven para minimizar, restaurar y cerrar Word, respectivamente. Mientras que el que aparece justo debajo, **X**, sirve para cerrar el documento activo.

Barra de menús

Cada menú te permite acceder a todas las funciones de Word. Pincha en sus nombres y aparecerán aquéllas.

Barra de ayuda

La encontrarás sólo en Word 2002. Escribe en ella tu pre-

gunta, pulsa la tecla y entonces el programa te ofrecerá información relacionada con ese concepto.

Barra de herramientas estándar

En ella se ubican los botones que realizan acciones que se usan mucho con Word. Por ejemplo, abrir, guardar o imprimir cualquier documento. Para llevar a cabo la acción es suficiente con un click en el botón correspondiente.

Más iconos

No todos los iconos que contiene una barra de herramientas están siempre a la vista. Sólo aparecen los que empleas más habitualmente. Pero si haces click en esta marca, podrás ver otros con los que cuenta el programa. Pincha en uno de ellos, y pasará a formar parte de la barra de tareas:

Barra de herramientas formato


Contiene los botones que te permiten emplear funciones para cambiar el aspecto del texto del documento. Por ejemplo, su tipo, tamaño y estilo de letra.

H Tabulaciones

Este icono corresponde a la tabulación izquierda. Pulsa en él, y aparecerá el resto: centrada, derecha y decimal. Es decir, estos iconos:



Tras elegir el tipo de tabulación, debes hacer click en la regla para fijarla:




Reglas

Son útiles para conocer el tamaño de los márgenes y para tener referencia de las distancias.

Panel de tareas

Sólo lo incorpora Word 2002, y se muestra a la derecha de la ventana de Word. Se puede abrir y cerrar independientemente. Su contenido cambia según las funciones seleccionadas en la ventana principal y puede tratarse de posibilidades de formato de texto y de párrafo, de creación de nuevos documentos, del Portapapeles de Office, de búsqueda, de inserción de imágenes prediseñadas, de combinación de correspondencia o de traducción.



Área de trabajo

Muestra el documento para que puedas escribir en él o modificar su contenido.

Vistas

Existen varios modos de ver un documento: normal, diseño web, diseño de impresión y esquema.

Barras de desplazamiento

Sirven para moverte más rápidamente por cada una de las páginas que forman el documento.

Barra de estado

La barra de estado ofrece información sobre el documento, por ejemplo la página actual, el número total de páginas de un documento, el idioma que estás utilizando, las secciones, etcétera.







Si te sientes "perdido" cuando alguien habla de Internet o cuando accedes a ella, en este artículo te enseñamos "el camino" para conocerla y te orientamos acerca de la información y los servicios más útiles e interesantes que ofrece la "red de redes".

n el siguiente artículo te explicamos con una fórmula clara y amena, a base de preguntas y respuestas, todo acerca de Internet. Aparte de ofrecer información básica para usuarios noveles, en este artículo se incluyen curiosidades para los internautas expertos.

¿Qué es Internet?

Está constituida por millones de ordenadores de todo el mundo conectados entre sí - lo que se conoce como una red- y que intercambian datos.

¿Qué puedes hacer en Internet?

Es posible realizar cualquiera de las siguientes tareas en cualquier parte del mundo y a cualquier hora:

Obtener información: desde una receta de co-

cina para preparar un delicioso Tiramisú, por ejemplo, y sorprender a los familiares que van a visitarte el próximo domingo, hasta el informe de la hora de llegada del

autobús o del avión en el que viajan los esperados comensales. Y, si después de la copiosa comida, te apetece ir al cine o ver un espectáculo, en Internet tienes información de la

cartelera de tu ciudad, de programas de teatro, conciertos... En definitiva, es posible informarse de cualquier tema y siempre resulta más barato que con cualquier otra fuencho, desde sus orígenes Internet ha sido una fuente de información gratis, donde se podía hacer cualquier consulta sin pagar nada. Este concepto de "todo gratis" está cambiando y ya debes pagar por servicios que, hasta hace poco, eran gratis: acceder a la edición online de un periódico o una revista, consultar determinadas enciclopedias y diccionarios, o conseguir la receta del delicioso Tiramisú. Aunque haya versiones "de pago" para acceder a estos servicios, todavía es posible encontrar algunos gratis (eso sí, debes dedicar tiempo a rebuscar en la Red).

te de información. De he-

- Descargar datos a tu ordenador: puedes conseguir **drivers** 01 (pág. 78) para componentes de tu equipo, actualizaciones de programas, archivos de música, vídeos... La descarga de un archivo de Internet, también se denomina "download".
- Enviar correo electrónico (email): un sistema práctico y rápido para comunicarte en tu trabajo; para mantener la relación con amigos y familiares que vivan lejos; incluso, porqué no, para escribir a los espacios de "Los expertos responden" o de 'Cartas de los lectores" de Computer Hoy.
- Controlar una cuenta bancaria: a través de Internet es posible consultar los movimientos de tu cuenta, conocer tu saldo, hacer transferencias, o seguir de cerca tus inversiones en bolsa.
- Hacer gestiones en organismos públicos: numerosos organismos de la Administración Pública te permiten descargar de Internet documentos para ciertos trámites. Y, a veces, es posible rellenar **onli**ne 02 (pág. 78) los formularios y enviarlos directamente, sin necesidad



Internet se ha implantado con éxito en el campo de la educación. Entre otras cosas, es posible que puedas hacer una carrera universitaria a través de la Red, como en www.uoc.edu.



Si quieres enterarte de la hora de llegada o salida de un vuelo, en Internet se actualiza esta información constantemente.

de desplazarte. Son muy útiles, por ejemplo, el servicio de presentación telemática 03 (pág.78) de la Declaración de la Renta, o el que permite informarse de la Vida Laboral.

- Comprar: en Internet es posible adquirir cualquier producto que sueles comprar en el supermercado, pero además, hay tiendas online especializadas (alimentos biológicos, regalos, artículos deportivos, juguetes, perfumes, discos, DVDs...), y ya existe la posibilidad de comprar tus entradas de cine y espectáculos.
- "Conversar" en tiempo real con otros usuarios de Internet: esta opción se ofrece en los chats y los foros de opinión. La palabra inglesa "chat" significa "charla" y es el término que se ha adoptado para referirse a la conversación en directo v online que mantienen dos o más individuos utilizando el teclado como medio para introducir sus mensajes. Por otro lado, un foro de opinión sirve para el intercambio de información. En estos espacios los internautas pueden hacer preguntas sobre temas propuestos, y otros usuarios, o expertos que actúan de moderadores, responden a sus cuestiones.Se "cuelgan" preguntas y respuestas -como en un ta-

blero-, así que debes esperar un rato hasta que alguien te conteste.

- Estudiar una carrera universitaria o hacer cursos: hay universidades que permiten realizar tus estudios universitarios a distancia con Internet. Por ejemplo, la "universidad virtual" UOC →1) (Universitat Oberta de Catalunya), pionera en España en la implantación de este sistema de educación. También existen centros especializados en formación online (e-learning) para hacer cursos de idiomas, informática...
- Hacer consultas a profesionales: uno de los servicios más útiles y difundidos en Internet es el de las consultas online a expertos, desde un chef o un decorador de interiores, hasta un médico o un abogado. En algunas páginas debes pagar por este servicio, pero hay otras que dan consejo y asesoramiento gratis.
- Disfrutar de actividades de ocio: escuchar la radio online o jugar con usuarios conectados a la Red.

¿Cómo funciona Internet?

En Internet los datos se envían de un ordenador a otro. Aunque no existe una línea directa entre el ordenador emisor y el receptor, la transmisión de datos se efectúa en pocos segundos. Para que no se "extravíen" los datos que "viajan" por la Red, éstos se dividen en fragmentos más pequeños (los denominados "paquetes" de datos) y cada uno se "etiqueta" con su dirección de destino.

¿Qué es una dirección de Internet?

Cada ordenador tiene en Internet una dirección definida, que también se conoce como dirección IP (Internet Protocol, o Protocolo de Internet). Se trata de un protocolo de comunicaciones que sirve para identifi• Otra parte importante en una dirección son las dos letras que aparecen al final y que están separadas por un punto (".es", en el ejemplo anterior). Éstas hacen referencia al país en el que está el ordenador conectado a Internet (por ejemplo, en Francia, la dirección termina en ".fr", en Gran Bretaña, en ".uk"...), o al tipo de organización al que pertenece (las páginas de organizaciones llevan la terminación ".org", y las de empresas ".com".).

gar a finales del verano de 1969 en los Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando nació Internet tal y como se conoce hoy.

¿Qué es una página de Internet?

La información de Internet se muestra a través de páginas de Internet o webs. Puedes conectarte a una utilizando tu ordenador y verla en la pantalla del monitor como si se tratase de las páginas de un libro.

Por ejemplo, la primera página de Terra →③ (portal de



car cada equipo que está conectado a la Red. La dirección IP está formada por cuatro cifras del 0 al 255 separadas por puntos. Puesto que sería difícil recordarlas, cada equipo tiene, además, una "dirección simbólica", también denominada nombre de dominio o URL [04 (pág. 78)], que se muestra, por ejemplo, de esta forma: http://www.computerhoy.es, y se puede desglosar en las siguientes partes:

- La forma abreviada "http" se refiere a HyperText Transfer Protocol". Se trata de un sistema mediante el cual se transmiten la mayoría de los datos a través de Internet.
- Las tres letras "www" son la forma abreviada de World Wide Web, o sea Red Mundial, y se usan en numerosas direcciones.

¿Quién controla Internet?

En la mayoría de los países no hay nadie que controle el desarrollo de Internet o que vigile el acceso a la Red. Sí existe una organización internacional que gestiona las direcciones de Internet y se llama Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, de forma abreviada, y Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, en español).


Y en España hay una entidad (Red.es →②) que, entre otras tareas, se encarga de la gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es").

¿Desde cuándo existe Internet?

El primer intento de conectar varios ordenadores a una red mundial tuvo luInternet que recibió el Premio Computer de Oro 2002) es así:

Lo más importante en una página web son los enlaces, que también se denominan links. Haciendo click sobre aquéllas palabras que se destaquen en la página, bien con colores o subrayadas, o sobre las imágenes, puedes moverte de página a página. Funciona como si hojeases un libro, o mucho mejor, como si estuvieses hojeando los libros de una biblioteca.

Por ejemplo, en la web de Terra, pincha con el ratón



para que en la siguiente página se te muestren las noticias destacadas del día.

¿Qué es...?

01 Drivers

Conjunto de pequeños programas y datos que son necesarios para manejar un dispositivo.

02 Online

Término inglés que significa "en línea". Un ordenador está online cuando se conecta a otro e intercambian datos entre sí a través de dicha conexión.

03 Telemática

Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión a distancia de información procesada por ordenador.

04 URL

Es la forma abreviada de Uniform Resource Locator,y se utiliza para representar una dirección de Internet, como:



05 RDSI

Significa Red Digital de Servicios Integrados y es perfecta para la transmisión de datos digitales ya que no se ve afectada por ruidos o interferencias.

06 ADSL

Término abreviado de Asynchronous Data Suscriber Line (Línea de Datos Asíncrona de Suscriptor). Se trata de una tecnología que permite la transferencia de datos a través de la red telefónica básica (RTB).

Módem

Dispositivo que se conecta al ordenador por un lado y a la línea telefónica por otro para enviar y recibir datos (por fax, por Internet...).

08 Router

Dispositivo cuya función consiste en conectar dos redes, dejando pasar los datos que deben ir de una a otra.



¿Qué es un buscador?

Cada día aparecen páginas nuevas en Internet, por tanto buscar información en Internet sobre un tema concreto puede ser como buscar una aguja en un pajar. Para facilitarte esta tarea están los buscadores, que te permiten encontrar las páginas que existen en Internet relacionadas con un término de búsqueda. Basta con introducir una palabra en un formulario, para que se te muestre una relación de los resultados encontra-

dos. Por ejemplo, si, aparte de la información de este artículo, quieres encontrar más datos sobre Internet, haz una prueba de búsqueda en Google →4 (el buscador ganador de un Premio Computer de Oro 2002) introduciendo el término en cuestión

y verás una lista de las páginas que publiquen información al respecto:

Aparte, existen también los denominados metabuscadores, que localizan un término en distintos bus-



En páginas de Internet como ésta también es posible informarte de cómo protegerte de virus y ataques de otros usuarios.

cadores a la vez. Gracias a este sistema puedes ahorrar tiempo y esfuerzo.

Y, si quieres ir directo al grano, también existen directorios de sitios web en los que las páginas de Internet están organizadas en una especie de catálogo temático. Uno de los directorios más utilizados es el de Yahoo! →(5), por ejemplo.

i.Tiene Internet sólo "páginas buenas"?

Por desgracia no. En Internet puedes toparte con peligros y contenidos indeseables. Otros usuarios pueden ocasionarte daños accediendo a tu ordenador y destruyendo los datos que almacenas en él, aunque es muy poco probable si eres un "simple" internauta. Y constantemente se crean programas que actúan contagiando los equipos (los denominados virus informáticos) cuando te descargas archivos de Internet.

Aparte, es frecuente que al navegar por Internet te encuentres sin querer páginas con contenidos indeseables (por ejemplo, que hacen apología del terrorismo y la xenofobia, o incluyen pornografía).

Para protegerte de los usuarios que quieran acceder a tus datos existen programas de software especiales, como por ejemplo los antivirus. Pero, no hay ninguna fórmula para controlar que no se muestren páginas con contenidos indeseables o ilegales. Y, de todos modos, algo ilegal en un país puede ser completamente legal en otro, y puesto que Internet no tiene fronteras, siempre existirán webs de este tipo.

Sugerencia: En la mayoría de los navegadores basta con pulsar la tecla Enter en lugar GLOSARIO DE **INTERNET** GLOSARIO DE INTERNET. Este documento reside en : http://www.uco.es/ccc/glosario sistema Firewall se coloca entre la red local e Internet. .. w.uco.es/ccc/glosario/glosario.html - 66k - 3 Mar 2003 - <u>En caché</u> - <u>Páginas similars</u> Página principal de Internet Explorer Microsoft **Internet** Explorer 6 provides the most private, reliable, and flexible **Internet** browsing experience. ... escripción: Sitio de Microsoft con la información y descarga de las últimas versiones Categoría: World > Español > ... > Clientes > Navegadore: ww.microsoft.com/windows/ie_intl/es/ - 17k - 3 Mar 2003 - En caché - Páginas simil: inter.net México Altavista, ... Descripción: Acceso a **Internet** a través de conexiones dial-up básica y académica, ac ww.mx.inter.net/ - 53k - 3 Mar 2003 - En caché - Páginas similares


e buscaron páginas en **español** que contienen **internet**. Resultados 1 - 10 de apro:

Así entras en Internet

Si te seduce la idea de entrar en Internet v conocer todo lo que te ofrece "la red de redes", debes conocer las "herramientas" que necesitas para acceder a ella.

Lo primero, es disponer de un ordenador y que éste tenga instalado un programa diseñado para navegar por Internet ("browser" o navegador). Entre los más conocidos están Internet

Explorer . del fabricante Microsoft, y Navigator -,



"jubilará" pronto (tal y como puedes leer en



la sección de Novedades de Computer Hoy (pág. 16). También es necesario que tengas un acceso a Internet que te facilite un proveedor, es decir, una empresa que te permite acceder a la Red a través de ella v mediante conexión telefónica analógica o convencional, RDSI 05, o ADSL 06 (en to-

Necesitas un router (en primer plano) o un módem USB para conectarte a Internet con ADSL.

dos los números de Computer Hoy publicamos un test de accesos a Internet a

través de conexión analógica, ver la página 92).

Y para conectar tu equipo a la línea telefónica, necesitas un dispositivo especial: un módem 07, en el caso de la línea convencional, un adaptador RDSI, si la línea es RDSI, y un módem USB o un router 08 si se trata de una línea ADSL.

Direcciones online

- →1 www.uoc.edu
- → www.red.es
- → www.terra.es
- → www.google.com
- → s es.yahoo.com

En el próximo número...

Conocimientos: El monitor





elegidos para este número. También hay una lista de cien direcciones online, trucos y programas útiles para navegar por la Red, un test de

conexiones a Internet...







Asesoramiento jurídico Pág. 82



Compras

Pág. 83



Comunidades virtuales Pág, 84



Música Pág. 86



Salud y medicina Pág. 87

Los puntos de las tablas en detalle

Tabla general

| | Nombre de la web | |
|---|------------------------------|--------|
| | Dirección | |
| 1 | Calidad de los contenidos | 65,00% |
| | + | |
| | • | |
| | | |
| | • | |
| 2 | Estructura de la web | 20,00% |
| | • | |
| | • | |
| | | |
| | • | |
| 3 | Tamaño de la web en Kb | 10,00% |
| 4 | ¿Funciona sin cookies? | 5,00% |
| | Nota parcial | |
| | Corrección positiva/negativa | |
| | Nota final | |

Calidad de los contenidos

En este apartado puedes consultar de un vistazo los puntos negativos (en color rojo) y positivos (en verde) de las webs analizadas. Representa el 65% de la nota (ver tabla de arriba) obtenida de siete notas parciales referidas a estos puntos:

- Actualización (5%): Si la información de la web se actualiza varias veces al día, obtiene un diez de nota.
- Cantidad de contenidos (10%): El tema debe tratarse en profundidad.
- Utilidad de los contenidos (20%): En este espacio examinamos si la infor-

mación de la web es útil. Por ejemplo, que en una página de viajes se permita hacer reservas o consultas.

- Imágenes que hay en la web (10%). • Claridad de la información (10%): Se
- considera importante que los textos sean inteligibles y que no tengan faltas de ortografía, por ejemplo.
- Y según el sector de cada web, se valoran aspectos concretos (10%), como que la página tenga un glosario o un área de consejos y trucos.

Estructura de la web

En este campo se informa de si es fácil o no acceder a los contenidos, consultarlos o navegar por las distintas áreas de una web. Este apartado representa el 20% de la nota (ver la tabla de la izquierda), que se obtiene de otras cinco notas parciales referidas a Claridad (5%), Maneio (5%), Función de Búsqueda (5%), Cantidad de Publicidad (3%) y Compatibilidad con Navegadores (2%).

🥕 Tamaño de la web en Kb

Medimos el tamaño de la página principal de cada web y publicamos la medida en kilobytes. Así puedes saber si la web tarda mucho o poco en cargarse (con 300 Kb recibe un cero de nota).

¿Funciona sin cookies?

Las webs en las que te solicitan que actives en tu navegador las cookies (archivos que guardan datos sobre el usuario) para permitirte el acceso a sus contenidos, reciben un cero de nota.

Tabla de compras

| | Oferta de productos | 20,00% |
|---|--------------------------------------|--------|
| | Precios | 30,00% |
| 1 | Costes de envío | 5,00% |
| 2 | Precio de los artículos | 25,00% |
| | Derecho y protección de datos | 10,00% |
| 3 | ¿Garantiza la seguridad de datos? | 3,00% |
| 4 | Devolución y garantía | 2,00% |
| 5 | Encriptación de los datos del pedido | 5,00% |
| | Servicio | 9,00% |
| 6 | ¿Indica el tiempo de entrega? | 1,00% |
| | Tiempo de entrega previsto | 2,50% |
| | Importe del pedido mínimo | 1,00% |
| 7 | Posibilidades de pago | 4,00% |
| | Plazo de devolución | 0,50% |

En las webs de compras, aparte de los campos de la Tabla general (ver recuadro de la izquierda), también examinamos, entre otros, los siguientes aspectos:

Costes de envío

Al comprar en una tienda online, es útil conocer de antemano el importe de los gastos de envío. Si son superiores a 20 euros, le damos un cero de nota.

Precio de los artículos

En este espacio comprobamos si los precios de los productos de la web están dentro de lo corriente. Así que comparamos el precio de uno o varios de sus artículos con el de otras tiendas online.

Seguridad de los datos

Los propietarios de las tiendas online están obligados por ley a informar sobre su política de protección de datos. Si en su web no se publica información al respecto, le damos un cero de nota.

Devolución y garantía

Los responsables de comercios en Internet están obligados por ley a explicar si permiten devolver productos adquiridos en su tienda online: tiempo máximo (ver Plazo de Devolución de la tabla, a la izquierda), artículos que se pueden devolver, quién se encarga de los gastos de envío... También valoramos que informen sobre la garantía.

Encriptación de datos

Al hacer un pedido online, debes enviar información personal (datos de tu tarieta de crédito, por ejemplo) que otros podrían utilizar. Por eso probamos si la web utiliza un servidor seguro.

🐓 Tiempo de entrega

Es obligatorio que se te informe del plazo aproximado que tardarás en recibir un pedido en tu domicilio (si no se especifica, obtiene un cero de nota).

Posibilidades de pago

Reseñamos las formas de pago admitidas en cada web. Si se permite pagar a plazos, contra reembolso, con tarjeta de crédito, transferencia, giro postal y Paybox, recibe un diez de nota.

Lotojuegos

Una administración de lotería y apuestas en Internet

ada más introducir en tu navegador de Internet la dirección de esta web, se muestra un mensaje que avisa de que estás "bajo una conexión segura" y nadie más en la Red podrá ver la información que tú intercambies con este sitio.

Esta característica es digna de destacar (de hecho, la valoramos como corrección positiva en la tabla del test) pues en Lotojuegos debes facilitar datos de tu tarjeta de crédito para pagar las apuestas, y la conexión a un servidor seguro hace que puedas confiar en este sitio.

Lotojuegos permite apostar a través de Internet en Lotería, Quiniela, Primitiva, Bonoloto y Gordo de la Primitiva. Para poder jugar, lo primero que debes hacer es registrarte en su web. Luego, elige el juego en el que quieres participar, y escoge tu pronóstico (en el caso de la Primitiva, por ejemplo, debes pinchar en un boleto virtual similar al que hay en las administraciones). Si no sabes hacer las apuestas, consulta las explicaciones de Reglas del Juego. En cuanto hagas el pago, se te envía por email la confirmación de tu apuesta o de la compra de tu billete de Lotería. Y, por cierto, el coste de las apuestas es mayor que en las administraciones, pues debes pagar una comisión por los servicios prestados.







Hacer tus pronósticos de juego en esta web resulta sencillo, pues utilizan boletos virtuales similares a los que es posible encontrar en las administraciones de lotería convencionales.

Elquinielon.com

Ya es posible crear tu peña de quinielistas online

ara que tengas las cosas claras desde el principio, te informamos que hay dos servicios que -al contrario de lo que pueda parecer- no se ofrecen en esta web: hacer apuestas de la quiniela por Internet (para esto mira la web de arriba), o encontrar predicciones del boleto que será premiado la próxima semana.

Sin embargo, se te permite crear y gestionar una peña de quinielas que organices con amigos. Basta con que te registres e indiques tu provincia, el nombre de

la peña y un nombre de usuario (login). Después recibes un email en el que, además de indicarte tu clave de acceso (password), debes pinchar sobre un link para activar tu peña (el proceso es un poco tedioso). A partir de ese momento, ya podrás comenzar a registrar a tus amigos y cada uno (con su login y password) puede entrar en la web para hacer sus pronósticos.

qué es esto? · cómo jugar? elquinielon administración com Administración de la peña "Delbarsa" • Bien, estás en la parte de administración de tu peña. Selecciona tu opción qué es esto? instrucciones crear mi peña comenzar a jugar hacer quiniela Gestión de saldos: ... el que no paga, no juega. Si tienes habilitada la gestión de saldos, puedes registrar los pagos que hacen los quinielista de tu peña. mi clasificación aciertos mi peña mi saldo <mark>nerar la quiniela</mark>: dependiendo del pronóstico de tus quinielistas, **g** iniela, acorde con el **número de apuestas** que tu peña quiera jugar. mis pronósticos quiniela jugada el desafío Gestión de la peña: puedes habilitar o deshabilitar la gestión de saldos, determinar el máximo de apuestas y establecer cuántos euros aportará cada quinielista por semana ficha personal la general <u>los + perezosos</u>: puedes consultar **qué quinielistas de tu peña no han realizado su pronóstico** para la presente jornada. el foro

En Elquinielon.com es posible crear una peña para hacer entre amigos el pronóstico de la quiniela. También puedes gestionarla (anotar quien ha pagado, quien ha hecho el pronóstico...).

Cuando el administrador de la peña lo decide -o sea tú, si has sido el creador-, hace click en "generar quiniela" y se crea una teniendo en cuenta los pronósticos de todos los jugadores.

Además, el administrador puede gestionar el saldo de la peña fijando el precio de la apuesta semanal, y controlando online el pago de estas cuotas por parte de los socios. Y hasta que un jugador no haya abonado el importe, no se le permite hacer su pronóstico.

Elquinielon.com ya tiene 700 peñas y más de 2.000 quinielistas registrados.

Resultados del test en detalle



iAbogado.com

Consulta online a un abogado y contrata sus servicios

i buscas asesoramiento legal sobre algún tema, entra en iAbogado.com y en la casilla "buscar" -en la parte superior de la webintroduce el término de búsqueda (por ejemplo, "divorcio"). A continuación, se te mostrará una lista de resultados organizada por Ser-

vicios Legales relacionados (como tramitación de expediente de separación o divorcio de mutuo acuerdo) y por Artículos al respecto (el divorcio, la separación o las cargas del matrimonio).

Este "primer contacto" con la web te dará una visión de las dos áreas en las

que se dividen los contenidos de iAbogado.com.

Por un lado, están los servicios de pago, entre los que se incluye la posibilidad de contratar online servicios de abogacía a precio fijo, y comprar modelos y formularios legales (pincha en Contrate un Abogado). Y también están los de consultas que puedes hacer por teléfono, por chat, por email o en el despacho del abogado (lo más asequible es

hacer la consulta telefónica, que cuesta diez euros).

Por otro, hay servicios gratuitos como la Guía Legal, con información muy amplia y detallada sobre distintas cuestiones legales como Separación y Divorcio, Testamento y Herencia, Familia, La Vivienda, Su Vehí-

culo y El Tráfico, Los Seguros, Delitos y Faltas, Propiedad Intelectual, Pensiones y Subsidios... Y también es posible acceder gratis a Busque Abogado. Sólo debes escoger una provincia y una especialidad, y se te mostrará una lista de despachos de abogados.

Resultados del test en detalle





Esta web permite hacer consultas a un abogado por email o por chat, entre otras posibilidades, o incluso contratar online servicios de abogacía a un precio fijo.

Multasonline.com

Para despreocuparse de las multas de tráfico

ara moverte por la web, utiliza el menú de navegación que hay en la parte superior de la página principal. El primer apartado, Información, incluye un área de Noticias (eso sí, poco actualizada, pues la última noticia data del mes de diciembre de 2002), una so-

bre Legislación (reseñas de leyes sobre tráfico y circulación de vehículos), y otra con Reportajes sobre las principales novedades de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, por ejemplo (este área tampoco está actualizada, el artículo más reciente es de enero de 2002).


La siguiente sección del menú es Servicios, que permite acceder a un sistema de búsqueda de multas en vía administrativa, o contratar un servicio que te avisa si se ha publicado una multa de tráfico a tu nombre en algún boletín oficial (www.multasonline.info). Si te interesa, es posible probarlo gratis durante un mes. También podrás contratar un servicio de gestión y asesoramiento jurídico de san-

ciones de tráfico o juicios de faltas, consultar en tiempo real tus expedientes...

También hay una sección titulada Asesoramientos que ofrece consejos prácticos (eso sí, muy pocos), un formulario online para hacer consultas gratis, reseñas sobre sentencias reales y un

área de Preguntas Frecuentes (FAQs). En ésta se publican las respuestas a las preguntas más habituales que suelen hacer los automovilistas cuando reciben una multa (por ejemplo: ¿debes firmar las notificaciones de multas que recibes en tu domicilio?).

Resultados del test en detalle





El servicio más destacado de esta web es el que se ofrece en Multasonline.info, que te permite conocer si se ha publicado alguna multa de tráfico a tu nombre en algún boletín oficial.

Entradas.com

Evita las colas para comprar entradas de cine o teatro

onla en la carpeta de Favoritos para tenerla a mano en tu navegador, y poder consultar las propuestas de ocio más actuales (cine, teatro, fútbol y música) y adquirir online las entradas para ver una

película, una representación teatral o un concierto.

El área más completa es la dedicada al cine, pues, además de incluir la cartelera de salas de cine de casi toda España (aún falta la de Álava, La Rioja, Las Palmas, Lleida, Soria y Zamora) y poder comprar entradas online, también es posible ver trailers (eso sí, en versión original y de escasa calidad), y consultar información de preestrenos.

Y puedes comprar online entradas de teatro (sólo de Madrid y Guadalajara), y de la gira de conciertos que harán los concursantes de Operación Triunfo.



Un servicio de compra de entradas por Internet para ir al cine o a otros espectáculos. Por ahora, no es posible comprar online entradas para fútbol (sólo ofrecen esta posibilidad por teléfono).

Resultados del test en detalle

| Nombre | | Entradas.com | |
|--|----------------|--|-------|
| Dirección | | www.entradas.com | |
| Oferta de productos | 20,00% | | 6,00 |
| Entradas de cine | , teatro y con | ciertos | |
| Calidad de los contenidos | 16,00% | | 5,75 |
| + Completa inform Buena función de Información actu | e búsqueda | tema de compra (FAQs, Ayuda a la Co de Noticias | mpra |
| Información escu | ieta de los es | spectáculos | |
| Estructura de la web | 5,00% | | 7,60 |
| + Los contenidos e | stán bien org | ganizados | |
| - 0 | | | |
| Precios | 30,00% | | 8,20 |
| Costes de envío | 5,00% | No tiene | 10,00 |
| Precio de los artículos | 25,00% | Un 2,95% más caro que la media | 7,84 |
| Dcho. y protección de datos | 10,00% | | 8,00 |
| ¿Garantiza seguridad de datos? | 3,00% | Sí | 10,00 |
| Devolución y garantía | 2,00% | No tiene | 0,00 |
| Encriptación de los datos | 5,00% | Sí | 10,00 |
| Servicio | 9,00% | | 6,56 |
| ¿Indica el tiempo de entrega? | 1,00% | Sí | 10,00 |
| Tiempo de entrega previsto | 2,50% | Muy corto (24 h) | 10,00 |
| Importe del pedido mínimo | 1,00% | 0 euros | 10,00 |
| Posibilidades de pago | 4,00% | Tarjeta de crédito | 3,50 |
| Plazo de devolución | 0,50% | No se indica | 0,00 |
| Tamaño de la web en Kb | 5,00% | 44,5 Kb | 10,00 |
| ¿Funciona sin cookies? | 5,00% | No | 0,00 |
| Nota parcial | 100,00% | | 6,85 |
| Corrección positiva/negativa | | | |
| Nota final | | Bien | 6,85 |
| | | | |

OfertaPC

Ordenadores a precio de ocasión

iene a la venta artículos de informática descatalogados o de ocasión. Su catálogo incluye PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, monitores y accesorios, y es posible consultar las ofertas de la semana en su página de inicio.

Cuando pinchas sobre el área que te interesa, accedes a una lista de productos disponibles (por cierto, la oferta es muy escasa). Los que lleven el letrero "nuevo" se refieren a artículos descatalogados, y el resto son equipos retirados de

empresas que, luego, revisa y recicla el personal técnico de OfertaPC.

Si no quieres gastar mucho, en esta web es posible adquirir ordenadores portátiles por unos 560 euros. Eso sí, se tratan de modelos Pentium II a 233 Mhz.

A la hora de comprar en esta web, es importante saber que en los productos de ocasión sólo se ofrecen seis meses de garantía.



En OfertaPC no te será posible adquirir el último modelo de ordenador, pero tal vez encuentres alguno descatalogado con una configuración potente y a un buen precio.

Resultados del test en detalle

| Nombre | | OfertaPC | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------|--|
| Dirección | | www.ofertapc.com | | |
| Oferta de productos | 20,00% | | 3,00 | |
| Equipos de inforn | nática desca | talogados y de ocasión | , | |
| Calidad de los contenidos | 16,00% | | 3,50 | |
| + Las descripciones | s de los prod | uctos son completas | | |
| No tiene teléfono Su catálogo es m No tiene función o | uy escueto | | | |
| Estructura de la web | 5,00% | | 7,20 | |
| Los contenidos es Manejo sencillo | stán bien org | anizados | | |
| Problemas con No. | etscape 6 pa | ra ver algunos contenidos | | |
| Precios | 30,00% | | 6,53 | |
| Costes de envío | 5,00% | 6 euros | 5,56 | |
| Precio de los artículos | 25,00% | Un 9,7% más caro que la media | 6,72 | |
| Dcho. y protección de datos | 10,00% | | 4,60 | |
| ¿Garantiza seguridad de datos? | 3,00% | Sí | 10,00 | |
| Devolución y garantía | 2,00% | Información completa | 8,00 | |
| Encriptación de los datos | 5,00% | No tiene | 0,00 | |
| Servicio | 9,00% | | 1,42 | |
| ¿Indica el tiempo de entrega? | 1,00% | No | 0,00 | |
| Tiempo de entrega previsto | 2,50% | No se indica | 0,00 | |
| Importe del pedido mínimo | 1,00% | 0 euros | 10,00 | |
| Posibilidades de pago | 4,00% | Transferencia bancaria | 0,70 | |
| Plazo de devolución | 0,50% | 7 días | 0,00 | |
| Tamaño de la web en Kb | 5,00% | 91,4 Kb | 8,34 | |
| ¿Funciona sin cookies? | 5,00% | Sí | 10,00 | |
| Nota parcial | 100,00% | | 4,98 | |
| Corrección positiva/negativa | | | | |
| Nota final | | Suficiente | 4,98 | |

Pobladores

Una comunidad virtual de casi un millón de usuarios

os miembros de esta comunidad virtual se organizan en "poblados" que reciben nombres distintos según su número de "habitantes":Aldeas (menos de diez), Ciudades (entre diez y 50), Grandes Ciudades (desde 50 hasta 100), Metrópolis (entre 100 y 200) y Megalópolis (a partir de 250 habitantes).

Aparte, los "poblados" también se estructuran según el asunto del que traten. Así, cada uno se incluye en el "territorio" temático al que se dedique: Gente y Ciudades, Cine, Música, Informática, Aficiones y Tiempo Libre, Humor, Ayuda, Juegos, Planeta Tierra y Deportes.

Cuando accedes a un "territorio", puedes ir a Listar Poblados (menú de la columna izquierda), y así visualizar los contenidos de cada uno, o a Ranking y se te mostrarán listas de Los Más Habitados, Los Más Visitados, Los Más Actualizados y Los Más Recientes.

Existe la posibilidad de consultar los contenidos con la función de búsqueda que te permite buscar usuarios y "poblados". Y, si te gusta alguno, puedes convertirte en "habitante" o, si lo prefieres, crear el tuyo.

Esta web tiene otros servicios atractivos como un

sistema para enviar originales postales electrónicas, conseguir logos y melodías para tu móvil o participar en foros y chats de cada "territorio" y organizar "kedadas" para "charlar".

Una dato interesante: hay casi 40.000 "poblados" y más de 900.000 usuarios.

Resultados del test en detalle





En Pobladores se reúnen usuarios interesados en distintos asuntos de ocio y entretenimiento (cine, música, humor, juegos, deportes, aficiones y tiempo libre...).

Waysingle

Para conocer a gente "sin compromiso"

omunidad de *single*, aspirante-*single*, *single* a la fuerza, *single* a tiempo parcial o completo, *single* a tiempo determinado o indeterminado". Esta breve reseña muestra el tipo de usuarios "bienvenidos" a es-

ta comunidad virtual (sustituye la palabra *single* por "soltero/a" y la descripción será más inteligible).

Si quieres formar parte de este "universo de los solteros", antes de nada pincha en la Guía del Portal para informarte de cómo funciona Waysingle y de las herramientas online que existen.

Primero, es necesario pasar por el tedioso proceso de registro. En él debes facilitar tus datos y luego esperar a recibir por email un mensaje de confirmación.

Éste incluye un link sobre el que debes pinchar para activar tu registro. Luego, se requiere que cumplimentes un formulario (¡seis páginas!) sobre ti, donde debes indicar tus datos de contacto, estudios, profesión, rasgos físicos, hábitos, aficiones... Después de este proceso (dura unos 15 minutos) ya puedes introducir y contestar anuncios en el Tablón, buscar otros *single*

en Encontrémonos o dejar que el sistema localice a las personas más afines a ti (Confía en San Faustino).

Además, hay un espacio web personal (My Waysingle) para guardar datos de tus contactos y búsquedas, controlar los mensajes enviados y recibidos, etc.

Resultados del test en detalle





Waysingle tiene un sistema de búsqueda (ver Confía en San Faustino) que localiza a las personas de la comunidad virtual que son más afines a ti según tus preferencias y tus aficiones.



Operación Triunfo en Portalmix

Una web dirigida a los fans de Operación Triunfo

a se conoce quien ha ganado la segunda edición del concurso de Operación Triunfo -por tanto, quien representará a España el 24 de mayo en el festival de Eurovisión-, y el programa de televisión ha finalizado. Pero si quieres informarte de todo lo relacionado con los concursantes, visita esta web y podrás consultar, por ejemplo, cuándo comienza su gira de conciertos por España (pincha en OT en Concierto).

Hay una sección donde se publican noticias (ver Última Hora) y varios apartados con archivos de interés. Por ejemplo, en Imágenes Día a Día puedes visualizar las fotos más destacadas desde que comenzó el concurso (pincha sobre un día en el calendario que se muestra), y en Vídeos hay algunos gratis, pero la mayoría son de pago (0,90 euros por cada vídeo). También hay fondos de escritorio, animaciones y salvapantallas.

Aparte, Fan Área ofrece información de cada concursante (biografía, fotos, postales, foro...), y Camino a Eurovisión está dedicado al popular festival musical.







Esta web te informa, entre otras cosas, de los próximos proyectos de los concursantes de Operación Triunfo: la gira que empieza en abril, el festival de Eurovisión en mayo...

El Músico Digital

Guía de direcciones online sobre música

I principal servicio que ofrece esta web es un amplio directorio de enlaces a webs relacionadas con la música. Para acceder a él, baja hasta el final de la página principal utilizando la barra de desplazamiento del navegador y verás un di-

rectorio dividido en tres campos: Prensa, Territorios y Herramientas. Entre otros, hay links a portales de Internet especializados, radios de música online, programas de televisión sobre música, estilos (blues, dance, jazz, cantautores, flamenco, rock & roll...), salas de conciertos, festivales, tiendas, agendas de conciertos...

Aparte de navegar por el directorio, también es posible informarse de otros enlaces desde las selecciones que se destacan en la página de inicio: listas de venta, radios en vivo, revistas, portales de Internet...

Y desde la *homepage* también tienes acceso a noticias sobre música. En la par-

te central se publican extractos de informaciones aparecidas en otros medios online: actualidad, reportajes, crónicas de conciertos de interés, entrega de premios, festivales de música...

En conclusión, la web de El Músico Digital puede servirte como punto de partida para enterarte de lo más destacado del panorama musical y, luego, ampliar la información con ayuda de los links que se incluyen en su amplio directorio.

Lo que sí se echan de menos son otros recursos, como archivos de música, foro de opinión, etcétera.

Resultados del test en detalle





En la web de El Músico Digital se publican "recortes de prensa" con la información más destacada sobre música, también se ofrece un amplio directorio de links.

Elresfriado.com

Información y consejos sobre el catarro

unque el invierno ya se va "despidiendo" y "dejando paso" a la primavera, todavía el tiempo es inestable y hace que los catarros estén a la orden del día. Si quieres saber cómo prevenirlo -o tratarlo si es que ya estás constipadoentra en Elresfriado.com y

de una forma rápida y amena sabrás medios para hacer frente a una de las patologías más comunes que puede afectar a cualquiera.

Para acceder a los contenidos, utiliza la barra de navegación que hay en la parte superior de la web. Por ejemplo, en Descubre se explican cuestiones básicas: qué es el resfriado, quién lo padece, quién corre más riesgo, cómo se transmite...

Las explicaciones son breves, están ilustradas con dibujos, y son comprensibles (aunque no se aclaran algunos términos, como "rinovirus" y "coronavirus").

Síntomas contiene información útil para reconocer cómo se manifiesta el resfriado, y en Diagnóstico se indican otras patologías con

las que se confunde el catarro (gripe, por ejemplo).

Resultan muy interesantes las áreas de Prevención, en las que informan de medidas preventivas de caracter higiénico (lavarse las manos con frecuencia, utilizar pañuelos de papel...), y de Tratamiento, donde se enun-

cian los medicamentos básicos para aliviar los síntomas del resfriado.

En Consejos se insiste en la importancia de llevar una dieta sana y hábitos de higiene para evitar caer enfermo, y Curiosidades trata sobre mitos y errores que hay acerca del resfriado.

Resultados del test en detalle





La web de Elresfriado.com incluye áreas muy útiles para enterarte de cómo puedes prevenir el resfriado siguiendo unos simples hábitos de higiene o con una dieta equilibrada y variada.

Medico Directo

Consultas y test de autochequeo online

egún se especifica en su web, el principal objetivo de Medico Directo es "acercar la información y atención sanitaria al ciudadano a través de Internet". En esta breve cita se describen los dos servicios característicos de la página web. Por un lado, el área puramente divulgativa, donde se publican textos médicos sobre enfermedades, tratamientos y prevención; relatos de situaciones reales que han vivido médicos y pacientes (tú también puedes participar enviando tu historia); y un área de Noticias sobre medicina y salud que se actualiza cada mes.

Si quieres acceder a información más actual, existe una selección de breves sobre noticias de otros medios (ver Actualidad Médica), y también se te ofrece la posibilidad de suscribirte a un boletín semanal. Por otro lado, está el área de servicios, en la que se ofrece la posibilidad de hacer consultas online a médicos "de cabecera" y especialistas. Por desgracia, no son gratuitas (puedes hacerlas desde ocho euros).

En este área también se incluyen los Cuestionarios

Online. Se trata de unos formularios de tipo test que, en teoría, permiten averiguar, por ejemplo, si tus hábitos de vida son correctos.

Se echan en falta un área de consejos -cómo llevar una vida más sana, por ejemplo- y un formulario para hacer búsquedas.

Resultados del test en detalle





La principal característica de Medico Directo es que permite hacer consultas a profesionales de la medicina de forma rápida a través de Internet. Eso sí, previo pago.

100 direcciones online de interés

En este apartado encontrarás las 100 direcciones de Internet más interesantes que hemos descubierto para ti. Además, las organizamos por categorías para que te sea más sencillo hallar lo que buscas.

Cada una está acompañada de una breve descripción de sus contenidos.

Cine

http://webs.demasiado.com/cinesurfer
http://www22.brinkster.com/criticalia
www.buscacine.com
www.bilbocine.com
www.canalcine.net
http://cinetika.com
http://cvc.iespana.es
www.cinenacional.com
www.visualcine.cjb.net
www.criticasdecine.com

Información de películas clasificadas por temas
Selección de críticas sobre largometrajes de actualidad
Todo tipo de información relacionada con el cine
Películas, actores, actrices y directores
Revista de actualidad cinematográfica
Recursos y buscador de cine, televisión, arte, y espectáculos
Centro Virtual Cinematográfico
Base de datos completa del cine argentino
Consultas gratuitas relacionadas con películas
Análisis de guiones de películas: tema, personajes, etc.

Motor

www.hondapons.com Equipo de Sito Pons para esta temporada www.derbiracing.com Información sobre las motos Derbi en competición www.guiamotera.com Completa guía para todos los moteros Weh dedicada en exclusiva al trial www.todotrial.com Información sobre los últimos modelos de la F1 www.mclaren.co.uk Una de las mayores promesas de la Fórmula 1 www.fernandoalonso.com www.troycorser.com Página de uno de los mejores pilotos de las SuperBikes www.formula1.com Datos sobre la nueva temporada de los Fórmula 1 www.carlos-sainz.com La temporada de Carlos Sainz con Citroen www.colinmcrae.com Uno de los mejores pilotos del Mundial de Rallies

Compras

www.guiascomerciales.com www.rushcollection.com www.o-to-o.com www.habitat.com http://compras.atiendes.com www.hyphop.com www.areapc.com www.tiendapc.com www.klave.com

Guías de comercios de las poblaciones del entorno de Madrid Venta de ropa de marca con grandes descuentos (en francés) Para comprar objetos de decoración y artículos de moda Nuevos productos de decoración de la firma Habitat Asociación de las tiendas virtuales de España Primeras marcas de moda, con hasta un 60% de descuento Completa tienda de informática Catálogo de productos informáticos y de telecomunicaciones Un método para simplificar el proceso de compra informática Camisetas de los principales equipos españoles y del mundo

Música

www.mundoclasico.com
www.festivaldecanarias.com
www.musicavirtual.com
www.atiza.com
www.gpsmusic.com
www.filomusica.com
www.labandaelastica.com
www.classical-composers.org
www.billboard.com
http://www.yuhuu.com/musica noticias.asp

Diario virtual dedicado a la música clásica
Festival de música clásica de España
Portal especializado en la música española y latina
Noticias musicales actuales y de todo tipo
Portal centrado en la difusión de la música a través de la Red
Publicación dedicada a los amantes de la música clásica
Revista especializada en música editada en Los Ángeles
Información de los compositores clásicos
Lista de éxitos musicales, con buscador especializado
Noticias y novedades de música actualizadas a diario

Cultura y Diseño

www.alfaguara.santillana.es
www.biblio-zamoravicente.es
www.anydisseny2003.org
www.flg.es
www.design-italia.it
www.taschen.com
www.lacultura.com.ar
http://linksarquitectura.com.ar
www.circulobellasartes.com
www.fundaciontomasmoro.com

Obras de las colecciones de Alfaguara
Fondos de la biblioteca de Zamora Vicente
2003 es el año del diseño en Barcelona
Fondos de la Fundación Lázaro Galdiano
Información sobre el "diseño italiano"
Una de las mejores editoriales especializadas en arte
Página dedicada a la cultura: talleres y concursos literarios
Colección de vínculos relacionados con la arquitectura
Actividades y servicios del Círculo de Bellas Artes
Fundación cuyo objetivo es difundir la cultura

Ocio

www.masgastronomia.com Vínculos y direcciones de establecimientos de gastronomía www.elacuarista.com Para los aficionados a los peces de acuario www.quiadelocio.com Información práctica de actividades de ocio www.greatrestaurants.com Sistema para conocer los mejores restaurantes del mundo www.recipecenter.com Una de las mayores colecciones de recetas de la Red www.italianchef.com Recetas de la cocina italiana www.lanuevaespana.es/ocio Posibilidades de ocio en la zona de Asturias www.ibercultura.com Ocio. cultura v turismo en España www.webalia.com Humor de todo tipo www.vivebien.com Consejos para pasarlo bien

Educación y Formación

www.etsiit.unican.es
www.iee.unavarra.es
www.educaguia.com
www.monografias.com
www.arquitectuba.com.ar
www.aulafacil.com
www.aulainfantil.com
www.5campus.com
www.educasites.net
www.aprendemas.com

Ingenieros industriales y de Telecomunicación Univ. Cantabria Ingeniería eléctrica y electrónica en la Universidad de Navarra Una de las guías educativas más completas de la Red Centro de recursos educativos
Portal de arquitectura, con contenidos gratuitos
Página con cursos gratuitos online
Portal infantil, con guía de escuelas infantiles y guarderías
Portal universitario, con artículos y utilidades
Más de 5.000 enlaces a sitios con interés educativo
Cursos, clases, formación, formadores, universidad, estudios...

Viaies

www.guiamundialdeaeropuertos.com
www.masactividades.com
www.areaturística.com
www.meteoruta.com
www.catai.es
www.eltren.com
www.turisvalencia.es
www.book-a-hotel-in-spain.com/es
www.malagaturismo.com

Guía de todos los aeropuertos del mundo
Actividades relacionadas con el turismo
Completa guía de turismo
Guía de vacaciones, con información meteorológica
Buenas ofertas para las vacaciones
Información práctica para viajar en tren
Posibilidades turísticas que ofrece Valencia
Reservas de hoteles en toda España
Los encantos turísticos de Málaga
Guía de hoteles y de actividades en Venecia

Informática e Internet

www.buscopio.com
www.internenes.com
www.buscadorespanol.com
www.antena10.com
www.internetinvisible.com
www.grec.net
www.internets.com
www.botspot.com
http://tucows.ua.es
www.winmaq.com

Completo buscador para poder encontrar casi de todo
Página web para enseñar a los más pequeños
Especializado en encontrar enlaces a páginas españolas
Completo buscador y con un gran listado de vínculos
Bases de datos, a las que no acceden los buscadores
Guía de recursos en la Red (en catalán)
Índices de recursos y bases de datos temáticas
Información sobre inteligencia artificial y desarrollos prácticos
Recopilación de programas de Windows, Mac y Linux
Revista especializada en el sistema operativo Windows

Wap

www.abc.es/wapc Versión WAP en color del diario ABC www.wmlclub.com Colección de vínculos relacionados con el mundo WAP www.wapeton.com Portal WAP con muchos servicios para los usuarios www.wapjump.com Completo buscador de vínculos WAP en la Red www.contadorwap.com Contadores v estadísticas WAP Buscador especializado en WAP www.wapwarp.com http://mobile.sports.com Portal WAP centrado en los deportes (Europa) http://mobile.sonvpictures.com Novedades de Sony Pictures (a través del móvil) http://wap.recipecenter.com Recetas que se pueden recibir en el móvil http://wap.h2g2.com Guía del Autoestopista Galáctico en formato WAP (en inglés)



Active WebCam 3.3





Déjate ver en la Red

Hay un montón de motivos para que quieras compartir determinadas imágenes a través de Internet, especialmente si dispones de una webcam. Desde los preciosos amaneceres que se divisan desde tu ventana, hasta tu innata belleza. Seguro que hay algo que te apetece enseñar en la Red.

Con Active WebCam puedes, en menos de un minuto y sin ninguna complicación, instalar un servidor web en tu ordenador, diseñar una página web, e incluir en ella la imagen que capta tu cámara. Para ello sigue estos pasos:

Conéctate a Internet, abre tu navegador y escribe →① en la barra de direcciones. Cuando se abra



busca el apartado •



Active WebCam broadcasts live video up to 20 frames per second from any Video Camera. It broadcasts either from your computer or through any FTP server.

More Info...

Download for FREE evaluation.

y haz click en el enlace Download

En un instante, se abrirá la página Downloads,

busca el apartado y haz click después en este icono:





Descarga entonces el programa del modo habitual. Una vez bajado, abre la carpeta en la que lo has guardado y haz doble click en el icono



para de este modo instalarlo.

Cuando finalice la copia de archivos al PC, verás la ventana



en la que tendrás que configurar algunos parámetros del programa. En primer lugar selecciona •

Use <u>DirectShow</u>

DirectShow video capture is the new 32-bit technology. It was designed to resolve the problems inherent in the Video for Windows architecture.

y utiliza el apartado
Select a Camera to USe: Preview:

Not Selected

para seleccionar la cámara, por ejemplo SPYC@M 300XS. Si todo está

correcto, en la parte derecha de la ventana verás la imagen que la cámara está aho-



ra captando en ese momento •
Para continuar pulsa en Next •

Elige ahora para instalar el servidor en tu PC, y continúa pulsando en Next ...

En el siguiente paso puedes configurar a tu gusto determinados parámetros de la página, como su aspecto o el texto que se mostrará en la misma:



Hazlo y pincha después en el botón Next cuatro veces.

Llegado a este punto, se te permite comprobar cuál será el aspecto de la página. Para ello haz click en el botón lastina was paga. y, en unos segundos, se abrirá una ventana de tu navegador con la imagen de la cámara, por ejemplo:



Anota la dirección completa que se muestra en la barra de direcciones [http://172.26.1.42:8080/] pues es la que tendrás que dar a las personas que quieran ver la página. Cierra la ventana de configuración del programa con un click en Finish y tu servidor ya estará en marcha.

Dirección online

→ 1 www.pysoft.com

Aplicaciones útiles en Internet

Hemos seleccionado algunas aplicaciones de tipo shareware o gratuitas que te pueden resultar de interés y que encontrarás con facilidad en Internet. Para calcular los tiempos de descarga hemos tomado como referencia los tiempos medios para un módem de 56K.

Aplicaciones de Internet: versiones actuales Versión **Programa** Dirección Internet Explorer 6 www.microsoft.com/Spain/ie Netscape home.netscape.com/es/download Real Player Basic 8 www.real.com/player 5.0.2 Quicktime www.apple.com/quicktime Flash Player 5 www.macromedia.com/software 5.1 Acrobat Reader www.adobe.com/products

Videoconferencia

Active WebCam 3.3



Tiempo de descarga: 6-7 minutos

Cada vez hay más PCs dotados de una webcam, con los es posible mantener videoconferencias entre dos o más usuarios, o emitir la bonita vista de la que disfruta uno desde la ventana. Con este programa podrás crear tu propio "canal de TV" en la Red de redes y dejar que te vean.

www.pysoft.com

Idioma: inglés

19.00 €

Utilidad de gestión

Advanced RemoteInfo 0.6.1



Una de las grandes ventajas que ofrecen las redes de ordenadores es la posibilidad de realizar operaciones en un equipo de forma remota. Con esta sencilla aplicación puedes acceder a muchos datos de cualquier equipo conectado a una red e incluso llevar a cabo tareas de gestión.

http://masterbootrecord.de/docs/advancedremoteinfo.php#

Tiempo de descarga: 9-10 minutos Idioma: inglés

gratuito

Filtro de navegación

Anti-Porn 2.80.1.23



Si tienes hijos y quieres evitar que en sus "excursiones" por Internet puedan "caer" en páginas pornográficas, utilizando Anti-Porn es posible conseguirlo. Este programa detecta si una página tiene contenido de tipo sexual y, en tal caso, cierra inmediatamente la ventana del navegador.

www.tueagles.com/anti-porn

ldioma: inglés

40,00 €

Intercambio de archivos

BadBlue PE 2.14



¿Quieres compartir archivos con tus amigos a través de la Red? Badblue es un sencillo programa con el que podrás, a través de una interface web, distribuir con un simple click del ratón todo tipo de archivos en tan sólo unos pocos segundos, cómoda y fácilmente.

www.badblue.com


Tiempo de descarga: Menos de 1 min. Idioma: ingle

Idioma: inglés gratuito



Los mejores accesos a Internet

En esta página resumimos los resultados de las pruebas que realizamos diariamente a los proveedores de acceso a Internet. En la tabla puedes comprobar las prestaciones de cada uno de ellos en el período actual y el anterior, con los servicios de la Red más habituales.



Así hacemos los test en Computer Hoy

En este test comprobamos la velocidad de conexión y la calidad de los servicios de cada proveedor.

Servicio

En él hemos valorado tanto la ayuda telefónica como la que se ofrece en la web.

Instalación

También comprobamos si los proveedores proporcionan un CD para configurar la conexión y el tipo de programas incluidos, la claridad del manual, etcétera.

Prestaciones

Hemos medido la velocidad de las 34 conexiones (7 de ellas tarifas planas) con los servicios habituales.

Para ello, hemos utilizado un programa, desarrollado para Computer Hoy, que simula el uso de servicios de Internet (páginas web, FTP y Ping). Este programa se conecta las 24 horas del día a todos los proveedores del test, y realiza unas 4.000 llamadas cada semana de forma aleatoria. A continuación, medimos la velocidad

de descarga de datos de diez páginas web y de diez servidores de FTP.

Esta transferencia se mide en cps, caracteres recibidos por segundo (cuanto mayor sea la cifra, más rápida será la conexión).

Utilizamos el Ping para medir la velocidad con la que responden los servidores de partidas de juegos en red. El resultado del Ping es la respuesta del ordenador remoto medida en milisegundos. Éste es el tiempo que un paquete de datos tarda

en llegar al servidor y en volver luego a nuestro PC. Para tener resultados significativos hemos elegido, cinco servidores españoles y cinco de fuera del país.

Resumen de resultados

Arriba verás un resumen de los resultados del test. Para obtener la calificación final que aparece en la columna "Resultado del test", hemos considerado los datos relativos al Servicio y a la Instalación, así como los de las mediciones realizadas con los servicios antes mencionados (www,FTP y Ping).

Después, figuran cuatro columnas con las calificaciones obtenidas en las distintas franjas horarias del día. En los tres gráficos comprobarás la velocidad según el servicio utilizado (navegación, descarga y juegos online) figurando en color rojo los de tarifa plana. La velocidad media de todos los proveedores aparece indicada con una fina línea ro-

ja vertical.

Webs analizadas en Computer Hoy

En cada número de Computer Hoy analizamos 12 páginas web de distintos temas. En esta Guía verás la nota de todas las que se han incluido en esta sección a lo largo del tiempo para que puedas comparar las webs de este número (las verás marcadas con un símbolo amarillo) con aquéllas que "visitamos" hace tiempo.

| Pos | s. Nombre | Dirección | Calidad | N |
|-----|-----------------------|----------------------------------|------------|----|
| | | Alimentos y bebidas | | |
| 1 | Coca-Cola | www.cocacola.es | Notable | 10 |
| 2 | Chocolate Nestlé | www.todochocolate.com | Notable | 10 |
| | | Apuestas y loterías | | |
| 1 | Lotojuegos | www.lotojuegos.com | Bien | 11 |
| 2 | Elquinielon.com | www.elquinielon.com | Bien | 11 |
| | A | sesoramiento jurídico | | |
| 1 | iAbogado.com | www.iabogado.com | Notable | 11 |
| 2 | Multasonline.com | www.multasonline.com | Bien | 11 |
| | | Bibliotecas virtuales | | |
| 1 | Miguel de Cervantes | www.cervantesvirtual.com | Notable | 10 |
| 2 | Ciberoteca | www.ciberoteca.com | Notable | 10 |
| | | Ciencia ficción | | |
| 1 | Cyberdark.net | www.cyberdark.net | Notable | 11 |
| 2 | Bibliópolis | www.bibliopolis.org | Bien | 11 |
| | , | Cine | | |
| 1 | CineNacional.com | www.cinenacional.com | Notable | 10 |
| 2 | Wanda Vision | www.wandavision.com | Notable | 11 |
| 3 | Columbia Tristar Pic. | www.columbiatristarvideo.es | Notable | 10 |
| 4 | Harry Potter | harrypotter.es.warnerbros.com | Notable | 10 |
| 5 | | www.elsenordelosanillos.aurum.es | Notable | 10 |
| 6 | Minority Report | www.minorityreport.com | Notable | 10 |
| 7 | Canal Cine | www.canalcine.net | Notable | 10 |
| 8 | Men In Black II | www.sonypictures.com | Notable | 10 |
| | | Coleccionismo | | |
| 1 | Todo Colección | www.todocoleccion.net | Notable | 10 |
| 2 | DooCollect.com | www.doocollect.com | Notable | 10 |
| | | Compras | | |
| 1 | OfertaDVD | www.ofertaDVD.com | Notable | 11 |
| 2 | Dommo | www.dommo.com | Notable | 11 |
| 3 | Discópolis | www.discopolis.com | Notable | 10 |
| 4 | Carrefour Ocio | www.carrefourocio.com | Notable | 10 |
| 5 | TopCompra.com | www.topcompra.com | Notable | 10 |
| 6 | Miró | www.miro.es | Notable | 11 |
| 7 | La Mediterranea | www.la-mediterranea.com | Notable | 10 |
| 8 | AbuscarRegalos.com | www.abuscarregalos.com | Notable | 10 |
| 12 | Entradas.com | www.entradas.com | Bien | 11 |
| 29 | OfertaPC | www.ofertapc.com | Suficiente | 11 |
| | C | omunidades virtuales | | |
| 1 | Pobladores | www.pobladores.com | Notable | 11 |
| 2 | Waysingle | www.waysingle.net | Bien | 11 |
| | | Consumo | | |
| 1 | Canal de Compras | canalcompras.paginasamarillas.es | Notable | 11 |
| 2 | OCU | www.ocu.org | Notable | 10 |
| | I | | | |

| 05 | . Nombre | Dirección | Calidad | Nº |
|----|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----|
| | Kelkoo.com | www.kelkoo.com | Notable | 100 |
| 4 | CityLogo.com | www.citylogo.com | Bien | 115 |
| | | Deportes | | |
| 1 | Masdebuceo | www.masdebuceo.com | Bien | 102 |
| 2 | GolfSpain | www.golfspain.com | Bien | 103 |
| 3 | Todociclismo | www.todociclismo.com | Bien | 102 |
| 4 | SportSciences | www.sportsciences.com/es | Bien | 110 |
| 4 | La Guía del Esquí | esquihoy.paginasamarillas.es | Bien | 112 |
| 6 | Carreraspopulares.com | www.carreraspopulares.com | Bien | 105 |
| 7 | Desliza.net | www.desliza.net | Bien | 103 |
| | | Educación | | |
| 1 | Recicla Vidrio | www.reciclavidrio.com | Bien | 114 |
| 2 | AnglesOnline.net | www.anglesonline.net | Suficiente | 114 |
| | | Encuentros | | |
| 1 | Mipasado.com | www.mipasado.com | Bien | 114 |
| 2 | Q hay de nuevo | www.quehaydenuevo.com | Bien | 114 |
| | | <i>Ferias</i> | | |
| 1 | SimoVirtual.com | www.simovirtual.com | Notable | 106 |
| 2 | StandTV | www.standtv.es | Bien | 106 |
| | | <i>Gastronomía</i> | | |
| 1 | Interdelicatessen.com | www.interdelicatessen.com | Notable | 115 |
| 2 | Recetas.net | www.recetas.net | Notable | 115 |
| | | <i>Informática</i> | | |
| 1 | Superarchivos | www.superarchivos.com | Notable | 105 |
| 2 | KidSmartEarlyLearning | www.kidsmartearlylearning.org | Notable | 113 |
| 3 | ZONAVirus | www.zonavirus.com | Notable | 102 |
| 3 | VSAntivirus | www.vsantivirus.com | Notable | 108 |
| 5 | Datafull.com | www.datafull.com | Notable | 108 |
| 5 | Sólo Drivers | www.solodrivers.com | Notable | 115 |
| 6 | Trucos Técnicos | www.trucostecnicos.com | Notable | 111 |
| 7 | Espaware | www.espaware.com | Notable | 107 |
| 8 | WebExperto.com | www.webexperto.com Inmobiliaria | Bien | 107 |
| 4 | Ohra Nusus | | Notable | 115 |
| 1 | Obra Nueva | www.obranueva.net | Notable | 115 |
| 2 | Servihome | www.servihome.com Interés social | - Notable | 115 |
| 1 | MalosTratos.com | | Notable | 100 |
| 1 | | www.malostratos.com | Bien | 109 |
| 2 | ridii Sobie Drogas | www.sindrogas.es Juegos | Dieli | 109 |
| 1 | Zanarod | | Notable | 114 |
| ÷ | Zonared | www.zonared.com | Bien | 114 |
| 2 | PlayMission | www.playmission.com Motor | Dieli | 114 |
| 1 | Cunormotor com | | Notable | 115 |
| 2 | Supermotor.com | www.supermotor.com | Notable | 115 |
| 2 | Grupo RACC | www.racc.es | Notable | 113 |

| | Pos | . Nombre | Dirección | Calidad | Nº |
|---|-----|-------------------------------|--|------------|-----|
| | | | Música | | |
| | 1 | La Ganzúa | www.laganzua.net | Notable | 110 |
| | 2 | Florida 135 | www.florida135.com | Notable | 106 |
| | 3 | Los40.com | www.los40.com | Notable | 100 |
| | 3 | Melómano Digital | www.orfeoed.com | Notable | 104 |
| | 5 | The Pop Page | www.pop-page.net | Bien | 105 |
| | 6 | Beat People | www.beatpeople.net | Bien | 108 |
| | 7 | Sitio Oficial de Amaral | www.amaralonline.net | Bien | 110 |
| | 8 | SpanishPop.net | www.spanishpop.net | Bien | 104 |
| | 19 | OT en Portalmix | www.portalmix.com/triunfo | Suficiente | 116 |
| | 24 | El Músico Digital | www.elmusicodigital.com | Suficiente | 116 |
| 1 | | Zi ilidoloo Digital | Ocio | | |
| | 1 | Divertrix.com | www.divertrix.com | Notable | 111 |
| | | | webalia.com | Notable | 106 |
| | 3 | YaTV.com | yatv.com | Notable | 111 |
| | 4 | Madrid A Mano | www.madridamano.com | Notable | 108 |
| | | San Miguel City | www.sanmiquel.es | Notable | 107 |
| | 6 | ¿Te Acuerdas? | www.teacuerdas.com | Notable | 109 |
| | 7 | VisualDisco | www.visualdisco.com | Bien | 104 |
| | 8 | Lo Más Curioso | www.lomascurioso.com | Bien | 107 |
| | 9 | Diario Global | www.diarioglobal.com | Bien | 104 |
| | 10 | Faunia | www.faunia.es | Bien | 114 |
| | | | Organismos oficiales | | 117 |
| | 1 | Administracion.es | www.administracion.es | Notable | 107 |
| | | Seguridad Social | www.seg-social.es | Notable | 107 |
| | _ | ocgunuau oociai | Prensa rosa | | 107 |
| | 1 | HOLA.com | www.hola.com | Notable | 103 |
| | 2 | ¡Qué Me Dices! | www.noia.com www.quemedices.es | Notable | 103 |
| | | IQUE INIC DICES: | Salud y medicina | 1101010 | 103 |
| | 1 | Elresfriado.com | www.elresfriado.com | Notable | 116 |
| | · | | | Suficiente | 116 |
| _ | 2 | Medico Directo | www.medicodirecto.com Turismo y viajes | Ounoicite | 110 |
| | 1 | Sol Melià | www.solmelia.com | Notable | 104 |
| | _ | | | Notable | 111 |
| | 2 | Germanwings Notodohoteles.com | www.germanwings.com www.notodohoteles.com | Notable | 110 |
| | _ | Red Guía Hoteles | | Notable | |
| | _ | | www.guia-de-hoteles.com | Notable | 109 |
| | 5 | | www.indicerural.com | Notable | 111 |
| | _ | Rusticae | www.rusticae.es | Notable | 100 |
| | _ | Paradores | www.parador.es | Notable | 103 |
| | _ | Viajes Ecuador | www.viajesecuador.com | Notable | 113 |
| | 9 | Apart. y Hoteles | www.apartamentosyhoteles.com Vinos | Motable | 112 |
| | 4 | Vivir al Vina | | Notable | 105 |
| | 1 | | www.vivirelvino.com | | 105 |
| | 2 | Todo Vino | www.todovino.com | Notable | 105 |



o es muy difícil aprender Basic. De hecho, este lenguaje de programación 01 (Pág. 96) fue diseñado para principiantes, y todavía hoy se lo considera uno de los más fáciles. Aparte, de sus casi cien comandos 02 (Pág. 96) sólo usarás habitualmente menos de veinte. Por si fuera poco, VB dispone de muchas ayudas y elementos gráficos.

En esta entrega te contamos los fundamentos de VB. Se trata de los cimientos sobre los que se va a edificar el resto del curso. De ellos forman parte las variables, las constantes y los "bucles".

Variables y constantes

Para que el ordenador pueda trabajar necesita datos. Éstos pueden ser textos, términos, cifras o imágenes. Además, debes "dejárselos" a los programas en un sitio concreto que ellos reconozcan y sepan encontrar.

Para ello se usan las variables. Se definen en el **código fuente** 03 (Pág. 96) del programa, donde hay que in-

dicar también el tipo de datos que contienen. Así, el programa sabrá en qué sitio de la RAM está exactamente esa información.

Procura dar a las variables un nombre que describa su contenido, para que tus programas sean fáciles de leer. Por ejemplo, si una variable se llama "Dirección" probablemente guarde un nombre y una dirección.

Variables y constantes contienen datos

También puedes asignar a la variable un valor que no pueda ser cambiado por el programa. Por ejemplo, si necesitas incluir el número de días de un año, el contenido de esta "variable" siempre será 365. A estos "contenedores de valores", para diferenciarlos de las variables, se los llama constantes.

¿Qué son los comentarios?

Básicamente, su objetivo es conseguir que un programa se entienda mejor. Lo habitual es que un comentario 'Esta función genera números aleatorios

consista por regla general en una sencilla aclaración acerca de unas líneas concretas del código fuente.

Un comentario comienza siempre con un apóstrofe, por ejemplo .

Visual Basic no considera como instrucciones a los caracteres que haya escritos detrás de éste.

A pesar de que los comentarios no son realmente obligatorios, lo mejor es que te acostumbres desde el principio a utilizarlos tanto como te sea posible.

Bucles

A menudo, incluso en los programas más sencillos, se da el problema de que determinados comandos o secuencias de comandos se deben repetir varias veces. Por ejemplo, quieres que suenen tres pitidos al llevarse a cabo determinada acción.

Para no tener que repetir las instrucciones una y otra vez existe una estructura especial de control, el bucle.

Si sabes exactamente el número de veces que debe repetirse el comando, puedes definirlo en la denominada cabecera o inicio del bucle. La iteración entonces se lleva a cabo hasta que, o bien se llega al valor que se ha predeterminado, o bien se cumple otra orden de interrupción.

Ten cuidado con las condiciones de la interrupción mientras estés programando. Asegúrate de que siempre lleguen a ocurrir, ya que, de lo contrario, el bucle se repetiría indefinidamente (como ocurre con la entradilla del artículo). Explicamos más acerca de los bucles en el apartado "Bucles y condiciones" de la página 96.

¿Cómo "piensa" un programa?

A menudo un programa tiene que elegir entre varias alternativas. Por ejemplo, si debe reaccionar de distinta forma en función de que el contenido de una variable sea positivo o negativo. La forma más sencilla de programar una de estas decisiones es mediante el uso de condiciones, empleando las expresiones If...then..., en español Si entonces.....


Tras If debe seguir una condición como: "...el contenido de la variable es mayor o igual que cero". A continuación, then y la acción que se debe llevar a cabo si se cumple la condición.

| Guía del curso | |
|--|--------|
| Instalación de Visual Basic | Nº 115 |
| Introducción al lenguaje BASIC | Nº 116 |
| Uso de controles en Visual Basic | Nº 117 |
| Aplicaciones MDI y SDI | Nº 118 |
| Formularios avanzados | Nº 119 |
| Gráficos y multimedia | Nº 120 |
| Objetos y menús | Nº 121 |
| Controles avanzados: Internet y Timer | Nº 122 |
| Personalización y configuración de programas | Nº 123 |
| Generar programas | Nº 124 |

Creación de un programa con Visual Basic


En este capítulo crearás un sencillo programa que servirá para calcular la superficie de un cilindro. Para ello te explicamos el proceso con cuadros de texto para introducir datos, así como la declaración de variables y constantes.

Inicia primero Visual Basic 6.0. Así que haz un click en **I**Inicio, luego en la línea Todos los programas , después en Microsoft Visual Basic 6.0 y por último en Microsoft Visual Basic 6.0.



Haz doble click encima de cualquier lugar vacío de la vista de diseño del formulario, para que se abra una ventada de código y así veas el esbozo de un procedimiento 04 (Pág. 69):

Introduce a continuación las siguientes líneas al procedimiento:



Private Sub Form Load() Dim Radio As Currency

Dim Altura As Currency Dim Superficie As Currency

Const PI = 3.14159

aparece el tipo de datos, la clase de valores que se van a guardar en la variable. Visual Basic es capaz de distinguir muchos tipos dife-

rentes. En nuestro ejemplo, para las variables se necesitan al menos cuatro decimales, por lo que se definen como datos Currency.

Ahora escribe la siguiente línea, Const PI = 3.14159 debajo de las anteriores. Con ella de-

Superficie = (2 * PI * Radio * Altura) + (2 * PI * Radio * Radio)


Radio = InputBox("Introduce el radio en centímetros:") Altura = InputBox("Introduce la altura en centímetros:")

MsgBox "¡La superficie del cilindro es " & Superficie &

mula empleada para calcular la superficie de un cilindro cuvo resultado se almacenará en la variable Superficie. Por último, por medio de 🗉 se abre una ventana mostrando un mensaje con el texto que aparece a continuación. Éste está "cortado", ya que el valor de la superficie debe mostrarse en el centro. El carácter ampersán, &, se ocupa de encadenar todos los elementos (texto, contenido de variable y de nuevo texto). Con el guión bajo, , puedes dividir los pro-




En la ventana que se abre pulsa dos veces en 🗣 Ante ti se mostrará el área de trabajo de Visual Basic, que ya conoces de la primera entrega del curso. La parte central de la pantalla estará ocupada por la ven-



Modifica ahora alguna de las propiedades del programa. Pincha una vez en Caption y escribe el nombre Cilindro. Luego haz click también en (Nombre) e introduce frmCilindro

Pulsa con el botón derecho del ratón en la ventana de Proyecto sobre



En la lista que se despliega, pincha sobre la entrada

Establecer como inicial Propiedades de Proyecto1...

En la ventana que se ha abierto modifica el nombre que

Un programa puede contener muchos procedimientos diferentes. Pero para el que vas a hacer bastará con uno. Con Load se llama y se ejecuta automáticamente el procedimiento en el momento en que se inicia la aplicación. En nuestro ejemplo es especialmente importante, ya que no hemos colocado ningún botón que sirvan para iniciar el cálculo. ¿Recuerdas que el sencillo programa de la anterior entrega sí los empleaba? Había que presionar el botón Pitido para que se ejecutara el comando Beep.

Un truco antes de que empieces a escribir las primeras líneas del código. Al añadir órdenes aparece una lista desplegable, incluso -como aquí- en la primera línea:

En ella están todos los comandos que pueden introducirse en ese punto del código fuente. Si escribes las primeras letras, se muestran sólo los que comienzan por ellas:

Cuando tengas la palabra, sólo tienes que presionar la tecla TAB para que se añada al código. Con ello ahorrarás mucho tiempo y evitarás errores al escribirla.

Proyecto1 - Propiedades del proyecto

" centímetros cuadrados!" Radio = InputBox("Introduce el radio en centímetros:") Altura = InputBox("Introduce la altura en centímetros:") Superficie = (2 * PI * Radio * Altura) + (2 * PI * Radio * Radio) MsgBox "¡La superficie del cilindro es " & Superficie & _ " centímetros cuadrados!"

Si lo has escrito todo bien, los caracteres se colorean automáticamente de azul. Con estas líneas has "declarado" tres variables. Es decir, has definido el nombre de las variables y el tipo de datos que contiene cada una. Una de las variables para el Radio del cilindro, otra para la Altura y una para el resultado final, la Superficie. Detrás de As terminas una constante con un valor fijo. Este valor se proporciona junto a la definición y no se puede modificar más.

Aprieta las teclas y TAB y escribe a continuación • Con la instrucción

Radio = InputBox


se abre una ventana de en-

gramas largos en partes más cortas. Si aparece al final de una línea, la siguiente se comporta como si estuviera colocada inmediatamente detrás de la anterior. En otras palabras, como si en vez de las dos líneas hubie-

Ahora el programa está listo y debe tener este aspecto:

ra una sola.





introduzca aquí el usuario se guardará en la variable Radio . El texto que aparece entre paréntesis y comillas es el que se mostrará en la ventana. La segunda variable se procede del mismo modo. En la tercera línea no es más que la fór-

Computer Consejo

Hay un "truco" para detectar sobre la marcha los errores al escribir código. Así te ahorrarás la pérdida de tiempo que supone localizarlos más tarde. Al declarar una variable, comienza su nombre por una letra mavúscula: Dim Radio

Cuando tengas que volver a escribirla, hazlo en minúsculas: radio = . VB lo corregirá de forma automática Radio = pero sólo si la escribes bien. Si no, permanecerá con letras minúsculas: raido =

DataErrorConstants

¿Qué es...?

OI Lenguaje de programación

Conjunto de instrucciones que permite utilizar funciones del ordenador. Una serie de funciones para hacer una tarea concreta es un programa. Se usa para programar sin necesidad de aprender las complicadas instrucciones del código máquina, un lenguaje compuesto tan sólo de unos y ceros, lo único que entienden los procesadores. Los lenguajes más alejados de él y que, como Basic, se parecen más al humano, se llaman lenguajes de alto nivel.

02 Comando

Instrucción dada a un ordenador o a un dispositivo para que lleve a cabo una tarea determinada.

13 Código fuente

Instrucciones y expresiones de un programa, escritas por un programador en un lenguaje de alto nivel. Para poder ejecutarlo antes hay que "traducirlo" a código máquina, es decir, compilarlo.

Procedimiento

El código fuente de un programa en Visual Basic está dividido en partes más pequeñas llamadas procedimientos. Éstas contienen las instrucciones que se ejecutan cuando tiene lugar un evento concreto, por ejemplo pulsar un botón.

□ Función

Las funciones son "invocadas" por su nombre desde otros procedimientos. Reciben argumentos (datos) con los que operan para de esta forma obtener un valor.

106 Formulario

En Visual Basic, se trata de una ventana que puede adaptarse a los gustos y necesidades del programador para crear la interfaz del programa que está diseñando. Como ves, has declarado las variables debajo de la línea:

Private Sub Form Load()


Así sólo este procedimiento tiene acceso a ellas. Las variables que deben estar a disposición de varios procedimientos o funciones deben declararse delante de dicha línea, es decir, aquí:

Ejecuta el programa pinchando encima del icono D. Con ello verás

Ahora introduce el valor del radio del cilindro. Ten en cuenta que los decimales han de ir detrás de una coma (y no tras un punto, como cuando declaraste la constante PI).

Dim Radio As Currency
Dim Altura As Currency
Dim Superficie As Currency
Private Sub Form_Load()
Const PI = 3.14159
Radio = InputBox("Introduce el radio en centímetros:")
Altura = InputBox("Introduce la altura en centímetros:")
Superficie = (2 * PI * Radio * Altura) + (2 * PI * Radio * Radio)
MsgBox ";La superficie del cilindro es " & Superficie & _
" centímetros cuadrados!"
End Sub





Ahora, pulsa la tecla para que una nueva ventana solicite que escribas la altura:

Introduce la altura en centímetros:
 Tras pulsar otra vez la tecla
 □, una tercera ventana
 mostrará el resultado del

cálculo de la superficie: .
Por último, cierra el programa haciendo click encima del botón .

2


Bucles y condiciones

El siguiente ejemplo es diseñar un programa para generar combinaciones aleatorias de seis números, destinadas a la lotería. En lugar de introducir seis veces, una detrás de la otra, la misma instrucción, esta tarea la desempeñará un bucle. A continuación, un bucle anidado comprobará si esa cifra ha aparecido con anterioridad. De ser así, volverá a generar otra distinta.

Pulsa ya en la parte superior sobre Archivo y luego, en el menú que se despliega, en Nuevo proyecto Haz doble click encima de



para que de este modo se abra un nuevo proyecto. Pincha a la izquierda (en la Barra de herramientas) en el icono , y luego sobre un punto libre de la vista del **formulario** . Mantén presionado el botón mientras mueves el ratón hacia la derecha para aumentar el tamaño del elemento .



y finalmente suéltalo:



Pincha a la derecha en y seguidamente escribe Combinación Loto].

Pulsa en otro punto libre del formulario y repite los pasos 3,4 y 5 del apartado anterior. Esta vez, junto a aption, introduce la palabra Lotería, y junto a Nombre ErmLotería. En el tercer paso, bajo Nombre de proyecto:, en esta ocasión debes poner Lotería.

Haz doble click encima del nuevo botón, para así abrir la ventana

Dbserva que la primera línea es ahora:

Private Sub Command1 Click()
Esto indica que el procedimiento se ejecuta después de apretar el botón.

A continuación, escribe las siguientes líneas de código:

Lo primero, igual que antes, es declarar las variables. Con

con capacidad para almacenar seis valores. La línea:

Cuenta (0) = Int (Rnd * 49) + 1 |
muestra la primera de las cifras aleatoria. Luego da comienzo el primero de los
bucles: For i = 1 To 5 |. En
él se muestran las otras cinco cifras. En cada "vuelta", el


co cifras. En cada "vu valor del contador

i aumenta una unidad, y representa el lugar donde se graba el valor en la matriz Cuenta(i). El segundo bucle y la sentencia If se ocupan de que no haya números repetidos:

El final de un bucle se indica siempre con Mext, y el de la sentencia condicional con End If. Tanto las cifras como el texto del mensaje se reúnen mediante

Para que sólo se muestre un número por línea se usa vbcr o "retorno de carro.

Haz click en y sobre Combinación Lotería para ejecutar el programa y ver los números resultantes: En la próxima entrega del



curso te contaremos mucho más acerca del uso de los controles en VB.



```
Private Sub Command1 Click()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Texto As String
Dim Cuenta(5) As Integer
    Randomize
    Cuenta(0) = Int(Rnd * 49) + 1
    For i = 1 To 5
        Randomize
        Cuenta(i) = Int(Rnd * 49) + 1
        For j = 0 To i - 1
            If Cuenta(j) = Cuenta(i) Then
                i = i - 1
                Exit For
            End If
        Next j
    Next i
For i = 0 To 5
    Texto = Texto & Cuenta(i) & vbCr
Next i
MsgBox "Tu nueva combinación es " & vbCr & Texto
End Sub
```

Cuenta (5) defines una matriz







Sumario Comprobar la conexión

98 Nombres incorrectos 99 Verificar la dirección IP Modificar la dirección IP

n la anterior entrega del curso te explicamos cómo buscar fallos físicos en la red, revisando toda la instalación física. En ésta te enseñamos a buscar y solucionar fallos relacionados con los protocolos de red englobados en TCP/IP 11.

¿Cómo sé que mi red no funciona?

Por lo general no tendrás ninguna dificultad en de-



ciendo algún tipo de fallo en la red, ya que el sistema operativo te avisará con mensajes como éste cuando intentas acceder a una dirección de la red sin que exista conexión:

O si el error se produce sólo al intentar conectar con un recurso concreto:

Otros problemas comunes son, por ejemplo, no encontrar en el entorno de red un ordenador que sabes a ciencia cierta que está conectado, o que la conexión a Internet a través del **router** 12 deje de funcionar.

¿Cómo se originan los problemas?

Los problemas habituales consisten, afortunadamente, en un enchufe flojo o desconectado. Y ya sabes cómo solucionar esos fallos. También se pueden originar problemas al reinstalar XP, o si conectas otro PC. Cuidado si usas un servidor DHCP 13. ya que puede dar problemas.

¿Hace falta software "extra"?

Si usas Windows XP, no tienes que instalar ninguna aplicación "extra". Todos los programas que necesitas ya están incluidos en el sistema operativo.

Comprobar la conexión

La prueba de software más sencilla y práctica para comprobar la red es hacer un Ping. Mediante este comando podrás verificar no sólo si tu conexión está funcionando, también si se ha "caído" algún otro equipo.

y del nombre del ordenador que quieras comprobar: ping andres-choy

Tras presionar la tecla ☐ verás las siguientes líneas

si el ordenador está conec-

```
de ida y vuelta en milisegundos:
```

Haz click en el botón **Inicio** y a continuación sobre Ejecutar...

Una vez en la ventana Ejecutar, escribe en el campo de introducción de datos la orden Abrir: cmd y aprieta la tecla 🖳.

Con todo ello se abrirá una ventana de línea de comandos:

Ahora escribe el comando ping seguido de un espacio

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. :\Documents and Settings\Carlos>

tado en red. En este caso, el problema posiblemente tenga más que ver con la configuración de las aplicaciones de red. Te contaremos más sobre ello en la siguiente entrega del curso.

Si en lugar de lo anterior aparece el mensaje es que el comando no ha podido encontrar el ordenador en la red. Las razones pueden ser diversas, puede tratarse de que no esté conectado, que no hayas escrito

> bien el nombre, o que el servidor **DNS** 04 no haya podido resolver su IP.


\Documents and Settings\Carlos>ping andres-choy solicitud de ping no pudo encontrar el host andres-choy. Compruebe el nombre y vuelva a intentarlo.

Corregir los nombres incorrectos

Un error bastante corriente es escribir mal el nombre del ordenador cuando estás intentando acceder a él. En este apartado vas a descubrir cómo solucionarlo.

Repite ahora los dos primeros pasos del apartado anterior.

Escribe **ping** seguido de un espacio y, en esta ocasión, en vez de su nombre, introduce la dirección IP del equipo que quieras comprobar: ping 172.26.1.99 Si tras apretar a tecla 🖃 se muestra el mensaje continúa en el apartado "Verificar la dirección IP".



| Nº 115 |
|--------|
| Nº 116 |
| Nº 117 |
| |



En caso de que tras ello aparezca

el ordenador es accesible desde la red, así que el fallo obviamente está en otro sitio. Lo más probable es que el problema esté relacionado de algún modo con el nombre. Por ejemplo, si se trata de un PC recién conectado a la red puede que hayas especificado un grupo de trabajo erróneo.

Ponte frente al otro ordenador e inicia una sesión registrándote como administrador. Luego haz click en Hinicio y con el botón derecho del ratón encima de Mis sitios de red .

Pincha en el menú que se despliega sobre •.



A continuación haz click arriba en Opciones avanzadas y seguidamente también sobre Identificación de red....

En la ventana que se ha abierto, Propiedades del sistema, selecciona la pestaña •.

Nombre de equipo

Aquí, a la derecha de

equipo:

podrás ver el nombre del equipo en la red. Comprueba si está mal escrito y, si es así, aprieta el botón Cambiar... para modificarlo.

Con ello se abrirá así la ventana

A continuación, introduce el nombre correcto en el campo correspondiente:

Nombre de equipo: andres-choy Verifica que, en la parte inferior de la ventana, también estén escritos de forma correcta el nombre del dominio



y/o el del grupo de trabajo:

Grupo de trabajo:
 HOBBYPRESS

En caso de que no sea así, escribe los nombres correctos. Recuerda que todos los ordenadores que forman parte de una red o subred deben compartir el mismo nombre de grupo de trabajo. Si no estás seguro acerca de cómo se escribe correctamente, compruébalo en otro ordenador de la red.

Pulsa encima de Aceptar.
Puede que ahora tengas que identificarte como un usuario con permisos suficientes para llevar a cabo este tipo de modificaciones en la red:



Tras todo ello, cierra todas las ventanas que aún siguen abiertas pinchando encima del botón Aceptar A continuación, contesta afirmativamente al mensaje que aparece en la ventana



apretando la tecla para que de ese modo se reinicie el ordenador y a al vez se hagan efectivos todos los cambios.

3) Verificar la dirección IP

Ya has visto qué debes hacer cuando el "ping" empleando el nombre del equipo no funciona. Pero ¿qué ocurre cuando tampoco sirve utilizar la dirección IP? En este caso puede tratarse de alguno de estos errores:

- Has escrito mal la dirección IP.
- La dirección IP a la que intentas acceder no está en la misma subred que los demás ordenadores.
- El servidor DHCP se ha "caído" mientras arrancabas el ordenador
- La IP que intentas usar ya está asignada a un ordenador diferente.

verificar: ping 172.26.1.99
Si. aparece el mensaje

el problema se encuentra en el ordenador en el que estás trabajando. En ese caso debes llevar a cabo los siguientes pasos sin cambiarte de equipo.

Todavía en la ventana de MS-DOS, escribe el nombre ipconfig y aprieta la tecla ... Lo normal es que con este comando se muestre la configuración de red de Windows, con la dirección IP y la máscara de subred:

Apunta estos datos repite los dos pasos anteriores en otros ordenadores conectados a la misma red.

Como siempre, lo primero que tienes que hacer es descubrir qué ordenador en concreto es el que tiene un problema con la dirección IP. Recuerda que puede ser tanto el PC con el que estás trabajando como aquél con el que intentas conectar.

Repite los pasos 1 y 2 del apartado "Corregir los nombres incorrectos" con la dirección IP del equipo cuya conexión quieras

A continuación, compara las máscaras de subred de todos ellos. Si este valor no coincide en algún caso, deberás modificar la máscara de subred del equipo correspondiente. Te explicamos cómo hacerlo en el próximo apartado.

Si en lugar de eso aparece esta dirección IP, 169.254.43.145, tu PC está configurado de modo que solicita automáticamente la

¿Qué es...?

01 TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Conjunto de protocolos que hacen posible Internet, ya que permiten el intercambio de información entre dispositivos sin depender de ninguna arquitectura de hardware o de software.

02 Router

Es un ordenador especial que conecta entre sí dos redes. Entre sus funciones, la principal es la de dirigir el tráfico entre ambas por el canal apropiado en cada caso.

03 DHCF

Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración Dinámica de Equipos. Sistema que permite que un servidor asigne directamente direcciones IP "prestadas", que "caducan" pasado cierto tiempo, a los dispositivos de una red.

04 DNS

Domain Name System, o Sistema de Nombres de Dominio. Sistema utilizado para "traducir" los nombres de dominio registrados, mucho más fáciles de recordar, en los dígitos que forman una IP.

Dirección IP

Los ordenadores de una red TCP/IP se identifican por medio de estas direciones. Consiste en un número de 32 bits formado por cuatro grupos de hasta tres dígitos que identifica de forma inequívoca un dispositivo conectado a una red. Compuesta de dos partes, identificador de red y de host.

Máscara de subred

Divide la IP de una red en subredes, lo que permite saber si dos direcciones pertenecen a la misma red para así dirigir la comunicación entre ellas por el canal adecuado.


Primeros auxilios

Cuando no "ves" en la red un ordenador, lleva a cabo estas comprobaciones:

Lo primero de todo, asegúrate de que el ordenador está encendido,

Luego verifica, tal y como explicamos en la primera entrega, que está conectado a la red.

Por último, puede que el sistema del equipo se haya "colgado". Para comprobarlo, pulsa varias veces en • Si al hacerlo el piloto luminosiso del teclado no se enciende y se apaga, con toda seguridad el sistema se ha caído. Sin embargo, si la luz responde a las pulsaciones •,




comprueba que las aplicaciones funcionan correctamente. Por ejemplo, ejecutando un programa o abriendo una carpeta cualquiera.




dirección en un servidor DHCP, pero no se ha podido encontrar ninguno en la red local. Esta dirección IP, 169.254.43.145, es asignada de forma automática por Windows cuando no se registra ningún servidor DHCP. En caso de que no hayas instalado este servidor, debes modificar la configuración de red del equipo y asignarle la IP fija que le corresponda, tal y como verás en el apartado "Modificar la IP y la máscara de subred".

También puede darse el caso de que sí hayas montado un servidor DHCP.



y que por alguna razón tu PC no ha podido conectar con él al encenderlo. Desplázate al equipo en el que esté instalado el servidor y lleva a cabo todas las comprobaciones necesarias para asegurarte de que no existe ningún problema con su conexión a la red. Si en alguno de los ordenadores aparece este mensaje de alerta es que existe un conflicto entre uno de los equipos y la red. En este caso ocurre que dos ordenadores están intentando usar la misma IP. Modifica la dirección del PC como te contamos en el

La dirección IP estática que se acaba de configurar ya está en uso en la red. Vuelva a configurar una dirección IP diferente.



Estado de los medios. . . .: medios desconectados

próximo apartado, verificando antes que la nueva IP no se esté utilizando ya. Si estás usando Windows XP, éste te avisará en caso de conflicto:

Y si no te las sabes de memoria, comprueba una por una la configuración de todos los equipos tal y como explicamos en el paso 2. En el caso de que se muestre o también este mensaje probablemente el PC no esté conectado a la red. De ser así, realiza una comprobación física de su conexión.



Modificar dirección IP y máscara de subred

Microsoft TCP/IP

A menudo los problemas se generan porque algún ordenador está utilizando una configuración de red incorrecta. A continuación vas a ver cómo cambiarla.

Repite el paso 4 del apartado "Corregir los nombres incorrectos".


Haz click en el menú que se despliega encima de [Propiedades] y luego, ahora con el botón derecho, sobre .



Pincha ya encima de Propiedades para que se abra la ventana

Pulsa una vez en el recuadro central encima de la línea Protocolo Internet (TCP/IP) de modo que quede resaltada en color azul, y aprieta el botón Propiedades.

En caso de que no utilices un servidor DHCP y hayas obtenido el aviso Windows - Error del sistema , tendrás que asignar al equipo una nueva dirección IP 05 (pág. xx) fija. Si no ha sido así, continúa con el paso 6. Para introducir la dirección, pincha encima de de forma que delante aparezca un punto verde, como en la imagen. Luego, escribe en el campo situado junto a Dirección IP: una IP que no esté ya asignada, como



Obtener una dirección IP automáticamente

Asegúrate de que la que uses para ese ordenador sea la misma que en los demás ordenadores de la red.

y escribe la dirección IP del servidor DNS que vayas a emplear: 172 . 26 . 50 . 56 En nuestro ejemplo se tra-

vidor DHCP. En este caso, selecciona y salta hasta el paso 8. Si la red carece de servidor DHCP, haz click detrás del último valor de la IP, por ejemplo detrás de 39 y sustitúyelo por uno que no esté siendo usado: 100.

Ya que no te han aparecido mensajes de error, probablemente estés usando una IP o una máscara de subred que, aunque incorrectas, no son conflictivas. Corrígelas tal y como explicamos en los pasos anteriores, y recuerda que la máscara de subred ha de ser la misma en todos los equipos.


Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:



Conexión de reparación

finalizó la operación de reparación. Si continúa el problema, póngase en contacto con su administrador de red o su ISP.

Aceptar



ta de una dirección de la red local, pero también puede especificarse un DNS externo, generalmente proporcionado por el ISP.


Si has asignado una dirección IP fija y no has obtenido ningún mensaje de error, sigue con el paso 7. Si has visto algún aviso, puede deberse a que hayas empleado una IP fija a pesar de disponer de un ser-

Haz click en Aceptar y a continuación también en Cerrar . Luego ya pulsa con el botón derecho en



Pincha en Reparar y acepta el mensaje que se abre: En el próximo número, te contamos cómo solucionar los problemas de red relacionados con la asignación de recursos y contraseñas.






Ferrari nuevecito, rojo (of course), descapotable, esperándote en el garaje y listo para hacer kilómetros. El viento golpea tu pelo y el sol se refleja en tus gafas de diseño. Oyes a tus espaldas cómo ronronea el motor a unas escasas 6.000 vueltas, y sabes que un pequeño empujoncito al acelerador hará que se abra la caja de los truenos y que los jinetes del Apocalipsis te miren con envidia...

De repente, una sirena te recuerda que la velocidad a la que circulas no debe ser legal ni en el circuito de Jerez de la Frontera, pero ajeno a todo le echas un pulso a la policía y te lanzas carretera adelante.

¿Es atractiva la estampa? Pues mira al frente no te vayas a "estampar" contra ese impresionante Lamborghini negro que te ha adelantado a unos escasos 340 km/h. ¿Será posible? ¡Y vas a tope! Need For Speed propicia esto y mucho más. No en vano, es seguramente uno de los juegos de conducción con más "solera" que hay en el género de los videojuegos.

En esta nueva versión, llamada "Hot Pursuit 2" (persecución caliente), hay dos modos de juego bien definidos: bien contra otros coches de categoría similar en un campeonato en el que debes lograr ciertos resultados para seguir avanzando; o bien con el añadido (muy divertido, pero mucho más complicado) de tener que evitar a velocidades de infarto que la policía te "cace". Y, además, habrá ocasiones en que tú serás el agente que deberá detener a los infractores.

Se trata de un título imprescindible para los amantes de la velocidad en general, y de NFS en particular. ¡Im-presionante!



Los resultados del test en detalle

Compáralo con otros test Pág. 108

> 10,00 7,00 8,00 6,00 9,00 1,00 8,00 7,00 8,00 10,00 8,00 5,00

6,00 0,00

7,78 10,00

0,00

10.00

10.00

10.00

10,00

10,00

10,00

10.00

10,00

4,22

0,00

0,00

0.00

3,00

3,00

3,00

3.50

3,50

4,50

4,50 5,50

6,50 6,50

6,50 6,50

6,50 6,50

10,00 10,00 10,00

8.00

10,00 8,00

10,00

7,51

7,51

44,95€

44,95: 7,51 = 5,99 = Bien

| stribulder intido de aprendizaje básico para comprender el juego to de del juego 6,00% to del juego 7,00% to del juego 7,00% to del juego 8,00% to del juego 9,00% to del juego 1,00% t | NFS Hot Pursuit 2 EA Games / EA Games | Nota |
|--|---------------------------------------|---------|
| ridou de agrendizaje hásico para comprender el juego 6,00% da del juego 6,00% unación - Mormientos de los personajes y escenarios 4,00% unación - Mormientos de los personajes 5,00% sisica 2,00% sisica 2,00% sisica 2,00% sisica 3,00% sisica 3,00% sisica 2,00% sechos de sonatio 3,00% sisica 3,00% sisica 3,00% sisica 3,00% sisica 4,00% sisica 4,00% sisica 5,00% sisica 5,00% sisica 5,00% sisica 5,00% sisica 6,00% sisica 6 | Electronic Arts | 52 00% |
| 4 acel juego 4 detaille de personajes y escenarios 4,00% 4 acel de detaille de personajes y escenarios 4,00% 4 acel de detaille de personajes y escenarios 4,00% 4 acets de senido 3,00% 4 alogus - Vueces 4 2,00% 4 alogus - Vueces 4 2,00% 4 alogus - Vueces 4 2,00% 4 alogus - Vueces 5 2,00% 4 alogus - Vueces 4 2,00% 4 alogus - Vuec | Mínimo | |
| vel de réclair de personaies y excenarios imación - Movimientos de los personajes | Larga | |
| imación - Movimientos de los personajes (sicial actors de sonido 3,00% allogos - Voese 2,00% totos - Soutifulos de cuentos de sonido 3,00% allogos - Voese 2,00% totos - Soutifulos de cuentos de la persona de la visita de situaciones 3,00% entedad de situaciones 4,00% enterdad de la visita de la primera instalación (comprobado) 4,00% entedad de la primera instalación (comprobado) 5,00% entidac espacio le libre existente en disco? (comprobado) 5,00% entidad espacio lecesario en disco? (comprobado) 5,00% entidad espacio le libre existente en disco? (comprobado) 5,00% entidad espacio lecesario en discor 2 (comprobado) 5,00% entidad espacio le libre existente en discor? (comprobado) 5,00% entidad espacio lecesario en de las instrucciones 6 entialación (comprobado) 5,00% entidad en libre entidad de sinciente 6,00% entidad en la visita de entredad en la visita de entredad de la visita de | Bastante cuidados | |
| isista estas de sonido 3,00% settos de sonido 3,00% settos de Sonido 3,00% settos de Sonido 4,00% settos de Sonido 5,00% settos de Sonido 5,00% settos de Sonido 5,00% settos de Sonido 6,00% settos de Sonido 6,00% settos 6,00 | | |
| scribs de sonido aligoss "Vocas 1,00% aligoss "Vocas 2,00% introl adecuado por tipo de juego / Respuesta 1,00% cidentes para el jugador alismo 3,00% cidentes para el jugador alismo 3,00% incidad de situaciones monortamiento de los adversarios (inteligencia Artificial) 5,00% cidentes de situaciones monortamiento de los adversarios (inteligencia Artificial) 5,00% cidentes de atención al Cilente 3,00% envicios de atención al Cilente 3,00% envicios de atención al Cilente 3,00% cidentes de información 4,00% envicios de atención al Cilente 3,00% cidentes de la primera instalación (comprobado) 1,00% envicios de atención al Cilente 3,00% cidentes de la primera instalación (comprobado) 1,00% entica espacio necesario en disco? (cespacio utilizado en Megabytes, medido) 5,40% cidentes de la primera instalación (comprobado) 5,50% esistalación 5,40% cidentes de la primera instalación (comprobado) 5,50% esistalación (dato restantes no desinstalados, medido) 5,50% esistalación (dato restantes en desinstalados, medido) 5,50% esistalación (dato restantes en desinstalados, medido) 5,50% esistalación (dato restantes en desinstalados, medido) 1,00% enancia de uso (A),50m de problemas (B), Giosario de términos (C), Guia de referencia los controles (D), Trucos y pistas (C), Guia rápida para empezar a jugarif P), Descripción de las instrucciones e instalación (comprobado) 1,00% enancia de uso (A),50m de problemas (B), Giosario de términos (C), Guia de referencia los controles (D), Trucos y pistas (C), Guia de referencia (D), uda en internet (D), Trucos y pistas (C), Guia de referencia (D), uda en internet (D), Trucos y pistas (C), Guia de referencia (D), uda en internet (D), de elementos en pantala (B), Telefono de asistencia tecnica (I), uda en internet (D), de elementos en pantala (B), Telefono de asistencia tecnica (I), uda en internet (B), Compressión | Buenos | |
| aliques - Neces ators - Subtitutos rotrol adecuado por tipo de juego / Respuesta (5,00% icitantes para el jugador alisimo gumento (8,00% alisimo 3,00% gumento (9,0% alisimo 3,00% gumento (1,00% alisimo 3,00% gumento (1,00% alicad de situaciones (1,00% inprotraineito de los adversarios (inteligencia Artificial) (1,00% iefron de asistencia teicnica 2,00% iefron de información 3,00% iefron de informaci | Muy buena | |
| xitos - Subribulos ritol adecuado por tipo de juego / Respuesta licientes para el jugador alismo 3,00% restidad de internación 1,00% ensidad de situacines importamiento de los adversarios (inteligencia Artificial) 5,00% retridad de situacines importamiento de los adversarios (inteligencia Artificial) 5,00% retridos de atención al cliente 1,00% retridos aposicio mecasión en disco? (comprobado) 1,00% retridos aposicio ilitre existente en desinstalación (comprobado) 1,00% retridos ales sinstalación (cater retridos) 1,40% retridos de las instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% retridos de compatibilidad de sonido 1,00% retridos de las de compatibilidad de | Muy buenos | |
| interior adecuado por tipo de juego / Respuesta 5,00% iclentes para el lugador alisimo 3,00% gumento 4,00% generador 3,00% gumento 4,00% generador 3,00% gumento 4,00% generador 3,00% gumento 6,00% articolos de abenes o a comportamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) 5,00% articolos de abenes o a comportamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) 6,00% articolos de abenes o a comportamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) 6,00% articolos de abenes o a comportamiento 6,00% articolos de abenes o a comportamiento 6,00% articolos de la primera instalación (comprobado) 7,00% del moración 8,00% articolos de la primera instalación (comprobado) 9,00% artica espacio libre existente en disco? (comprobado) 9,50% artica espacio libre existente en disco? (comprobado) 9,50% artica espacio libre existente en disco? (comprobado) 9,50% artica espacio libre existente en disco? (comprobado) 1,40% ama de las instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% articolos (1,40% | Sin traducir | |
| icientes para el jugador alismo 3,00% reitada de situaciones incidad de la contra de l'estate de l'estate información sterior de astención al ciciente 1,00% idicino de asistencia técnica 2,00% uda en internet 1,00% stalación ficultad de la primera instalación (comprobado) dicia espacio necesarió en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0,50% stalación ficultad de la primera instalación (comprobado) dicia espacio necesarió en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0,50% stalación ficultad de la primera instalación (comprobado) 0,50% sinstalación (dates estante en desisciados, medido) 0,50% oma de las instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% amual de instrucciones de instalación (comp | Bien adaptados | |
| alsimo incidad de situaciones morportamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) Froficios de atención al Cliente Gonos Agovis revicios de atención al Cliente Gonos Agovis reformo de assistencia técnica 2,00% Incidiad de aprimera instalación (comprobado) 1,00% Idei atomación 3,00% 1,00% Idei asspacio libre esistente en disco; (comprobado) 1,00% Idei asspacio libre cincos y piasas (c), Guiar ápida para empezar a jugar(F), Descripción I juego (G), Descripción de elementos en pantalla (H), Telefono de asistencia técnica (I), 1,00% Idei perba de compatibilidad de sonido 2,00% Idei abres bound Pixissimo / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudiSoystem EW. 1,35% 1,35% Inalizente Game Theater XP / Creative Sound Blaster Live 120 (1) Illiemo Maxis Sound Fortissimo / Genius SoundMaker 22/ Creative Sound Blaster Live 120 (1) Illiemo Maxis Sound Fortissimo / Genius SoundMaker 23/ Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% Inalizente Game Theater XP / Creative Sound Blaster AW Sound Inalizente Game Theater XP / Creative Sound Blaster Riva Tiviz M64 Inalizente Game Theater XP / Creative Sound Riva Sound Maxis / Leadatek Windsat / X Sound 1,35% Inalizente Game Theater XP / Creative Sound Riva Sound Maxis / Leadatek | Volante / Sin problemas | 5,00% |
| gumento ensclad de situaciones migortamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) ervicios de atención al Cliente felion de asistencia técnica 2,00% uda en internet felion de aistencia fericia 3,00% felion de aistencia fericia 1,00% léfono de instrucción stalación ficia espacio ilbre existente en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0,50% udica espacio libre existente en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0,50% udica espacio libre existente en disco? (comprobado) 4,00% dica espacio libre existente en disco? (comprobado) 5,00% enciala da le la primera instalación (comprobado) 1,00% dica espacio libre existente en disco? (comprobado) 5,00% enciala da los (Na, Soulción de problemas (B), Giosario de términos (C), Guía de referencia 1,00% enanal de las instrucciones 2,00% enanal de las entre en disco? (comprobado) 1,00% enanal de las instrucciones 2,00% enanal de compatibilidad de sonido 2,00% | | |
| reidad de situaciones myortamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) 8,00% arvicios de atención al cliente 3,00% defono de asistencia técnica 2,00% uda en Internet 1,00% létiono de aistencia técnica 2,00% stalación 5,40% ficina de asistencia reida de la primera instalación (comprobado) ficultad de la primera instalación (comprobado) dicia espacio necesario en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0,50% adicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 0,50% sinistalación (ados restantes no desinstalados, medido) 0,50% adicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1,40% escicia de uso (A), Solución de problemas (B), Glosario de términos (C), Guía de referencia los controles (D), Trucos y pistas (S), Guía rápida para empezar a jugarí?, Descripción la juego (G), Descripción de elementos en pantalia (H), Telefono de asistencia técnica (I), uda en internet (J) 10,80% eative Sound Blaster Live 1024 (J Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1,35% ratec SoundSystem MX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PO 11,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Sierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder SD Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Sierate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder SD Sound Card 32 1,35% aralec SoundSystem Sierate Pro / Genius SoundMaker 138 Value / Boeder SD Sound Card 33 1,35% aralec SoundSystem Sier | Muy conseguido | |
| riedad de situaciones mportamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) **Turvicios de adención al Cliente** **3,00% léfono de asistencia técnica** 1,00% léfono de asistencia técnica** 2,00% 2,00% 3,00% léfono de la primera instalación (comprobado) 1,00% lefono de la la primera instalación (comprobado) 1,00% lefono de la | No es necesario | 4,00% |
| importamiento de los adversarios (Inteligencia Artificial) 3,0% ferior de astencián al Cliente feliono de astencia técnica 2,00% uda en Internet létion de Información 5talación ficultad de la primera instalación (comprobado) ficultad de la primera instalación (comprobado) ficultad se pacio necesario en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 2,00% fidica sepacio necesario en disco? (comprobado) 5,0% fidica sepacio necesario en disco? (comprobado) 5,0% fidica sepacio necesario en disco? (comprobado) 5,0% mada de las instrucciones de instalación (comprobado) 5,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1,00% anual de instrucciones | Muy alta | |
| ervicios de atención al cliente (fibro de asistencia técnica 2,00% uda en Internet 1,00% (fibro de asistencia técnica 2,00% (stérino de asistencia técnica 3,00% (stérino de asistencia técnica 4, de información 5, de información 6, de información ed iscor? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0, 50% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, divis, 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, divis, 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, divis, 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, divis, 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 2, 00% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, divis, 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 2, 00% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 2, 00% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, divis, 1, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 2, 00% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 2, 00% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 2, 00% 6, dicia espacio libre existente en disco? (comprobado) 1, dicia espacio libre exi | Media | 3,00% |
| Léfono de asistencia técnica 1,00% Léfono de la información x de información x de información x de información \$1,00% Léfono de información \$2,00% Loguerre a instalación (comprobado) 1,00% Lefono de información \$2,00% Loguerre a instalación (comprobado) 1,00% Lefono de las instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% 2,00% Lego (R), Descripción de problemas (B), Giosario de términos (C), Guía de referencia les controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción Juego (R), Descripción de elementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Use en Interneto (I), II, II, II, II, II, II, II, II, II, | Predecible | 6,00% |
| Léfono de asistencia técnica 1,00% Léfono de la información x de información x de información x de información \$1,00% Léfono de información \$2,00% Loguerre a instalación (comprobado) 1,00% Lefono de información \$2,00% Loguerre a instalación (comprobado) 1,00% Lefono de las instrucciones de instalación (comprobado) 1,00% 2,00% Lego (R), Descripción de problemas (B), Giosario de términos (C), Guía de referencia les controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción Juego (R), Descripción de elementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Descripción de ledementos en pantala (H), Telefono de asistencia técnica (I), use an Internet (J), Use en Interneto (I), II, II, II, II, II, II, II, II, II, | | 3,00% |
| uda en Internet 1,00% | 91 754 55 40 | |
| idénon de información x de información (datos restantes no desinstalados, medido) x de información (datos (datos (datos (datos)) x de información (datos (datos)) x de información (datos (datos)) x de información (datos) x de inf | No tiene (espana.ea.com) | |
| x de información stalación ficia espacio mecesario en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) dica espacio inecesario en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) dica espacio inecesario en disco? (comprobado) sissistalación (datos restantes no desinstalados, medido) du de las instrucciones en de las instrucciones en ciade uso (A), Solución de problemas (B), Glosario de términos (C), Guía de referencia los controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción los controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción los controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción los controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción los controles (D), Descripción de elementos en pantalla (H), Telefono de asistencia técnica (I), uda en Internet (J) "ueba de compatibilidad de sonido ative Sound Blaster Live 1024 / Greinus SoundMaker 5.1 / Terrates AudioSystem EWX "ratec SoundSystem DMX fire 1024 / Greinus SoundMaker 122 Value / Beoder 3D Sound Card 32 "ratec SoundSystem Xlerate Pro / Genius SoundMaker 122 / Creative Sound Blaster Live 5.1 "lillemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI "lillemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI "lillemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster Willem (A) | 91 304 70 91 | 1,0070 |
| stalación ficultad de la primera instalación (comprobado) dicia espacio necesario en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) o, 5,0% sinistalación (datos restantes no desinistalados, medido) ndica espacio libre existente en disco? (comprobado) ona de las instrucciones de instalación (comprobado) anual de instrucciones es de instalación (comprobado) 1, 0,0% anual de instrucciones es de instalación (comprobado) 1, 0,0% anual de instrucciones (comprobado) 2,00% anual de instrucciones (comprobado) 1, 0,0% anual de instrucciones (comprobado) 1, 0,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1, 0,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1, 0,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1,0% anual de instrucciones 2,00% anual de instrucciones 1,0% anual de instrucciones 1,0% anual de instrucciones 1,0% anual marcial de instrucciones 1,3% anual marcial de | 91 754 52 65 | |
| ficultad els primera instalación (comprobado) 1, 2,00% | 31 134 32 03 | 5 400/ |
| ndica espacio necesario en disco? (espacio utilizado en Megabytes, medido) 0,50% estistalación (dottos restantes no desinatalación, medido) 0,50% esistalación (dottos restantes no desinatalación (comprobado) anual de las instrucciones 2,00% escripción de lementos en pantalla (H), Teléfono de asistencia técnica (I), duda de referencia los controles (D), Trucos y pistas (E), Giua rápida para empezar a jugar(F), Descripción li juego (G), Descripción de elementos en pantalla (H), Teléfono de asistencia técnica (I), duda en Internet (J) uda en Internet (J) 2,00% eative Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1,35% uralec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% uralec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% uralec SoundSystem Martale Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% uralec SoundSystem Martale Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% uralec SoundSystem Martale Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% uralec Sound Mx300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% uralec Sound Mx300 / Terratec SoundSystem DMX - MaX SP-804 Forte 1,35% anond Monster Sound Mx300 / Terratec SoundSystem DMX - MaX SP-804 Forte 1,35% uralec Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muser Leadrek Winfast 4X Sound 1,35% uralec Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muser Leadrek Winfast 4X Sound 1,35% uralec SoundSystem DMX - Max SP-804 Forte 1,35% uralec Sound Max Sound Muser Live / Terratec SoundSystem 5121 Digital 1,35% uralec de rendimiento a video 1,35% uralec SoundSystem DMX - Max SP-804 Forte 1,35% uralec SoundSystem DMX - Max SP-804 Forte 1,35% uralec SoundSystem DMX - Max SP-804 Forte 1,35% uralec SoundSystem SP-804 Forte 1,35% uralec Sou | Arrangua outo (±) | |
| ndica espacio libre existente en disco? (comprobado) sinistalación (datos restantes no desinstalados, medido) anual de instrucciones anual de instrucciones anual de instrucciones los de las instrucciones anual de instrucciones anual de instrucciones anual de instrucciones los de las instrucciones anual de instrucciones los de las instrucciones los controles (D), Trucos y pistas (E), Glosario de términos (C), Guia de referencia los controles (D), Trucos y pistas (E), Guia rápida para empezar a jugar(F), Descripción li juego (G), Descripción de elementos en pantalla (H), Telefono de asistencia técnica (I), uda en Internet (J) "ueba de compatibilidad de sonido autive Sound Maker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1,35% rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem Viterate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% rratec SoundSystem Viterate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadrek Winfast 4X Sound 2,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadrek Winfast 4X Sound 2,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadrek Winfast 4X Sound 2,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadrek Winfast 4X Sound 2,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadrek Winfast 4X Sound 2,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Maxer Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 2,35% autive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadrek Winfast 4X Sound 3,364 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3drk Voodoo 3 2000 PCI 2,467 Mb con Barto Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TN12 M64 3,569 Mb con All Xpert 2000 16 Mb AGP / All Radeon VE 32 Mb DDR 4,670 Mb con All Xpert 2000 16 Mb AGP / All Radeon VE 32 Mb DDR 4,670 Mb con All Xpert 2000 16 Mb AGP / All Radeon G4 Mb DDR VIVO 3,60% 4,700 Mb con All | Arranque automático | |
| sainstalación (datos restantes no desinstalados, medido) ana de las instrucciones de instalación (comprobado) anual de instrucciones de instalación (comprobado) anual de instrucciones pencia de uso (A), Solución de problemas (B), Glosario de términos (C), Guía de referencia los controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción il juego (G), Descripción de elementos en pantalla (H), Teléfono de asistencia técnica (I), uda en Internet (J) 2.00% rueba de compatibilidad de sonido 10,80% ative Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1.35%, ratec SoundSystem Mix fare 1024 / Genius SoundMaker 28 / Value / Boeder 30 Sound Card 32 1.35%, ratec SoundSystem Mix fare Pro / Genius SoundMaker 22 / Value / Boeder 30 Sound Card 32 1.35%, illiemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 12 IC1 anond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Muse / Leadtek Winfast 4X Sound active Sound Blaster 16 / Guillemot Muse / | No (570,8 Megabytes) | |
| oma de las instrucciones de instalación (comprobado) anual de Instrucciones 2,00% anual de Instrucciones 2,00% anual de Instrucciones 2,00% anual de Instrucciones 2,00% acual de Instrucciones los controles (D), Trucos y pistas (E), Guia rápida para empezar a jugar(F), Descripción I juego (G), Descripción de elementos en pantalla (H), Teléfono de asistencia técnica (I), uda en Internet (J) uda en Internet (J) 2,00% ative Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem Misera Pro / Genius SoundMaker 128 / Viceative Sound Blaster Live 5.1 1,35% rratec SoundSystem Nierate Pro / Genius SoundMaker 128 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% rratec SoundSystem Nierate Pro / Genius SoundMaker 128 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% rratec Sound Mx300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Fortre advive Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound advive Sound Blaster 15 / Gellemot SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% advive Sound Blaster 15 / Gellemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound advive Sound Blaster 15 / Gellemot Moster Voodoo 2 / 3drfx Voodoo 3 2000 PCI 10,80% ricesador-Memoria: targieta de video 1/targieta de video 2) 10,80% ritium 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 10,60% ritium 166/32 Mb con Hercules Sib grophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Brashee eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% 10,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 10,60% 10,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 10,60% 10,60% AD K6-II 500/128 M | No | |
| anual de instrucciones 2,00% Lencia de uso (A), Solución de problemas (B), Glosario de términos (C), Guía de referencia Los controles (D), Truces y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción Ijuego (G), Descripción de elementos en partialla (H), Teléfono de asistencia técnica (I), uda en Internet (J) 10,80% active Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1,35% rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI illiemot Max Sound Fortissimo / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% rratec SoundSystem Viderate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative SoundBlaster Live 5.1 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% areative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% rueba de rendimiento de video 10,80% rueba de rendimiento de vide | 0 Megabytes | |
| cencia de uso (A), Solución de problemas (B), Glosario de términos (C), Guía de referencia los controles (D), Trucos y pistas (E), Guía rápida para empezar a jugar(F), Descripción (Jugeno (G), Descripción de elementos en pantalla (H), Teléfono de asistencia técnica (I), uda en Internet (J) 2.00% rueba de compatibilidad de sonido 10,80% eative Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1,35% rartec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% rartec SoundSystem Mizerate Pro / Genius SoundMaker 22 / Vizeative Sound Blaster Live 5.1 1,35% rartec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% rartec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% andomod Monsets round MX300 / Terrater SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 16 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% eative Sound Blaster 16 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% eative Sound Blaster 16 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% rates and the rendering of the video 2 or Creative 30 Blaster Riva TNT2 M64 mto Mitem 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 0,60% ritium 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 30 Blaster Riva TNT2 M64 0,60% eleron 333/64 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 30 Blaster Riva TNT2 M64 0,60% eleron 333/64 Mb con Hercules 30 prophet 4500 64 Mb / Creative 30 Blaster Riva TNT2 M64 0,60% eleron 333/64 Mb con Alf Xpert 2000 16 Mb AGP / Alf Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% eleron 333/64 Mb con Alf Xpert 2000 16 Mb AGP / Alf Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% eleron 333/64 Mb con Alf Xpert 2000 16 Mb AGP / Alf Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% eleron 333/64 Mb con Alf Xpert 2000 16 Mb AGP / Alf Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% eleron 333/64 Mb con Alf Xpert 2000 16 Mb AGP / Alf Radeon B4 Mb | Castellano, opcional | |
| active Sound Blaster: Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX 1,35% 1 | | 2,00% |
| eative Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative Sound Blaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 / Loreative Sound Blaster Live 5.1 1,35% iilliemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1009 1009 | Adecuado (C,D,E,F,G,H) | 2,00% |
| eative Sound Blaster Live 1024 / Genius SoundMaker 5.1 / Terratec AudioSystem EWX rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative Sound Blaster 128 PCI 1,35% rratec SoundSystem Xierate Pro / Genius SoundMaker 128 / Loreative Sound Blaster Live 5.1 1,35% iilliemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1009 1009 | | 10,80% |
| rratec SoundSystem DMX fire 1024 / Videologic Sonic Fury / Creative SoundBlaster 128 PCI 1,35% illilemot Maxi Sound Fortissimo / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% illilemot Maxi Sound System Xlerate Pro / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% illilemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% and Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% active Sound Blaster 16 / Geillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% active Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% active Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% active Bound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% active Bound Blaster Stard MX condition 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 10,60% intium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 10,60% intium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Banshee 10,60% illeron 333/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% intium 11 350/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% intium 11 350/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% intium 11 350/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% intium 11 350/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon FA Mb DDR 10,60% intium 11 350/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon 64 Mb DDR 10 X BMD 0,60% intium 11 850/64 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon 64 Mb DDR 10 X BMD 0,60% intium 11 860/128 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon 64 Mb DDR 10 X BMD 0,60% intium 11 860/128 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon 64 Mb DDR 10 X BMD 0,60% intium 11 860/128 Mb con Aff X port 2000 16 Mb AGP / Aff Radeon 64 Mb DDR 10 X BMD 0,60% intium 11 860/128 | Funciona / Funciona / Funciona | |
| illemot Maxi Sound Fortissimo / Genius SoundMaker 128 Value / Boeder 3D Sound Card 32 1,35% rratec SoundSystem Xilerate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% aeative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% aeative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 5121 Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 10,80% rueba de rendimiento de video 10,80% ritium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI ntium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI ntium 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 ntium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 leron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR leron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR leron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR leron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 ntium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 loron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 loron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 loron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 loron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb loron 345 Mb con Mart Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO loron 345 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO loron 345 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO loron 345 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO loron 345 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO loron 345 Mb con ATI Xpert 2000 16 | Funciona / Funciona / Funciona | |
| rratec SoundSystem Xlerate Pro / Genius SoundMaker 32 / Creative Sound Blaster Live 5.1 1,35% iilliemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI 1,35% amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX XP-804 Forte 1,35% eative Sound Blaster 16 / Guilliemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 16 / Guilliemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 1512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512l Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 1,35% eative Sound Blaster Star / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512l Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 1,35% eative Sound Blaster Star / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512l Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 1,35% eative Sound System Star / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512l Digital 1,35% eative Sound System Star / Genius Sound | Funciona / Funciona / Funciona | |
| illlemot Game Theater XP / Creative Sound Blaster AWE 64 Gold / Terratec 128 i PCI 1,35% amond Monster Sound M300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512D ligital 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512D ligital 1,35% rueba de rendimiento de video 1 / Creative 30 Blaster Riva TNT2 M64 0,66% entitum 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 0,66% entitum 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,66% enteron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 330/64 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% eleron 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / | Funciona / Funciona / Funciona | |
| amond Monster Sound MX300 / Terratec SoundSystem DMX / A-MAX SP-804 Forte 1,35% eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512! Digital 1,35% rueba de rendimiento de video 1/10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 1 | Funciona / Funciona / Funciona | |
| eative Sound Blaster 16 / Guillemot Maxi Sound Muse / Leadtek Winfast 4X Sound 1,35% eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512 Digital 1,35% trueba de rendimiento de video 10,80% rocesador-Memoria: tarjeta de video 1/tarjeta de video 2) 10,80% ntium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 10,80% ntium 166/32 Mb con Martor Milleinium 6200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 10,60% 11tium 166/32 Mb con Art Xpert 2000 16 Mb AGP / ATT Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% 11eron 333/64 Mb con Art Xpert 2000 16 Mb AGP / ATT Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% 11eron 333/64 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 10,60% 11tium II 350/64 Mb con ATT Xpert 2000 16 Mb AGP / ATT Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% 11tium II 350/64 Mb con ATT Xpert 2000 16 Mb AGP / ATT Radeon VE 32 Mb DDR 10,60% 11tium II 350/64 Mb con Bercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 10,60% | Funciona / Funciona / Funciona | |
| eative Sound Blaster 512 / Genius SoundMaker Live / Terratec SoundSystem 512l Digital 1,35% rueba de rendimiento de video trocesador-Memoria: tarjeta de video (1/4 rejeta de video 2) ntium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 0,60% ntium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI 0,60% ntium 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ntium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% leiron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% leiron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% leiron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ntium Il 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ntium Il 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ntium Il 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ntium Il 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ntium II 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con Adrx Voodoo 3 2000 AGP / Hercu | | |
| Tueba de rendimiento de vídeo Trocesador-Memoria: tarjeta de vídeo 1/tarjeta de vídeo 2) Trocesador-Memoria: tarjeta de vídeo 2 3000 CPC Trocesador-Memoria: Apert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR Trocesador-Memoria: Apert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR Trocesador-Memoria: T | Funciona / Funciona / Funciona | |
| Increasador-Memoria: tarjeta de video1/tarjeta de video 2) 10,80% Intium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3drk Voodoo 3 2000 PCI Intium 166/32 Mb con Natrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% Intium 166/32 Mb con Hercules Singray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Banshee 0,60% Ieleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% Ieleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Ieleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Harrates 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% Intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Intium II 350/64 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Intium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% Intium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ID K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ID K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ID K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Rade | Funciona / Funciona / Funciona | 1,30% |
| Intium 166/32 Mb con Diamond Monster Voodoo 2 / 3dfx Voodoo 3 2000 PCI ntium 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 ntium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Banshee 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% ntium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% ntium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% ntium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% ntium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% 10 K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 K1 Mb Con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb A6P / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% 10 Athlon 700/256 Mb | | 40.000/ |
| Intium 166/32 Mb con Matrox Millenium G200 / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% intium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Branshee 0,60% 19 (19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 | No force of No force | |
| Intium 166/32 Mb con Hercules Stingray Voodoo Rush / Creative 3D Blaster Banshee 0,60% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,66% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium II 350/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon E4 Mb DDR VIVO 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 E4 Mb / Creative 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% entium III 600/128 Mb con ATI Xpert | No funciona / No funciona | |
| eleron 333/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% eleron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% entium II 350/64 Mb con 3drx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% entium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% entium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% entium II 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 0,60% entium II 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 0,6 | No funciona / No funciona | |
| eleron 333/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 leron 333/64 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 A6P / Hercules 3D prophet II MX 32 Mb | No funciona / No funciona | |
| eleron 333/64 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 0,60% intium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Rivar INT2 M64 0,60% intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium II 600/128 Mb con AGR Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% intium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Rivar INT2 M64 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% intium X 20 Mb 0,60% int | Fallos gráficos graves / A saltos | 0,60% |
| Intium II 350/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 1,550/64 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon VE 32 Mb DDR 1,60% 1,00% | Fallos gráficos graves / A saltos | 0,60% |
| Intium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% intium II 350/64 Mb con 3dx Voodoo 3 2000 A6P / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Rad | Fallos gráficos graves / A saltos | 0,60% |
| Intium II 350/64 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% intium II 350/64 Mb con 3dx Voodoo 3 2000 A6P / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Rad | Fallos gráficos graves / Hay paron | 0.60% |
| Intium III 650/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO AD K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 AD K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 AD K6-II 500/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb O, 60% AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO O, 60% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 200 | Fallos gráficos graves / Hay paron | 0.60% |
| AD K6-II 500/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% AD K6-II 500/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% ntium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% ntium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb Con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb Con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1D Athlon 700/256 Mb Con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% 1,00% 1 | Fallos gráficos graves / Ralentizad | |
| ### AD K6-II 500/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 ### AD K6-II 500/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### O,60% #### AD K6-II 500/128 Mb con Affx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### O,60% #### AD K100/128 Mb con Affx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### O,60% #### AD Athlon 700/256 Mb con Affx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### DA Athlon 700/256 Mb con Affx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### AD Athlon 700/256 Mb con Affx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### D,60% ### AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### D,60% ### AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### D,60% ### AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb ### D,60% ### D, | Fallos gráficos graves / Ralentizad | |
| AD X6-II 500/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% intium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,66% intium III 600/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 18 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb | Fallos gráficos graves / | 0,0070 |
| AD X6-II 500/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% intium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,66% intium III 600/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 18 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb Con Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% ID Athlon 700/256 Mb | Ralentización leve | 0.600/ |
| Intium III 600/128 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 1,60% Intium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 1,60% 1,0 | Fallos gráficos graves / Fluido | |
| Intium III 600/128 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 1,060% Intium III 600/128 Mb con 3drk Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 1,060% 1,00 Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 1,00 Athlon 700/256 Mb con 3drk Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 1,00 Athlon 700/256 Mb con 3drk Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 1,00 Athlon 700/256 Mb con 3drk Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 1,00% 1,00 | | |
| Intium III 600/128 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR IVVO 0,66% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR IVVO 0,66% AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% AD Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,66% Bosibilidad de configuración 1,00% Bustes de resolución-profundidad de color 1,00% Bustes de resolución-profundidad de color 1,00% Bustes de effectus de sonido 1,00% Bustes de difficultad 3,00% Bustes de difficultad 3,00% Bustes de delementos del juego (comprobado) 2,00% Briedad de elementos del juego (comprobado) 3,00% Spositivos de control compatibles 1,00% Doma (comprobado) 3,00% Bustes de fabricante 1,00% Doma (comprobado) 3,00% Bustes de fabricante 1,00% Doma parcial 100,00% Doma parcial 100,00% | Fallos gráficos graves / Fluido | |
| AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con ATI Xpert 2000 16 Mb AGP / ATI Radeon 64 Mb DDR VIVO 0,60% AD Athlon 700/256 Mb con Adr Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0,60% Do Add de configuración 7,00% Entis de configuración en castellano 1,00% Lustes de resolución-profundidad de color 1,00% Lustes de resolución-profundidad de color 1,00% Lustes de defectos de sonido 1, | Fallos gráficos graves / Fluido | |
| AID Athlon 700/256 Mb con Hercules 3D prophet 4500 64 Mb / Creative 3D Blaster Riva TNT2 M64 0,60% AID Athlon 700/256 Mb con 3drk Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 0.60% absibilidad de configuración 7,00% enús de configuración en castellano 1,00% ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de efectos de sonido 1,00% ustes de deficultad 3,00% urbes de difficultad 3,00% irros datos 9,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% prección positiva/negativa | Fallos gráficos graves / Fluido | |
| AID Athlon 700/256 Mb con 3dfx Voodoo 3 2000 AGP / Hercules 3D Prophet II MX 32 Mb 9,60% 9,100% 9,100% 1,00% | _Fallos gráficos graves / Fluido | |
| psibilidad de configuración 7,00% enús de configuración en castellano 1,00% ustes de resolución-profundidad de color ustes de música 1,00% ustes de effectos de sonido 1,00% ustes de difficultad 3,00% tros datos riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% prección positiva/negativa | Fallos gráficos graves / Fluido | |
| enús de configuración en castellano 1,00% ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de discisca 1,00% ustes de dificultad 3,00% tros datos 9,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% umero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% orrección positiva/negativa | Fallos gráficos graves / Fluido | 0,60% |
| enús de configuración en castellano 1,00% ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de discisca 1,00% ustes de dificultad 3,00% tros datos 9,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% umero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% orrección positiva/negativa | | 7,00% |
| ustes de resolución-profundidad de color 1,00% ustes de música 1,00% ustes de efectos de sonido 1,00% ustes de effectos de sonido 1,00% ustes de effectos de sonido 1,00% ustes de difficultad 3,00% liros datos 9,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% sopositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% sopositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% prección positiva/negativa | Sí | |
| ustes de música 1,00% ustes de efectos de sonido 1,00% ustes de efectos de sonido 3,00% ustes de dificultad 3,00% uriores datos 9,00% riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% ociones de quardar partida (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% umero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% prrección positiva/negativa | Sí/Sí | 1 |
| ustes de efectos de sonido 1,00% ustes de dificultad 3,00% rros datos 9,00% ricedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% ociones de guardar partida (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% umero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% orrección positiva/negativa | Sí | |
| ustes de dificultad 1,00% 1, | Sí | |
| Iros datos riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% 2,00% 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) tata parcial prrección positiva/negativa | Sí | |
| riedad de elementos del juego (comprobado) 2,00% cciones de guardar partida (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% intero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% orrección positiva/negativa | UI | |
| ociones de guardar partida (comprobado) 3,00% spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% intero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% otrección positiva/negativa | 00 acabaa u 10 -!!! | |
| spositivos de control compatibles 1,00% oma (comprobado) 3,00% imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% orrección positiva/negativa | 22 coches y 12 circuitos | |
| oma (comprobado) 3,00% imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial 100,00% orrección positiva/negativa | En cualquier momento | |
| imero máximo de jugadores (en el mismo ordenador/en red, datos del fabricante) ota parcial prección positiva/negativa 100,00% | Teclado y Volante | |
| ota parcial 100,00% prrección positiva/negativa 100,00% | Castellano | 3,00% |
| ota parcial 100,00% prrección positiva/negativa 100,00% | 1/8 | |
| prección positiva/negativa | | 100,00% |
| | | |
| alidad | | |
| | Notable (| |
| recio/Calidad | | |

Cálculo de la nota precio/calidad





La vida está llena de ocasiones en las que uno tiene que seleccionar. La compra en el "super", la televisión un jueves por la noche, o incluso los partidos de fútbol de tu equipo favorito. Photoshop no es una excepción, así que te explicamos como hacer las mejores selecciones.

n la anterior entrega del curso explicamos cómo hacer cambios en tus imágenes, retocando el color, la iluminación y otras características de las mismas, y todo con el fin de que éstas tuvieran mejor aspecto.

Sin embargo, para arreglar completamente una fotografía es necesario en muchos casos efectuar cambios tan sólo en zonas muy concretas de la misma.

En esta segunda entrega del curso dedicado a Photoshop te vamos a enseñar a utilizar todas las herramientas de selección que este programa pone a tu alcance, explicándote además cuál es la más adecuada para cada caso. También te contamos qué son las capas, cuántos tipos de éstas existen, y cómo trabajar con ellas para aprovechar este sistema al cien por cien. Una vez que las conozcas, ya no podras trabajar sin ellas, te lo aseguramos.

¿Quieres hacer un poco más grande algún elemento de una imagen? ¿Cambiarlo de sitio? Si empleas las herramientas de transformación de Photoshop podrás, en segundos, mover, girar, modificar el tamaño, y aplicar un largo etcétera de transformaciones a los elementos de tus imágenes.

| Guía del curso | | | |
|--|--------|--|--|
| Instalación y retoques básicos con Photoshop 7 | nº 115 | | |
| Capas, selecciones y transformaciones | nº 116 | | |
| Recortes, clonaciones y ajustes del tono nº 117 | | | |
| Acciones, filtros, pinceles y recursos en Internet | nº 118 | | |

Herramientas de selección

Aunque para arreglar una imagen basta en algunos casos con modificar, de forma global, la iluminación o el color, en la mayoría de las ocasiones tendrás que hacer retoques concretos en zonas específicas de la misma. Así que lo primero que debes hacer es seleccionar el área a editar, y para ello Photoshop dispone de varias herramientas. Es importante que las conozcas y sepas cuál es la mejor para cada caso concreto.

Selecciones geométricas

Si la zona que tienes que seleccionar tiene la forma de un rectángulo, un cuadrado, una elipse o un círculo, sigue estos pasos para seleccionarla: En primer lugar abre Photoshop y la imagen que quieras editar, como por ejemplo:



Para elegir la herramienta de selección de cuadrados y rectángulos, haz click en el botón Sin embargo, si lo

| 104 |
|-----|
| 105 |
| 106 |
| 106 |
| 107 |
| |

que quieres seleccionar es un círculo o una elipse, haz click en el mismo botón pero, sin soltar, muévete a la derecha, de modo que aparezca el menú: •




Entonces pulsa Marco elíptico

Sitúa ahora el cursor justo en el centro del área que quieres seleccionar, por ejemplo •



Si lo que deseas es elegir una zona con forma de elipse o rectángulo, pulsa la tecla [Att] y, sin soltarla, pincha y arrastra el cursor. Como podrás comprobar, se irá "dibujando" una línea discontinua indicando la zona seleccionada •



Cuando hayas completado la selección, suelta el botón del ratón y después la tecla [AR]. De esta manera habrás seleccionado la parte de la foto que querías, por ejemplo:



En caso de que pretendas seleccionar algo con forma de círculo o cuadrado, repite lo explicado anteriormente, pero pulsando también la tecla 🛍.

Herramienta lazo

Aunque las selecciones geométricas son las más cómodas de llevar a cabo, desgraciadamente pocas veces los objetos a seleccionar se adaptan a éstas.

En estos casos tendrás que emplear la herramienta denominada Lazo, en cualquiera de sus tres versiones. A continuación te explicamos cómo.

Abre Photoshop y a continuación la imagen que ahora quieres editar, por ejemplo:



Lo siguiente es elegir la herramienta con la que deseas trabajar (a continuación te explicamos cómo utilizar las tres).

Para seleccionar Lazo a mano alzada simplemente haz click en el botón Si lo que quieres es elegir el lazo poligonal, pincha en y, sin soltar, mueve el cursor hacia la derecha. En breve



donde tendrás que elegir la entrada Lazo poligonal

En caso de que desees emplear el lazo magnético, repite los pasos adecuados para seleccionar el lazo poligonal, pero pincha en la entrada Lazo magnético

Mano Alzada

Esta herramienta sólo es práctica para personas con un pulso a prueba de bombas. Así se utiliza:

Una vez abierta la imagen v seleccionada la herramienta, sitúa el cursor en el borde de la zona de la imagen que quieres seleccionar, por ejemplo



Haz click y, sin soltar, ve moviendo suavemente el cursor por el contorno de la

imagen. Como ahora podrás comprobar, una líneairá marcando todo contorno que estás dibujando •



🖊 Para completar la selección tendrás que cerrar la forma que estás dibujando, es decir, llegar de nuevo al punto en el que iniciaste la selección. Suelta entonces el ratón y el contorno de la selección quedará marcado con una línea discontinua



Como puedes ver, para realizar una selección empleando el lazo a mano alzada hace falta tener un gran pulso, mucha precisión y un ratón que responda milimétricamente a tus órdenes, pues de otro modo los resultados pueden ser desastrosos:



Lazo Poligonal

Con el Lazo Poligonal también tienes que dibujar el contorno de la zona a seleccionar, pero, a diferencia del sistema a mano alzada, con ella se emplea la técnica punto a punto (de ahí que esta herramienta también reciba el nombre de Lazo Punto a Punto). Es mucho más cómoda de utilizar, como vas a comprobar.

Abre la imagen, selecciona la herramienta Lazo Poligonal y sitúa el cursor en el borde de la parte

de la imagen que quieres seleccionar, por ejemplo Haz click y,



sin soltar, mueve el cursor. Como podrás comprobar, aparece una línea recta que une el punto en el que pin-

chaste con la posición actual del cursor, de esta manera •



longitud de la línea al contorno de la zona a seleccionar, por ejemplo y haz click.



Entonces la línea quedará fija, y podrás dibujar una segunda línea. Como ya habrás

podido deducir. la técnica consiste en ir dibujando el contorno a base de varias líneas



Para cerrar la selección, tienes que hacer que la última línea termine exac-

tamente en el punto en el que empezaba la primera •



Haz click entonces y habrás seleccionado la imagen:



Como puedes ver, esta herramienta de selección requiere menos precisión en los movimientos de ratón y permite de este modo obtener un buen resultado.

Lazo Magnético

Imagina que Photoshop fuera capaz de detectar automáticamente los bordes de la imagen que quieres seleccionar y los delimitara por ti. Pues hay buenas noticias: puede hacerlo. La única condición es que hava una marcada diferencia entre los colores (como en la imagen de ejemplo).

En este caso podrás utilizar el Lazo Magnético, es decir, hacer que Photoshop trabaje por ti.

Abre la imagen, elige la herramienta Lazo Magnético v sitúa el cursor en el borde de la parte de la imagen que

quieres seleccionar • Haz click (en este caso no



es necesario que mantengas pulsado el botón del ratón) y ve moviendo a continuación el puntero por el borde de la imagen correspondiente. Verás cómo se va dibujando una línea delimitadora



Si, por error, desplazas el cursor demasiado lejos del borde y aparece un nuevo punto separado del contorno, por ejemplo así:



mueve lentamente el puntero hacia el mismo y pulsa la tecla 🖃. En ese momento el punto desaparecerá y podrás seguir selec-



Se finaliza el proceso de selección cerrando el área De esta manera la imagen



Varita mágica

La verdad es que en muy pocas ocasiones es posible utilizar esta útil y, sobre todo, cómoda herramienta. Concretamente, sólo aquellas veces en las que el fondo o el objeto a seleccionar es de un color uniforme.

Si éste es el caso de la imagen que quieres editar, sigue estos pasos para utilizar, cual David Copperfield, la Varita Mágica.

Abre primero la imagen que quieres seleccionar, por ejemplo 🖣



v selecciona entonces la herramienta Haz click ahora en cualquier punto del fondo de la imagen, por ejemplo De esta manera se seleccionará todo el fondo de la misma •



No obstante, como lo que te interesará seleccionar es la imagen, y no el fondo, haz click en el menú Selección v escoge la entrada Invertir . Así seleccionarás la imagen:



Guardar *selecciones*

Algunas selecciones de objetos con un contorno especialmente irregular pueden llevarte tiempo.

Una vez que las hayas hecho puedes guardarlas para no tener que repetirlas. Sigue estos pasos:

Cuando termines de hacer la selección, haz click en el menú Selección y escoge Guardar selección...

En el momento que se abra la ventana utiliza el apartado Nombre para ponerle un nombre a la selección y, a continuación, haz click en el botón OK. De esta manera la selección que has hecho estará ya guardada.



Si deseas cargar la selección (aplicarla a la imagen), pulsa Selección y elige Cargar selección.

En unos instantes aparecerá esta ventana que te mostramos •
Elige la selección en el apar-

tado Canal: selección, y haz click en este botón, OK. La selección se cargará automáticamente para que puedas efectuar cualquier operación con ella.



2) Capas

Hoy en día ningún profesional del retoque fotográfico es capaz de trabajar sin ellas, y eso que su "aparición en escena" no data de hace demasiado tiempo.

Cuando por fin las descubras lo comprenderás.

¿Qué son las capas?

Imagina cada capa como una sencilla lámina de plástico transparente. Cada una de ellas puede tener una parte de la imagen, y al superponerlas obtienes de ese modo la imagen completa.

Si algún elemento no está bien, simplemente tendrás que quitar su lámina, arreglarla y unirla de nuevo al conjunto. Es decir, un error en un elemento no afectará al resto de la imagen. Gracias a este cómodo y práctico sistema también puedes reordenarlas, aplicar cambios sólo a una parte de ellas y, en resumen, editarlas de manera individual.

Trabajar con capas

Utilizar capas trabajando con Photoshop es muy sencillo. Así se hace:

Para crear una nueva capa, ve primero a la paleta de capas



y haz click entonces en el botón • En ese momento verás que aparece una nueva capa sobre la que tenías seleccionada, como por ejemplo la primera que has creado sobre el fondo •



2 Si haces doble click sobre su nombre [apa1], podrás modificarlo.

Como puedes ver, todas las capas tienen un icono con un ojo a su izquierda Éste indica que la capa es visible. Si haces click en él, el ojo desaparecerá y la capa se volverá "invisible".

Si quieres cambiar el orden de las capas, simplemente haz click, en la paleta de capas, sobre la que quieras cambiar y muévela hasta situarla entonces en la posición adecuada.

Para eliminar una capa haz click en ella y, sin soltar, arrástrala a De esta manera desaparecerá de la imagen.

Tipos de capas

Las capas pueden ser de varios tipos, así que es importante que sepas distinguirlas para identificarlas en la paleta y, de esta forma, trabajar con ellas de la manera correcta.

• Capa "normal": es la que contiene la imagen original, así como todas las que puedes crear tal y como hemos descrito anteriormente. Están formadas por fragmentos de la imagen. Su aspecto en la paleta de capas es éste:



• Capa de texto: como su propio nombre indica, es una capa que sólo contiene el texto que insertas en la imagen con • y que puedes editar siempre en cualquier momento. Su aspecto en la paleta de capas es éste:



• Capa vectorial: tipo de capa que contiene formas vectoriales, y que por lo tanto puede ser modificada sin perder calidad, al contrario de lo que ocurre con las imágenes de mapa de bits. Su aspecto en la paleta de capas es éste:



• Capa de ajuste: ¿recuerdas que en la anterior entrega de este mismo curso te hablamos de los ajustes de iluminación y color que se pueden aplicar a una imagen? Pues estas capas son las que tienen información sobre una corrección de este tipo. Su aspecto en la paleta de capas es éste:



Estilos de capas

Las capas, además de contener parte de la imagen, pueden tener interesantes efectos que podrás aplicar de manera sencilla. Para hacerlo sigue estos pasos:

Selecciona en primer lugar la capa a la que ahora quieras aplicarle el efecto, por ejemplo:



Haz click entonces en el menú Capa y muévete hasta Estilo de capa. En ese momento se desplegará este menú

donde encontrarás todos los estilos de capa disponibles. Haz click en uno de ellos, como por ejemplo Sombra paralela..., para crear una sombra en la imagen.

Sombra paralela...
Sombra interior...
Resplandor exterior...
Resplandor interior...

Bisel y relieve...
Satinado...
Superposición de colores...
Superposición de degradado...
Superposición de motivo...
Trazo



En ese momento ya se abrirá la ventana desde la que podrás configurar el efecto que hayas seleccionado antes.

Si quieres aplicar más de un estilo a la capa, simplemente selecciona cuantos desees en el apartado de la izquierda, Estilos.

Si marcas ahora la casilla Previsualizar, podrás ver el efecto aplicado a la imagen en el documento, para lo cual tendrás que mover la ventana de estilo. Cuando hayas configurado el efecto a tu gusto, haz click en el botón

OK y el estilo se aplicará al contenido de la capa, por ejemplo así:

En caso de que el estilo aplicado no te termine de convencer, simplemente tendrás que hacer doble click en la capa (en la paleta de capas) y, cuando se abra la ventana de estilo, desactivar el estilo que quieras eliminar. Éste desaparecerá automáticamente.



Transformaciones

En algunos casos es necesario modificar el tamaño o la forma de algunos elementos de las imágenes. Podrás hacerlo sin problemas siguiendo estos pasos:

Abre la imagen y selecciona el elemento que ahora quieres modificar:



Como medida de seguridad, guarda ahora la selección, por si más adelante la vuelves a necesitar (debido a algún error que te obligue a empezar de nuevo).

A continuación pulsa la tecla ट्रा y, sin soltar, pulsa ©, después suelta las dos teclas. Vuelve a pulsar w, también sin soltar, aprieta V. De esta manera habrás copiado esa parte de la imagen en una nueva capa



Ya puedes cancelar la selección, pinchando en el menú Selección y eligiendo a continuación la entrada Deseleccionar.

Para poder Escala acceder a las transforma-Sesgar ciones disponibles, haz click ahora en Edición y muévete hasta Transformar . Así de esta manera aparecerá un nuevo menú • En él, pincha en

Distorsionar Perspectiva Rotar 180° Rotar 90° AC Rotar 90° ACD Voltear horizontal Voltear vertical

la transformación que quieras efectuar, por ejemplo Escala.

En ese momento verás aparecer unos puntos alrededor de la imagen Haz click sobre uno de ellos y, sin

soltar, mueve el puntero. Verás co-

mo la transformación se aplica a la parte de la imagen que has copiado, algo así:



Si el resultado de la modificación no te satisface y quieres deshacer los cambios, simplemente pincha en




y la imagen tendrá, de nuevo, su aspecto original.

Por el contrario, si te gusta el resultado de la transformación, haz click en el botón •




para confirmar el cambio. Inmediatamente la modificación se

aplicará a la imagen



No obstante, como puedes comprobar, aún se ve el pingüino original de la capa del fondo, y que en algunos puntos sobresale por los bordes del nuevo. Te explicaremos cómo solucionar este problema utilizando las herramientas de clonación en la próxima entrega de este curso.



Productos probados en Computer Hoy

Has visto un producto que te interesa y te planteas lo siguiente: ¿es una ganga, o no es para tanto? Aquí encontrarás los resultados de los test de los modelos que probamos. De esta forma, puedes comparar los que hemos analizado en distintos números y ver cómo varían sus precios con el tiempo.

| 0: | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|----|-----------------|------------------------------|------------|---------------|-----|
| _ | | Hardwa | | | |
| | | Adaptadores 802 | .11b USB | | |
| 1 | Trust | Notebook Wireless Kit | Notable | 193,98 € | 103 |
| 2 | Compaq | WL215 Wireless USB | Notable | 179,80 € | 103 |
| 3 | Conceptronic | 11 Mbps USB Wireless Adapter | Notable | 104,51 € | 103 |
| 4 | D-Link | USB Wireless Adapter WL-120 | Notable | 101,40€ | 103 |
| 5 | Intel | Pro Wireless 2011b | Bien | 169,82 € | 103 |
| | | Adaptadores Blue | tooth USB | | |
| 1 | ComOne | USB Bluetooth | Notable | 108,22€ | 103 |
| 2 | 3Com | Bluetooth USB Adapter | Notable | 141,00€ | 103 |
| 3 | MSI | PC2PC Bluetooth Key | Notable | 69,00€ | 103 |
| 4 | Acer | Bluetooth USB Adapter | Notable | 68,00€ | 103 |
| | | Adaptadores Ethe | ernet USB | | |
| 1 | Conceptronic | 100 Mbps USB LAN Adapter | Notable | 29,93€ | 103 |
| 2 | D-Link | DU-E100 | Notable | 56,08 € | 103 |
| 3 | Genius | USB Lan Adapter | Notable | 42,00€ | 103 |
| 4 | Trust | 10/100 USB Network Adapter | Notable | 38,44 € | 103 |
| | | Altavoce | s | | |
| | | Hasta 120 € | | | |
| 1 | Fujitsu Siemens | Soundbird | Suficiente | Consultar | 80 |
| 2 | JBL | Media 200 | Suficiente | 95,56€ | 80 |
| 3 | Philips | A 2300 Compact Power | Suficiente | Descatalogado | 80 |
| • | po | A partir de 120 | € | Doodalaaogaao | |
| 1 | JBL | Media 3000 | Bien | 738,64€ | 80 |
| Ť | Creative Labs | | Bien | Descatalogado | 80 |
| | Videologic | Sirocco Spirit | Bien | 271,00 € | 80 |
| J | viucologic | CD-ROM virg | | 271,00€ | 00 |
| 1 | HI-Space | Metal CD | Notable | 0,65€ | 85 |
| | Blue Sky | CD-R 700 | Notable | 0,71€ | 85 |
| | EMTEC | CD-R Extra 16x | Notable | Descatalogado | 85 |
| Ť | - | CD-R Extra 24x | Notable | Descatalogado | |
| 4 | EMTEC | CD-R 200MB Professional | Notable | | 85 |
| J | Memorex | Conectividad y h | | 0,78€ | 85 |
| | Citosom | | Notable | 110.00.0 | 100 |
| 1 | Sitecom | Firewire + USB Combo | Notable | ., | 103 |
| | Adaptec | XHub4 Plus | | 99,99€ | |
| 3 | | USB Dock | Notable | 119,99€ | |
| 4 | Trust | 4Port Compact USB 2.0 P. hub | Notable | 38,94 € | |
| 5 | Conceptronic | | Bien | 25,64 € | 103 |
| | - CO | ntroladoras USB 2.0 | | | |
| 1 | Adaptec | Firewire | Notable | 69,90€ | |
| 2 | Adaptec | DuoConnect | Bien | 129,90€ | 103 |
| 3 | Conceptronic | Firewire Interface Card | Bien | 30,62€ | 103 |
| | Concentration | PCI USB 2.0 Card | Bien | 33,41 € | 103 |
| 4 | Conceptronic | 1 01 000 2.0 0010 | | | |

| 2 Conceptronic PCCard IEEE 1394 Notable 47,91 € 103 3 Conceptronic 2 Ports USB 2.0 Notable 119,99 € 103 4 Adaptec USB 2.0 Connect for Notebooks Notable 89,90 € 103 5 Trust 3 Ports USB Cardbus Bien 96,50 € 103 Combos CD-RW/DVD 1 Ricoh MP 9120A-DP Notable Descatalogado 64 DIRW 4624 Bien Descatalogado 64 DIscos duros externos 1 Maxtor Personal Storage 3000LE Notable 379 € 115 2 Iomega HDD 120GB Firewire Notable 379 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNX Bien 399 € 115 4 Iomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 349 € 115 5 IaCie d2 Errewire Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 329 € 115 8 W. Digital WD8000B05-RNN <th>908</th> <th>. Marca</th> <th>Producto</th> <th>Calidad</th> <th>Precio</th> <th>Nº</th> | 908 | . Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------|-----|
| 2 Conceptronic PCCard IEEE 1394 | | Cont | roladoras USB 2.0 y | Firewire P | CCard | |
| 3 Conceptronic 2 Ports USB 2.0 | 1 | Adaptec | FireConnect for Notebooks | Notable | 139,99€ | 103 |
| 4 Adaptec USB 2.0 Connect for Notebooks Notable 89,90 € 103 5 Trust 3Ports USB Cardbus Bien 96,50 € 103 Combos CD-RW/DVD 1 Ricoh MP 9120A-DP Notable Descatalogado 64 2 Toshiba SD-R1002 Notable Consultar 64 3 Aopen DRW 4624 Bien Descatalogado 64 DIscos duros externos 1 Maxtor Personal Storage 3000LE Notable 379 € 115 2 Iomega HDD 120GB Firewire Notable 359 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNx Bien 399 € 115 4 Iomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 399 € 115 5 LaCie d2 Eirewire Har Drive 120GB Bien 329 € 115 8 W. Digital WD8008005-RNN Bien 329 € 115 8 W. Digital WD8008005-RNN Bien 278,40 € 115 10 Advance SpeedFile 406B FWLSB 42040FU Bien | 2 | Conceptronic | PCCard IEEE 1394 | Notable | 47,91 € | 103 |
| Trust 3Ports USB Cardbus Bien 96,50 € 103 **Combos CD-RW/DVD** 1 Ricoh MP 9120A-DP Notable Consultar 64 2 Toshiba SD-R1002 Notable Consultar 64 3 Aopen DRW 4624 Bien Descatalogado 64 **DIscos duros externos** 1 Maxtor Personal Storage 3000LE Notable 379 € 115 2 Iomega HDD 120GB Firewire Notable 429 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNx Bien 359 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 399 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 349 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 329 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 10 Advance SpeedFile 40GB FW/USB 42040FU Bien 299 € 115 **DIscos duros IDE** **Menos de 100 Gigabytes** 1 Western Digital WD800UB Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 129,00 € 109 4 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 1199,00 € 109 4 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 110,34 € 109 **Mäs de 100 Gigabytes** 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 **Mäs de 100 Gigabytes** 1 Western Digital WD2000BB Notable 199,00 € 109 **JECOS duros SCSI** 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 199,00 € 109 **JECOS duros SCSI** 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 **Equipos multifunción** 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 **LESCÁNDERS SCSI** 1 Lexmark X125 Bien 499,00 € 111 **Epson Perfection 2450 Photo Notable 369,00 € 115 | 3 | Conceptronic | 2 Ports USB 2.0 | Notable | 119,99€ | 103 |
| Ricoh MP 9120A-DP Notable Descatalogado 64 | 4 | Adaptec | USB 2.0 Connect for Notebooks | Notable | 89,90€ | 103 |
| 1 Ricoh MP 9120A-DP Notable Consultar 64 2 Toshiba SD-R1002 Notable Consultar 64 3 Aopen DRW 4624 Bien Descatalogado 64 **DISCOS duros externos** 1 Maxtor Personal Storage 3000LE Notable 379 € 115 2 Iomega HDD 120GB Firewire Notable 429 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNx Bien 359 € 115 4 Iomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 399 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 329 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 329 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 10 Advance SpeedFile 40GB FW/USB 42040FU Bien 299 € 115 10 Advance SpeedFile 40GB FW/USB 42040FU Bien 299 € 115 11 Mestern Digital WD800UB Notable 129,00 € 109 12 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 129,00 € 109 13 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 14 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 114,60 € 109 15 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 119,00 € 109 16 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 17 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 18 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 199,00 € 109 19 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 199,00 € 109 19 Leccos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 11 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 5 Escánceres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable 369,00 € 115 | 5 | Trust | 3Ports USB Cardbus | Bien | 96,50€ | 103 |
| 2 Toshiba SD-R1002 | | | Combos CD-RI | V/DVD | | |
| 3 Aopen DRW 4624 Bien Descatalogado 64 DIscos duros externos 1 Maxtor Personal Storage 3000LE Notable 379 € 115 2 Iomega HDD 120GB Firewire Notable 429 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNX Bien 359 € 115 4 Iomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 349 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 329 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 278,40 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U&I 60GB Bien 299 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 2 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 110,34 € 103 3 Maxtor | 1 | Ricoh | MP 9120A-DP | Notable | Descatalogado | 64 |
| Maxtor | 2 | Toshiba | SD-R1002 | Notable | Consultar | 64 |
| 1 Maxtor Personal Storage 3000LE Notable 379 € 115 2 lomega HDD 120GB Firewire Notable 429 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNX Bien 359 € 115 4 lomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 399 € 115 5 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD8008005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U8I 60GB Bien 459 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 194,00 € 109 4 IBM IC1.35L060AVA07-0 Notable 149,00 € 109 Más de 1 | 3 | Aopen | DRW 4624 | Bien | Descatalogado | 64 |
| 2 lomega HDD 120GB Firewire Notable 429 € 115 3 W. Digital WD1200B002-RNX Bien 359 € 115 4 lomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 399 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 349 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U8I 60GB Bien 459 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 103 5 Maxtor Diamond Plus Max Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD1200JB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI | | | Discos duros ex | cternos | | |
| 3 W. Digital WD1200B002-RNX Bien 359 € 115 4 Iomega HDD 120GB USB 2.0 Bien 399 € 115 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 349 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U8I 60GB Bien 459 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 189,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable <td>1</td> <td>Maxtor</td> <td>Personal Storage 3000LE</td> <td>Notable</td> <td>379€</td> <td>115</td> | 1 | Maxtor | Personal Storage 3000LE | Notable | 379€ | 115 |
| Image | 2 | lomega | HDD 120GB Firewire | Notable | 429€ | 115 |
| 5 LaCie d2 Firewire Har Drive 120GB Bien 349 € 115 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB Bien 329 € 115 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U&I 60GB Bien 459 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Westem Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 129,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond Plus Max Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Westem Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 3 Westem Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB | 3 | W. Digital | WD1200B002-RNx | Bien | 359€ | 115 |
| 6 LaCie d2 USB 2.0 Har Drive 120GB | 4 | lomega | HDD 120GB USB 2.0 | Bien | 399€ | 115 |
| 7 Freecom FHD-1 60GB USB 2.0 Bien 278,40 € 115 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U&I 60GB Bien 459 € 115 10 Advance SpeedFile 40GB FW/USB 42040FU Bien 299 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Westem Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien 299,00 € 111 4 IHP Offficejet D125xi Bien 249,00 € 111 | 5 | LaCie | d2 Firewire Har Drive 120GB | Bien | 349€ | 115 |
| 8 W. Digital WD800B005-RNN Bien 259 € 115 9 LaCie Pocket Drive U&I 60GB Bien 459 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes 1 Westem Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 2 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AWA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond Plus Max Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bi | 6 | LaCie | d2 USB 2.0 Har Drive 120GB | Bien | 329€ | 115 |
| 9 LaCie Pocket Drive U&I 60GB Bien 459 € 115 Discos duros IDE Menos de 100 Gigabytes | 7 | Freecom | FHD-1 60GB USB 2.0 | Bien | 278,40€ | 115 |
| 10 Advance SpeedFile 40GB FW/USB 42040FU Discos duros IDE | 8 | W. Digital | WD800B005-RNN | Bien | 259€ | 115 |
| Western Digital WD2000BB Notable 129,00 € 109 | 9 | LaCie | Pocket Drive U&I 60GB | Bien | 459€ | 115 |
| Menos de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 109 2 IBM IC35L080AWA07-0 Notable 129,00 € 109 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 109 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 109 109 4 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi | 10 | Advance | SpeedFile 40GB FW/USB 42040FU | Bien | 299€ | 115 |
| 1 Western Digital WD800JB Notable 129,00 € 109 2 IBM IC35L080AVVA07-0 Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVWA07-0 Notable 114,60 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 4 IP Officejet D125xi Bien 399,00 € 111 3 Lexmark X125 | | | Discos duros | ; IDE | | |
| 2 IBM IC35L080AVVA07-0 Notable 129,00 € 109 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 108 Más de 100 Gigabytes 1 Westem Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Westem Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 3 Westem Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 4 HP Officejet D125xi Bien 399,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 4 Escáneres de color Notable Descata | | | Menos de 100 Giga | bytes | | |
| 3 Maxtor Diamond Plus 16 Notable 169,00 € 109 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 4 HP Officejet D125xi Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado | 1 | Western Digital | WD800JB | Notable | 129,00€ | 109 |
| 4 IBM ICL35L060AVVA07-0 Notable 114,60 € 109 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 2 | IBM | IC35L080AVVA07-0 | Notable | 129,00€ | 109 |
| 5 Maxtor Diamond PlusMax Plus Bien 110,34 € 109 Más de 100 Gigabytes Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 249,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 4 Escáneres de color Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 3 | Maxtor | Diamond Plus 16 | Notable | 169,00€ | 109 |
| Más de 100 Gigabytes Más de 100 Gigabytes 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 4 | IBM | ICL35L060AVVA07-0 | Notable | 114,60€ | 109 |
| 1 Western Digital WD2000BB Notable 349,00 € 109 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 5 | Maxtor | Diamond PlusMax Plus | Bien | 110,34€ | 109 |
| 2 IBM IC35L120AWA207-0 Notable 189,00 € 109 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Attas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | | | Más de 100 Gigab | ytes | | |
| 3 Western Digital WD1200JB Notable 199,00 € 109 Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 1 | Western Digital | WD2000BB | Notable | 349,00€ | 109 |
| Discos duros SCSI 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 2 | IBM | IC35L120AVVA207-0 | Notable | 189,00€ | 109 |
| 1 Quantum Atlas 10K II 18,4 GB Bien Descatalogado 49 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 3 | Western Digital | | | 199,00€ | 109 |
| 2 Quantum ATLAS V 18,3 GB Bien Descatalogado 49 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | | | Discos duros | SCSI | | |
| 3 Fujitsu MAJ3182MP Bien Consultar 49 Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 1 | Quantum | Atlas 10K II 18,4 GB | Bien | Descatalogado | 49 |
| Equipos multifunción 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 2 | Quantum | ATLAS V 18,3 GB | Bien | Descatalogado | 49 |
| 1 HP PSC 2210 Bien 399,00 € 111 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 3 | Fujitsu | | | Consultar | 49 |
| 2 HP Officejet D125xi Bien 499,00 € 111 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | Equipos multifunción | | | | | |
| 3 Lexmark X125 Bien 249,00 € 111 Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 1 | HP | PSC 2210 | Bien | 399,00€ | 111 |
| Escáneres de color 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 2 | HP | Officejet D125xi | Bien | 499,00€ | 111 |
| 1 Epson Perfection 2450 Photo Notable Descatalogado 92 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | 3 | Lexmark | | | 249,00€ | 111 |
| 2 HP Scanjet 5500c Notable 369,00 € 115 | | | Escáneres de | color | | |
| 2 111 2000,00 0 110 | 1 | Epson | Perfection 2450 Photo | Notable | Descatalogado | 92 |
| 3 Canon CanonScan D660U Bien 174.87 € 61 | 2 | HP | Scanjet 5500c | Notable | 369,00€ | 115 |
| | 3 | Canon | CanonScan D660U | Bien | 174,87€ | 61 |

| 4 Epson Perfection 1660U Bien 229,00 € 106 5 HP Scanjet 5370 C Bien Descatalogado 61 6 Epson Perfection 1200U Bien Descatalogado 61 7 Canon CanonScan N650U Bien 100,05 € 106 8 HP Scanjet 3570C Bien 169,00 € 106 9 Canon CanonScan N1250U2F Bien 244,20 € 106 10 Umax Umax 4000U Bien 350,00 € 112 2 Sony DRU50DA Bien 399,00 € 112 3 Aopen DVRW 2412 Pro Bien 299,00 € 112 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 12 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus Cr0 Bien 292,18 € 108 4 Canon S750 Bien Descatalogado 47 5 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 | Pos | . Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---|-----|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----|
| 6 Epson Perfection 1200U Bien Descatalogado 61 7 Canon CanonScan N650U Bien 100,05 € 61 8 HP Scanjet 3570C Bien 169,00 € 106 9 Canon CanonScan N1250U2F Bien 244,20 € 106 10 Umax Umax 4000U Bien 295,00 € 112 2 Sony DRU500A Bien 399,00 € 112 3 Aopen DVRW 2412 Pro Bien 299,00 € 112 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 12 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 12 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus Cr70 Bien Descatalogado 87 3 Canon S820 Bien Descatalogado 47 6 Epson St | 4 | Epson | Perfection 1660U | Bien | 229,00€ | 106 |
| 7 Canon CanonScan N1250U2 Bien 100,05 € 61 8 HP Scanjet3570C Bien 169,00 € 106 9 Canon CanonScan N1250U2F Bien 244,20 € 106 10 Umax Umax 4000U Bien Descatalogado 57 | 5 | HP | Scanjet 5370 C | Bien | Descatalogado | 61 |
| 8 HP Scanjet 3570C Bien 169,00 € 106 9 Canon CanonScan N1250U2F Bien 244,20 € 106 10 Umax Umax 4000U Bien Descatalogado 57 | 6 | Epson | Perfection 1200U | Bien | Descatalogado | 61 |
| 9 Canon CanonScan N1250U2F Bien 244,20 € 106 10 Umax Umax 4000U Bien 244,20 € 106 Grabadoras de DVD 1 Pioneer DVR-A05 Bien 350,00 € 112 2 Sony DRU500A Bien 399,00 € 112 3 Aopen DVRW 2412 Pro Bien 299,00 € 112 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 399,00 € 112 Impresoras de inyección 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien 399,80 € 108 3 Canon S820 Bien 309,88 € 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien 277,63 € 87 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 732,85 € 113 < | 7 | Canon | CanonScan N650U | Bien | 100,05€ | 61 |
| Descatalogado S7 | 8 | HP | Scanjet 3570C | Bien | 169,00€ | 106 |
| Pioneer DVR-A05 Bien 350,00 € 112 | 9 | Canon | CanonScan N1250U2F | Bien | 244,20€ | 106 |
| 1 Pioneer DVR-A05 Bien 350,00 € 112 2 Sony DRU500A Bien 399,00 € 112 3 Aopen DVRW 2412 Pro Bien 299,00 € 112 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 12 Impresoras de inyección 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien 292,18 € 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien 277,63 € 87 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 7 | 10 | Umax | | | Descatalogado | 57 |
| 2 Sony DRU500A Bien 399,00 € 112 3 Aopen DVRW 2412 Pro Bien 299,00 € 112 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien Descatalogado 87 3 Canon S820 Bien 292,18 € 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien Descatalogado 47 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien Descatalogado 47 1 Canon S9000 Bien Descatalogado 47 2 Canon S4500 Bien Descatalogado 47 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas <td></td> <td></td> <td>Grabadoras d</td> <td>e DVD</td> <td></td> <td></td> | | | Grabadoras d | e DVD | | |
| 3 Aopen DVRW 2412 Pro Bien 299,00 € 112 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 112 Impresoras de inyección 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien Descatalogado 87 3 Canon 8820 Bien 292,18 € 108 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 108 5 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 45 7 Canon S500 Bien Descatalogado 47 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien Descatalogado 79 < | 1 | Pioneer | DVR-A05 | Bien | 350,00€ | 112 |
| 4 Ricoh MP5125A-DP Bien 425,99 € 112 5 Traxdata RW5125 Bien 399,00 € 112 Impresoras de inyección 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien Descatalogado 87 3 Canon S820 Bien 292,18 € 108 108 4 Canon S750 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 47 7 Canon S500 Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony PP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 | 2 | Sony | DRU500A | Bien | 399,00€ | 112 |
| 5 Traxdata RW5125 Bien Jerceción 399,00 € 112 Impresoras de inyección 1 HP Deskjet 995C Notable Jerceción 349,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien Descatalogado 87 3 Canon S820 Bien Jerceción 4 Canon S750 Bien Jerceción 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien Descatalogado 47 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien Descatalogado 47 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Sufficiente A07,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable Sp. 93 3 Memorex | 3 | Aopen | DVRW 2412 Pro | Bien | 299,00€ | 112 |
| Impresoras de inyección 1 HP | 4 | Ricoh | MP5125A-DP | Bien | 425,99€ | 112 |
| 1 HP Deskjet 995C Notable 349,00 € 92 2 Epson Stylus C70 Bien Descatalogado 87 3 Canon S820 Bien 292,18 € 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 67 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien Descatalogado 47 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 | 5 | Traxdata | RW5125 | Bien | 399,00€ | 112 |
| 2 Epson Stylus C70 Bien Descatalogado 87 3 Canon S820 Bien 292,18 € 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 1 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 | | | Impresoras de in | nyección e | | |
| 2 Canon S820 Bien 292,18 € 108 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien 277,63 € 87 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable 55,62 € 93 | 1 | HP | Deskjet 995C | Notable | 349,00€ | 92 |
| 4 Canon S750 Bien 309,88 € 108 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien 277,63 € 87 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas | 2 | Epson | Stylus C70 | Bien | Descatalogado | 87 |
| 5 Epson Stylus Photo 1270 Bien Descatalogado 47 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien 277,63 € 87 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Sufficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 Lectores de tarjetas | 3 | Canon | S820 | Bien | 292,18€ | 108 |
| 6 Epson Stylus Color 980 Bien Descatalogado 65 7 Canon S500 Bien 277,63 € 87 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Sufficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 <td>4</td> <td>Canon</td> <td>\$750</td> <td>Bien</td> <td>309,88€</td> <td>108</td> | 4 | Canon | \$750 | Bien | 309,88€ | 108 |
| 7 Canon S500 | 5 | Epson | Stylus Photo 1270 | Bien | Descatalogado | 47 |
| 8 HP Deskjet 950C Bien Descatalogado 47 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Sufficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 Lectores de DVD 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € | 6 | Epson | Stylus Color 980 | Bien | Descatalogado | 65 |
| 9 HP Deskjet 930C Bien Descatalogado 47 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 Impresoras DIN-A3 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 1 | 7 | Canon | \$500 | Bien | 277,63€ | 87 |
| 10 Canon S300 Bien 171,24 € 87 | 8 | HP | Deskjet 950C | Bien | Descatalogado | 47 |
| Impresoras DIN-A3 1 Canon \$9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon \$4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Sufficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 <td>9</td> <td>HP</td> <td>Deskjet 930C</td> <td>Bien</td> <td>Descatalogado</td> <td>47</td> | 9 | HP | Deskjet 930C | Bien | Descatalogado | 47 |
| 1 Canon S9000 Notable 732,85 € 113 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 4 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Sna | 10 | Canon | S300 | Bien | 171,24€ | 87 |
| 2 Canon S4500 Bien 535,70 € 78 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 <t< td=""><td></td><td></td><td>Impresoras D</td><td>IN-A3</td><td></td><td></td></t<> | | | Impresoras D | IN-A3 | | |
| 3 HP Deskjet 1125C Bien Descatalogado 79 Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Sufficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 1 | Canon | S9000 | Notable | 732,85€ | 113 |
| Impresoras fotográficas 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 2 | Canon | S4500 | Bien | 535,70€ | 78 |
| 1 Sony DPP-SV 55 Bien Descatalogado 78 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 3 | HP | Deskjet 1125C | Bien | Descatalogado | 79 |
| 2 Canon CP-100 Suficiente 407,50 € 106 Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | | | Impresoras foto | gráficas | | |
| Lectores de DVD 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 1 | Sony | DPP-SV 55 | Bien | Descatalogado | 78 |
| 1 Cyberdrive DVD-ROM DM166D Notable Descatalogado 93 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card RW Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 2 | Canon | CP-100 | Suficiente | 407,50€ | 106 |
| 2 Toshiba SD-M1612 Notable 55,62 € 93 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | | | Lectores de | DVD | | |
| 3 Memorex DVD MAXX-1648AJ Bien 105,00 € 93 Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 1 | Cyberdrive | DVD-ROM DM166D | Notable | Descatalogado | 93 |
| Lectores de tarjetas 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 2 | Toshiba | SD-M1612 | Notable | 55,62€ | 93 |
| 1 Verbatim Dual Card Reader Notable 46,00 € 103 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 3 | Memorex | DVD MAXX-1648AJ | Bien | 105,00€ | 93 |
| 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | | | Lectores de ta | rjetas | | |
| 2 Memorex USB Card Reader + 64 Mb CF Notable 89,00 € 103 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 Memoria Flash USB 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 1 | Verbatim | Dual Card Reader | Notable | 46,00€ | 103 |
| 3 Conceptronic SD & MMC Card R/W Bien 30,39 € 103 **Memoria Flash USB** 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 2 | Memorex | USB Card Reader + 64 Mb CF | Notable | | 103 |
| 1 Trascend JetFlash 512 Mb Sobresaliente 323,64 € 103 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 3 | Conceptronic | SD & MMC Card R/W | Bien | 30,39€ | 103 |
| 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | | | | h USB | | |
| 2 Conceptronic Snapport 128 Notable 104,86 € 103 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 1 | Trascend | JetFlash 512 Mb | Sobresaliente | 323,64€ | 103 |
| 3 Woxter USB Flash Mem.Drive 144 Notable 101,79 € 103 | 2 | | | Notable | | |
| | 3 | · · | ., | Notable | | _ |
| | 4 | | | Notable | | |

| 0 | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | No |
|---|-----------------|---------------------------|------------|---------------|----|
| 5 | Freecom | USB Stick 64 Mb | Notable | 84,21 € | 10 |
| | | Microprocesa | dores | | |
| 1 | Intel | Pentium 4 2,53 | Bien | 930,88€ | 10 |
| 2 | Intel | Pentium 4 2400 133 | Bien | 649,41 € | 10 |
| 3 | AMD | Athlon XP 2200 | Bien | 462,84 € | 10 |
| 4 | Intel | Pentium 4 2000 | Bien | 277,36€ | 10 |
| 5 | AMD | Athlon 2100+ | Suficiente | 291,04 € | 10 |
| | | Monitores de 15 | pulgadas | , | |
| 1 | Philips | 105B10 | Bien | Descatalogado | 3 |
| 2 | Philips | 105\$10 | Bien | Descatalogado | 3 |
| 3 | Targa | Economy 1569A | Bien | Descatalogado | 3 |
| J | laiya | Monitores de 17 | | Descalalogado | J |
| _ | ۰ | | Notable | 200.00.0 | 40 |
| 1 | Samsung | SyncMaster 765MB | | 209,00€ | |
| 2 | Philips | 107 X4 | Notable | 299,00€ | |
| 3 | Sony | SMD-A230 | Notable | Descatalogado | |
| 4 | LG | F700P | Notable | 282,75€ | 10 |
| 5 | Hyundai | ImageQuest Q770 | Bien | 180,00€ | 10 |
| | | Monitores de 19 | pulgadas | | |
| 1 | Philips | 109 S20 | Notable | 319,00€ | 6 |
| 2 | Samsung/Samtron | 95P+ | Notable | Descatalogado | 6 |
| 3 | NEC | MultiSync V921 | Notable | Descatalogado | 6 |
| | | Monitores 1 | TFT | | |
| 1 | Philips | 170B2M | Notable | 1.000,00€ | 11 |
| 2 | Viewsonic | VX700 | Notable | 851,00€ | 11 |
| 3 | Samsung | Syncmaster 171s | Notable | 999,00€ | |
| 4 | Hyundai | ImageQuest L70A | Notable | Descatalogado | |
| 5 | CTX | PV 720A | Notable | 669,00€ | |
| J | UIX | Ordenador | | 000,00 C | |
| | | Hasta 900 € | | | |
| | D-t-L DO | | Notable | December | |
| 1 | Batch-PC | Athlon XP 2200+ | | Descatalogado | |
| 2 | Supratech | Athlon XP 2200+ | Notable | 808,52€ | 11 |
| 3 | IDX | Tibet | Bien | 795,00€ | 10 |
| 4 | Jump | Athlon XP 2000 | Bien | Descatalogado | 11 |
| 5 | Hundyx | HUM-46180P6 | Bien | 797,00€ | 10 |
| | | de 900 hasta 1.25 | 50€ | | |
| 1 | ADL | XP 2200 | Bien | 1.150,00€ | 10 |
| 2 | Supratech | Avalon | Bien | 1.040,52€ | 10 |
| 3 | lwill | XP4-2400 | Bien | 973,24€ | 11 |
| | | A partir de 1.250 |)€ | | |
| 1 | HP | Pavillion 793.es | Notable | 1.999,00€ | 10 |
| 2 | Веер | Topstar Pentium 4 2,8 GHz | Notable | 1.732,00€ | 10 |
| 3 | SI2010 | SIM02002 | Bien | 1.580,00€ | 10 |
| | | Ordenadores po | rtátiles | , | |
| 1 | Maxdata | Pro7100X | Notable | 2.600,00€ | 10 |
| 1 | Sony | Vaio PCG-FX805 | Notable | 2.000,00€ | |
| 1 | July | Organizadores pe | | 2.000,00€ | 10 |
| | Casic | | | F00.00.0 | 40 |
| 1 | Casio | Cassiopeia E200S | Notable | 599,00€ | |
| 2 | Compaq | Ipaq H3660 pocket PC | Notable | Descatalogado | 8 |
| 3 | Palm | m505 Handheld | Bien | Descatalogado | 8 |
| | Pla | acas base para proc | | עואוג | |
| 1 | Ерох | 8RDA+ | Notable | 149,60€ | 11 |
| ÷ | | | | | |

| 05 | . Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|----|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 2 | Aopen | AK77-333 | Notable | 121,90€ | 104 |
| 3 | MSI | KT3 Ultra2 | Notable | Descatalogado | 104 |
| 4 | Abit | KR7-A | Notable | 117,15€ | 104 |
| | Pla | acas base para proc | esadores l | ntel | |
| 1 | MSI | 850E Max | Notable | 201,00€ | 104 |
| 2 | MSI | 645E Max-U | Notable | 97,00€ | 104 |
| 3 | QDI | Platinix 2E-6A | Notable | 120,00€ | 104 |
| 4 | Abit | BD7-2 | Notable | 132,23€ | 104 |
| | Pá | apel para impresoras | s de inyeco | ión | |
| 1 | Epson | Premium Glossy Photo Paper | Bien | 9,00€ | 49 |
| 2 | Canon | Photo Paper Pro | Bien | 5,23€ | 49 |
| 3 | Epson | Photo Paper | Bien | 5,24€ | 49 |
| Ť | 7,000 | Ratones | | -, | |
| 1 | Trust | Ami Mouse 250S Wireless Optical | Notable | 32,12€ | 89 |
| 2 | Anubis | Typhoon Unplugged Mouse | Notable | 48,02€ | 89 |
| Ť | Logitech | Cordless Mouse | Notable | 41,76€ | 89 |
| J | Logitecii | Regrabadoras | | 41,70€ | 08 |
| 1 | TDV | | Notable | 200.00.6 | 101 |
| 1 | TDK | Cyclone 40/12/48 | | 299,00€ | |
| 2 | Lite-On | LTR-40125S | Notable | Descatalogado | 97 |
| 3 | Traxdata | Uranus CDRW 52X | Notable | 85,00€ | |
| 4 | LG | GCE-8481B | Notable | 77,53€ | 116 |
| 5 | Samsung | SW-232 | Notable | 50,00€ | 97 |
| 6 | Plextor | Plexwriter 40/12/40A | Notable | 124,15€ | 97 |
| 7 | Yamaha | CRW 3200E | Notable | Descatalogado | 101 |
| 8 | Mitsumi | CR480A | Notable | 99,00€ | 97 |
| 9 | Lite-On | LTR-52246S | Notable | 82,00€ | 116 |
| 10 | Cyberdrive | CW099D | Notable | 95,00€ | 116 |
| 11 | Teac | CD-W540E | Notable | 112,00€ | 97 |
| 11 | Teac | CD-W548E | Notable | 104,00€ | 116 |
| 13 | Sony | CD-R/RW CRX185EI | Notable | 75,00€ | 97 |
| 14 | Lite-On | LTR-48246S | Notable | 68,00€ | 116 |
| | Cyberdrive | CWD58D | Notable | 59,00€ | 97 |
| 16 | Mitsumi | CR 485E TE | Notable | 99,00€ | 116 |
| | Plextor | Plexwriter 48/24/48A | Notable | 100,54€ | |
| | Philips | PCRW3210 | Notable | Descatalogado | 97 |
| | LG | GCE-8320B | Notable | Descatalogado | 97 |
| | Memorex | 40Maxx 1248 Aj | Notable | 165,00€ | 97 |
| | MSI | Dragonwriter 48/16/48 | Notable | 69,00€ | |
| | Philips | PCRW4816 | Notable | 64,90 € | |
| Т | | CRW5224 | Notable | , | |
| 23 | Aopen | Regrabadoras | | 68,00€ | 110 |
| , | IID | | Bien | 400.00.0 | 100 |
| 1 | HP | DVD-Writer dvd200e | Bien | 499,00€ | |
| T | Sony | DRX120L | | 685,00€ | |
| 3 | Sony | DRV120A Sistemas de edición | Bien | 500,00€ | 102 |
| | | | | | |
| 1 | Pinnacle | DV500 DVD | Sobresaliente | 899,00€ | 101 |
| 2 | Electronic-Design | ANDI | Notable | 373,75€ | 101 |
| 3 | Dazzle | Fast DV.now AV | Notable | Descatalogado | 68 |
| 4 | Pinnacle | Miro Video DC30 Plus | Bien | Descatalogado | 68 |
| 5 | Pinnacle | Miro Video Studio DC10 plus | Bien | 249,00€ | 68 |
| | Si | stemas de edición d | e vídeo dig | ital | |
| 1 | Hauppauge | DV-Wizard Pro | Bien | 125,00€ | 69 |

| 09 | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|-----|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------|-------|
| 2 | Terratec | Video System Cameo 400 DV | Bien | 99,00€ | 69 |
| 3 | Adaptec | FW 4300 | Bien | Descatalogado | 69 |
| 4 | Pinnacle | Studio DV | Bien | 129,00€ | 69 |
| 5 | Canopus | EZ Easy DV | Bien | 255,20€ | 69 |
| | | Tabletas grá | ficas | | |
| 1 | Wacom | Graphire 2 | Bien | 111,00€ | 92 |
| 2 | Trust | Wireless Design & Tablet 200 | Bien | 46,68€ | 92 |
| 3 | Genius | Wizard Pen 5x4 | Suficiente | Descatalogado | 92 |
| | | Tarjetas controlad | loras SCSI | | |
| 1 | Tekram | DC-390U | Sobresaliente | 85,06€ | 2 |
| 2 | Tekram | DC-390F | Sobresaliente | 104,23€ | 2 |
| 3 | Dawicontrol | DC-2976UW | Bien | 142,92€ | 2 |
| | | Tarjetas de se | onido 💮 💮 💮 💮 🤊 💮 🤊 💮 💮 🤊 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 | | |
| 1 | Terratec | Soundsystem DMX 6Fire 24/96 | Notable | 249,99€ | 9. |
| 2 | Creative Labs | • | Bien | Descatalogado | 94 |
| 3 | Terratec | Soundsystem DMX 6Fire LT | Bien | 149,95€ | 94 |
| | Torration | Tarjetas de | TV | 140,00 € | J |
| 1 | Pinnacle | Studio PCTV pro | Bien | 99,00€ | 8: |
| 2 | ATI | TV Wonder | Bien | Descatalogado | 8 |
| 3 | | Win TV PVR USB | Suficiente | | 8 |
| J | Hauppauge | Tarjetas gráficas con sinto | | 312,50€ | 0. |
| | ATI | , , | Notable | Dagastalanada | 0 |
| 1 | ATI | All-In-Wonder Radeon | Bien | Descatalogado | 8 |
| 2 | Matrox | Marvel G450 e-TV Tarjetas grát | | Consultar | 8 |
| | | | | 242.00.0 | |
| 1 | Abit | Siluro GF4 Ti 4400 | Notable | 243,60€ | 9 |
| 2 | | Blaster4 Titanium 4400 | Notable | Descatalogado | 9 |
| 3 | MSI | G4 Ti 4600 Teclados | Notable | 535,00€ | 9 |
| | | | | | |
| 1 | Logitech | Cordless Desktop iTouch | Notable | 119,6€ | 3 |
| | IBM | Rapid Access II Keyboard | Notable | Descatalogado | 3 |
| 3 | | New Touch Compact Keyboard | Notable | Descatalogado | 3 |
| 4 | Microsoft | Internet Keyboard | Notable | 33,06€ | 3 |
| 5 | Turbo Media | | Bien | 24,01 € | 3 |
| | | Teclados y ratones i | nalambrice | os | |
| 1 | Microsoft | Wireless Desktop | Notable | 93,10€ | 9 |
| 2 | Logitech | Cordless Desktop i-Touch | Notable | 89,00€ | 9 |
| 3 | Genius | Wireless TwinTouch+ | Notable | 41,95€ | 9 |
| | | WebCam | S | | |
| 1 | Logitech | QuickCam Pro 3000 | Notable | 119,60€ | 8 |
| | | | | | |
| | | Softwar | e | | |
| | | Administradores a | le ficheros | | |
| 1 | Symantec | Norton Commander 2 | Notable | Descatalogado | 2 |
| 2 | C. Ghisler & Co. | Windows Commander 4.01 | Bien | Descatalogado | 29 |
| 3 | Microsoft | Windows 98 Explorer | Bien | Gratuito | 29 |
| | | Agendas y organ | izadores | | |
| | | 0 1 00 | Notable | 36,65€ | 5 |
| 1 | Lotus (IBM) | Organizer 6.0 | | | Ť |
| 1 2 | Lotus (IBM) Microsoft | Outlook 2002 | Notable | 130,00€ | 9 |
| | . , | · | Notable Notable | | |
| 2 | Microsoft Microsoft | Outlook 2002 Outlook 2000 | | 130,00 € 143,91 € | 54 |
| 3 | Microsoft | Outlook 2002 | Notable | 130,00€ | 9° 54 |

| 0: | s. Marca | Producto Antivirus | Calidad | Precio | Nº |
|----|---------------------|---|------------------|-------------------|-----|
| 1 | Panda Soft. | Panda Antivirus Platinum 7 | Notable | 69,95€ | 111 |
| 2 | Panda Soft. | Panda Antivirus Titanium | Notable | 39,95 € | 11 |
| 3 | SoftWin | BitDefender Home Edition 6.5 | Notable | 61,19€ | |
| 4 | Kaspersky L. | | Notable | 62,64€ | |
| 5 | Symantec Symantec | Norton Antivirus 2003 | Notable | , | 11 |
| J | Symanicu | Aprendizaje de | | 35,50 € | - |
| 1 | Zeta MM. | English 4.0 | Sobresaliente | 89,99€ | 8 |
| 2 | Assimil | Visado para el americano | Notable | 29,75€ | |
| 3 | Ubi Soft | Inglés con Rayman | Notable | 24,01 € | |
| 4 | Softvision | Talk Now Aprende inglés | Notable | Consultar | |
| 5 | Lodisoft | Tell me more 1,2,3 | Notable | Descatalogado | 4 |
| 6 | Vivendi U. | Kids Inglés | Notable | Descatalogado | Ė |
| 7 | Lodisoft | Tell Me More. Solución inteligente | Notable | | 10 |
| 8 | Lodisoft | Talk to me 1y 2 | Notable | 54,03€ | 4 |
| 9 | A. Devices | AND Active english | Notable | Descatalogado | |
| Ť | Vivendi U. | Yes iniciación al inglés | Notable | Descatalogado | |
| | | Astrología | а | | |
| 1 | Wings | Astrología | Bien | 19,95€ | 10 |
| | | Bases de da | itos | | |
| 1 | Lotus (IBM) | Approach Millenium 9.5 | Notable | 104,90€ | 5 |
| 2 | Microsoft | Access 2000 | Notable | 173,69€ | 5 |
| 3 | Corel | Paradox 9 | Notable | Descatalogado | 5 |
| | | Benchmai | r k | | |
| 1 | P. A. Gebhard | Dr. Hardware 2000 3.5 | Suficiente | Descatalogado | 10 |
| 1 | Lodisoft | Bricolaje Bricolaje a golpe de ratón | Bien | 15,00€ | 7 |
| | | CAD | | | |
| 1 | Finson | ExtraCAD 4 Millenium Edition | Notable | 48,05€ | 6 |
| 2 | Data Becker | BeckerCAD | Notable | Descatalogado | 6 |
| 3 | IMSI | TurboCAD Standard 7.1 | Bien | 112,00€ | 10 |
| | Catalo | gadores/Visualizado | res de fot | ografías e | |
| 1 | Microsoft | Picture It! Studio Photo 7.0 | Notable | 49,90€ | 11 |
| 2 | Magix | Fotos en CD & DVD | Notable | 30,00€ | 11 |
| 3 | Extensis | PortFolio 6 | Bien | 344,52€ | 11 |
| 4 | Evil Elect. | EvilFoto Borja_2 | Bien | Gratuito | 11 |
| 5 | Roxio | PhotoSuite 4 Platinum Edition | Bien | 69,90€ | 11 |
| | | CDs de art | te | | |
| 1 | Fund. Miro | Joan Miró. El color de los sueños | Notable | 42,04€ | 2 |
| 2 | Ladac MM. | Velázquez | Notable | Consultar | 2 |
| 3 | Ladac MM. | Obras maestras del Museo del Prado | Notable | Descatalogado | 2 |
| | | Cocina y gastro | | | |
| 1 | Planeta DeAg. | Tu cocina | Notable | Descatalogado | 3 |
| 2 | | El Puchero 3.5 | Notable | Descatalogado | 9 |
| 3 | System3 Informática | PC-Cocina95 Colecciones de | Bien clinarts | 18,00€ | 3 |
| | | | | | |
| 1 | Corel | Gallery Magic 1.300.000 | Sobresaliente | Descatalogado | 5 |
| | Corel | Gallery Magic 1.000.000 | Notable | Descatalogado | 1 |
| 2 | | | Notable | Descatalogado | 1 |
| 3 | Corel | Gallery Magic 205.000 | | Dosoataiogado | |
| | Corel Vivendi U. | Gallery Magic 205.000 Print Artist 8 | Notable | 42,04 € | 6 |
| 3 | | | | • | 6 |

| 0 | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | N |
|---|------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----|
| | | Compresión de l | | | |
| 1 | Winzip Computing | WinZip 8.0 | Bien | Descatalogado | 4 |
| 2 | SpeedProject | Squeez 3 | Bien | Descatalogado | 4 |
| 3 | GlobalScape | CuteZip 1.0 | Bien | Descatalogado | 4 |
| 4 | PKWare | PKZip 2.70 | Bien | Descatalogado | 4 |
| 5 | WinAce | WinAce Archiver 1.3 | Bien | Descatalogado | 4 |
| | | Correo electro | onico | | |
| 1 | WSKA | The Bat 1.49 Ed. Española | Sobresaliente | 29,99€ | 7 |
| 2 | Microsoft | Outlook 2000 | Notable | 143,91 € | 5 |
| 3 | Microsoft | Outlook Express 5 | Notable | Descatalogado | 5 |
| 4 | Qualcomm | Eudora Pro 5.0.2 | Notable | Descatalogado | 5 |
| 5 | MCS | Calypso 3.10.03 | Notable | Descatalogado | 5 |
| | | Contabilidad do | méstica | | |
| 1 | Intuit | Quicken 2000 | Notable | Descatalogado | 7 |
| 2 | Finson | Tu contable familiar 5 | Notable | 30,02€ | 7 |
| 3 | ARS Software | CasHome Win | Suficiente | 30,00€ | 7 |
| | | Creación de vide | ojuegos | | |
| 1 | Friendware | The 3D Gamemaker | Bien | 36,00€ | 10 |
| 2 | Digital Dreams | DIV2 Games Studio | Bien | 18,00€ | 10 |
| | | Cursos y tuto | riales | | |
| 1 | Salvat | Curso MM. Windows98 | Notable | Consultar | 2 |
| 2 | Salvat | Curso MM. de Internet | Notable | Consultar | 2 |
| 3 | P. Movierecord | Aprende Internet | Notable | 18,00€ | 2 |
| | | Cursos para hacer des | de casa | | |
| 1 | Micronet | Moto Escuela Multimedia | Notable | 17,95€ | 10 |
| 2 | Micronet | Auto Escuela Multimedia | Bien | 17,95€ | 100 |
| 3 | Data Becker | PC Mecanografía | Bien | 21,00€ | 106 |
| | | Creación de pági | inas web | | |
| 1 | Macromedia | Dreamweaver 4 Fireworks 4 Studio | Notable | 351,00€ | 9 |
| 2 | Microsoft | Front Page 2002 | Notable | 271,00€ | 9 |
| 3 | Namo Inter. | Namo WebEditor 5.0 | Bien | 158,86 € | 9, |
| | | Creación de tienda | web | | |
| 1 | Data Becker | CiberTienda Pro | Notable | 51,95€ | 10 |
| 2 | Data Becker | Mi tienda web.com | Notable | Descatalogado | 5 |
| | | Desinstalad | ores | | |
| 1 | Symantec | Norton CleanSweep 2001 | Notable | Descatalogado | 5 |
| 2 | Data Becker | Power Cleaner 6 | Notable | Descatalogado | 59 |
| 3 | Network Ass. | McAfee QuickClean | Notable | Descatalogado | 5 |
| 4 | IMSI | Windelete V.5 | Bien | 31,06€ | 2 |
| 5 | Marcombo | Power Cleaner 98 | Bien | Descatalogado | 2 |
| | | Diccionari | os | | |
| 1 | Larousse | G. Diccionario Lengua Española | Notable | 59,80€ | 91 |
| 2 | Santillana | Biblioteca Multimedia Santillana | Notable | 47,80€ | 91 |
| 3 | Editorial Gredos | Diccionario María Moliner 2ª ed. | Bien | 80,00€ | 91 |
| 4 | Espasa | Diccionario RAE | Bien | Descatalogado | 34 |
| 5 | Zeta MM. | Mi primer diccionario interactivo | Bien | 29,45€ | 34 |
| í | | Diccionarios bi | lingües | ., 0 | į |
| | Lodisoft | Diccionario electrónico Lexibase-Collins | Bien | 49,00€ | 109 |
| 1 | LUUISUIL | | | , | |
| | | Collins | Bien | 24.99 € | |
| 2 | Draque | | Bien Suficiente | 24,99 € 17.95 € | |
| | | Collins Babylon 32 Harrap's Advanced English-Spanish | | 24,99 € 17,95 € 24,00 € | 10 |

| Po | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | N |
|-------------------|--|--|---|---|-----------------------|
| | | Diseño de inte | riores | | |
| 1 | Data Becker | Arquitecto 3D Amateur | Sobresaliente | 42,04 € | 7 |
| 2 | Marcombo | Diseño de interiores 3D | Notable | Descatalogado | 3 |
| 3 | IMSI | FloorPlan 3D Home Design 6.0 | Notable | 63,80 € | 9 |
| 4 | Marcombo | Diseño de casas de ensueño 3D | Bien | Descatalogado | 3 |
| 5 | Vivendi U. | Complete Home 2.0 | Bien | Descatalogado | 3 |
| | | Diseño de jaro | dines | | |
| 1 | Vivendi U. | Complete LandDesigner 5.0 | Notable | Descatalogado | 6 |
| 2 | Digital Dreams | 3D Garden | Notable | 18,00€ | 6 |
| 3 | Sierra/Atl. Devices | 3D Landscape Professional | Notable | Descatalogado | 6 |
| | | Diseño gráfic | o 3D | | |
| 1 | Corel | Bryce 5 | Notable | 420,00€ | 8 |
| | | Distribuciones | Linux | | |
| 1 | MandrakeSoft | Linux mandrake PowerPack 8.1 | Notable | 64,84€ | 8 |
| 2 | SuSE GmbH | SuSE Linux Personal 7.3 | Notable | 54,83 € | 8 |
| 3 | Red Hat Inc. | Red Hat Linux 7.2 Standard | Notable | 90,28 € | 8 |
| Ì | | Edición de v | ideo | 55,25 | |
| 1 | Pinnacle | Studio 7 | Bien | Descatalogado | 9 |
| Ť | WSKA | PowerDirector | Bien | 59.99 € | ç |
| _ | Adobe | Premiere 6.0 | Bien | 810,84 € | ç |
| | Nuobo | Educativos infa | antiles | 010,04 € | ľ |
| 1 | Vivendi U. | Adibú 2 Leo/Cal. | Sobresaliente | Descatalogado | Г |
| 2 | Infogrames | Mulan Aventura Interactiva | Notable | Descatalogado | Г |
| 3 | Micronet | Pipo en el imperio Maya | Notable | 25,82 € | 11 |
| 4 | | | Notable | , | - |
| 4 5 | Zeta MM. | Contar y agrupar El gran atlas del pequeño aventurero | Notable | 29,45 € | H |
| J | ZCIA IVIIVI. | Matemáticas para r | | 47,48 € | |
| - | Zata MM | <u> </u> | Notable | 00.45.0 | , |
| 1 | Zeta MM. | Contar y Agrupar | Notable | 29,45 € | 3 |
| 2 | Zeta MM. | Sumar y restar Matemanía II | Notable | 29,45 € | 3 |
| 3 | Edicinco | Encicloped | | 20,00€ | 3 |
| | 0 | | Notable | 0 | |
| 1 | Casa de software | Futura 2000 | | Consultar | |
| _ | Larousse | Enc. Universal Larousse 2003 DVD | | 115,00€ | |
| _ | Microsoft | Encarta 2003 CD | Notable | 124,99 € | Т |
| _ | Micronet | Enciclopedia Universal 2003 DVD | Notable | 97,95€ | Т |
| 5 | Durvan | Durvan Multimedia 2002 | Notable | Descatalogado | 8 |
| | | Atlas mundiale: | | | |
| 1 | Microsoft | Atlas mundial Encarta 2001 | Bien | 42,01 € | 8 |
| 2 | Planeta DeA. | Atlas mundial Interactive | Bien | 29,99€ | 8 |
| | | | Bien | 36,00 € | 8 |
| 3 | Zeta MM. | El gran Atlas del mundo | | | |
| 3 | Zeta MM. | El gran Atlas del mundo Enciclopedias musi | cales | · | |
| 1 | Zeta MM. Montpamasse MM. | | cales Notable | Descatalogado | 5 |
| | Montparnasse MM. | Enciclopedias musi | cales | Descatalogado Consultar | П |
| 1 2 | Montparnasse MM. | Enciclopedias musi La música inmortal: Barroco/Romanticismo | cales Notable | | 8 |
| 1 2 | Montparnasse MM. Diaspora | Enciclopedias musi La música inmortal: Barroco/Romanticismo The Beatles | Notable Bien Bien | Consultar | 8 |
| 1 2 | Montparnasse MM. Diaspora | Enciclopedias musi La música inmortal: Barroco Romanticismo The Beatles Legends : Tina Turner | Notable Bien Bien | Consultar | 5 |
| 1 2 3 | Mortpamasse MM. Diaspora Media Sat Group | Enciclopedias musi La música immortal Barroco Romanticismo The Beatles Legends : Tina Turner Enciclopedias temá | Notable Bien Bien ticas | Consultar 11,99 € | 9 |
| 1 2 3 | Montparnasse MM. Diaspora Media Sat Group Salvat MM. | Enciclopedias musi La música inmortal: Barroco Romanticismo The Beatles Legends : Tina Turner Enciclopedias temá Enciclopedia de la Ciencia Los Grandes Momentos del Arte Grandes Batallas de la II Guerra M. | Notable Bien Bien ticas Notable Notable Notable | Consultar 11,99 € 29,45 € | 9 9 |
| 1 2 3 | Montparnasse MM. Diaspora Media Sat Group Salvat MM. Ed. Dolmen S.L. | Enciclopedias musi La música immortal: Barroco Romanticismo The Beatles Legends : Tina Turner Enciclopedias temá Enciclopedia de la Ciencia Los Grandes Momentos del Arte | Notable Bien Bien ticas Notable Notable Notable | Consultar 11,99 € 29,45 € 44,00 € | 9 9 |
| 1 2 3 | Montparnasse MM. Diaspora Media Sat Group Salvat MM. Ed. Dolmen S.L. | Enciclopedias musi La música inmortal: Barroco Romanticismo The Beatles Legends : Tina Turner Enciclopedias temá Enciclopedia de la Ciencia Los Grandes Momentos del Arte Grandes Batallas de la II Guerra M. | Notable Bien Bien ticas Notable Notable Notable | Consultar 11,99 € 29,45 € 44,00 € | 9 9 |
| 1 2 3 | Montpamasse NM. Diaspora Media Sat Group Salvat MM. Ed. Dolmen S.L. Ed. Dolmen S.L. Symantec | Enciclopedias musi La música inmortal: Barroco Romanticismo The Beatles Legends: Tina Turner Enciclopedias temá Enciclopedia de la Ciencia Los Grandes Momentos del Arte Grandes Batallas de la II Guerra M. Firewalls | Notable Bien Bien ticas Notable Notable Notable | Consultar 11,99 € 29,45 € 44,00 € 45,00 € | 5 8 5 9 9 |

| 0 | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----|
| 4 | Microsoft | Windows XP Firewall | Suficiente | Gratuito | 96 |
| 5 | Norman | Personal Firewall 1.2 | Suficiente | 25,00€ | 96 |
| | | Gestión de fondos d | ie pantalia | , | |
| 1 | Microsoft | Configuración de pantalla WinXP | Bien | Incluido en WinXP | 103 |
| 2 | Microsoft | Plus! para WinXP | Bien | 59,95€ | 103 |
| 3 | TGT Soft | StyleXP 1.0 | Suficiente | 20,35€ | 103 |
| 4 | WebShots | WebShots Desktop | Suficiente | Gratuito | 103 |
| 5 | C. Rothholz | WinWall 1.91 | Suficiente | Gratuito | 103 |
| | | Grabación de | CDs | | |
| 1 | Magix | CD&DVD burnR deLuxe | Notable | 40,00€ | 95 |
| 2 | Finson | CD Creator | Notable | Descatalogado | 65 |
| 3 | Ahead Software | Nero Burning ROM 5.5.7.2 | Notable | 69,66€ | 88 |
| 4 | Roxio | Easy CD Creator 5 Platinum | Notable | 75,13€ | 76 |
| 5 | CeQuadrat | WinOnCd 3.7 (OEM) | Notable | Descatalogado | 63 |
| | lı | npresión de etiqueta | s y simila | res | |
| 1 | Data Becker | Etiquetas (Nueva versión) | Bien | 18,00€ | 108 |
| 2 | MicroVision Develop. | SureThing CD Labeler | Bien | 46,82€ | 20 |
| 3 | Avery | Label Pro | Bien | Descatalogado | 20 |
| | | Creación de tarjetas de f | elicitación | | |
| 1 | Microsoft | Publisher 2002 | Notable | 207,00€ | 107 |
| 2 | Vivendi U. | Print Artist Disney | Notable | 36,00€ | 107 |
| 3 | Data Becker | Impresión de invitaciones | Bien | 8,98€ | 107 |
| | | MP3 | | | |
| | | Rippers | | | |
| 1 | MusicMatch | MusicMatch Jukebox 6 | Suficiente | Descatalogado | 72 |
| 2 | PoikoSoft | Easy CD-DA Extractor 4.3.2 | Suficiente | Descatalogado | 72 |
| 3 | WinDAC | WinDAC 1.53 | Insuficiente | Descatalogado | 72 |
| | | Suites | | | |
| 1 | Steinberg | MyMP3 Pro 3.0 | Suficiente | 49,99€ | 95 |
| 2 | WSKA | Jet Audio | Suficiente | 59,99€ | 72 |
| 3 | Hemming | MP3 Multi Studio Pro | Suficiente | 14,95€ | 72 |
| | | Navegación an | <i>ónima</i> | | |
| 1 | Steganos | Internet Anonym version 2.1 | Bien | 34,74€ | 116 |
| 2 | @nonymouse.com | AnonWWW | Bien | Gratuito | 116 |
| 3 | Photono Soft. | Super Stealther 2.7 | Bien | 39,00€ | 116 |
| 4 | Anonymizer.com | Anonymizer Privacy Toolbar | Bien | 29,95€ | 116 |
| 5 | Nutzwerk | SaferSurf | Bien | 12,00€ | 116 |
| 6 | The Cloak.com | The Cloak | Bien | Gratuito | 116 |
| 7 | TU Dresden | JAP 00.01.077 | Suficiente | Gratuito | 116 |
| | | Navegadores de | Internet | | |
| 1 | OLRnet | Vantage Browser 3.0 | Notable | Gratuito | 101 |
| 2 | Microsoft | Internet Explorer 5.5 | Notable | Gratuito | 51 |
| 3 | Microsoft | MSN Explorer 6.1 | Notable | Gratuito | 69 |
| 4 | Opera Soft. | Opera 5.02 | Notable | Gratuito | 62 |
| 5 | Mozilla Org. | Mozilla 5.0 M17 | Notable | Gratuito | 51 |
| | | Organizadores para | | 25 | |
| 1 | Finson | Ordena tus datos 4 | Bien | 24,01 € | 102 |
| 2 | Wings E.P. | BodegaPlus | Bien | 24,95€ | 102 |
| 3 | Finson | ¡Organiza tus discos! | Bien | 5,99€ | 102 |
| | | Planificadores d | e rutas | | |
| 1 | Route 66 | Route 66 Europa Prof.2000-2001 | Notable | Descatalogado | 75 |
| | Ministerio de Fomento | Mapa Ofic. de carreteras 2003 ed. 38 | Notable | 16,55€ | |

| 909 | . Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº | Pos | s. Marca | Producto |
|-----|-----------------------|---|----------------|---------------------------|-----|-----|--------------------------|--|
| 3 | Route 66 | Route 66 España 2001 | Notable | Descatalogado | 57 | 2 | Microsoft | Office XP |
| 4 | Visual Gis | VisualMap España y Portugal 2000 | Notable | 35,09€ | 97 | | | Suites de ofi |
| 5 | Repsol YPF | Guía Campsa 2002 | Bien | 19,50€ | 97 | 1 | Microsoft | Office 2000 |
| | | Guías | | | | | | Tra |
| 1 | P. Movierecord | Viaje por G. Bretaña | Bien | Consultar | 5 | 1 | Softissimo | Reverso Pro 5.0 |
| 2 | P. Movierecord | Viaje por Italia | Bien | Consultar | 5 | 2 | L& H | Power Translator Pro |
| 3 | P. Movierecord | Viaje por España | Bien | Consultar | 5 | 3 | L& H | Power Translator Pro |
| | | Programas de | bolsa | | | | | Tratamio |
| 1 | Pointsoft | Personal Broker 2.0 Gold | Bien | 89,85€ | 64 | 1 | Sonic Foundry | Vegas Pro |
| | ı | Programas para tu te | eléfono mó | vil | | 2 | Magix | Music Studio General |
| 1 | Data Becker | Pack de conexión Nokia (USB) | Notable | 53,99€ | 90 | 3 | SEk'd | Red Roaster 24 v5.3 |
| 2 | Data Becker | Pack de conexión Nokia (Serie) | Notable | 42,04€ | 90 | | | Ut |
| 3 | Mike Bradley | LogoManager 1.2.40 | Bien | 34,95€ | 90 | 1 | Laplink | LapLink Gold |
| | Rec | onocimiento óptico | de textos | (OCR) | | 2 | Powerquest | Partition Magic 8.0 |
| 1 | ScanSoft | TextBridge Pro 9.0 | Sobresaliente | 101,57€ | 36 | 3 | Symantec | Norton SystemWorks |
| 2 | Scansoft | OmniPage Pro 10 | Notable | Descatalogado | 36 | | | Creación de imá |
| 3 | Scansoft | PaperPort deLuxe 7.0 | Notable | 70,92€ | 66 | 1 | PowerQuest | Drive Image 2002 |
| i | | Reconocimiento | o de voz | , | | 2 | WSKA | Backup MyPC |
| 1 | IBM | IBM ViaVoice Pro Rel. 8 | Notable | 179,70€ | 62 | 3 | XT Publishing | Backup Plus 6.0 |
| 2 | IMSI | Voice Direct Continuous Gold | Bien | 102,14€ | 27 | | , <u>,</u> | Recup |
| | Dragon | Naturally Speaking Preferred | Bien | Descatalogado | 27 | 1 | Roxio | GoBack 3 DeLuxe |
| | • | Reproductores DVD | por softwa | v | | Ė | TIONIO | Utilidad |
| 1 | Cyberlink | PowerDVD XP 4.0 Deluxe | Notable | 79.99€ | 115 | | | Ut |
| T | BlazeVideo | BlazeDVD 1.5 | Notable | 39,95€ | _ | 1 | Globalscape | Cute FTP 4.2.2. |
| 3 | | DirectDVD 4.48 | Notable | 39,95€ | | | Bulletproof | Bulletproof FTP 2.0 |
| Ī | InterVideo | WinDVD Platinum | Bien | 99,95€ | | | IPSWITCH | WS FTP Pro 6.6 |
| Ť | FusionSoft | FusionSoft DVD Player XP 4.0 | Bien | Gratuito | | J | II OWITOIT | Gesto |
| | Tusionout | Reproductores m | | diatuito | 113 | 1 | HeadLight | GetRight 4.3 |
| 1 | RealNet. | RealOne Player V2 | Notable | Gratuito | 113 | | NetAnts | NetAnts 1.23 |
| Ī | Nullsoft | WinAmp 3 | Bien | Gratuito | _ | _ | Radiate | Go!Zilla Plus 3.92 |
| Ī | Genie-Soft | Genie Media Center 1.0 | Bien | Gratuito | | J | Haulate | Met |
| J | ucilic-out | Retoque fotog | | Uratuito | 113 | 1 | WSKA | Copernic Agent Perso |
| 1 | Adobe | Photoshop Elements | Notable | 145,00€ | 76 | | WONA | Ace |
| Ī | Ulead | | Notable | | 65 | 1 | Goto | |
| | Data Becker | Photoimpact 6 | Notable | 147,25€ | | _ | | WebEarly 3 |
| 3 | WSKA | Foto Center | Notable | 42,95 € | | _ | WSKA | Internet Watcher 200 |
| | | Paint Shop Pro 7 | Bien | Descatalogado | 65 | 3 | High Mountain | iSpeed 2.8 Windows 20 |
| ົນ | Micrografx | Igrafx Designer Salvapanta | | Descatalogado | 38 | 1 | Migrageff | Windows 2000 |
| 1 | Doto Dookor | | Notable | Dogostalogodo | 67 | | Microsoft | WIIIUUWS 2000 |
| 1 | Data Becker | Salvapantallas Personal | | Descatalogado | 67 | | | J |
| | Vivendi U. | Johnny Castaway Screensaver Software gra | Sin clasificar | Descatalogado | 45 | | | Acc |
| Ī | Adaha | | | Cuatavita | 00 | _ | Dahal Aak | |
| - | Adobe | Adobe Acrobat Reader 5.0.5 | Sin clasificar | Gratuito | 93 | _ | Rebel Act | Blade: The edge of da |
| - | Nullsoft Inc. | WinAmp 2.79 | Sin clasificar | Gratuito | 93 | | Infogrames | Alone in the dark IV |
| • | Ahead Soft. | Nero Burning ROM 5.5.7.8 | Sin clasificar | Shareware | 93 | _ | Shiny | Sacrifice |
| | | Software por men | | | | 4 | | Mafia |
| | BCM | BCM Diagnostics 1.01.02 | Sin clasificar | Descatalogado | 45 | | Vivendi U. | Half Life Opposing Fo |
| | | CD Recording Studio | Sin clasificar | 9,87€ | 45 | _ | Electronic Arts | Medal of Honor: Allied |
| - | Ashampoo | · | 0 | | 45 | 7 | Proein | Jedi Knight 2. Jedi Ou |
| - | Ashampoo HeadLight | GetRight (32 bits) 4.2 | Sin clasificar | Descatalogado | 10 | _ | | , |
| | HeadLight | GetRight (32 bits) 4.2 Sistemas oper | rativos | | | 8 | Planet Moon | Giants Citizen Kabuto |
| - | | GetRight (32 bits) 4.2 | Suficiente | Descatalogado 132,16 € | 85 | 8 | Planet Moon Novalogic | Giants Citizen Kabuto Delta Force: Land War The Devil Inside |

| ۰۵ | Mozos | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------|
| 2 | s. Marca Microsoft | Office XP | Bien | Precio 570,00 € | N° 74 |
| _ | MINOLOGUIL | Suites de ofimática | | | 14 |
| 1 | Microsoft | Office 2000 | Bien | Descatalogado | 24 |
| 1 | MINORAL | Traductore | | DESCALATORACIO | 24 |
| 1 | Softissimo | Reverso Pro 5.0 | Notable | 230,00€ | 99 |
| <u>.</u> 2 | L& H | Power Translator Pro 7.0 | Notable | 173.69€ | 57 |
| | L&H | Power Translator Pro 6.43 | Bien | 29,75€ | 57 |
| | Lun | Tratamiento de | sonido | 20,70 C | 01 |
| 1 | Sonic Foundry | Vegas Pro | Sobresaliente | Descatalogado | 49 |
| 2 | Magix | Music Studio Generation 2000 | Notable | Descatalogado | 49 |
| 3 | | Red Roaster 24 v5.3 | Notable | Descatalogado | 49 |
| | 02.11 | Utilidade | s | Doodaaaayaab | |
| 1 | Laplink | LapLink Gold | Notable | 233.55€ | 60 |
| 2 | Powerquest | Partition Magic 8.0 | Notable | 84,56€ | |
| 3 | Symantec | Norton SystemWorks 2001 | Bien | Descatalogado | 60 |
| | , | Creación de imágenes de di | sco y backups | | |
| 1 | PowerQuest | Drive Image 2002 | Notable | 62,86€ | 99 |
| 2 | WSKA | Backup MyPC | Notable | 80,00€ | 90 |
| 3 | XT Publishing | Backup Plus 6.0 | Bien | 18,00€ | 90 |
| Ī | | Recuperación de d | lisco | | |
| 1 | Roxio | GoBack 3 DeLuxe | Notable | 51,20€ | 89 |
| | | Utilidades de li | nternet | | |
| | | Utilidades FTP | | | |
| 1 | Globalscape | Cute FTP 4.2.2. | Notable | Descatalogado | 61 |
| 2 | Bulletproof | Bulletproof FTP 2.0 | Notable | Descatalogado | 61 |
| 3 | IPSWITCH | WS_FTP Pro 6.6 | Notable | Descatalogado | 61 |
| | | Gestores de desca | arga | | |
| 1 | HeadLight | GetRight 4.3 | Notable | Descatalogado | 61 |
| 2 | NetAnts | NetAnts 1.23 | Notable | Descatalogado | 61 |
| 3 | Radiate | Go!Zilla Plus 3.92 | Notable | Descatalogado | 61 |
| | | Meta-Buscadore | es | | |
| 1 | WSKA | Copernic Agent Personal 6.01 | Notable | 19,99€ | 115 |
| | | Aceleradores we | eb | | |
| 1 | Goto | WebEarly 3 | Notable | 29,90€ | 61 |
| 2 | WSKA | Internet Watcher 2000 1.8 | Suficiente | 39,99€ | 61 |
| 3 | High Mountain | iSpeed 2.8 | Suficiente | Descatalogado | 61 |
| | | Windows 2000 (tes | | | |
| 1 | Microsoft | Windows 2000 | Bien | 239,80€ | 42 |
| | | Jugges | | | |
| | | Juegos Acción en | | | |
| | Dahal Asi | | | 40.00.0 | ٥. |
| 1 | Rebel Act | Blade: The edge of darkness | Sobresaliente | 18,00€ | 64 |
| 2 | Infogrames | Alone in the dark IV | Sobresaliente | 23,99€ | 73 |
| 3 | Shiny | Sacrifice | Sobresaliente | 23,99€ | |
| | Proein | Mafia | Notable | 47,95 € | |
| 5 c | | Half Life Opposing Force | Notable | Descatalogado | 56 |
| 6 | | Medal of Honor: Allied Asault | Notable | 47,95€ | 92 |
| 7 | Proein | Jedi Knight 2. Jedi Outcast | Notable | 49,95€ | 99 |
| 8 | | Giants Citizen Kabuto | Notable | 41,99 € | 62 |
| 9 | | Delta Force: Land Warrior | Notable | Descatalogado | 65 |
| | | The Devil Inside | Notable | Descatalogado | 56 |
| 11 | Monolith | No One Lives Forever | Notable | Descatalogado | 61 |
| | | | | | |

| | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|----|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 12 | Rogue Entertaiment | Alice | Notable | 42,01 € | 6 |
| 13 | Proein | Return to Castle Wolfenstein | Notable | 48,05€ | 8 |
| 14 | Remedy 3D Realms | Max Payne | Notable | 48,05€ | 8 |
| 15 | Collective Studios | | Notable | 9,95€ | 6 |
| | | Ajedrez | | | |
| 1 | Chessbase | Fritz 6 | Notable | 14,95€ | 4 |
| 2 | Oxford Softworks | FXChess | Notable | €00, 18 | 4 |
| 3 | DDM | Millennium Chess | Bien | 18,00€ | 4 |
| | | Aventuras gra | áficas | | |
| 1 | Topware | Gorky 17 | Notable | Descatalogado | 4 |
| 2 | QuanticDream | The Nomad Soul | Notable | 48,05€ | 4 |
| 3 | Daydream | Traitors Gate | Notable | 9,95€ | 4 |
| 4 | Cryo Interactive | Time Machine | Notable | Descatalogado | 5 |
| 5 | Vivendi U. | Kings Quest Mascara de eternidad | Notable | Descatalogado | 4 |
| 6 | FX Interactive | The Longest Journey | Notable | 9,95€ | 6 |
| 7 | Vivendi U. | Gabriel Knight 3 | Notable | 14,99€ | 4 |
| 8 | Friendware | Schizm | Notable | 42,00€ | ć |
| 9 | Montparnasse | Roma | Notable | Descatalogado | 6 |
| 10 | Cryo Interactive | Odisea | Notable | Descatalogado | 5 |
| | • | Consolas | 5 | | |
| 1 | Microsoft | Xbox | Notable | 249,99€ | 10 |
| 2 | Sony | PlayStation 2 | Notable | 249,00€ | 10 |
| 3 | Nintendo | GameCube | Notable | 199,00€ | Ť |
| Ů | Tantondo | Estrategi | a | 100,00 € | |
| 1 | Electronic Arts | Black & White | Sobresaliente | 17,95€ | 6 |
| 2 | _ | Commandos 2 | Sobresaliente | 42,04€ | 8 |
| 3 | Pyro FX Interactive | | Notable | , | 3 |
| 4 | Vivendi U. | Faraón | Notable | 9,95€ | 3 |
| Ť | Microsoft | | Notable | 42,04€ | |
| 5 | MICLOSOIL | Age of Empires II Simulación estrato | | 44,99€ | 3 |
| | Missansas | | | Danastalanada | ٠, |
| 1 | Microprose | Roller Coaster Tycoon | | Descatalogado | 4 |
| 2 | Bulfrog | Theme Park World | Notable | 17,97€ | 4 |
| 3 | Krisalis | Airport Inc. | Notable | 48,05€ | 4 |
| | | Juegos de n | | | |
| 1 | Microprose | Risk II | Notable | Descatalogado | 4 |
| 2 | Hasbro | Monopoly nueva edición | Bien | Descatalogado | 4 |
| 3 | Hasbro | Cluedo. Murder at Blackwell Grange | Bien | Descatalogado | 4 |
| | | Juegos de tabler | o y cartas | | |
| 1 | Data Becker | Damas 3D | Bien | Descatalogado | 5 |
| 2 | Data Becker | Mah-Jong II | Bien | Descatalogado | 5 |
| 3 | Ed. Circulo Inf. | Colec. Grandes Juegos del Mundo | Bien | 18,00€ | 5 |
| | | Juegos para | niños | | |
| 1 | Lego Media | Lego Stunt Rally | Notable | 42,01€ | 6 |
| 2 | Disney Inter. | La venganza de los malvados | Notable | Descatalogado | 5 |
| 3 | Disney Inter. | Hercules: Juego de Acción | Bien | Descatalogado | 1 |
| 3 | Lego Media | Lego Racers | Bien | 23,98€ | 5 |
| | | Lucha | | | |
| 1 | Eidos | Fighting Force | Bien | 18,00€ | 1 |
| | Hasbro | Pequeños Guerreros | Bien | Descatalogado | 1 |
| 2 | | | | • | П |
| 3 | THQ | WCW Nitro | Bien | Descatalogado | 1 |
| | THQ | WCW Nitro <i>Packs de jud</i> | | Descatalogado | <u></u> |

| U, | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---|---|--|---|---|--|
| 1 | Vivendi U. | 4 Estrategia | Notable | Descatalogado | 17 |
| 3 | Cryo Interactive | Tres Juegos Volumen 3 | Bien | Descatalogado | 48 |
| | | Plataform | as | | |
| 1 | Infogrames | Toy Story 2 | Notable | Descatalogado | 43 |
| 2 | Ubi Soft | Rayman 2 | Notable | 30,02€ | 43 |
| 3 | Amazing Studio | Heart of Darkness | Bien | Descatalogado | 13 |
| | · | Rol | | | |
| 1 | Interplay | Baldur's gate | Notable | 11,99€ | 39 |
| 2 | Westwood St. | NOX | Notable | 17,97€ | 39 |
| 3 | Bioware | Baldur's Gate II | Notable | 41,99€ | 6 |
| 4 | Interplay | Plane Scape Torment | Notable | 47,99€ | 39 |
| 5 | Cinematix | Revenant | Notable | Descatalogado | 39 |
| i | | Simuladores de | carreras | | |
| 1 | Codemaster | Collin McRae 2.0 | Notable | 21,00€ | 62 |
| 2 | Electronic Arts | Need for Speed III | Notable | Descatalogado | (|
| 3 | | Collin McRae Rally | Notable | 18,00€ | : |
| 4 | Microprose | GP 500 | Notable | Descatalogado | 29 |
| 5 | Cryo | Master Rallye | Notable | 42.01 € | 96 |
| J | UIYU | Carreras Urbani | | 42,01 € | 30 |
| 1 | Electronic Arts | ound or pun | Notable | 26 00 € | |
| 1 | _ | Need for Speed Porsche 2000 | Notable | 36,00€ | 55 |
| 2 | Torus games | Carmaggeddon TDR 2000 | | 18,00€ | 55 |
| 3 | Electronic Arts | Need for Speed Hot Pursuit 2 Fórmula 1 | Notable | 44,95€ | 116 |
| | | | Matable | | |
| 1 | Ubi Soft | F1 Racing Championship | Notable | 24,01 € | 7 |
| 2 | Electronic Arts | F1 2000 | Notable | Descatalogado | 4 |
| 3 | Ubi Soft | Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 | Bien | Descatalogado | 4 |
| | | Trenes | | | |
| 1 | Friendware | Trainz Circuladorea d | Bien | 42,00€ | 111 |
| | | Simuladores de | e vueio | | |
| 1 | | | | | |
| | Microsoft | Combat Flight Simulator 2 | Notable | Descatalogado | 60 |
| 2 | Jane's | Combat Flight Simulator 2 USAF | Notable | Descatalogado Descatalogado | |
| 3 | | <u> </u> | Notable Notable | • | 60 |
| | Jane's | USAF | Notable Notable | Descatalogado | 60 |
| 3 | Jane's Microprose | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 | Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado | 10 |
| 3 | Jane's Microprose Empire | USAF European Air War F/A-18 Korea | Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 10 |
| 3 | Jane's Microprose Empire | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 | Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 60 |
| 3 4 5 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de | Notable Notable Notable Notable portivos | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 60 10 10 33 |
| 3 4 5 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 60 10 10 33 54 |
| 3 4 5 1 2 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 60 10 10 33 54 |
| 3 4 5 1 2 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 60 10 10 33 54 54 |
| 3 4 5 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Electronic Arts | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € | 54 54 54 |
| 3 4 5 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 38 |
| 3 4 5 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 38 |
| 3 4 5 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 54 55 36 |
| 3 4 5 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf | Notable Notable Notable Notable Portivos Notable Notable Bien Notable Bien | Descatalogado | 54 54 54 54 55 36 |
| 3 4 5 1 2 3 1 2 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software Electronic Arts | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf Tiger Woods PGA Tour 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien Notable Bien Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 54 55 56 36 36 |
| 3 4 5 1 2 3 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software Electronic Arts Microsoft | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf Tiger Woods PGA Tour 2000 Links LS 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien Notable Bien Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 54 55 56 36 36 |
| 3 4 5 1 2 3 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software Electronic Arts Microsoft | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf Tiger Woods PGA Tour 2000 Links LS 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien Notable Bien Notable Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 54 55 56 36 36 |
| 3 4 5 1 2 3 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software Electronic Arts Microsoft | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf Tiger Woods PGA Tour 2000 Links LS 2000 PGA Championship GOLF 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien Notable Bien Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 54 55 56 36 36 |
| 3 4 5 1 2 3 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software Electronic Arts Vivendi U. | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf Tiger Woods PGA Tour 2000 Links LS 2000 PGA Championship GOLF 2000 Imagen Cámaras fotográfic | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien Notable Bien Notable Notable Notable | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado | 54 54 54 36 36 36 55 |
| 3 4 5 1 2 3 1 2 3 | Jane's Microprose Empire Microprose Electronic Arts Cryo Interactive Electronic Arts Dinamic MM. Rage Software Electronic Arts Microsoft | USAF European Air War F/A-18 Korea Falcon 4.0 Simuladores de NBA Live 2000 Roland Garros 2000 Rugby 2001 Fútbol Fifa 2000 PC Fútbol 2000 M.Fútbol Internac. 2000 Golf Tiger Woods PGA Tour 2000 Links LS 2000 PGA Championship GOLF 2000 | Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Notable Bien Notable Bien Notable Notable Bien | Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado 17,97 € Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado Descatalogado | 54 54 54 36 36 36 57 57 |

| Dog | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|-----|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----|
| 4 | Minolta | Dimage 7 i | Bien | 1.390,00€ | 110 |
| 5 | Sony | DSC-F77 | Bien | 630,00€ | |
| 6 | HP | PhotoSmart 850 | Bien | 699,00€ | 112 |
| 7 | Kodak | DX 4330 | Bien | 429,00€ | 112 |
| 8 | Sanyo | VPC-MZ 3 | Bien | 449,00€ | 112 |
| 9 | Fuji | Finepix S 304 | Bien | 535,00€ | 112 |
| 10 | HP | PhotoSmart 720 | Bien | 399,00€ | 107 |
| 11 | Fujifilm | Finepix F401 | Bien | 369,00€ | 107 |
| 12 | Toshiba | PDR-T 30 | Bien | 599,00€ | 112 |
| 13 | Minolta | Dimage Xi | Bien | 578,84€ | 112 |
| 14 | Samsung | Digimax 350 SE | Bien | 564,00€ | 112 |
| 15 | Fuji | Finepix A 203 | Bien | 369,00€ | 112 |
| 16 | Casio | EX-\$ 2 | Bien | 449,00€ | 112 |
| 17 | Panasonic | DMC-LC 20 | Bien | 399,00€ | 112 |
| 18 | Jenoptik | JD 3300 Z3s | Bien | 515,00€ | 112 |
| 19 | Olympus | Camedia C-300 Zoom | Bien | 499,00€ | 107 |
| 20 | Sony | DSC-P71 | Bien | 500,00€ | 107 |
| 21 | | Digital Ixus V3 | Bien | 688,40€ | 112 |
| 22 | Jenoptik | JD 4100 Z3S | Bien | 585,00€ | 107 |
| 23 | Pentax | Optio 300 GS | Bien | 450,00€ | 112 |
| 24 | Ricoh | Caplio RR-30 | Bien | 425,00€ | 107 |
| 25 | Nikon | Coolpix 2500 | Bien | 365,00€ | 107 |
| 26 | Pentax | E-100 | Suficiente | 329,96€ | 83 |
| | | Cámaras de vídeo | digitales | | |
| 1 | Hitachi | DZ-MV 100 E | Notable | Descatalogado | 81 |
| 2 | Canon | MV 400i | Notable | Descatalogado | 85 |
| 3 | Sony | DCR-PC8E | Notable | 1.420,00€ | 109 |
| 4 | Canon | MV5iMC | Notable | 1679,00€ | 109 |
| 5 | Panasonic | NV-DS 28 | Bien | Descatalogado | 85 |
| 5 | Panasonic | NV-GS5EG | Bien | 1.359,00€ | 109 |
| 7 | Samsung | VP-D590i | Bien | 1.499,00€ | _ |
| 8 | Thomson | VMD-9 | Bien | Descatalogado | |
| 9 | Sony | DCR-TRV 15 E | Bien | Descatalogado | 85 |
| 10 | Sony | DCR-TRV 325 E | Bien | Descatalogado | 85 |
| 11 | Hitachi | DZ-MV200E | Bien | 1.199,00€ | 109 |
| 12 | Thomsom | VMD 120 | Bien | 959,99€ | 85 |
| | | Cintas de víde | o VHS | | |
| 1 | Maxell | HGX Black | Sobresaliente | 6,31 € | 25 |
| 2 | Emtec | PHG HiFi | Sobresaliente | 5,54€ | 25 |
| 3 | TDK | E-HG HiFi | Notable | 4,10€ | 25 |
| 3 | Emtec | HiFi 240 | Notable | 6,95€ | 25 |
| 5 | Emtec | EQ 240 | Notable | 4,66€ | 25 |
| 6 | Sony | HiFi Excellence V | Notable | 6,10€ | 25 |
| 7 | | TV | Bien | 2,99€ | 25 |
| | Maxell | GX Black | Bien | 4,71 € | 25 |
| _ | TDK | HS | Bien | 3,25€ | 25 |
| | Sony | Premium V | Bien | 4,47€ | 25 |
| | | Convertidores d | le señal | | |
| 1 | Trust | Televiewer | Bien | 77,92€ | 68 |
| | | Grabadores | DVD | ,:= 0 | |
| 1 | Panasonic | DMR-HS2 | Notable | 1.599€ | 105 |
| 2 | Philips | DVDR 890 | Bien | 999€ | |
| | | | | | |

| 0 | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---|-----------------|---|-------------|---------------|-----|
| | | Home Cinema | con PC | | |
| 1 | Fujitsu Siemen: | Multitainer Proyecto | Bien res | Descatalogado | 73 |
| 1 | Epson | EMP-TS10 | Notable | 2.990,00€ | 116 |
| 2 | Pioneer | PT-LC55E | Bien | 2.859,40€ | 116 |
| 3 | Philips | Garbo | Bien | 2.999,00€ | 116 |
| 4 | Benq | SL705X | Bien | 3.080,00€ | 116 |
| | | Reproductores | de DVD | | |
| 1 | Panasonic | DVD-XV10EG-S | Notable | 399,00€ | 116 |
| 2 | Pioneer | DV-454 | Notable | 239,00€ | 116 |
| 2 | Sony | DVP-NS405 | Notable | 259,00€ | 116 |
| 4 | Thomson | DTH 220 E | Notable | 249,99€ | |
| 5 | Yamaha | DVD-S530 | Notable | 379,00€ | |
| 6 | Samsung | DVD-S324 | Notable | 199,00€ | |
| 7 | Philips | DVD 640 | Bien | 199,00€ | |
| ' | типро | Retroproyed | ctores | 100,00 C | 110 |
| 1 | Panasonic | TX42PT12F | Bien | 3.180,00€ | 110 |
| Ť | Thomson | 44JW610S | Bien | | |
| 2 | | | Bien | 2.999,00€ | |
| 3 | Toshiba | 42WH18P Televisores de 2 1 | | 2.999,00€ | 110 |
| | Cham | | Suficiente | Dagastalanada | 01 |
| 1 | Sharp | 54FS-51 | Suficiente | Descatalogado | 38 |
| | Panasonic | TX-21CK1C | Suficiente | Descatalogado | 38 |
| 3 | Loewe | Xelos M 55 VT Televisores panorá | | Descatalogado | 38 |
| | | | | | |
| 1 | JVC | AV32X25EU | Bien | | 116 |
| 2 | Sony | 32FX66E | Bien | 1.562,00€ | |
| 3 | Thomson | 32WZ610 | Bien | 1.649,00€ | 116 |
| 4 | Philips | 32PW8807 | Bien | 1.499,00€ | 116 |
| 5 | Loewe | Xelos 5381 ZW | Bien | 1.919,00€ | 116 |
| 6 | Samsung | WS 32 Z 68 | Bien | 1.399,00€ | 116 |
| 7 | LG | RE-32FZ10PX | Suficiente | 1.099,00€ | 116 |
| | | Vídeos | | | |
| 1 | Philips | VR 610 | Bien | Descatalogado | 6 |
| | 11/0 | Vídeos digi | | 1 000 11 0 | 0.0 |
| 1 | JVC | HR-DVS2 EU | Notable | 1.802,44€ | 69 |
| | | Sonida | 0 | | |
| | | Altavoce | es | | |
| 1 | Bose | Acoustimass 6 | Suficiente | Descatalogado | 60 |
| | | Amplificad | | | |
| 1 | Yahama | RX-V630RDS | Notable | 649,00€ | 116 |
| 2 | Sony | STR-DB780 | Notable | 499,00€ | 116 |
| 3 | Denon | AVR-1803 | Notable | 699,00€ | 116 |
| 4 | Kenwood | KRF-V7060D | Bien | 479,00€ | 116 |
| 5 | Pioneer | VSX-D711 | Bien | 479,00€ | 116 |
| 6 | H. Kardon | AVR 2550 | Bien | 599,00€ | 116 |
| 7 | Onkyo | TX-SR500E | Bien | 449,00€ | 116 |
| | | Auriculai | es | | |
| 1 | Sennheiser | HD 500 Fusión | Bien | 95,00€ | 3 |
| | AKG | K 141 Monitor | Bien | 126,81 € | 3 |
| 2 | ANU | | | - | |
| 2 | Vivanco | SR900 | Bien | Descatalogado | 3 |

| - | s. Marca | Producto | Calidad | Precio | Nº |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|
| 5 | Beyerdinamic | DT 331 | Bien | 98,49€ | 35 |
| 6 | Philips | SBC HP 900 | Bien | Descatalogado | 35 |
| 7 | Sennheiser | HD 570 Symphony | Bien | 127,00€ | 35 |
| 8 | Audio-Technica | ATH-D40 | Bien | 147,49€ | 35 |
| | | Auriculares in | <i>alámbricos</i> | | |
| 1 | AKG | K 105 UHF | Bien | 110,77€ | 35 |
| 2 | AKG | K 305 UHF | Bien | 137,09€ | 35 |
| 3 | Philips | SBC HC 450 | Bien | Descatalogado | 35 |
| 4 | Philips | SBC HC 8400/00 | Suficiente | Descatalogado | 35 |
| | | Autorradios | con CD | | |
| 1 | Pioneer | DEH-1330R | Bien | Descatalogado | 75 |
| 2 | Pioneer | DEH-2330 R | Bien | Descatalogado | 75 |
| 3 | Clarion | DX 418 R | Bien | Descatalogado | 75 |
| 4 | VDO - Dayton | CD 2251 | Suficiente | Consultar | 75 |
| 5 | Grundig | SCD 3490 RDS | Suficiente | 247,32€ | 75 |
| | • | codificadores de s | onido envolu | | |
| 1 | Sony | STR-DB 830 | Notable | Descatalogado | 44 |
| 2 | Pioneer | VSX-808 RDS | Bien | Descatalogado | 44 |
| 3 | Onkyo | TX-DS 575 | Bien | 600,41 € | 44 |
| 4 | • | RVD-6095 RDS | Bien | Descatalogado | 44 |
| 7 | Oliciwood | Minicad | | Doscatalogado | |
| 1 | Rana & Olufeon | Beosound 3000 | Bien | Consultar | 68 |
| ! | • | nicadenas con rep | | *************************************** | 00 |
| 1 | Samsung | S-2450 | Bien | Descatalogado | 65 |
| ' | Samsung | Reproductor | | Descalaiogado | 00 |
| 1 | Conv | _ | Notable | 200.00.6 | 01 |
| 1 | Sony | SCD-X670 (SACD) | Notable | 299,00€ | 81 |
| 2 | Philips | CD 723 | Notable | 119,99€ | 40 |
| 3 | Sony | CDP-XE330 | Bien | Descatalogado | 40 |
| 4 | Denon | DCD-345 | | 199,00€ | 40 |
| 4 | Sony | CDP-XE220 | Bien | Descatalogado | 40 |
| 6 | Pioneer | PD-207 | Bien | Descatalogado | 40 |
| 7 | Sherwood | CD-5090R Reproductores po l | Bien rtátilos do M | Descatalogado | 40 |
| | | | | | |
| 1 | Thomson | Lyra | Notable | Descatalogado | 53 |
| 2 | Creative | D.A.P. Jukebox | Notable | Descatalogado | 53 |
| 3 | Casio | WMP-1EV | Bien | 480,00€ | 54 |
| 4 | Philips | SA125 | Bien | Descatalogado | 63 |
| 5 | Unitech | Rome | Bien | Descatalogado | 53 |
| 6 | Philips | Expanium EXP 401 | Bien | Descatalogado | 82 |
| 7 | Sonicblue | Río 500 | Bien | Descatalogado | 53 |
| 8 | Sonicblue | Río 600 | Bien | 239,80€ | 63 |
| | | | | | |
| | | Telecomuni | | | |
| | | Adaptadores Ri | | | |
| 1 | AVM | Fritz XPC | Notable | 200,09€ | 5 |
| 2 | AVM | Fritz Card USB | Notable | 105,27€ | 5 |
| 3 | Zyxel | Omninet Plus | Notable | 198,33€ | 5 |
| | | Fax | | | |
| 1 | Brother | Fax 931 | Bien | Descatalogado | 19 |
| | | F 004 | Suficiente | December | 10 |
| 2 | Brother | Fax 921 | Sunciente | Descatalogado | 19 |
| 2 | Brother | Módems E | | Descatalogado | 19 |

| Dag | Maraa | Draduata | Calidad | Drooio | N° |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| | 5. Marca Zoltrix | Producto VoiceFax 56KVSP | Calidad Notable | Precio Descatalogado | N° 27 |
| 3 | Ovislink | Fax Modem 56K-V90 | Notable | 87,84 € | 27 |
| 4 | Accord | 56 K Voice Modem v 52 | Notable | Descatalogado | 27 |
| 5 | Vayris | NL-56Kx | Notable | 96,16 € | 27 |
| 6 | Billion | 56 kbps | Notable | Descatalogado | 27 |
| 7 | Arowana | 56 000 bps voice | Bien | Consultar | 21 |
| 8 | Accord | 56k Voice Modem v53 | Bien | Descatalogado | 27 |
| 9 | Diamond | Supra Express 56s Pro | Bien | 88.69 € | 21 |
| _ | Lasat | Safire 560 Voice | Bien | Descatalogado | 21 |
| | 3Com | US Robotics 56k Voice Faxmodem | Bien | 81,14€ | 21 |
| _ | Zoom | 56kx Dual Mode | Bien | Descatalogado | 27 |
| | Leadtek | Win Surf V90 USB | Suficiente | Consultar | 27 |
| 10 | Loudion | Teléfonos má | | Oorisuitai | LI |
| 1 | Sony Ericsson | T68i | Notable | 600,00€ | 100 |
| 2 | Siemens | | Notable | | |
| - | | SL 45 6210 | Notable | 391,00€ | 77 |
| 3 | Nokia | | Notable | 607,86 € | 63 |
| 4 | Philips Motorola | Xenium 989 T 720i | Notable | Descatalogado | 63 |
| 5 | | | Notable | 300,00€ | |
| 6 | Siemens | \$35i | | Descatalogado | 56 |
| 7 | Siemens | C55 | Notable | 210,00€ | 114 |
| 8 | Philips | Fisio 625 | Notable | 189,99€ | |
| 9 | Sagem | MC 959 | Notable | Consultar | 52 |
| | Nokia | 7650 | Notable | 605,00€ | 114 |
| | Samsung | SGH 2200 | Bien | Descatalogado | 52 |
| _ | Motorola | Timeport 250 | Bien | 270,46€ | 71 |
| _ | Nokia | 6310 | Bien | 607,00€ | |
| | Mitsubishi | Trium Aria @ | Bien | 228,20€ | 63 |
| _ | Panasonic | GD 87 | Bien | 490,00€ | |
| | Panasonic | GD92 | Bien | Descatalogado | 63 |
| | Siemens | M35i | Bien | Descatalogado | 56 |
| | Sony Ericsson | R320S | Bien | Descatalogado | 56 |
| | Motorola | Timeport P7389 | Bien | Consultar | 56 |
| | Sony Ericsson | 380 S | Bien | Descatalogado | 77 |
| | Motorola | Timeport L7089 | Bien | Consultar | 32 |
| 22 | Nokia | 7110 | Bien | 570,96€ | 52 |
| _ | Siemens | M50 | Bien | 200,00€ | 100 |
| | Alcatel | One Touch 715 | Bien | 484,00€ | 114 |
| | Philips | Xenium 9@9 | Bien | Descatalogado | 71 |
| | Panasonic | GD90 | Bien | Descatalogado | 32 |
| 27 | Mitsubishi | Trium Aria | Bien | Consultar | 52 |
| 28 | Samsung | SGH-A100 | Bien | Descatalogado | 56 |
| 29 | Nokia | 7210 | Bien | 526,00€ | 114 |
| 30 | Motorola | V3690 | Bien | 480,63€ | 63 |
| 31 | Alcatel | One Touch 501 | Bien | Descatalogado | 71 |
| 32 | Sony Ericcson | T 200 | Bien | 195,75€ | 114 |
| 33 | Samsung | SGH-S 100 | Bien | 545,00€ | 114 |
| 34 | Sagem | MC 850X | Bien | Consultar | 32 |
| 35 | Alcatel | One Touch Club db | Bien | Descatalogado | 52 |
| 36 | Panasonic | GD 67 | Bien | 190,00€ | 114 |
| 37 | Samsung | SGH M100 | Bien | Descatalogado | 77 |
| 38 | Nokia | 8850 | Bien | 781,31 | 52 |
| - | | | | | |

дQшé es...?

Frecuencia

Oscilaciones por segundo. En general se llama frecuencia a cualquier medida del número de repeticiones de un suceso por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el hercio (Hz), o número de ciclos por segundo. La velocidad de un "micro" se indica en megahercios (Mhz), o millones de ciclos por segundo.

02 Memoria RAM

Parte fundamental del ordenador, la memoria RAM es donde se almacenan, de manera temporal, los datos con los que está trabajando el ordenador. De la cantidad de memoria instalada en un PC depende directamente el rendimiento del equipo.

03 Megabyte (Mb)

Cuando se habla de almacenamiento de datos, la unidad mínima de información es el bit.

- 1 byte = 8 bits
- 1 kilobyte = 1024 bytes
- 1 megabyte = 1024 Kb
- 1 gigabyte = 1024 Mb

M Pentium 4

Microprocesador de última generación del fabricante Intel, y que ya alcanzan velocidades de hasta 3,06 gigahercios. Existe una versión "económica" del mismo denominada Celeron.

05 Athlon XP

Hasta el momento es el procesador más moderno diseñado por AMD. El modelo más actual de esta "familia" es el AMD Athlon XP 3.000+ (2,167 Ghz de velocidad). Existe una versión de precio inferior, denominada AMD Duron.

06 T FT

Thin Film Transistor (Transistor de Capa Fina). Tipo de pantalla en la que no es necesario un tubo de rayos catódicos, lo que disminuye su tamaño.

Los mejores ordenadores de la quincena

ué o dónde puedo comprar un buen tas llegadas a nuestra Redacción y en lo elegido no está completo? También otros medios y, para que te sirva de analizamos la relación calidad/precio

jor precio posible del mercado? Te ofre- orientación, una valoración de éstas. así como las ventajas y desventajas de cemos un resumen de las últimas ofer- Pero ¿de qué te sirve un buen precio si cada una de las ofertas.

Características de equipamiento: procesador y **frecuencia** 01, Memoria RAM 02, disco duro, Unidad de CD-ROM o DVD-ROM, Modelo de tarjeta gráfica y memoria que incorpora, Tarjeta de sonido, Monitor, módem y Software incluido.

| Valoración: | | Buena relación calidad/precio |
|-------------|---|---------------------------------|
| | | Relación calidad/precio regular |
| | • | Mala relación calidad/precio |

| <u> </u> | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---|---|------------|
| Precio | Fabricante | Inf. de contacto | Descripción | A favor/en contra | Evaluación |
| 490,68 € | INKA Sistemas Global | Madrid 902 999 029 | AMD Duron 1.200 Ghz, 128 Mb 3, 40 Gb, CD-ROM 52X LG; Ati Rage Pro 32Mb Sound Blaster; AOC 17; 56K interno V92 | ■ Precio Bajo ■ Procesador no muy rápido ■ Poca memoria RAM ■ No incluye sistema operativo | |
| 730,00 € | Redkom Computers | Madrid 915 314 144 | Pentium 4 1, 1,7 Ghz, 256 Mb, 60 Gb DVD ROM 16X; Riva TNT II 32Mb AGP AC 97; 17 digital; 56K interno | ■ Disco duro grande ■ Procesador no muy rápido ■ No incluye sistema operativo ■ No tiene modem | |
| 804,84 € | Deima Computers | Madrid 914 453 434 | Pentium 4, 2,0 Ghz, 256 Mb, 60 Gb, DVD ROM 16X48X LG; CDRW 48x16x48x LG; Nvidia Geforce2 MX 400 64Mb +TV, AC' 97; Proview 17; 56k interno Ovislink; Windows XP/ CD-informatica práctica | ■ Disco duro grande ■ CD-RW rápida ■ Software adicional ■ Incluye sistema operativo | |
| 832,00€ | Alternate WM Athlon CDRW + DVD | Madrid 912 013 232 | Athlon XP 05 2.100+, 256 Mb, 40 Gb DVD ROM 16X/48X; Geforce2 MX400 64Mb AGP + TV, Altavoces 2x160W; Lite on 17; 56K interno; Windows XP Home | ■ Incluye sistema operativo ■ Tiene modem ■ No tiene CDRW | |
| 936,12€ | Axon Sistemas Anemphis | Madrid 915 941 685 | AMD XP 2.200+, 256 Mb, 60 Gb, DVD ROM 16X/40X Pioneer; Winfast Geforce 4 440MX 64Mb +TV, Sound Blaster; LG 700B 17 | ■ Disco duro grande ■ No tiene CDRW ■ No tiene modem ■ No incluye sistema operativo | |
| 990,64€ | Tu Almacén Informático Expert II | Madrid 902 120 138 | Pentium 4, 2,4 Ghz, 256 Mb, 60 Gb, DVD ROM 16X48X LG; CDRW 48x24x48x LG; Winfast A170TH Geforce4 MX440 DDR 64Mb + TV, AC 97; LG 700B 17; 56K interno Ovislink | ■ Disco duro grande ■ CD-RW rápida ■ No incluye sistema operativo | |
| 993,90€ | RS Informática RS P4 Premiun | Madrid 914 771 076 | Pentium 4, 2,5 Ghz, 256 Mb, 80 Gb DVD ROM 16X48X LG; Gforce 4 64Mb + TV Sound Blaster 5,1!; 17 digital; 56K interno | ■ Procesador rápido■ Disco duro grande■ No incluye sistema operativo | |
| 1.028,17€ | Xerver Computer Venus | Cadena nacional 913 613 603 | Pentium 4, 2,8 Ghz, 256 Mb, 40 Gb, DVD 16X48X IDE LG; Geforce2 MX400 64Mb +TV AC' 97; AOC VLR 17 | ■ Procesador rápido ■ No tiene modem ■ No incluye sistema operativo | |
| 1.032,18€ | Efecto 2000 Max Dune | Madrid 915 014 055 | Pentium 4, 2,0 Ghz, 256 Mb, 60 Gb, DVD ROM16X40X; CDRW 48x12x48x; Geforce4 MX440 64Mb +TV, Sound Blaster 5,1; Philips 107T 17 | ■ Disco duro grande ■ CD-RW rápida ■ No tiene modem ■ No incluye sistema operativo | |
| 1.079,88 € | Intranet Computer Solver DK16 | Cadena nacional 902 154 911 | AMD XP 2.700+, 256 Mb, 60 Gb, DVD ROM 16x48x Toshiba; Ati Radeon 7000 64Mb, Sound Blaster 128 PCl; LG 700B 17 | ■ Procesador rápido ■ Disco duro grande ■ No tiene modem ■ No incluye sistema operativo | |
| 1.099,68 € | Abyss Computers Pro Force | Madrid 902 118 689 | Pentium 4, 1,8 Ghz, 512 Mb, 80 Gb, DVD ROM 16X; CDRW 48x24x48x; ABIT GforceNvidia Geforce4 MX440 64Mb + TV, Sound Blaster 4,1 Philip 107T 17; 56K interno; Doble CD La caja de Blik | ■ Disco duro grande ■ CD-RW rápida ■ Memoria RAM grande ■ Software adicional | |
| 1.383,66 € | Microtek AMD Force X | Madrid 913 640 488 | AMD XP 2.600+, 512 Mb, 80 Gb DVD ROM 16X40X LG; CDRW 48X24X48X LG; Ati Radeon 9000 64Mb +TV, Sound Blaster 5,1!; LG 15" TFT 06; Teclado y raton inalambrico | Procesador rápido Disco duro grande Memoria RAM grande Monitor TFT 15 pulgadas No incluye sistema operativo | |
| 1.476,68 € | Compuke CK Optimum | Cadena nacional 915 476 440 | Pentium 4 DDR 333, 2,67 Ghz, 512 Mb, 80 Gb DVD ROM 16X48X; CDRW 48X16X48X LG; G-Force 4 Ti4200 128Mb DDR, Sound Blaster Audigy Player; LG 1510 15, TFT; 56K interno Ovislink | ■ Procesador rápido ■ Disco duro grande ■ Monitor TFT 15 pulgadas ■ CD-RW rápida ■ No incluye sistema operativo | |





¿Qué es...?

01 Memoria flash

Estas memorias son, al iqual que las empleadas como la memoria RAM del ordenador, dispositivos electrónicos diseñados para ser capaces de almacenar información. A diferencia de esas, su contenido no se pierde cuando dejan de recibir corriente eléctrica. A pesar de que su precio es más elevado que el de las memorias volátiles, son muy útiles en dispositivos como PDAs,cámaras digitales, etc.

02 PS/2

Es el sistema estándar para la conexión al ordenador de teclados y ratones. A pesar de que también es posible emplear modelos USB y, en los ratones, incluso serie, el sistema PS/2 sigue siendo el más empleado.

03 Compresión

Las técnicas de compresión permiten almacenar una información en un formato "abreviado" que después permite recuperar la información inicial. En algunos casos la técnica permite después recuperar el contenido idéntico al que fue comprimido. Es el caso de los sistemas usados para archivar datos (ZIP, ARJ, RAR...). Para sonido, imagen y vídeo hay formatos cuya pérdida es muy pequeña en relación con el ahorro de espacio. Es el caso de JPEG, MPEG, MP3, OGG, etc.

Memoria USB y pantallas azules

Dispongo de una memoria flash III USB, de esas que se pueden usar como un llavero. Me resulta muy práctica pero, en algunas ocasiones, se produce un fallo al conectarlo. Se trata de una pantalla azul que indica como causa del error "NO MORE IRP STACK LOCATIONS". Esto sucede cuando lo conecto a un puerto diferente del que suelo usar, o cuando lo desconecto y, sin apagar el sistema, vuelvo más tarde a conectarlo. El sistema operativo es Windows XP.

Julio Torres, (Madrid)

Una memoria flash conectable al puerto USB es un compañero de viaje perfecto siempre que no te

dé problemas.

referencia está identificado por Microsoft. Se trata de un error en el driver del dispositivo que usas, o bien en los propios drivers del concentrador USB del sistema. Al conectar un dispositivo el driver intenta acceder a un recurso que no está libre y produce un error sobrescribiendo zonas de memoria que no le corresponden.

El problema al que haces

Para solucionarlo, deberás actualizar el driver del dispositivo y, si no es ésta la causa del problema (bien porque tras actualizar el driver no se solucione, bien porque usas el driver estándar del sistema) actualizar a la ultima versión los drivers del controlador USB (suelen estar incluidos entre los de la placa base).

Problemas con el ratón USB

Tengo un ordenador Pentium 4 con 256 Mb de memoria RAM y 4 puertos USB. En uno de ellos tengo conectado un ratón USB Logitech Marble. Cuando el equipo lleva un tiempo apagado y lo enciendo, el ratón no funciona. Tengo que desconectarlo y volverlo a conectar para poder trabajar con él.

El mismo ratón funciona perfectamente, así que bice que la tienda donde adquirí el PC me lo sustituyese. Sin embargo, con el

La solución es desactivar esta función, al menos para el concentrador USB en el que esté conectado el ratón.

Para ello, pulsa **Hinicio** y con el botón derecho en Mi PC

Después, pincha en Propiedades, abre la pestaña Hardware y haz click en Administrador de dispositivos

Despliega la entrada y haz doble click en

🖭 ᡩ Controladoras de bus serie universal (USB)

Permitir al equipo apagar este dispositivo para ahorrar energía.

equipo nuevo me sucede lo mismo. Un técnico vino a mi casa, desactivó en la BIOS la opción de reconocer el ratón en el puerto **PS/2 12** y, aparentemente funcionaba, pero al poco tiempo dejó de bacerlo. Utilizo Windows 98 SE. ¿Qué podría bacer para solucionarlo?

Arístides González, (Las Palmas)

El problema puede deberse a que el sistema desconecte los dispositivos USB que detecta que no se están usando. En muchos casos, esta función no termina de "enterarse" muy bien qué puede y qué no puede desactivar, con resultados tan incómodos como el que nos comentas.

Finalmente, accede a la pestaña Administración de energía y enton-

ces desactiva. Con esto habrás solucionado tu problema.

Por último, si estás utilizando un hub USB para conectar tu ratón, en particular si se trata de uno que posee su propia fuente de alimentación, existe la posibilidad de que un fenómeno conocido como "choque electrostático" desconecte los dispositivos conectados al hub. Existe un parche de Microsoft para este problema, pero sólo está recomendado para ese caso concreto y no está disponible para la descarga. Deberías ponerte en contacto con el servicio técnico para obtenerlo.

Apagar el ordenador

Me gustaría saber cómo se consigue en Windows XP programar el ordenador para que se apague automáticamente a una bora determinada.

> Juan S.R., (vía Internet)

Para ello puedes usar varias herramientas que hallarás fácilmente en la Red. Nosotros usaremos una gratuita y "Made in Spain", ShutdownPC (http://perso. wanadoo.es/pedro.naranjo/Dow nload/ShutDownPC10.exe).

Descarga el archivo instalador en alguna carpeta de tu PC y haz doble click sobre el icono:

A continuación, elige una carpeta 🔸 y pulsa Comenzar .

Cuando termine la insutalación pulsa Aceptar

Ahora haz click en Inicio, Programas y en ShutDownPC para abrir de esta forma el programa principal: ShutDownPC 1.0.

Escribe la hora a la que quieres que se apague el PC: 👺 Hora apagado 19:30 y pulsa Activar para activar el sistema de apagado. El programa te mostrará la hora actual, la hora de apagado y el tiempo restante hasta que se apague: Si quieres desactivar el apa-

gado automático pulsa el botón Desactivar

Si planeas que el PC se apague siempre por sí mismo a la misma hora, puedes configurarlo para ello. Pulsa en Archivo y en Configurar... Ctrl+C

Ahora, marca el ajuste Apagar PC siempre a las y escribe la hora: 19:30. Después, pulsa Aceptar.



Directorio destino

C:\Archivos de programa\ShutDownPC

Una web completa en el disco duro

Estoy baciendo un curso de enología y be ballado en la Red numerosas páginas sobre este tema. ¿Cómo puedo copiar el contenido de una de ellas para que, cuando tenga que consultar algo, no deba conectarme a Internet?

José Ángel Alonso, (vía Internet)

Es posible copiar un sitio web completo mediante una aplicación a tal efecto. Sin embargo, en muchas ocasiones, los contenidos dinámicos no pueden ser guardados por este método. Un ejemplo de las aplicaciones que te permiten hacerlo es Teleport Pro (http://www.tenmax.com/teleport/pro/download.htm)

Una vez instales este programa, haz click en Inicio, Programas y Teleport Pro Después, pulsa Teleport Pro para abrir Teleport Pro.

Ahora, elige la opción y pulsa Siguiente ≥.

Escribe la dirección del sitio web que quieres descargar: [http://www.e-nologia.com/].

Esto indica el número de niveles que se descargarán: si seleccionas uno, a partir de la página inicial,

se descargarán todos los enlaces, si seleccionas dos, también se descargarán los enlaces de las páginas accesibles desde el nivel uno y así. Por lo general, el valor por defecto de tres es una cifra razonable. Pulsa Siguiente.

Ahora, selecciona qué quieres descargar. En algunos casos podría interesarte sólo descargar los textos [Just text], en otros los textos y las imágenes [Text and graphics] o añadir a estos documentos también los sonidos de la página web que quieres descargar [Text, graphics, and sound]. En nuestro caso seleccionaremos los contenidos de cualquier tipo que haya en la web: [Everything].

Si se trata de una web en la que estás registrado para acceder a ciertos contenidos, escribe aquí el nombre de usuario y la contraseña:

© Create a browsable copy of a website on my hard drive

y pulsa Siguiente > .

Por último, pulsa Finalizar y escribe un nombre para el proyecto: Penologia por Finalmente, pulsa Guardar.

Cuando pulses comenzará la descarga.

lmágenes para mi página

Estoy creando una página web, para lo que estoy usando algunos iconos en formato BMP y fotos que escaneo (en ese mismo formato). Quisiera convertirlos a un formato adecuado para Internet, como GIF o JPG.;Cómo puedo bacer la transformación?

Manel Freire, (vía Internet)

Para convertir una imagen de un formato a otro necesitas alguna herramienta capaz de leer el formato de origen y guardar después una copia de la imagen en el formato al que quieres convertirla. En tu caso, la herramienta que acompaña a Windows para editar imágenes (MS Paint) te permitirá hacerlo.

Sólo deberás abrir las fotos o los iconos y, posteriormente, seleccionar Archivo y Guardar como.....

Elige el formato que quieras para la imagen Formato JPEG [*.ipq*.ipeq], dale un nombre al nuevo archivo logo y pulsa grabar [Guardar].

Repite esta operación con cada imagen y podrás insertarlas en tu web. Ten en cuenta que GIF y JPG pierden calidad por reducir el número de colores o por el sistema de **compresión** usado, así que es aconsejable guardar el BMP original como copia de seguridad.

¡Escribenos!

Envíanos tus dudas a: Computer Hoy Preguntas a expertos C/ de los Vascos, 17 28040 Madrid

computerhoy@hobbypress.es o al fax: 902 11 86 31



Trucos Internet

Al equipo de la Redacción, decirle que el trabajo de los 50 trucos Internet es excelente v me ha ayudado mucho. Gracias.

Joaquín Espinosa, Dpto. Fisiología. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela.

Nota del director:

Nos alegra mucho que todos esos trucos de Internet te bayan sido de ayuda. Intentaremos seguir así.

Os dejáis el meior...

En la comparativa del número 113 sobre reproductores multimedia gratuitos os habéis dejado el mejor: Jet Audio. La "versión" básica -la completa es de pago, y debe ser magnífica- es gratuita y no sólo reproduce muchos formatos de sonido y vídeo, sino que ripea, convierte, graba, etc... por no hablar de sus posibilidades de reproducción (efectos, ecualizaciones, visualizaciones...). Si a alguien le interesa, ésta es



El reproductor multimedia Jet Audio dispone de una versión gratuita, que puedes descargarte de su página web.

su web http://jetaudio.com/ products/jetaudio/index.html

> Luis Torrente, (vía Internet)

Nota del director:

Efectivamente, Jet Audio tiene una versión gratuita, y te aseguramos que en la próxima comparativa, la analizaremos.A veces tenemos que ponernos unos límites a la bora de bacer la lista definitiva de las aplicaciones que al final entrarán en nuestras comparativas porque de lo contrario la lista sería interminable... y, aparte, debemos hacer una selección previa de programas para excluir aquellos que realmente no tengan ningún interés. En esa parte del proceso, buscando entre tantos programas y con el tiempo apremiando para llevar a cabo las pruebas, se nos pasó...

Me cambio...

He decidido ir cambiando de revista de informática, creo que Computer Hoy ya se parece a un catálogo de comparativas de cámaras de fotos y teléfonos móviles. Creo que una revista de informática, nada tiene que ver con tanta comparativa de móviles como la del número 114. Ya os vale, qué comisión os lleváis de los fabricantes de móviles para publicar esto. Yo compro revistas de informática donde me enseñen algo, no donde me vendan algo.

Gerardo Velasco. (vía Internet)

Nota del director:

La informática y las nuevas tecnologías van muy unidas de la mano.Y sabemos lo interesante que resulta a muchos de nuestros lectores la información sobre móviles que publicamos. Sobre el test que mencionas, no se trata de un escaparate. No recibimos ninguna comisión de los fabricantes y sí en cambio nos granjeamos de vez en cuando los enfados y la enemistad de algunas firmas. Ya te puedes imaginar lo que les supone a algunas marcas ver cómo calificamos a sus productos de caros respecto a la calidad y funcionamiento de los mismos. O que sus emisiones son algo elevadas, o que no superan el test de caída al que les sometemos (y que todos deberían pasar), o que su equipamiento es escaso, etc, etc. ¿Crees que esto es ven-

der o, como nosotros pensamos, es enseñar? Y eso sin bablar de que Telecomunicaciones es una de las diversas secciones que bay en la revista, ya que existen muchas otras (como los trucos de software, Programación, Computer Básico o los prácti-

Nuetros test no son un escaparate, sino un análisis exhaustivo.

tar algunas) con contenidos absolutamente prácticos. Tienes todo el derecho a cambiarte de revista. Sólo cuando uno compara tiene la posibilidad de saber qué es lo que ofrecen unos y otros.

Protesta contra Auna

Me dirijo a vosotros para denunciar la situación en la que actualmente nos encontramos los usuarios de Auna y que venimos padeciendo desde hace mes y medio.La calidad de nuestra conexión a Internet ha empeorado drásticamente desde entonces y Auna no ha hecho ninguna reparación a pesar de la insistencia y la preocupación de sus abonados para que se restauren las condiciones que disfrutábamos antes de la aparición de estos problemas.

La calidad de una conexión a Internet depende de la velocidad de descarga (medida en kb/s); del ping o tiempo de respuesta que incide en la velocidad de navegación así como en el comportamiento de los juegos online, videoconferencia, etc. (un ping óptimo se encuentra siempre por debajo de los 150 ms); del mantenimiento de la calidad de la conexión por parte del proveedor así como de un servicio técnico capacitado para re-



solver los problemas del usuario relacionados con su acceso a Internet.

Auna no cumple con los dos últimos de tal forma que los usuarios de esta compañía llevamos ya más de un mes y medio con problemas de conexión, tales como pings altos (en algunos casos han superado 1.000ms de latencia), que imposibilitan navegar, Îlevar a cabo una videoconferencia, o jugar online de forma fluida, y que hacen que nuestra conexión esté muy lejos de considerarse una auténtica conexión de banda ancha.

Lo peor de todo es que acudimos al servicio técnico exigiendo una solución, algo a lo que tenemos derecho a recibir ya que pagamos por ello, y se limitan a repetirnos una y otra vez que el problema es de nuestros ordenadores v que todo va bien dentro de la red de Auna.

Yo no he pagado por navegar bien dentro de la red Auna sino por Internet, tal y como aparece en su publicidad, la cual se contradice mucho con la reali-

dad. Exijo un servicio de calidad ya que pago por ello, exijo que mejore la velocidad de respuesta así como el cambio de modem, cuando lo solicite, porque para ello pago el alquiler. Sólo quiero que Auna cumpla con lo que promete.

José Luis Cabrera, y otras 50 firmas, en mensajes que han llegado a la Redacción (vía Internet)



Qué es...

Aquí encontrarás un índice de los términos técnicos mencionados en los apartados

¿Qué es...?

01 Jitter

La información se representa en un CD mediante un código de marcas o

| Término | Lo encontrarás en esta página |
|-----------|-------------------------------|
| | |
| IDE-Atapi | 05 01 |
| | |

Éste es el número que corresponde a la posición del término en los apartados "¿Qué es?"

| Término | Página | Posición | Término | Página | Posición |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|----------|
| | | V | V | | |
| ADSL | 78 | 6 | Máscara de subred | 99 | 6 |
| Anecoica | 35 | 10 | Memoria Flash | 116 | i |
| Banner | 55 | 4 | Memoria RAM | 114 | 2 |
| BLER | 47 | 2 | MIDI | 7 | 2 |
| bps | 114 | 5 | Módem | 78 | 7 |
| Caché | 47 | 3 | Módem | 114 | 4 |
| Caché | 55 | 6 | Módulo | 67 | 6 |
| CDDB | 47 | 4 | Mozilla | 59 | 7 |
| Código fuente | 59 | 9 | Newsgroups | 59 | 11 |
| Código fuente | 96 | 3 | Online | 78 | 2 |
| Comando | 96 | 2 | Open Source | 59 | 8 |
| Compresión | 116 | 3 | PiP | 35 | 9 |
| Controlador | 66 | 2 | Píxel | 67 | 9 |
| CRT | 35 | 7 | PMP0 | 7 | 3 |
| DHCP | 99 | 3 | Pop-up | 55 | 3 |
| Dirección IP | 55 | 2 | Procedimiento | 96 | 4 |
| Dirección IP | 99 | 5 | Procesador | 114 | 1 |
| Disco duro | 114 | 3 | PS/2 | 116 | 2 |
| DNS | 99 | 4 | Rango | 67 | 8 |
| Drivers | 78 | 1 | RDSI | 78 | 5 |
| DTS | 34 | 4 | respuesta de frecuencia | 34 | 6 |
| Extensión | 66 | 4 | RGP | 35 | 8 |
| FAQ | 59 | 10 | Router | 78 | 8 |
| Firewall | 55 | 5 | Router | 99 | 2 |
| Formulario | 96 | 6 | S-Vídeo | 34 | 2 |
| FTP | 55 | 1 | SACD | 34 | 3 |
| Función | 96 | 5 | TC/IP | 99 | 1 |
| Hipervínculo | 66 | 3 | Telemática | 78 | 3 |
| Impedancia | 34 | 5 | THX | 7 | 1 |
| Jitter | 47 | i | URL | 78 | 4 |
| LCD | 35 | 11 | VBA | 67 | 7 |
| Lenguaje de programación | | i | Versión | 66 | i |
| Macro | 67 | 5 | YUV | 34 | 1 |

Anunciantes

¿Buscas algún anuncio? Aquí tienes toda la publicidad

| Anunciante | Página | Anunciante | Página |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Abyss | 17 | Ibercom | 27 |
| Acens | 39 | Imation | 75 |
| Ahtec | 79 | Logitech | 107 |
| Arsys | 49 | Microsoft | 23 |
| Benq | 33 | Millenium Media Distribución | 91 |
| Data Becker | 57 | Otelcom | 89 |
| Dell Computer | 124 | Packard Bell | 123 |
| DTI | 2 y 3 | Panda Software | 53 |
| EliteGroup | 63 | Personal Computer & Internet | 115 |
| Emtec | 43 | Pinnacle Systems | 4 |
| Finson | 85 | Proein | 51 |
| FX Interactive | 12, 13 y 15 | Sony | 11 |
| General de pilas, GP Batteries | 97 | Suscripciones | 121 |
| Grupo CD World | 117 y 119 | Terra | 103 |
| Grupo SP | 9 | Tienda PC.COM | 101 |

Ganadores de...

Un PC Booster:

Antonio Olmo Ramos (Juneda), Luis Izquierdo García (Los Belones), Santiago Moreno Rueda (
Villanueva de la Torre), Rocío Simón Allende (Villamayor), Antonio Sanz Pinillos (S. Fernando de
Henares), Victor López Asensio (Medina del Campo), Marta González García (Móstoles), Roberto
Bueno Luján (Benicarló), Carlos del Hoyo Enríquez (Arrigorriaga), José González González
(Logroño), Esther Moreno Heras (Trillo), Jaime Conde Solá (Vigo), Máximo J. Domínguez García
(Zaragoza), Oscar Lucas Palau (Jarandilla de la Vera), Miguel Angel Vera Enríquez (Sevilla)
Autodefinido nº 114: (Palabra oculta: PROTOCOLO)

En este número...

Podrás contactar con 66 grandes empresas

| | | | Channes S. | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Empresa | Dirección | CP | Localidad | Teléfono | Fax | Online |
| Abyss Computers | Cavanilles, 49 | 28007 | Madrid | 91 551 46 53 | 91 552 92 97 | www.abyss-computer.com |
| Acens | Frederic Mompou. 5 | 00060 | Cont Just Deswern | 902 90 10 20 902 20 23 23 | 02 400 04 92 | www.acens.com |
| Acer Computer | | 08960 | Sant Just Desvern | 902 20 23 23 93 225 65 25 | 93 499 04 83 93 225 65 20 | www.acer.es |
| Adobe Abton Computer | Marina, 16- 18, 22 A | 08005 08011 | Barcelona | 902 423 424 | 93 223 03 20 | www.adobe.es |
| Ahtec Computer Alcatel España | Gran Vía, 577 Ramírez de Prado, 5 | 28045 | Barcelona Madrid | 902 423 424 | 91 330 50 22 | www.ahtec.net www.alcatel.es |
| Alternate Ordenadores | Camino de lo cortao, 34-nave 6 | 28700 | S.S. de los Reyes | 91 201 32 32 | 91 201 32 33 | www.alternate.net |
| Beng Technology Ibérica | Constitución,3 - 3º 1º | 08960 | S.Just Desvern | 93 556 08 00 | 93 556 08 99 | www.aiternate.net www.beng.es |
| Canon | Joaquín Costa, 41 | 28002 | Madrid | 901 301 301 | 91 411 77 48 | www.canon.es |
| Creative Labs | Apdo. De Correos, 38 | 08960 | Sant Just Desvern | 301 301 301 | 31 411 77 40 | es.europe.creative.com |
| Data Becker | Pza. De Castilla, 3- plta. 12 E | 28046 | Madrid | 91 378 80 06 | 91 378 80 37 | www.databecker.es |
| Dell Computer | rear bo outsing, or pital re e | 20010 | maaria | 902 11 90 85 | 902 118 539 | www.dell.es |
| DMI Computer | Fundición, 61-67 P.I. Sta. Ana | 28529 | Rivas Vaciamadrid | 902 18 00 38 | 91 666 62 64 | www.dmi.es |
| DMJ | Del Agua, 1 Pol. Ind. S. José de Valderas | 28918 | Leganés | 902 21 01 51 | 91 611 31 01 | www.dmj.es |
| DTI | Forjadores- manzana 18-P.I. Prado del Espino | 28660 | Boadilla del Monte | 902 10 10 86 | 91 632 44 08 | www.dti-info.com |
| Ear S.A. | Heraclio Fournier, 5 | 01006 | Vitoria | 94 514 11 10 | | www.ear.es |
| EK Computer | , | | | 902 35 04 50 | | www.ekcomputer.com |
| Electronic Arts | Rufino González, 23 | 28037 | Madrid | 91 304 70 91 | 91 754 52 65 | www.electronicarts.es |
| EliteGroup | Energía, 64-66 | 08940 | Cornellá de Llobregat | 93 474 34 94 | 93 474 30 80 | www.elitegrouponline.com |
| Emtec Magnétics Ibérica | Velázquez, 140 bis- pl. 1 | 28006 | Madrid | 91 210 80 80 | | www.emtec.es |
| Epson Ibérica | Avda. Roma, 18-26 | 08290 | Cerdanyola | 902 49 59 69 | 93 582 15 55 | www.epson.es |
| Finson | Sagasta, 7-6° Atico | 28004 | Madrid | 91 594 25 81 | 91 445 17 14 | www.finson.com |
| Fujifilm España | Aragón, 180 | 08011 | Barcelona | 93 451 15 15 | 93 323 03 30 | www.fujifilm.es |
| FX Interactive | Vía Dos Castillas, 33-Ed. Atica 7 | 28224 | Pozuelo de Alarcón | 91 799 12 75 | 91 799 12 25 | www.fxplanet.com |
| Gaplasa | Conde de Torroja, 25 | 28022 | Madrid | 91 748 29 60 | 91 329 16 75 | |
| Gedelson | Mar Caribe, 29 -P.I. Can Roca | 08130 | Sta. Perpetua de Moguda | 93 544 37 77 | 93 574 27 13 | www.gedelson.com |
| General de Pilas, GP Batteries | | | | 93 451 20 11 | | |
| Grupo CDW | Gomis, 32-34 1º 1ª | 08023 | Barcelona | 902 33 22 66 | 902 11 36 14 | www.grupocdw.com |
| Grupo SP | Labastida, 10 y 12 | 28034 | Madrid | 91 334 92 92 | | www.gruposp.com |
| Hisp. Sist. Informáticos | Castaño, 8 | 30012 | Murcia | 968 350 123 | 968 350 349 | |
| HP | Ctra. de La Coruña, KM 16,500 | 28230 | Las Rozas | 902 15 01 51 | | www.hp.es |
| lbercom | | | | 902 200 240 | 902 197 186 | www.ibercom.es |
| IHDE | Ctra. Fuerte del Rey - Berrueco s/n | 23640 | Torredelcampo | 902 411 144 | 902 199 373 | www.ihde.net |
| Imation Iberia | 0 | 40000 | 0 11 511 | 91 343 26 00 | 91 343 26 97 | www.imation.es |
| Jump Ordenadores | Ctra. Nac. III, km. 334-P.I. Valencia 2000 | 46930 | Quart de Poblet | 96 153 94 15 | 96 152 01 13 | www.jump.es |
| JVC | Ctra. de Gracia a Manresa, km. 14.750 | 08190 | S. Cugat del Vallés | 93 565 32 11 | 93 565 32 13 | www.jvc-europe.com |
| Kenwood | Bolivia, 239 | 08020 | Barcelona | 93 507 52 52 | 93 307 06 99 | www.kenwood.es |
| Kodak | Avda. Diagonal. 662-2º pl. | 08034 28230 | Barcelona Las Rozas | 93 206 13 70 91 211 22 22 | 93 280 55 76 91 211 22 33 | www.kodak.es |
| LG Electronics | Ctra. Nac. VI, Km. 24 Europa Empresarial Entenza, 332-334 Ático | 08029 | Barcelona | 91 375 33 68 | 91 211 22 33 | www.lge.es www.logitech.com |
| Logitech Micronet | María Tubau, 4 - Ed. Auge III - 6ª plta. | 28050 | Madrid | 91 761 23 60 | 91 761 23 61 | www.nognecin.com www.micronet.es |
| Microsoft | Rda. de Poniente,10 - Ctro. Empr. Euronova | 28760 | Tres Cantos | 902 197 198 | 91 803 83 10 | www.microsoft.es |
| Millenium Media Distribución | | 20700 | ii 65 Gaiilos | 902 50 03 46 | 91 003 03 10 | www.iiiiciosoit.es |
| Motorola | Martínez Villergas, 52 | 28027 | Madrid | 902 100 077 | 91 400 23 00 | www.motorola.es |
| Packard Bell | Cardenal Marcelo Spínola, 42-2º plta. | 28016 | Madrid | 902 10 39 39 | 31 400 23 00 | es.packardbell.com |
| Panasonic | Avda. de Josep Tarradellas, 20-30 | 08029 | Barcelona | 902 15 30 60 | 93 425 94 29 | www.panasonic.es |
| Panda Software | Ronda de Poniente, 19 | 28760 | Tres Cantos | 902 365 505 | 91 804 35 29 | www.pandasoftware.es |
| Philips Ibérica | Martínez Villergas, 49 | 28027 | Madrid | 902 11 33 84 | 91 404 86 03 | www.pandasortware.es |
| Pinnacle Systems | Maudes, 51-8° | 28003 | Madrid | 91 395 63 60 | 91 395 63 72 | www.pinnaclesys.com |
| Pioneer Electronics | Avda. Salvatella, 122 - Pol. Salvatella | 08210 | Barberá del Vallés | 93 739 99 00 | 93 729 05 05 | www.pioneer.es |
| Proein | Avda. de Burgos, 16, D, 1 | 28036 | Madrid | 91 384 69 70 | 91 766 64 74 | www.proein.com |
| Rainbow | | | | | | www.rainbowonline.net |
| Samsung | Ciencias, 55-65 | 08908 | Hospitalet de Llobregat | 902 10 11 30 | 93 261 67 59 | www.samsung.es |
| Santa Bárbara | Energía, 42-P. Famades | 08940 | Cornellá de Llobregat | 93 474 29 09 | 93 474 37 50 | www.santabarbara.es |
| Sony Ericsson | Doctor Esquerdo, 136-3° | 28007 | Madrid | 902 18 01 76 | 91 502 17 27 | www.sonyericsson.com |
| Sony España | Sabino Arana, 52 | 08028 | Barcelona | 902 402 102 | 93 402 67 28 | www.sony.es |
| Terra | , | | | | | www.terra.es |
| Thomson | Avda. Isla Graciosa, 1- Ed. Áncora | 28700 | S.S. de los Reyes | 91 384 14 14 | 91 384 14 82 | www.thomson-europe.com |
| Tienda PC.COM | · | | • | | | www.tiendapc.com |
| Toshiba | P.E. San Fernando, Edif. Europa, 1º A | 28830 | S. Fernando de Henares | 91 660 67 00 | 91 660 67 91 | www.toshiba.es |
| Traxdata Ibérica | Josep Plá, 163, 3-1 | 08020 | Barcelona | 93 303 69 30 | 93 308 06 95 | www.traxdata.es |
| UMD | Ribera de Elorrieta, 7B | 48015 | Bilbao | 902 128 256 | | www.umd.es |
| VirusProt.com | Ponzano, 69 | 28003 | Madrid | 91 442 31 23 | 91 442 58 36 | www.virusprot.com |
| Vodafone | Avda. Europa, 1 P.E. La Moraleja | 28108 | Alcobendas | 607 123 000 | | www.vodafone.es |
| Waitec | | | | | | www.waitec.com |
| Zeta Multimedia | Bailén, 84 | 08009 | Barcelona | 93 484 66 00 | 93 231 11 15 | www.zetamultimedia.com |
| | | | | | | |



En el próximo número...

Viernes sí, viernes no en tu quiosco

Hardware

Test: Organizadores personales/PDAs



Tu oficina nómada

En el próximo número te mostraremos los modelos más atractivos en lo que a ordenadores de bolsillo de refiere. Además, explicaremos, paso a paso y siguiendo varios ejemplos, cómo puedes usar tu PDA, ya sea Pocket PC o Palm, en tus tareas diarias: programación de tu agenda, memorización de números de teléfono, etc.

Imagen

Test: Programas de edición de vídeo



Asistir a una buena pelicula

Están de moda y los desarrolladores de programas lo saben. Hablamos de los programas de edición de vídeo, cada vez más sencillos de usar, pero con innumerables posibilidades. Con ellos puedes subir el listón de tu imaginación tanto como quieras. ¿Te animas? Es más fácil de lo que parece y no te costará mucho dinero.

Computer Básico

Curso Básico de informática



Hablarán de ti...

Ya lo dice el saber popular: "La primera impresión es la que cuenta", por eso en el número 117 de Computer Hoy le prestamos especial atención a la creación de tarietas de visita con Word. Para dar un toque personal a tus creaciones, aprenderás a crear logos y gráficos para sorprender en la primera cita a tus amigos y clientes.

Imagen

Curso básico de Photoshop, 3ª parte



Un haño da enlor a tus obras

Nuestra tercera entrega del curso dedicado el retogue de imágenes con Adobe Photoshop 7.0 está dirigida a controlar en profundidad las herramientas del programa para recortar, centrar, clonar y corregir tus trabajos. También aprenderás a hacer ajustes en distintas capas mediante curvas y niveles de colores y tonalidades.

Programación/Redes

Curso de Visual Basic, 3ª parte



A la tercera va la vencida...

En la tercera parte del monográfico explicaremos cómo desarrollar controles en Visual Basic. Sabrás cómo crear elementos (ya sean botones, listas desplegables, etiquetas, casillas de verificación...etc) para incluirlos en formularios que creen la interfaz de un programa con apariencia Windows. ¡Verás qué fácil te resulta!

Este sumario puede modificarse por exigencias de la actualidad. En ese caso, confiamos en vuestra comprensión,

Computer

STAFF







Marcos Sagrado





Sebastian Kampmeier Coordinador técnico



Sergio Gavilán Redactor de estilo



Mª Ángeles Rodríguez



Ricardo Nieto Redacción



Teresa Coronado



David Salces



Andrés Purriños



Carlos Díaz



David León



Alicia Polo





Maguetación



Susana Herreros Angélica Tallón



SISTEMAS: Javier del Val FOTÓGRAFO: Pablo Abollado HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO: Javier Madruga y Mª Dolores Fernández REDACCIÓN: C/ de los Vascos, 17 - 28040 Madrid. Tel. 902 11 13 15 / Fax: 902 11 86 31. EDITA: Hobby Press. S.A

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN: Miquel Vigi



DIRECTOR DE PURI ICACIONES DE INFORMÁTICA: Tito Klein SUBDIRECTOR GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERO: José Aristondo DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: Julio Iglesias DIRECTORA DE MARKETING: Desirée Muñoz JEFE DE DISTRIBUCIÓN: Virginia Cabezón

DIRECTOR DE VENTAS: José E. Colino DIRECTOR: Jerónimo Mediavilla. MADRID: Julia Sieyro. COORDINACIÓN: Lucía Martínez C/ de los Vascos, 17. 28040 Madrid.Tel. 91 514 06 00 / 902 11 13 15 / Fax: 902 11 86 32. CATALUÑA Y BALEARES: Yolanda Scott (yolanda@hobbypro C/Numancia, 185-4°, 08034 Barcelona, Tel. 93 280 43 34/Fax : 93 205 57 66 SUSCRIPCIONES: Tel. 906 30 18 30 / Fax: 902 15 17 98.

DISTRIBUCIÓN ESPAÑA: Dispaña. C/ General Perón, 27-7ª planta. 28020 Madrid. Tel. 91 417 95 30. DISTRIB. PORTUGAL: Johnsons Portugal. Rua Dr. José Spirito Santo, Lote 1-A. 1900 Lisboa. Tel. 837 17 39. DISTRIB. ARGENTINA: CEDE, S.A. Avda. Sudamérica, 1532. 1290 Buenos Aires. Tel. 302 85 22. DISTRIB. CHILE: Ib. de Ediciones, S.A. Leonor de la Corte, 6035 - Quinta Normal C.P. 7362130 Santiago, Tel. 774 82 87. DISTRIB. MÉXICO: CADE, S.A. de C.V. Lago Ladoga, 220 - Colonia Anahuac

Delegación Miguel Hidalgo 03400 México, D.F. Tel. 531 10 91.

DISTRIB. VENEZUELA: Disconti, S.A. Edif. Bloque de Armas. Final Avda. San Martín. Caracas 1010. Tel. 406 41 11 TRANSPORTE: Boyaca. Tel. 91 747 88 00 / IMPRIME: Cobrhi. S.A. Tel. 91 884 40 18.

DEPÓSITO LEGAL: M-37952-1998 Printed in Spain.14/05/2003



HOBBY PRESS es una empresa de AXEL SPRINGER VERLAG Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o en cualquier soporte VERLAG de los contenidos de esta publicación sin el permiso previo y por escrito del editor.



